地方	事業者	目的	事業許可 事業開始 營業年數	供給區域、軌道經過地	發電所	最大需用電力 常用 KW	未
大阪 和歌山	南海鐵道株式會社 （前頁ノ續）	鐵	40. 9. 29 43.10. 1 （4）	大阪市南區天王寺大道ニ起リ東成郡天王寺村 住吉村西成郡粉濱村ヲ經テ東成郡住吉村住吉公園ニ至ル 大阪市南區難波新地ニ起リ堺市泉南郡岸和田町ヲ經テ和歌山縣和歌山市西藏前町ニ至ル 大阪府西成郡今宮村大字吉田ニ於テ背線ヨリ分岐シ大阪市南區阿部野筋三丁目ニ至ル			
和歌山	304 和歌山水力電氣株式會社 （軌）	燈力 鐵	29. 3. 4 30. 6. 29 （17） 39.12. 27 42. 1. 23 （6）	和歌山市 海草郡 和歌浦町、岡町村、湊村、紀三井寺村 宮前村、中島村、雜賀村、野崎村 宮村、加太町、有功村、四箇郷村 鳴神村、岡崎村、三田村、安原村 雜賀崎村 那賀郡 粉河町、名手村、狩宿村、王子村村 岩出町、小倉村、丸栖村、調池中貴志村 安樂川村、東貴志村、上岩出村、池中村 田中村、長田村、北三来村 和歌山市停車場前ニ起リ同市内及和歌浦町、紀三井寺村ヲ經テ黒江町ニ至ル（本線） 海草郡和歌浦町字北垣内ニ於テ本線ヨリ分岐同町字出島ニ至ル	1. 水. 日高郡川上村大字上越方（日高川） 2. 水. 日高郡船着村大字高津尾（日高川） 3. 汽. 海草郡宮前村大字手平 計	（雄） 1,500 （供）* 2,500 （供） 1,000 * 2,500	
兵庫 大阪	312 阪神電氣鐵道株式會社 （軌）	燈力 鐵	39.11. 14 41.10. 2 （6） 33. 9. 7 38. 4. 2 （10）	兵庫縣 武庫郡 西灘村、御影町、 住吉村、精道村、 大庄村、鳴尾村、 大武庫村、甲東村、 川邊郡 尼ケ崎町、小田村、立花村 大阪府 西成郡 千船村、稗島村、歌島村、福村 川北村、鷺洲町、 神戸市ニ起リ御影町、西宮町、尼ケ崎町ヲ經テ大阪市ニ至ル（本線） 大阪市北區西野田ニ於テ本線ヨリ分岐西成郡鷺洲町、中津村、豐崎町ヲ經テ大阪市北區天神橋筋六丁目ニ至ル 大阪市北區西野田葉平町ニ起リ兵庫縣川邊郡尼ケ崎町ニ至ル	1. 汽. 武庫郡六甲村大字八幡 2. 汽. 川邊郡尼ケ崎町大字大物 計	（雄） 1,800 （雄） 1,800 3,600	
兵庫	315 神戸電氣株式會社	燈力 鐵	21. 1. 10 21. 9. 10 （26） 40. 4. 19 43. 4. 5 （5）	神戸市 武庫郡 須磨村 *神戸市内	1. 汽. 神戸市兵庫入江通七丁目 2. 汽. 神戸市葺合區ノ濱町二丁目 3. 汽. 神戸市西尻池村 4. 汽. 神戸市尻池字前ノ濱 計	（供） — （供） 3,100 （供） 3,000 （供）* 6,000 （供） 1,000 （鐵） 1,000 * 8,100 * 6,000	
岡山	344 岡山電氣軌道株式會社	燈力 鐵	2.11. 4 3. 8. 7 （0.5） 43. 5. 2 45. 5. 5 （3）	岡山市内 岡山市内	汽. 岡山市大字大供字カモ	（發） 200	

變電所及蓄電所	總拂社債借入金最近配當率	燈力他電燈電力其K.	燈動力他電力W	架空線亘長軌道使用車輛數	未成	代表者 代技主任技術者 技術從業者數	事務所ノ位置	備考
1. 和歌山市岡山町九 2. 海草郡雜賀村大字雜賀戸 3. 那賀郡粉河町大字天野 4. 那賀郡岩出町大字清水 5. 海草郡宮前村大字手平	總拂社債 3,200,000 借入金 1,980,000 最近配當 450,000 1割	燈力 370,622 他 1,751		8.3哩 21臺		代表者 久永郎水 代技術者 安村島岩 技術從業者 310人	和歌山市岡山町九	38. 6 和歌山電燈株式會社ノ事業讓受 45. 3 粉河電燈株式會社ノ事業讓受 水力 2,500K.W 發電所落成ノ上ハ常用汽力 1,000K.W ハ豫備ト爲ス
大阪府西成郡鷺洲町海老江	總拂社債 7,000,000 借入金 5,400,000 最近配當 800,000 1割2分	燈力 315,102 他 108		22.1哩 * 7.1哩 91臺		代表者 三郎三 代技術者 今西林 技術從業者 三崎宮三 996人	川邊郡尼ケ崎町ノ内大物村四九二ノ一	44. 1 北大阪電氣軌道株式會社ノ事業合併
1. 神戸市四番町二丁目 2. 神戸市宇治野町 3. 神戸市兵庫濱町 4. 神戸市琴緒町（電燈用） 5. 神戸市相生町一丁目 6. 神戸市三ノ宮町一丁目 7. 神戸市兵庫濱町（電燈用） 8. 神戸市尻池字前ノ濱	總拂社債 14,852,000 借入金 11,562,000 最近配當 2,840,000 7分	燈力 1,787,154 他 4,697 1		7.8哩 89臺		代表者 直彦 代技術者 宮村 技術從業者 1,023人	神戸市兵庫濱町一丁目二九四ノ四	2.5 神戸電燈株式會社神戸電氣鐵道株式會社關事業合併
——	總拂社債 1,000,000 借入金 700,000 最近配當 3分	燈 2,515		1.4哩 12臺		代表者 松太郎 代技術者 田信一 技術從業者 74人	岡山市上之町一	

地方	事業者	目的	事業許可 事業開始 營業年數	供給區域、軌道經過地	發電所	キロワット *未落 常用
廣島	359 廣島吳電力株式會社 (軌)	燈力	29. 8. 8 30.12.12 (17)	廣島市 吳市 安藝郡 吉浦村 安佐郡 三篠村 佐伯郡 阿内村. 已斐町. 草津町. 吉田村 五日市町. 廿日市町. 平良村. 宮大内村 地御前村. 八幡村. 厳島町△ 井口村. 觀音村	1. 水. 賀茂郡廣村字三ツ石(黒瀬川)	(供) —
					2. 水. 同上	(供) 700
					3. 水. 佐伯郡阿内村大字阿内川平(阿内川)	(供) 200
					4. 汽. 吳市大字莊山田村字新開	(供) 500
					5. 瓦. 佐伯郡厳島町字西連	(供) 75
					6. 汽. 吳市大字莊山田村字新開	(繊) 150
		鐵	40. 8. 26 42.11. 20 (5)	吳市内	7. 電. 廣島電燈株式會社ヨリ受電	(供) 300
					計	1,925
廣島山口	372 岩國電氣軌道株式會社 (軌)	燈力	42. 9. 21 43. 3. 21 (5)	廣島縣 佐伯郡 玖波村.△大竹町△ 山口縣 玖珂郡 岩國町△. 麻里布村△. 和木村	汽. 玖珂郡岩國町大字錦見	(供) 600 (繊) 50
		鐵	41. 2. 7 42. 2. 21 (6)	玖珂郡麻里布村大字室木ニ起リ岩國町ニ至ル		
香川	402 東讃電氣軌道株式會社	燈力	44. 8. 3 1. 9. 1 (2)	木田郡 *木太村. 鴻元村. 古高松村. 牟禮村 大川郡 志度町	電. 四國水力電氣株式會社ヨリ受電	(繊) 350
		鐵	43. 5. 10 44.11. 18 (3)	高松市ニ起リ香川郡東濱村. 木田郡古高松村牟禮村ヲ經テ大川郡志度町ニ至ル		
	403 高松電氣軌道株式會社 (軌)	燈力	45. 1. 12 未開業	木田郡 川添村. 前田村. 平井村. 下高岡村 井戸村 大川郡 長尾村	1. 汽. 木田郡前田村大字北畠田	(繊) 100
					2. 電. 高松電燈株式會社ヨリ受電	(供) 40
		鐵	41. 9. 14 45. 4. 30 (3)	高松市内 高松市ニ起リ大川郡長尾村ニ至ル		
愛媛	409 松山電氣軌道株式會社 (軌)	燈力	43. 5. 24 2. 2. 1 (2)	松山市 温泉郡 三津濱町. 道後湯ノ町. 道後村△	水. 温泉郡湯山村大字湯山(石手川)	(繊) 537
		鐵	40. 3. 16 44. 9. 1 (3)	*松山市内 温泉郡三津濱町ニ起リ松山市ヲ經テ道後町ニ至ル		
高知	412 土佐電氣鐵道株式會社 (軌)	燈力	30. 4. 1 31. 4. 11 (17)	高知市 土佐郡 下知村. 江ノ口町. 旭村 (以上電燈. 電力) 土佐郡 小高坂村. 鴨田村. 朝倉村. 潮江村△ 宇治村△ 吾川郡 伊野町. 八田村. 弘岡上ノ村. 森山村 弘岡中ノ村. 弘岡下ノ村 長岡郡 高須村. 大津村. 介良村. 稲生村 五臺山村. 大篠村△. 長岡村△. 岡豐村△ (以上電燈)	1. 汽. 土佐郡江ノ口村大字大川筋	(繊) —
					2. 電. 高知縣ヨリ受電	(供) 611 (繊) 559.5
		鐵	32. 6. 22 37. 5. 2 (11)	高知市内 高知市本町ニ起リ土佐郡潮江村南丸ニ至ル 高知市本町ニ起リ吾川郡伊野町ニ至ル 高知市境町ニ於テ分岐シ土佐郡下知村. 長岡郡後免町ヲ經テ香美郡立田村字神原島ニ至ル 土佐郡下知村字六ツ地ニ於テ分岐シ同村字新地ニ至ル	計	1,170.5

トラック數 成 備	最大電壓	變電所及蓄電所	總拂込資本金 總拂込資本金 總拂込借入金 最近配當率 円	電燈電力他 總電燈電力他 周波K.	發動機數 光力電力 W	軌道延長 *未成 使用車輛數	代表者 代技術主任者 從業者數	事務所ノ位置	備考
K.W (供) 750 — — — — (繊) 150 — 900	V 11,500 11,500 3,500 2,300 1,100 550	1. 賀茂郡廣村發電所 2. 吳市和庄町字竹土居 3. 廣島市段原村 4. 同市河原町	1,400,000 112,000 1割2分 150,000 150,000 103,000 3,000 4分	368,396 1,162 163 32,634 17		2.1哩 20臺 3.5哩 10臺	代表者 周刕知一 技術主任者 小川松鈴 從業者數 本田貫 助手 202人 代表者 岡林市寅 助役 八人 技術主任者 上藤 從業者數 26人	廣島市段原村四〇ノ一 玖珂郡岩國町大字岩國二	44.11 廣島水力電氣株式會社ト吳電氣鐵道株式會社ト合併
— —	2,200 575	——							
—	3,500	香川郡鴻元村大字西鴻元	1,000,000 1,000,000 77,195 —	9,178		9.1哩 12臺	代表者 平間長藏 技術主任者 大場田 從業者數 79人	香川郡東濱村大字東濱二二	
— —	575 3,000	——	300,000 300,000 51,142 4分	—		8.9哩 11臺	代表者 周刕知信 技術主任者 小田野 從業者數 66人	高松市内町四九五〇	
—	3,500	温泉郡朝美村大字澤	600,000 600,000 393,755 —	38,160 79		6.2哩 18臺	代表者 小一雄 技術主任者 波西邊善 從業者數 田 130人	松山市大字小唐人町二丁目二六	
225 — — 225	575 3,000	高知市中島町	1,000,000 1,000,000 630,000 9分	267,232		15.7哩 57臺	代表者 西刕利 技術主任者 齋石藤三 從業者數 阪 377人	高知市本町三三一	31. 6 川崎幾三郎ノ事業ヲ土佐電氣株式會社ニ 39. 9 同社ノ事業ヲ土佐電氣鐵道株式會社ニ讓渡 32.11 土佐電氣鐵道株式會社ノ事業ヲ土佐電氣株式會社ニ讓渡 36.11 同事業ヲ土佐電氣鐵道株式會社ニ讓渡

地方	事業者	目的	事業許可 事業開始 營業年數	供給區域、軌道經過地	發電所	ワット キロ 本	落 來 常用
							K.W
佐賀縣	道 鐵 會 社 電 氣 軌 條	燈力	27.10.29 30.11. 1 (17)	佐賀市 佐賀郡 佐賀町. 東川副村. 中川副村△. 北川副村 神野村. 東與賀村. 高木瀬村. 嘉瀬村. 新本南川副村 西與賀村. 高木瀬村. 勢上村. 兵松村. 庄村 久保田村. 瓦勢村. 川上村. 車梅村. 村村 春日村. 川上村. 松村. 村村 南山村. 神埼郡 神埼町. 蓮池村. 三田川村. 小城郡 牛津町. 小城町. 砥川村△. 岩松村 三日月村. 東多久村. 北多久村. 多久村 東松浦郡 唐津町. 湊島村. 唐津村. 鏡村 唐房村. 鬼塚村. 相知村△. 北波多村 佐志村. 湊村. 呼子村. 七山村 玉島村. 名古屋村. 呼里村. 西松浦郡 伊萬里町. 有田町. 大坪村△. 二里村 牧島村△. 有田村. 東山代村. 西山代村 杵島郡 中通村△. 武雄町△. 三養基郡 鳥栖町△. 田代村△. 基里村△. 基山村 藤津郡 嬉野町. 鹿島村. 古枝村△. 八木本村△ 塩田村△. 久間村△. 五丁田村. 福岡市 福岡縣 三井郡 大城村. 飯田村△. 三又村. 青木村 島口村. 村. 村. 上村 高良内村△. 御井町. 國分村△. 大江村 山門郡 柳川町. 城内村. 沖端村. 三橋村△ 西宮永村. 大和村. 村 三池郡 江浦村. 開村. 二三村. 大牟田町 三川町. 町. 銀水村 玉川村 糸島郡 前原町. 多良村. 周船寺村 加布里村. 江山村. 怡土村 雷山岡村. 一貴山村. 長糸屋 元北崎村. 波吉留. 芥屋 早良郡 西新町. 姪浜村. 鳥飼村△. 福井村 原村. 村. 金武村. 入部村 内野村. 脇山村.	1. 水. 神崎郡谷田村大字廣瀧(城原川)	(供) 1,000
					2. 水. 佐賀郡小城村大字小副川字野神(川上川)	(供) 1,050
					3. 水. 小城郡南山村大字下簡川(川上川)	(供)* 6,600
					4. 水. 佐賀郡小城村大字小副川字矢部(川上川)	(供) 1,600
					5. 汽. 東松浦郡唐津町大字唐津	(供) 120
					6. 瓦. 東彼杵郡大村大字武部郷	(供) —
					7. 汽. 三池郡大牟田町大字稻荷	(供) —
					8. 汽. 筑紫郡住吉村大字川口	(燈) 2,800
					9. 汽. 同郡堅粕村大字比惠	(燈) 240
					10. 汽. 長崎市旭町	(供)* 1,000
					計	6,810 * 7,600
福岡縣 佐賀縣	道 鐵 會 社 電 氣 軌 條	燈力	424 九州式(軌)				

教成 費償	最大電壓	變電所及蓄電所	總括社債記載	燈力他	會社 會社 申 本 貸 貸 込 入 借 借 近 最 K.W	燈數 光數 動力 他電 電越電馬其 K.	機數 力W	長成 亘幅 數	軌 * 道 來 使用 車	者 者 數 代表 代表 技術 主任 從業者	事務所ノ位置	備考
K.W	V											
		1. 佐賀市大字寺町(第一)										(1). 43.12. 波佐見燒業株式會社ヨリ川上發電所其他ノ工作物ヲ讓受 43.12. 廣濱水力電氣株式會社ト合併シ 44. 1. 武雄電燈株式會社ノ事業ヲ讓受九州電氣軌道株式會社ト改稱シ更ニ45. 6. 博多電燈鐵道株式會社(44.11. 博多電燈株式會社ト合併名ニ變更)ト合併シ九州電燈鐵道株式會社ニ改稱ス 2. 11. 更ニ佐世保電氣電燈株式會社ト合併シ佐世保大阪電燈ノ支店ノ業務ヲ讓受ケ佐世保電氣株式會社ニ讓渡) 44. 1. 10. 同事業株式會社ニ讓渡)七山水電會社ト合併ス (2). 川上川第一發電所ノ上流ニ筑紫郡住吉村大字川口ニ發電所ヲ新設シ同所ニ於ケル水力發電ノ發電力ヲ200K.W迄增加シ尚ホ同所ニ於ケル水力發電ノ發電力ヲ300

地方	事業者	目的	事業許可 事業開始 營業年數	供給區域、軌道經過地	發電所	キロワット *未落 常用
						K.W
	九州電燈鐵道株式會社 （前頁ノ續）	鐵	42. 9. 16 43. 3. 5 （5）	熊本縣 玉名郡 荒尾村、南關町、平井村、有明村 （以上電燈、電力） 久留米市 國岡縣 三潴郡 鳥飼村、△ 三井郡 國分村、△ 久留米電燈株式會社 津屋崎電燈株式會社 三井電氣軌道株式會社 波佐見礦業株式會社 宗像電氣株式會社 長崎電氣瓦斯株式會社 （以上電力） *福岡市內 同市ニ起リ堅粕村ヲ經テ箱崎町字地藏松原ニ至ル		
佐賀長崎	425 肥前電氣軌道株式會社 （軌、輕）	燈力 鐵	45. 7. 23 2. 8. 1 （1） 43. 8. 17 未開業	佐賀縣 藤津郡 西嬉野村、東嬉野村、吉田村、五丁田村地杵島郡 龍王村、錦江村、南有明村、北有明村 須古村、須古村地、六角村、國治村 國富村、橫下村、橋　村、山口村 小田村、大町村、朝日村、北方村 長崎縣 東彼杵郡 彼杵村、千綿村、△川棚村、△ 長崎縣東彼杵郡彼杵村ニ起リ佐賀縣藤津郡塩田村大字馬場下ニ至リ更ニ塩田村大字草野ヨリ分岐シ杵島郡武雄町大字宮岡ニ至ル	1. 汽. 佐賀縣藤津郡塩田村大字馬場下 2. 瓦. 同縣同郡西嬉野村大字下宿 3. 水. 同縣藤津郡東嬉野村大字岩屋川（岩屋川） 計	（燈）* 500 （供） 25 （鐵）* 60 25 * 560
福岡大分	九州水力電氣株式會社 （次頁ニ續ク）			福岡縣 嘉穗郡 桂川村△、佃西村、穗波村、大谷村 稻田村、庄內村、穗波村 鞍手郡 宮田村△、若宮村△、笠松村△、福地村△ 香井田村△、勝野村△　木屋瀨町△、植野村△ 遠賀郡 長津村、淺木村、島郷村、蘆屋町 折尾村 粕屋郡 席內村、仲原村、多々良村、大川村 雀栗村、勢門村、志免村、香椎村 新宮村、和白村 筑紫郡 席田村 田川郡 赤　村 企救郡 東郷村、松ヶ枝村、曾根村 京都郡 今川村、泉　村、豐津村、稗郷村 仲津村、今元村、小波瀨村、苅田村 白川村、行橋町 大分縣 日田郡 大山村 （以上五十馬力以上電燈電力供給區域） 門司市 小倉市 福岡縣 嘉穗郡ノ鞍手郡、遠賀郡、粕屋郡 筑紫郡、田川郡、企救郡、京都郡 大分縣 日田郡 （以上五十馬力以上電力供給區域）		

豫備 備考	最大電壓	變電所及蓄電所	總社借配	資本金 拂込資本金 社債 借入金 最近配當率	燈力他	電燈數 光力數 動力數 電力 總電燈電力他 馬力其他	軌道延長 *未落成 使用車輛數	技術者 代表者 主任技術者 從業者數	事務所ノ位置	備考
K.W	V			円		W				
—	3,500									
—	3,500		總拂	1,200,000						
—	3,500	佐賀縣藤津郡西嬉野村大字下宿	借配	479,985 275,220 —	燈	3,761	20.0哩	代表 好村伊取 技術 松本文彬 48人	佐賀縣藤津郡西嬉野村	
—										

地方	事業者	目的	事業許可 事業開始 営業年数	供給區域、軌道經過地	發電所	キロワット *未満 常用 K.W
福岡 大分	九州水力電氣 株式會社 (軌)	燈力	30. 6. 3 31. 7. 1 (16)	福岡市 福岡縣 筑紫郡 住吉町. 千代町. 堅粕町. 二日市町 大善寺町. 大野村. 水城村. 那珂村 日佐村. 三宅村. 春日村. 岩淵村 安徳村. 南畑村. 山口村. 筑紫 山家村 遠賀郡 若松市. 戸畑町 鞍手郡 頴田町. 宇美村. 須惠村 早良郡 姪濱町. 西新町. 鳥飼村 筑上郡 庄原村. 友枝村 朝倉郡 上秋月村. 立石村. 金川村. 蜷城村 甘木町. *鏡田村. 秋月町. 安川村 三輪村. 大福村. *三奈木村. *夜須村 浮羽郡 吉井町. 田主丸町 三井郡 *三國村 鞍手郡 直方町. 頓野村△. 新入村. 植木町 木屋瀬町△. 下境村. 勝野村△. 香井田村△ 福地村△ 田川郡 後藤寺町△. 添田町. 大任村. 神田村△ 上野村. 方城村. 伊田村△. 川崎村△ 香春町. 勾金村. 糸田村. 猪位金村 嘉穂郡 鯰田村. 大隈町 大分縣 日田郡 五和村. 日田町△. 三芳村. 中川村 高瀬村. 夜明村. 朝日村. 小野村 西有田村. 東有田村 下毛郡 三郷村. 下郷村. 城井村. 東城井村 眞坂村. 山口村. 深耶村 (以上電燈、電力) 福岡縣 遠賀郡 上津役村. 水巻村△. 島門村 浮羽郡 千年村△ 田川郡 安眞木村. 金川村. 採銅所村 嘉穂郡 千手村. 碓井村△. 桂川村△. 内野村 上穂波村. 大分村 企救郡 東谷村 鞍手郡 西川村. 木屋瀬町△. 福地村△. 香井田村△ 宮田村△. 若宮村△. 中村△. 鎭村 古月村. 笠松村△. 勝野村△. 頴野村△ 遠賀郡 香月村. 座井野村 大分縣 日田郡 *光岡村. *三花村 (以上電燈) 福岡縣 浮羽郡 山春村△ 三井郡 善導寺村△ 久留米電燈株式會社東久留米開閉所 豐筑電氣軌道株式會社 森水力電氣株式會社 (以上電力) *福岡市内 同市ニ起リ筑紫郡堅粕村大字馬出ヲ經テ大字 須玖原ニ至ル 同市ニ起リ堅粕村大字西堅粕ニ至ル	1. 水. 福岡縣筑紫郡南畑村大字一ノ瀬(那珂川) 2. 水. 同縣同郡同村大字五ケ山(同上) 3. 水. 大分縣日田郡中川村大字女子畑(玖珠川) 4. 水. 同縣同郡五和村大字石井(三隈川) 5. 汽. 福岡縣若松市大字修多羅 6. 汽. 福岡縣鞍手郡直方町大字直方 7. 汽. 同縣田川郡伊藤寺町大字奈良 8. 汽. 同縣同郡神田村大字金田 9. 電. 九州電氣軌道株式會社ヨリ受電	(發) 750 (蓄)* 180 (供) 10,500 (供) 390 (供) — (供) — (供) — (供) — (供) 500 * 2,500 12,140 * 2,680
		鐵	43. 6. 8 44.10. 1 (8)			

下敷成 降備 K.W	最大電壓 V	變電所及蓄電所	總社借入金 總社借入金 最近 借入金 配當 円	動力他 電燈動力他 電燈電力 馬力 其他 K.	發電所 發電機數 發電機容量 K.W	軌道 長哩 *未滿 使用車輛數	代表者 代表者 主任技術者 技術者 從業者數	事務所ノ位置	備考
—	11,000	1. 福岡縣筑紫郡警固村大字庄 2. 同郡二日市町 3. 嘉穂郡飯塚町大字下三緒 4. *遠賀郡黒崎町大字藤田 5. 同所(假變電所)							(1) 43.7. 筑紫水力電氣株式會社ノ事業ヲ博多電氣軌道株式會社ニ於テ讓受ケ 1.10 本社ニ合併シ更ニ 4.3 直方電氣、日田水電、後藤寺電燈(2.11 會社ノ事業讓受)及若松電氣(45.5 若松電燈株式會社ノ事業讓受)ノ四株式會社ノ事業ヲ讓受ケ(2) 九州電氣軌道會社ヨリノ受電力中 500K.W ハ戸畑開閉所ニ於テ 2,500K.W ハ供給會社所屬八幡第二變電所ニ於テ受電スルモノトス
—	11,000	6. 企救郡大里町大字柳ケ浦							
—	11,000	7. 京都郡行橋町大字宮市							
3,000	66,000	8. 筑紫郡堅粕村大字堅粕							
—	11,000	9. 遠賀郡八幡町製鐵所構内	越後信託 11,500,000 5,746,270 17,005 7分	燈力他 710,709 199 6,640	* 5.2哩 1.6哩 45臺	代技	日比谷平左衛門 今井三郎 426人	東京市日本橋區小網町三ノ七	
160	2,200	10. 田川郡川崎町大字川崎							
305	2,300	11. 同郡添田町大字庄							
160	3,500	12. 若松市大字藏本							
175	2,300	13. 田川郡後藤寺町大字奈良							
—	3,500	14. 遠賀郡長津村大字岩瀨							
—	22,000	15. 浮羽郡田主丸町字田主丸							
3,800	—	16. 同郡福富村大字福富							
		17. 三井郡國分村大字東久留米							
		18. 御倉郡立石町大字一ツ木							

地方	事業者	目的	事業許可 事業開始 營業年數	供給區域、軌道經過地	發電所	キロワット *未落 常用
						K.W
福岡	430 九州電氣軌道 株式會社 (軌)	燈力	29. 3. 19 33. 9. 23 (14)	小倉市 門司市 企救郡 足立村. 企救村. 板櫃村. 大里町 遠賀郡 八幡町. 黒崎町. 折尾村. 島郷村 鹿屋町 (以上電燈. 電力) 企救郡 松ヶ枝村. 曾根村 (以上電燈) 明治專門學校 九州水力電氣株式會社 (以上電力)	1. 汽. 企救郡板櫃村大字板櫃 2. 電. 九州水力電氣株式會社ヨリ受電 計	(雙) 5,000 *10,000 (供) 2,000 *1,000 7,000 * 11,000
		鐵	41. 6. 20 44. 7. 15 (8)	*門司市內. 門司市ニ起リ小倉市. 八幡町. 黒崎町ヲ經テ折尾村ニ至ル 小倉市ヨリ分岐シ戸畑町ヲ經テ八幡町ニ至ル		
福岡 佐賀	437 三井電氣軌道 株式會社 (軌)	燈力	45. 5. 23 4. 2. 27	三井郡 御原町. 味坂村. 大刀洗村. 北野町 弓削村. 宮陣村. 大城村. 金島村 大堰村. 本郷村. 小郡村. 立石町 朝倉郡 馬田村	電. 九州電燈鐵道株式會社ヨリ受電	(雙) 100 * 120 (供) 30
		鐵	45. 5. 23 2. 7. 20 (1)	福岡縣三井郡北野町ニ起リ久留米市京町ニ至ルヲ一ツハ朝倉郡甘木町ニ至ル 同郡北野町大字十郎丸ニ於テ本線ヨリ分岐シ佐賀縣三養基郡鳥栖町ニ至ル 久留米市ニ起リ八女郡福島町ニ至ル		
大分	447 豐後電氣鐵道 株式會社 (軌)	燈力	33.11. 16 37. 8. 20 (10)	大分市 大分郡 東大分村. 三佐村. 日岡村. 鉄輪村 八幡村. 濱尾村. 東植田村 速見郡 別府町 大野郡 三重村. 牧口村. 東大野村. 新田村 百枝村. 上井田村. 緒方村. 南緒方村	1. 水. 大野郡東大分村大字矢田(大野川) 2. 汽. 速見郡別府町大字本町 3. 水. 大野郡湯平村大字下川(大分川) 計	(雙) 1,500 — (雙)* 1,600 1,500 * 1,600
		鐵	29. 6. 13 33. 5. 10 (15)	大分市堀川町ニ起リ同市西大分町. 八幡町ヲ經テ速見郡別府町ニ至ル 大分市堀川町ニ起リ同市字南新地ニ至ル		
北海道	475 函館水電株式會社	燈力	28.12. 24 29. 1. 15 (19)	函館區 上磯郡 上磯村 亀田郡 銭亀澤村 (以上電燈. 電力) 亀田郡 大野村. 七飯村. 亀田村 茅部郡 鹿部村 (以上電力) 亀田郡 湯川村(但シ大字下湯川村ハ電力) (以上電燈)	1. 水. 茅部郡鹿野村字小川(大沼川) 2. 水. 同上(同) 計	(雙) 2,000 (雙) 900 2,900
		鐵	1.10. 21 2. 6. 29 (2)	函館區內 同區東雲町ヨリ亀田郡湯川村大字下湯川村鮫川ニ至ル		

1.「キロワット」ノ欄(供)ハ供給用(鐵)ハ鐵道用(雙)ハ鐵道供給雙用ヲ示ス

電燈數 成 豫備	最大電壓	變電所及蓄電所	總拂社債配	燈力他	軌道瓦斯 長成 *未落 使用車輛數	代表者 代技 主任技術者 從業者數	事務所ノ位置	備考
K.W			圓					
1,000 — 1,000	3,500 3,500 22,000	1. 企救郡板櫃村大字板櫃 2. 同郡同村小倉發電所內 3. 遠賀郡八幡町大字尾倉 4. 同郡同町同大字 5. 門司市門司字向ヶ原 6. 同市大字小森檜 7. 遠賀郡黒崎町大字鳥手	總拂社債配	6,300,000 3,937,500 750,000 1,500,000 1割2分	燈力他 709,466 329 5,133	* 21.8哩 3.0哩 40臺	代表 次郎丸知 技 松方幸良 技 廣瀬良 632人	小倉市船頭町	(1) 41.10. 門司電氣鐵道株式會社ヲ合併ス (2) 42.11. 大分電氣鐵道株式會社ヲ合併ス (3) 九州水力電氣株式會社ハ豐後電氣鐵道株式會社ヲ合併ス
—	2,200	1. 三井郡北野町大字今山 2. 同郡國分村大字國分	總拂配	1,000,000 482,435 —	—	* 7.7哩 18.1哩 10臺	代技 鈴木利十 武村 77人	三井郡北野町大字今山	
— (雙) 170 — 170	22,000 1,200 22,000	1. 大分市字駄原 2. 速見郡別府町大字濱脇 3. 大分市大字生石	總拂借配	1,000,000 875,000 8,000 1割2分	燈力 286,106 1,347	7.1哩 22臺	代技 長野善五郎 上敬 210人	速見郡別府町四ノ六九三	39.2. 豐州電氣鐵道株式會社ノ事業ヲ 40.9. 大分水電株式會社ノ事業ヲ賜ハル
— — —	22,000 22,000	1. 上磯郡上磯村大字谷好 2. 函館區大字亀田村字陣屋通 (以上供給用) 3. 函館區東雲町 (電鐵用)	總拂借配	2,075,000 1,325,000 1,220,000 1割	燈力他 431,355 2,031 150	9.0哩 30臺	代技 德植 園田津 石龍 279人	函館區末廣町	

4. 電氣事業

地方	事業者	本業	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設認可年月日	使用開始年月日	使用區域
神奈川	淺野總一郎	海面埋立	燈. 力	3. 12. 25	未開始	橋樹郡地先海面埋立工事及同埋立地内ニ於ケルセメント工場其他電氣ヲ使用スル事業.
栃木	帝國製麻株式會社	製麻製布	燈. 力	2. 11. 21	3. 9. 26	上都賀郡鹿沼町會社鹿沼製品工場
長野	龍丘電氣生産組合	電氣供給	燈. 力	3. 6. 20	4. 4. 10	下伊那郡龍丘村
靜岡愛知	古河合名會社（久根鑛山）	鑛業	燈. 力	1. 11. 30	未開始	磐田郡佐久間村. 山香村所在久根鑛山及附屬役宅
新潟	新潟無軌道電氣自働車組	電車運轉	無軌道電車	2. 8. 30	未開始	新潟市白山浦越後鐵道白山驛前ヨリ岡市沼垂町迄作場信越線新潟驛前ニ至ル
岡山	倉敷紡績株式會社	紡績	燈. 力	3. 1. 6	既設	都窪郡倉敷町會社工場社宅 倉敷驛專用貨物積卸場等 萬壽村會社工場社宅 淺口郡玉島町會社工場社宅
德島	神通電力株式會社	電氣供給	力	4. 6. 11	未開始	名西郡上分上山村（德島水力電氣株式會社ニ電力供給

5. 自家用電

地方	事業者	本業	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設認可年月日	使用開始年月日	使用區域
東京	株式會社芝浦製作所	機械製造	燈. 力	31. 3. 31	31. 7. 1	東京市芝區金杉濱町會社構内
	王子製紙株式會社	製紙	燈. 力	38. 8. 15	39. 5. 21	北豐島郡王子町會社構内及社宅
	淺野セメント株式會社	セメント製造	燈. 力	41. 3. 16	41. 10. 16	東京市深川區清住町一番地會社構内
	尼ケ崎紡績株式會社	紡績	燈. 力	41. 9. 22	42. 6. 14	北豐島郡南千住町大字地方橋場工場構内
	日清紡績株式會社	紡績	燈. 力	40. 9. 6	41. 8. 3	南葛飾郡亀戸町會社構内
	猪苗代水力電氣株式會社	電氣供給	力	2. 12. 9	3. 2. 16	北豐島郡尾久村田端變電所構内
	東京毛織物株式會社	毛織	燈. 力	42. 10. 18	42. 4. 8	北豐島郡南千住町地方橋場會社構内
	富士瓦斯紡績株式會社	紡績	燈. 力	3. 12. 22	4. 1. 29	東京市本所區押上町會社工場
	株式會社岩淵工場	電氣機械製造	力	4. 6. 21	未開始	南葛飾郡砂砂會社工場
神奈川	富士瓦斯紡績株式會社	紡績	燈. 力	41. 2. 2	41. 10. 13	橘樹郡保土ヶ谷町會社工場構内
	同社	紡績	燈. 力	42. 2. 19	2. 5. 7	足柄上郡北足柄村. 川村. 共和村. 川西村. 谷峨村ニ於ケル電氣事業工事場
	同社	紡績	燈. 力	3. 2. 5	3. 7. 20	橘樹郡川崎町會社工場構内
	日本鋼管株式會社	鋼管製造	燈. 力	2. 10. 25	3. 2. 16	橘樹郡田島村會社構内
茨城	久原鑛業會社	鑛業	燈. 力. 鑛	38. 8. 2	38. 10. 18	多賀郡日立村大字宮田. 高鈴村大字助川. 同會瀬. 日立鎭山鑛業用地内
	松本剛吉	鑛業	燈. 力	44. 5. 31	未開始	久慈郡上小川村大字大澤丸山. 大澤金山鑛區内

法準用事業

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	主任技術者	備考
水力 世附川	2,800	66,000 V	1	1	—	
水力 (大谷川)	△ 486	14,500	1	1	齋藤孝	△内 450K.W. ハ日光工場發電所ヨリ受電
水力 (鬼怒川)	35	3,500	1	—	加藤寅之助	
水力 (天龍川支流大入川)	2,150	11,000	1	1	—	
電力	90	3,300	—	1	—	新潟水力電氣會社ヨリ受電
汽力	2,000	15,000	1	2	武内盡眞	倉敷電燈株式會社ニ電力供給ヲ爲ス
水力 (神通川及) (矢治谷溪流)	400	24,000	1	—	—	

氣工作物 （高壓500K.W以上及特別高壓ノ分ノミ）

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	主任技術者	備考
汽力 電力	* 1,890 K.W	11,000 V	1	—	岸敬二郎	*内 1790K.W ハ東京電燈會社ヨリ受電
汽力 電力	* 1,700	3,000	1	—	服部勝雄	*内 500K.W ヲ東京電燈會社ヨリヌ 700K.Wヲ利根發電會社ヨリ受電
電力	1,445	3,500	—	—	安永保	東京電燈會社及東京市ヨリ受電
汽力	3,000	550	—	—	深澤家保	
汽力 電力	* 3,000	550	—	—	森喜市	*内 1,000K.W ヲ東京電燈會社ヨリ受電
電力	50	63,000	—	—	太刀川平治	東京電燈會社ヨリ受電
電力	680	3,000	—	—	阿崎錄	東京電燈會社ヨリ受電
電力	1,800	11,000	—	1	太田利行	東京電燈會社ヨリ受電
電力	10	100,000	—	1	—	東京電燈會社ヨリ受電
電力	1,000	550	—	—	太田綠郎	横濱電氣會社ヨリ受電
電力	200	6,600	—	1	—	本社崎發電所ヨリ供給
電力	1,400	3,500	—	—	渡邊孝	本社川崎變電所ヨリ受電
電力	1,000	3,400	—	—	日村保義	桂川電力會社ヨリ受電
水力(鮫川) 電力	* 9,533	55,000	5	3	玉川久雄	*茨城電氣株式會社ヨリ最大 600K.W ノ供給ヲ受ク
水力(久慈川)	500	3,300	1	—	—	

地方	事業者	本業	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設認可年月日	使用開始年月日	使用區域
栃木	古河合名會社	鑛業	燈・力・鑛	既設		上都賀郡足尾町足尾銅山、日光町細尾周倉鑛業用地内
	鬼怒川水力電氣株式會社	電氣供給	燈・力	44. 2. 14	44. 7. 31	塩谷郡藤原村、栗山村、河内郡豊岡村所在工事場
	同社	同上	力	4. 6. 21	未開始	同郡栗山村水路取入口
	帝國製麻株式會社	製麻	燈	30. 12. 27	31. 5. 6	上都賀郡日光町日光工場構内
静岡	東海紙料株式會社	製紙	燈・力	41. 12. 25	43. 8. 27	志太郡島田町會社構内
	富士瓦斯紡績株式會社	紡績	燈・力	31. 8. 12	32. 2. 27	駿東郡六合村及菅沼村大字小山會社工場内
	同社	同上	力	2. 6. 9	2. 11. 17	同郡北郷村字柳頭須川水力發電所嘲筒室
	富士製紙株式會社	製紙	燈・力	31. 2. 4	31. 9. 30	富士郡所在富士工場、富士根分工場、大宮分工場及加島分工場構内
	富士電鑛工業合資會社	製錬	燈・力	2. 5. 16	2. 10. 2	富士郡芝富村會社工場構内
	岡村豊次郎外六名	製絨	燈・力	4. 5. 12	未開始	駿東郡足柄村堀ノ内所在工場構内
	富士電化工業株式會社	化學工業	燈・力	3. 7. 2	未開始	富士郡大宮町所在工場構内
愛知	日本陶器合名會社	陶器	燈・力	44. 12. 28	45. 2. 9	愛知郡中村大字則武會社構内
	三重紡績株式會社	紡績	燈・力	32. 9. 22	33. 1. 5	知多郡中田町會社工場構内
	三井鑛山株式會社	鑛山	燈・力	1. 8. 8	未開始	岐阜縣吉城郡船津町大字鹿間外五ヶ大字同郡阿曾布村大字和佐保、富山縣上新川郡細津村大字長棧、神岡鑛山鑛業用地内
	愛知時計電機會社	機械製造	燈・力	4. 6. 29	未開始	名古屋市中區東川端會社構内
岐阜	上毛モスリン株式會社	モスリン製造	燈・力	3. 6. 26	4. 3. 27	岐阜市鶉田町會社構内
	中央製紙株式會社	製紙	燈・力	3. 6. 29	未開始	惠那郡中津町大字中津町會社構内
	揖津紡績株式會社	紡績	燈・力	4. 4. 23	未開始	大垣町會社構内
三重	東洋紡績株式會社	紡績	燈・力	31. 6. 6	31. 10. 12	津市船頭町會社分工場内
石川	外村宗次郎	鑛業	燈・力	37. 5. 22	37. 10. 29	能美郡國府村遊泉寺銅山鑛業用地内
	合名會社横山鑛業部	鑛業	燈・力	44. 12. 15	1. 10. 24	能美郡金野村字五國寺
富山	日本電氣工業株式會社	化學工業	燈・力	43. 9. 6	45. 2. 13	下新川郡道下村會社工場構内
	日清紡績株式會社	紡績	燈・力	1. 8. 27	未開始	下新川郡入善町會社工場構内
新潟	三菱合資會社	鑛業	燈・力	33. 2. 22	33. 11. 7	佐渡郡相川町佐渡鑛山鑛業用地内
	日本窒素肥料株式會社	化學工業	力	44. 4. 17	未開始	西頸城郡青海村
	北越水力電氣株式會社	化學工業	力	41. 9. 30	—	古志郡四郎丸村炭化石灰製造工場内
福島	東北カーバイト株式會社	化學工業	力	45. 3. 6	1. 12. 10	伊達郡長岡村會社構内
	入山採炭株式會社	鑛業	燈・力	41. 3. 16	41. 6. 9	石城郡内郷村及湯本村湯本鑛山鑛業用地内
	磐城炭礦株式會社	鑛業	燈・力・鑛	41. 6. 20	41. 11. 13	石城郡内郷村及湯本村會社鑛業用地内
	日本化學工業株式會社	化學工業	力	4. 1. 16	4. 2. 27	河沼郡日橋村所在會社工場構内

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	主任技術者	備考
水力（川俣川・山木川・銀山川・松ヶ谷川・神子内川・大内川）	8,660	11,000	7	8	中尾景治	
電力	350	11,000	—	8	長田黎	下野電力株式會社ヨリ夜間350K.W.晝間250K.W.ノ供給ヲ受ク
電力	45	6,600	△ 1	—	—	△豫備發電所常用ハ營業用發電所ヨリ受電
水力（大谷川）	490	15,400	1	—	齋藤孝	
水力（大井川）	2,500	25,000	1	1	作田稔三	
水力（鮎澤川）	1,250	6,600	2	1	深尾陸郎	
水力（須川）	△ 45	6,600	—	—	太田利行	△營業用須川發電所ヲ流用ス
電力・水力・汽力	* 1,592	2,000	3	—	古川與四吉	*富士水電株式會社ヨリ供給ヲ受ク
電力	*・ 500	3,500	—	1	篠田明一郎	*四日市製紙株式會社ヨリ供給ヲ受ク
水力（鮎澤川・佐野川・羅澤川）	900	3,500	1	—	—	
水力（大倉川）	1,384	22,000	1	1	—	
汽力・電力	* 80	200,000	1	—	—	*內 40K.W. 名古屋電燈株式會社ヨリ供給ヲ受ク
汽力	1,065	600	1	1	久保田五郎	
水力（跡津川）	3,550	11,000	2	6	—	外ニ豫備800K.W.
電力	17.75	10,000	—	—	—	名古屋電燈株式會社ヨリ供給ヲ受ク
汽力・電力	* 1,030	550	1	—	高橋銀治	*內 30K.W ハ岐阜電氣株式會社ヨリ供給ヲ受ク
水力（中津川）	365	5,000	1	—	山崎直一	
汽力	1,250	1,300	1	—	今村奇男	
汽力	1,667.2	600	4	—	伊場野雷治	
汽力・水力（大日川）・電力	晝間 700 夜間 520	6,600	1	1	山本正一	金澤電氣瓦斯株式會社ヨリ100K.W. 供給ヲ受ク
電力	80	6,600	—	1	—	金澤電氣瓦斯株式會社ヨリ100K.W. 供給ヲ受ク
水力（片貝川）	1,400	6,600	1	1	田邊元治	43. 9.19 山口致治外一名ノ事業讓受
水力（黒部川）	3,600	25,000	1	1	—	
汽力（濁川）・水力（戸地川）	1,507	11,850	4	3	鷲尾啓實	
水力（大所川）	10,000	16,500	1	1	柳屋佐站	
電力	*	11,500	—	1	—	*營業用電力ヲ使用ス
電力	900	15,000	—	1	—	奥羽電氣株式會社及關島電燈株式會社ヨリ供給ヲ受ク
汽力	514	2,300	1	—	高橋老吉	
汽力	890	2,200	3	1	山戸治平	
電力	525	6,600	—	—	阿部虎三郎	猿田代水力電氣株式會社ヨリ受電

地方	事業者	本業	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設認可年月日	使用開始年月日	使用區域
宮城	合名會社高田鑛山	鑛業	燈・力	44. 10. 25	45. 3. 9	栗原郡鶯澤村高田鑛山用地内
秋田	古河合名會社	鑛業	燈・力	既設		雄勝郡院内鑛山鑛業用地内
	三菱合資會社	鑛業	燈・力	既設		鹿角郡尾去澤村尾去澤鑛山鑛業用地内
	同社	鑛業	燈・力	既設		仙北郡荒川村及中川村荒川鑛山鑛業用地内
	合名會社藤田組	鑛業	燈・力・鐵	29. 9. 18	39. 6. 29	鹿角郡小坂村小坂鑛業用地内及大湯村大字大湯、北秋田郡長木村雲澤鹿角郡小坂ヨリ北秋田郡大館町ニ至ル電氣軌道
	武田恭作	鑛業	燈・力・鐵	39. 9. 19	40. 5. 4	山本郡八森村椿鑛山鑛業用地内
	古河合名會社	鑛業	燈・力	32. 9. 11	33. 8. 7	北秋田郡阿仁合町阿仁鑛山鑛業用地内
巖手	合名會社藤田組	鑛業	燈・力	45. 5. 28	2. 1. 30	和賀郡湯田村大荒澤鑛山及卯根倉鑛山鑛業用地内
京都	松風陶器合資會社	陶器製造	力	42. 2. 9	42. 6. 9	紀伊郡深草村大字鞍馬會社試驗室
大阪	大阪紡績株式會社	紡績	燈・力	既設		大阪市西區四貫島町會社構内及社宅
	福津紡績株式會社	紡績	燈・力	既設		大阪市南區木津川及難波久保吉町會社構内
	日本電線製造合資會社	電線製造	燈・力	41. 11. 20	42. 1. 8	大阪市西區境川町工場構内
	住友吉左衛門	伸銅電線製造	燈・力	41. 5. 7	41. 9. 4	大阪市北區下福島所在伸銅所電線製造所及倉庫
	尼ヶ崎紡績株式會社	紡績	燈・力	41. 12. 10	42. 6. 9	西成郡津守村第一及第二工場構内
	大阪莫大小紡織株式會社	紡織	燈・力	2. 6. 6	2. 8. 18	西成郡神津村大字三津屋會社構内
	大阪土地建物株式會社	土地建物業	燈・力	2. 6. 17	未開始	大阪市南區逢坂下ノ町天王寺玉水町及惠美須町構内
	汽車製造株式會社	汽車製造	燈・力	33. 7. 20	33. 9. 21	大阪市西區島屋町會社構内
	株式會社大阪鐵工所	造船業	力	2. 12. 8	3. 2. 20	大阪市西區模島町造船場構内
	大阪市	水道	燈・力・鐵	41. 12. 26	42. 8. 14	西成郡西中島村水道用地内
兵庫	鐘ヶ淵紡績株式會社	紡績織布	燈・力	既設		神戸市東尻池村兵庫分工場構内同市小松通及笠松通工場構内設附近社宅
	日本毛織株式會社	毛織	燈・力	32. 5. 17	32. 7. 4	加古郡加古川町會社工場及寄宿舍構内
	株式會社川崎造船所	造船	燈・力	32. 5. 17	32. 8. 8	神戸市東川崎町會社構内
	日本セルロイド人造絹糸株式會社	セルロイド人造絹糸製造	燈・力	43. 9. 12	44. 3. 27	揖保郡網干町會社構内及同所水源地社有敷地内
	三菱合資會社	造船	燈・力	38. 11. 30	39. 5. 15	神戸市和田崎町造船所構内及附近
	同上	鑛業	燈・力	2. 11. 15	—	朝來郡山口村・宍粟郡繁盛村・養父郡南谷村地内明延鑛山鑛業用地内
	横濱電線製造株式會社	電線製造	燈・力	1. 12. 17	2. 3. 12	川邊郡尼ヶ崎町大阪工場構内
	大阪合同紡績株式會社	紡績	燈・力	2. 3. 25	3. 2. 13	川邊郡小田村神崎支店構内
山口	小野田セメント製造株式會社	セメント製造	燈・力	32. 3. 20	33. 4. 19	厚狹郡須惠村字小野田會社工場構内
德島	堺紡績株式會社	紡績	燈・力	1. 10. 19	2. 1. 30	德島市前川町德島支店構内

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	主任技術者	備考
水力(一迫川)	750	V 2,400	2	—	細谷綾三	
水力(投内川)	450	5,000	1	2	菅喜一郎	
水力(鷹澤川)	800	3,500	2	8	神尾秀雄	
汽力 / 水力(手澤川又澤川)	2,305	11,000	5	4	瀧口廣吉	
水力(大湯川)	3,550	22,000	4	2	大山勝三郎	
汽力 / 水力(銀掛川盤川)	620 / △ 200	3,450	2	1	谷田部洗三	私立病院ニ電氣供給ス △豫備
水力(阿仁川)	1,015	11,000	4	3	菅原登里二	
瓦斯力 / 水力(南本内川)	500 / △ 35	3,500	2	4	岩島雅一	△豫備
電力	50	50,000	—	1	西野計之助	京都市ヨリ供給ヲ受ク
汽力 / 電力	* 2,420	600	2	—	岩尾德太郎	*内 1,200K.W.宇治川電氣會社ヨリ供給ヲ受ク
汽力	641.4	575	4	—	村松諄成	
汽力	5	10,000	1	—	大島弘義	
汽力	667	22,000	1	—	秋山武三郎	
汽力	1,200 / △ 1,280	500	2	2	野口倫八	△1,280K.Wヘ豫備
電力	600	3,500	—	1	稻垣秀定	*内 300K.W.宇治川電氣株式會社ヨリ給ヲ受ク供
汽力	550	3,500	1	—	庄川圧造	
汽力 / 電力	* 550	3,500	1	1	高山耳三	*内 300K.Wハ宇治川電氣株式會社ヨリ供給ヲ受ク
電力	626	2,080	—	1	—	大阪電燈株式會社ヨリ供給ヲ受ク
汽力	480 / △ 180	2,300	1	—	松村正作	180K.Wヘ豫備
汽力	1,250	2,300	1	—	渡邊昇	
汽力	745	480	1	2	谷江長	
汽力 / 電力	* 1,625	2,200	1	—	大和三太郎	*内 500K.W.神戸電氣株式會社ヨリ供給ヲ受ク
汽力	1,275	2,200	1	—	長谷川清治	
汽力 / 瓦斯力 / 電力	* 1,550	2,300	2	1	皆川春次郎	*内 700K.W.神戸電氣株式會社ヨリ受電
汽力 / 水力(横行用)	360	6,600	2	1	—	
汽力 / 瓦斯力	59.3	10,000	2	—	石塚成三	
汽力	2,120 / △ 2,000	2,300	1	—	野村清一郎	△2,000K.Wヘ豫備
汽力	977	2,000	2	—	和田善平	
電力	745	3,300	—	1	井上多助	德島水力電氣株式會社ヨリ供給ヲ受ク

地方	事業者	本業	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設認可年月日	使用開始年月日	使用區域
愛媛	住友吉左衛門	鑛業	燈.力.鑛	34. 8. 15	35. 6. 23	新居郡新居濱町．金子村．角野村．中萩村．宇摩郡別子山村別子鑛山鑛業用地內
	同上	鑛業	燈.力.鑛	37. 2. 23	37. 12. 14	越智郡宮窪村鑛業用地內
長崎	三菱合資會社	造船	燈．力	30. 9. 30	35. * 6. 29	長崎市大字浦上淵地浦三菱造船所構內
	九州炭鑛汽船株式會社	鑛業	燈．力	43. 1. 13	44. 4. 19	西彼杵郡崎戸村崎戸鑛業所構內
	長崎紡機株式會社	紡績	燈．力	3. 2. 17	3. 5. 2	長崎市幸町．願宮町．玉瀧町及梁瀬町本社構內
	三菱合資會社	礦業	燈．力	41. 3. 16	41. 6. 13	西彼杵郡高島村大字高島及大字二子島炭坑用地內
	松島炭鑛株式會社	礦業	燈．力	39. 12. 15	40. 4. 9	西彼杵郡松島村鑛業用地內
佐賀	三菱合資會社	礦業	燈．力	32. 12. 14	33. 3. 2	東松浦郡北波多村．鬼塚村．相知村．及西松浦郡大川村本社鑛業用地內
	香蘭合名會社	陶器製造	試驗用	3. 5. 28	3. 9. 14	西松浦郡有田町會社構內
福岡	三井鑛山株式會社	礦業	燈．力	33. 12. 24	34. 9. 11	嘉穗郡稻築村．熊田村．庄內村及山野炭礦々業用地內
	同上	礦業	燈．力	34. 1. 19	34. 6. 20	田川郡後藤寺町．伊田村田川炭礦々業用地內
	貝島礦業株式會社	礦業	燈．力	34. 8. 5	34. 9. 26	鞍手郡宮田村．香井田村．笠松村及遠賀郡香月村各炭礦々業用地內
	三菱合資會社	礦業	燈．力	34. 4. 19	35. 6. 20	田川郡糸田村及神田村所在礦業用地內
	同上	礦業	燈．力	34. 12. 24	35. 4. 25	鞍手郡直方町新入村．植木町及劍村第一坑．第二坑．第三坑．第四坑及第五坑々區內
	同上	礦業	燈.力.鑛	35. 4. 10	36. 7. 7	嘉穗郡飯塚町鯰田炭礦々區內稻築村第五坑內外及第六坑々區內
	同上	礦業	燈．力	36. 4. 29	36. 8. 29	田川郡方城村方城炭礦々業用地內及神田村金田炭礦々區內
	淺野セメント株式會社	セメント製造	燈．力	42. 12. 5	42. 6. 2	門司市大字門司本社構內
	藏內鑛業所	礦業	燈．力	44. 11. 18	42. 4. 6	田川郡添田村峰地炭礦構內
	三井鑛山株式會社	鑛業	燈．力	41. 12. 7	42. 1. 9	鞍手郡下境村．福地村．勝野村本洞炭礦々區內
	古河合名會社	鑛業	燈．力	2. 3. 24	3. 3. 6	鞍手郡勝野村第二目尾炭礦內外及大谷村大字目尾
	株式會社小倉製紙所	製紙	燈．力	既設		企救郡西葉村大字篠山工場構內
	安田商事株式會社	製釘	燈．力	45. 3. 11	1. 8. 7	遠賀郡八幡町大字枝光工場構內
	株式會社大里製粉所	製粉製麥	燈．力	44. 7. 18	44. 9. 30	企救郡大里町所在工場構內
	九州電線製造株式會社	電線製造	燈．力	4. 2. 12	4. 5. 20	企救郡大里町所在本社構內
福岡 熊本	三井鑛山株式會社	鑛業	燈.力.鑛	既設		福岡縣三池郡玉川村．龍馬村．大牟田町．三川村熊本縣玉名郡荒尾村三池炭礦々業用地內
熊本	日本窒素肥料株式會社	炭化石灰及窒素肥料製造	力．	2. 1. 10	3. 5. 11	八代郡鏡町本社工場構內
	九州製紙株式會社	製紙	燈．力	31. 5. 3	31. 10. 25	八代郡上松求麻村．下松求麻村工場構內及附屬地內
	日本セメント株式會社	セメント製造	燈．力	41. 1. 9	41. 6. 18	八代郡八代町本社工場構內
大分	大分紡績株式會社	紡績	燈．力	2. 7. 29	2. 12. 2	大分市本社工場構內
	日本窒素肥料株式會社	炭化石灰製造	燈．力	4. 6. 10	未開始	速見郡川崎村字新田本社工場構內

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	主任技術者	備考
汽力 水力(筑後川支流)	4,600	10,500	3	4	吉田貞吉	
汽力	540	550	1	—	吉田貞吉	
汽力	3,650	3,450	1	1	笠原誰永郎	
汽力	△ 1,000 500	3,500	1	2	福島忠一	△豫備
電力	500	600	—	1	今井常平	長崎電氣瓦斯株式會社ヨリ受電
汽力	△ 1,250 510	3,450	2	3	中川乙彥	△豫備
汽力	△ 864 240	2,300	1	—	阿合賢三	△豫備
汽力	△ 1,000 1,515	3,500	2	3	河村千里	△豫備
電力	20	200,000	—	1	村田經建	九州電燈鐵道株式會社ヨリ受電
汽力 電力	* 930	2,200 7,500	1	1	菊池節也	*內600K.W.本社田川炭礦竪力發電所ヨリ受電
瓦斯力	6,240	13,000	2	—	石崎庚作	內2,080K.W.豫備
汽力	△ 1,600 800	6,600	1	1	石川泰最	△豫備
汽力	600	3,300	1	2	青柳芳助	
汽力	2,875	3,500	1	1	水上政尙	
汽力	2,000	3,500	1	4	熊田幸太郎	
汽力	1,000	3,500	1	—	橋本晉一	
電力	1,600	3.500	—	—	奧宮毅彥	九州電氣軌道株式會社ヨリ受電
汽力 電力	* 2,115	2,300	1	—	植月俠堆	*1,500K.W.九州水力電氣株式會社ヨリ受電
汽力 電力	* 2,210	7,500	2	1	黑川主	*2,000K.W.本社田川炭坑瓦斯發電所ヨリ受電
汽力	1,275	2,300	1	—	漆澤忠雄	
汽力 電力	△ 50 1,000	110 3,450	1	1	眞鍋行藏	九州電氣軌道株式會社ヨリ受電 △豫備
汽力	750	575	1	—	佐藤義制	
電力	600	3,500	—	1	廣瀨其知	九州電氣軌道株式會社ヨリ受電
電力	25	10,000	—	1	—	九州電氣軌道株式會社ヨリ受電
汽力 瓦斯力 電力	* 12,036	2,300	2	2	尾形次郎	*內1,000K.W.熊本電氣株式會社ヨリ受電
水力(白川) 電力	* 7,400	66,000	1	1	白石宗城	*內1,000K.W.熊本電氣株式會社ヨリ受電
水力(鮎帰川) 汽力 電力	* 1,534	3,300	2	1	伊藤俊記	*內1,189K.W.熊本電氣株式會社ヨリ受電
電力	△ 522 25	3,450	1	—	岩橋武之助	熊本電氣株式會社ヨリ受電 △豫備
電力	800	600	—	1	赤木國宣	豐後電氣鐵道株式會社ヨリ受電
電力	1,000	30,000	—	1	—	大分水力電氣株式會社ヨリ受電

地方	事業者	本業	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設認可年月日	使用開始年月日	使用區域
鹿兒島	鳥津忠重	鑛業	燈.力.鍛	39. 5. 19	40. 6. 20	姶良郡東襲山村．西襲山村．横川村鹿摩郡永野村山ケ野鑛山鑛業用地内
	同上	鑛業	燈. 力	41. 10. 15	42. 4. 15	日置郡中伊集院村．串木野村芹ケ野金山鑛業用地内
	三井鑛山株式會社	鑛業	燈. 力	1. 11. 7	2. 12. 19	日置郡串木野村串木野鑛山鑛業用地内
北海道	北海道炭礦汽船株式會社	鑛業	燈. 力	31. 7. 27	34. 1. 28	石狩國夕張郡登川村夕張炭鑛々業用地内 同郡栗津村字萬字炭鑛内
	同社	鑛業	燈.力.鍛	22. 12. 28	34. 3. 4	石狩國空知郡空知炭礦構内
	同社	鑛業	燈 .力	41. 6. 3	3. 3. 10	石狩國夕張郡登川村夕張第二鑛鑛業用地内
	石狩石炭株式會社	鑛業	燈.力.鍛	41. 12. 21	42. 9. 15	石狩國夕張郡登川村會社鑛業用地内

6. 官廳施設電

地方	事業者	電氣使用ノ目的	電氣工作物施設承認年月日	使用開始年月日	使用區域
東京	東京砲兵工廠	燈. 力	3. 5. 2	3. 6. 9	東京砲兵工廠十條．板橋．王子工場構内
	鐵道院	鐵.	既設		東京停車場及横濱停車場間 東京停車場及上野停車場間
神奈川	横濱稅關	燈. 力	41. 9. 2	42. 11. 17	横濱市海岸通横濱稅關敷地内
郡馬長野	鐵道院	燈. 鍛	45. 5. 29	開始	横川．輕井澤間
秋田	鐵道院	燈. 力	39. 10. 24	44. 8. 4	秋田縣南秋田郡土崎港町奥羽線土崎工場及土崎停車場構内 秋田市秋田停車場構内三内村發電所構内 秋田停車場構外秋田分教所寄宿舍
福岡	製鐵所	燈.力.鐵	41. 3. 16	43. 5. 13	遠賀郡八幡町．黒崎町．企救郡板櫃村製鐵所構内及附屬病院並八幡驛構内
	同上	燈. 力	41. 8. 20	43. 1. 15	嘉穗郡鎭西村．穗波村．二瀨村．大谷村．二瀨炭山鑛區内及製鐵所

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	主任技術者	備考
水力(安樂川)	400	11,000 V	1	2	中山武雄	
水力(神ノ川)	250	11,000	1	1	成瀨末吉	
瓦斯力	600 △ 200	2,300	1	—	—	△豫備
汽力	4,900	13,000	2	1	渡邊悅三	三井登川炭礦及夕張電氣株式會社へ電力供給
汽力	681.5	3,300	1	—	渡邊悅三	鐵道院夕張驛へ電燈供給
汽力	1,000	3,300	1	—	—	
汽力	1,025	2,200	1	1	水野環	鐵道院庶ノ谷驛ニ電燈供給

氣工氣作物 (高壓500.K.W以上及特別高壓ノ分ノミ)

原動力	キロワット數	最大電壓	發電所數	變電所及蓄電所數	備考
電力	2,000	1,150 V	—	—	
瓦斯力	4,365	11,000	1	4	
汽力	680	550	1	—	
汽力	△ 2,000 1,000	6,600	1	2	△豫備
水力(三內川)	400	11,000	1	1	
汽力 瓦斯力 電力	* 5.350	2,200	1	—	*內2,100K.W.九州水力電氣株式會社ヨリ受電
汽力	3,000	3,500	1	—	

第二表　事業數　大正三年末

1. 原動力別

事業	水力			汽力			瓦斯		電氣力				合計		
									水力電氣ヲ受クルモノ						
	開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	開始	未開始	計	火力電氣ヲ受クルモノ	開始	未開始	計
供給事業 鉄道營	184	72	256	46	7	53	100	34	58	7	65	4	390	122	512
供給事業 軌道營	1	—	1	5	6	11	—	1	16	8	24	4	24	17	41
供給事業 小計	18	—	18	18	—	18	1	—	9	1	10	1	47	1	48
供給事業 計	203	72	275	69	13	82	101	35	83	16	99	9	461	140	601
第一種 自家用	51	4	55	416	2	418	289	3	158	1	159	14	928	10	938
第二種 自家用	62	18	80	204	5	209	58	4	104	17	121	12	438	46	484
第官廳 用	4	—	4	64	5	69	9	—	30	5	35	7	113	11	124
小計	117	22	139	684	12	696	356	7	292	23	315	33	1,479	67	1,546
總計	320	94	414	753	25	778	457	42	375	39	414	42	1,940	207	2,147

1. 二種以上ノ原動力ヲ併用スルモノハ其ノ主ナル方ニ入レタリ又開始事業ハ落成セル
2. 瓦斯營開始47中鐵道ノミ開始ノモノ2、供給ノミ開始ノモノ3、ヲ含ム其他42ハ鐵道、供給
3. 第二種自家用中電氣事業法準用事業開始2、未開始4ヲ含ム

原動力ニ依リ分類セリ
共開始

2. 原動力別累年比較

年次	水力			汽力			瓦斯		電氣力			合計			年次
	開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	開始	未開始	計	開始	未開始	計	
明治 40	132	38	170	418	45	463	33	7	19	2	21	602	92	694	40
〃 41	143	35	178	458	60	518	49	9	40	8	48	690	112	802	41
〃 42	153	34	187	518	56	574	56	11	67	42	9	769	110	879	42
〃 43	185	41	226	571	51	622	82	46	128	78	19	916	157	1,073	43
〃 44	214	63	277	621	44	658	163	105	268	155	26	1,153	238	1,391	44
大正 1	239	84	323	680	37	717	270	116	386	181	33	1,370	270	1,640	1
〃 2	273	73	346	689	29	718	384	60	444	263	36	1,609	198	1,807	2
〃 3	320	94	414	753	25	778	457	42	499	410	46	1,940	207	2,147	3

3. 電壓別

事業	低壓			高壓			特別高壓			合計		
							25,000 V 未滿			25,000 V 以上		
	開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	計
供給事業 鉄道營	29	10	39	284	98	382	59	8	67	390	122	512
供給事業 軌道營	16	5	21	8	11	19	—	1	1	24	17	41
供給事業 小計	1	—	1	25	1	26	18	—	18	47	1	48
供給事業 計	46	15	61	317	110	427	77	9	86	461	140	601
第一種 自家用	928	10	938	—	—	—	—	—	—	928	10	938
第二種 自家用	242	11	253	172	24	196	22	9	31	438	46	484
第官廳 用	81	11	92	29	—	29	3	—	3	113	11	124
小計	1,251	32	1,283	201	24	225	24	9	33	1,479	67	1,546
總計	1,297	47	1,344	518	134	652	102	18	120	1,940	207	2,147

1. 開始事業ハ落成セル電壓ニ依リ分類セリ
2. 特定場所内ニ試驗用特別高壓變壓器ヲ施設セルモノハ高壓トシテ計上セリ

4. 電壓別

年次	低壓 開始	低壓 未開始	低壓 計	高壓 開始	高壓 未開始	高壓 計	特 25,000V 開始
明治 40	447	33	480	118	41	159	36
〃 41	503	45	548	145	43	188	40
〃 42	544	42	586	168	46	214	52
〃 43	613	47	660	220	93	313	74
〃 44	802	68	870	257	142	399	85
大正 1	931	67	998	334	179	513	92
〃 2	1,083	46	1,129	416	135	551	92
〃 3	1,297	47	1,344	518	134	652	102

5, 電氣

事業	50 K.W 未滿 開始	50 K.W 未滿 未開始	50 K.W 未滿 計	50 K.W 以上 開始	50 K.W 以上 未開始	50 K.W 以上 計	100 K.W 以上 開始	100 K.W 以上 未開始	100 K.W 以上 計	500 K.W 開始	500 K.W 未開始
供給	95	59	154	87	25	112	124	24	148	30	6
鐵道營業	—	1	1	8	1	9	10	11	21	3	3
小計	95	61	156	95	26	121	145	35	180	40	9
第一種自家用	849	9	858	45	—	45	34	1	35	—	—
第二種自家用	203	13	216	62	5	67	33	14	107	26	3
官廳	62	9	71	17	1	18	26	1	27	3	—
小計	1,114	31	1,145	124	6	130	153	16	169	29	3
總計	1,209	92	1,301	219	32	251	298	51	349	69	12

1. 開始事業ハ未落成ノ電氣力ヲモ合算シテ分類セリ
2. 合計數ノ他ト異ナルハ營業用電氣力ノ一部ヲ使用シ容量不明ノモノヲ創始シタル爲メナリ

6. 電氣力別

年次	50 K.W 以上 開始	50 K.W 以上 未開始	50 K.W 以上 計	50 K.W 以上 開始	50 K.W 以上 未開始	50 K.W 以上 計	100 K.W 以上 開始	100 K.W 以上 未開始	100 K.W 以上 計	500 K.W 以上 開始	500 K.W 以上 未開始	500 K.W 以上 計
明治 40	338	25	363	71	13	84	114	33	147	34	8	42
〃 41	385	28	413	80	16	96	139	37	176	36	9	45
〃 42	406	26	432	95	14	109	161	43	204	41	10	51
〃 43	465	34	499	108	47	155	188	50	238	46	7	53
〃 44	660	66	726	123	89	212	206	55	261	60	8	68
大正 1	800	99	899	162	80	242	224	56	280	70	14	84
〃 2	984	76	1,060	177	46	223	248	49	297	75	11	86
〃 3	1,209	92	1,301	219	32	251	298	51	349	69	12	81

7, 資本

事業	五萬圓未滿 開始	五萬圓未滿 未開始	五萬圓未滿 計	五萬圓以上 開始	五萬圓以上 未開始	五萬圓以上 計	十萬圓以上 開始	十萬圓以上 未開始	十萬圓以上 計	五十萬圓 開始	五十萬圓 未開始
供給	83	47	130	88	33	121	128	29	157	33	2
鐵道營業	—	—	—	—	2	2	9	7	16	2	—
總計	83	47	130	88	35	123	141	37	178	37	2

1. 本表ハ電氣供給及電氣鐵道事業ノミニシテ會社組織ニ依ラサルモノヲ包含ス
2. 合計數ノ他表ト異ナルハ支社又ハ出張所ハ本社ト合計ヲ共ニスルヲ以テ其ノ數ヲ計上セ

累年比較

別 高壓 未滿 未開始	高壓 未滿 計	高壓 25,000 V 以上 開始	高壓 25,000 V 以上 未開始	高壓 25,000 V 以上 計	合計 開始	合計 未開始	合計 計	年次
15	51	1	3	4	602	92	694	40
19	59	2	5	7	690	112	802	41
18	70	5	4	9	769	110	879	42
14	88	9	3	12	916	157	1,073	43
21	106	9	7	16	1,153	238	1,391	44
15	107	13	9	22	1,370	270	1,640	1
10	102	18	7	25	1,609	198	1,807	2
18	120	23	8	31	1,940	207	2,147	3

力別

以上 計	1,000 K.W 以上 開始	1,000 K.W 以上 未開始	1,000 K.W 以上 計	5,000 K.W 以上 開始	5,000 K.W 以上 未開始	5,000 K.W 以上 計	10,000 K.W 以上 開始	10,000 K.W 以上 未開始	10,000 K.W 以上 計	合計 開始	合計 未開始	合計 計
36	39	4	43	4	1	5	11	3	14	390	122	512
6	3	1	4	—	—	—	—	—	—	24	17	41
7	20	—	20	2	—	2	7	—	7	47	1	48
49	62	5	67	6	1	7	18	3	21	461	140	601
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	928	10	938
23	46	10	56	4	—	4	—	1	1	434	46	480
3	4	—	4	1	—	1	—	—	—	113	11	124
32	50	10	60	5	—	5	—	1	1	1,475	67	1,542
81	112	15	127	11	1	12	18	4	22	1,936	207	2,143

リ次表亦同シ

累年比較

1,000 K.W 以上 開始	1,000 K.W 以上 未開始	1,000 K.W 以上 計	5,000 K.W 以上 開始	5,000 K.W 以上 未開始	5,000 K.W 以上 計	10,000 K.W 以上 開始	10,000 K.W 以上 未開始	10,000 K.W 以上 計	合計 開始	合計 未開始	合計 計	年次
22	10	32	4	1	5	2	2	4	585	92	677	40
29	19	48	5	—	5	3	3	6	677	112	789	41
40	12	52	7	—	7	4	3	7	754	108	862	42
63	12	75	8	—	8	5	5	10	883	156	1,039	43
75	9	84	9	1	10	7	9	16	1,140	237	1,377	44
83	9	92	8	2	10	9	7	16	1,356	267	1,623	1
96	10	106	9	1	10	15	5	20	1,604	198	1,802	2
112	15	127	11	1	12	18	4	22	1,936	207	2,143	3

金別

以上 計	百萬圓以上 開始	百萬圓以上 未開始	百萬圓以上 計	五百萬圓以上 開始	五百萬圓以上 未開始	五百萬圓以上 計	千萬圓以上 開始	千萬圓以上 未開始	千萬圓以上 計	合計 開始	合計 未開始	合計 計
35	31	4	35	2	—	2	8	1	9	373	116	489
3	10	7	17	3	1	4	—	—	—	24	17	41
2	28	—	28	6	—	6	6	—	6	46	1	47
39	69	11	80	11	1	12	14	1	15	443	134	577

サル爲メナリ次表亦同シ

8. 資本金別

年次	五萬圓未滿 開始	未開始	計	五萬圓以上 開始	未開始	計	十萬圓以上 開始	未開始	計	五十萬圓以上 開始	未開始	計
明治 40	13	10	23	15	9	24	48	27	75	15	4	19
〃 41	17	8	25	21	4	25	52	31	83	17	5	22
〃 42	17	11	28	22	16	38	59	31	90	25	8	33
〃 43	21	24	45	28	32	60	79	29	108	29	4	33
〃 44	27	40	67	42	62	104	81	35	116	25	4	29
大正 1	44	57	101	66	54	120	97	41	138	27	6	33
〃 2	70	47	117	83	34	117	118	37	155	30	3	33
〃 3	83	47	130	88	35	123	141	37	178	37	2	39

9. 地方及

地方	供給 開始	未開始	計	鐵道 開始	未開始	計	瓦斯 開始	未開始	計	小計 開始	未開始	計	第一 開始
1 東京	6	3	9	—	3	3	5	—	5	11	6	17	80
2 神奈川	7	2	9	1	—	1	3	—	3	11	2	13	19
3 埼玉	6	1	7	—	1	1	1	1	2	7	3	10	2
4 千葉	19	5	24	—	—	—	1	—	1	20	5	25	1
5 茨城	17	2	19	—	—	—	—	—	—	17	2	19	1
6 栃木	7	4	11	1	—	1	—	—	—	8	4	12	9
7 群馬	4	1	5	—	—	—	2	—	2	6	1	7	6
8 長山梨	12	5	17	—	—	—	1	—	1	13	5	18	11
9 静岡	6	2	8	—	—	—	—	—	—	6	2	8	1
10 愛知	18	5	23	—	1	1	1	—	1	19	6	25	43
11 三重	13	3	16	7	1	8	1	—	1	21	4	25	148
12 岐阜	7	4	11	—	—	—	1	—	1	8	4	12	24
13 福井	17	8	25	3	—	3	1	—	1	21	8	29	10
14 石川	5	2	7	—	—	—	1	—	1	6	2	8	12
15 富山	9	3	12	2	1	3	—	—	—	11	4	15	8
16 新潟	9	1	10	1	—	1	—	—	—	10	1	11	4
17 宮城	19	4	23	—	—	—	—	—	—	19	4	23	2
18 岩手	7	2	9	—	—	—	1	—	1	8	2	10	3
19 秋田	8	3	11	—	—	—	—	—	—	8	3	11	3
20 青森	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 山形	5	6	11	—	—	—	—	—	—	5	6	11	8
22 福島	8	3	11	—	—	—	—	—	—	8	3	11	7
23 北海道	5	2	7	—	—	—	—	—	—	5	2	7	3
24 兵庫	2	3	5	1	—	1	1	—	1	3	3	6	6
25 大阪	6	1	7	1	2	3	3	—	3	10	3	13	34
26 京都	5	2	7	—	—	—	—	—	—	5	3	8	224
27 奈良	4	1	5	—	—	—	1	—	1	5	3	8	9
28 和歌山	7	1	8	—	—	—	2	—	2	9	1	10	28
29 滋賀	21	2	23	3	—	3	2	—	2	26	4	30	70
30 岡山	15	1	16	—	—	—	1	—	1	16	1	17	25
31 廣島	12	7	19	1	1	2	1	—	1	14	8	22	12
32 山口	10	2	12	—	—	—	1	—	1	11	2	13	11
33 島根	7	1	8	—	—	—	—	—	—	7	1	8	1
34 鳥取	5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	5	4
35 德島	3	1	4	—	—	—	—	—	—	3	1	4	21
36 川奈	3	2	5	1	1	2	2	—	2	6	3	9	4
37 香川	5	1	6	1	1	2	1	—	1	7	2	9	12
38 愛媛	5	2	7	—	—	—	1	—	1	6	2	8	2
39 高知	6	1	7	1	—	1	—	—	—	7	1	8	5
40 佐賀	—	—	—	—	1	1	2	—	2	2	1	3	1
41 長崎	11	1	12	—	3	3	3	—	3	14	4	18	8
42 熊本	4	2	6	—	—	—	—	—	—	4	2	6	3
43 大分	5	2	7	—	1	1	1	—	1	6	2	8	2
44 宮崎	4	1	5	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1
45 鹿兒島	14	2	16	1	—	1	—	—	—	15	2	17	1
46 神北	1	2	3	1	—	1	—	—	—	2	2	4	1
47 總計	12	8	20	—	1	1	1	—	1	13	8	21	10
總計	390	122	512	24	17	41	47	1	48	461	140	601	928

1. 二以上ノ地方ニ亘ルモノハ其ノ主ナル方ニ計上セリ

累年比較

百萬圓以上 開始	未開始	計	五百萬圓以上 開始	未開始	計	千萬圓以上 開始	未開始	計	合計 開始	未開始	計	年次
14	5	19	4	4	8	2	1	3	111	60	171	40
16	10	26	3	3	6	3	2	5	129	63	192	41
16	6	22	5	4	9	2	2	4	146	78	224	42
26	15	41	8	3	11	5	3	8	196	110	306	43
46	12	58	9	3	12	3	5	13	238	161	399	44
52	13	65	8	3	11	8	5	13	302	179	481	1
61	10	71	11	2	13	11	2	13	384	135	519	2
69	11	80	11	1	12	14	1	15	443	134	577	3

事業別

種自家用 未開始	計	第二種自家用 開始	未開始	計	官廳用 開始	未開始	計	小計 開始	未開始	計	合計 開始	未開始	計	順位
1	90	34	5	39	26	1	27	149	7	156	160	13	173	1
2	21	15	2	17	4	—	4	38	4	42	49	6	55	2
—	2	—	—	—	1	—	1	3	1	4	10	4	14	3
—	1	—	—	—	2	—	2	3	—	3	23	5	28	4
—	1	5	2	7	1	—	1	7	3	10	24	5	29	5
—	9	9	—	9	—	—	—	18	—	18	26	4	30	6
—	6	6	—	6	1	—	1	13	—	13	19	1	20	7
2	13	2	—	2	1	—	1	15	3	18	28	8	36	8
—	1	3	—	3	—	—	—	3	—	3	9	2	11	9
1	44	12	4	16	2	—	2	57	5	62	76	11	87	10
—	148	14	2	16	3	—	3	165	2	167	186	6	192	11
—	24	1	1	2	1	—	1	26	1	27	34	5	39	12
1	11	4	4	8	—	—	—	14	5	19	35	13	48	13
—	12	4	—	4	1	—	1	17	—	17	23	2	25	14
—	8	8	—	8	2	—	2	18	—	18	29	4	33	15
—	4	4	1	5	—	—	—	8	1	9	18	2	30	16
1	36	34	4	38	4	—	4	73	5	78	83	7	33	17
—	2	7	1	8	2	1	3	9	1	10	28	5	16	18
—	—	3	—	3	—	—	—	3	1	6	13	3	17	19
—	3	3	—	3	—	—	—	6	—	6	14	3	37	20
—	8	13	—	13	5	—	5	26	—	26	31	6	13	21
—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2	10	3	10	22
—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	8	2	16	23
—	6	3	—	3	1	—	1	10	—	10	13	3	73	24
—	34	19	—	19	7	—	7	60	—	60	70	3	37	25
—	224	56	5	61	7	2	9	287	7	294	299	8	307	26
—	9	2	2	4	1	1	2	12	3	15	16	4	20	27
—	23	1	2	3	—	—	—	24	2	26	32	3	35	28
—	70	34	7	41	4	—	4	108	7	115	134	11	145	29
—	25	15	—	15	2	—	2	42	—	42	58	1	59	30
—	12	9	—	9	3	1	4	24	1	25	38	9	47	31
1	12	8	—	8	1	—	1	20	1	21	31	3	34	32
—	1	3	—	3	2	—	2	6	—	6	13	1	14	33
—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4	9	—	9	34
—	21	4	—	4	—	—	—	25	—	25	28	1	29	35
—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4	9	3	12	36
—	12	13	—	13	—	—	—	25	—	25	32	1	33	37
1	3	1	—	1	—	—	—	3	1	4	9	3	12	38
—	6	7	1	8	2	—	2	14	1	15	20	7	27	39
—	1	5	—	5	—	—	—	6	—	6	8	—	8	40
—	8	39	1	40	10	—	10	57	1	58	71	5	76	41
—	3	7	—	7	1	1	2	11	1	12	15	3	18	42
—	—	5	—	5	—	—	—	5	—	5	11	2	13	43
—	2	1	1	2	—	—	—	3	1	4	7	2	9	44
—	1	7	1	8	4	—	4	12	1	13	27	3	30	45
—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	2	4	2	6	46
—	10	17	—	17	10	1	11	37	1	38	50	9	59	47
10	938	438	46	484	113	11	124	1,479	67	1,546	1,940	207	2,147	

10. 地方及原動力別（営…供給、鉄道、塗営　自…自家用、官廳用）

地方	水力			汽力			瓦斯		電氣力 水力電氣ヲ受クルモノ			電氣力 火力電氣ヲ受クルモノ			合計			順位
	開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	計	
1 東京 営	4	1	5	—	1	1	1	2	6	2	8	—	—	—	11	6	17	1
1 東京 自	—	—	—	65	1	66	35	1	47	5	52	2	—	2	149	7	156	
1 東京 計	4	1	5	65	2	67	36	3	53	7	60	2	—	2	160	13	173	
2 神奈川 営	5	1	6	2	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	11	2	13	2
2 神奈川 自	5	1	6	18	—	18	3	1	9	2	11	—	—	—	38	4	42	
2 神奈川 計	9	2	11	20	—	20	4	1	10	2	12	—	—	—	49	6	55	
3 埼玉 営	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	7	3	10	3
3 埼玉 自	—	—	—	2	—	2	1	—	3	1	4	—	—	—	3	1	4	
3 埼玉 計	1	—	1	3	—	3	1	—	4	1	5	—	—	—	10	4	14	
4 千葉 営	2	—	2	3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	20	5	25	4
4 千葉 自	—	—	—	6	—	6	2	—	6	—	6	1	—	1	3	—	3	
4 千葉 計	2	—	2	9	—	9	2	—	7	—	7	1	—	1	23	5	28	
5 茨城 営	2	1	3	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	17	2	19	5
5 茨城 自	1	—	1	5	1	6	1	—	6	1	7	1	1	2	7	3	10	
5 茨城 計	3	1	4	6	1	7	1	—	7	1	8	1	1	2	24	5	29	
6 栃木 営	7	3	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	6
6 栃木 自	11	—	11	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	18	—	18	
6 栃木 計	18	3	21	1	—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	26	4	30	
7 群馬 営	6	—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	1	7	7
7 群馬 自	2	—	2	5	—	5	3	—	2	1	3	—	—	—	7	—	7	
7 群馬 計	8	—	8	5	—	5	3	—	3	1	4	—	—	—	13	1	14	
8 長野 営	12	5	17	3	1	4	—	—	1	—	1	—	—	—	19	1	20	8
8 長野 自	7	1	8	—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	13	5	18	
8 長野 計	19	6	25	3	1	4	—	—	6	1	7	—	—	—	32	6	38	
9 山梨 営	5	1	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	2	8	9
9 山梨 自	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	
9 山梨 計	8	1	9	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	9	2	11	
10 静岡 営	12	3	15	13	—	13	—	—	7	1	8	—	—	—	19	6	25	10
10 静岡 自	10	5	15	15	—	15	2	1	6	1	7	—	—	—	57	5	62	
10 静岡 計	22	8	30	28	—	28	2	1	13	2	15	—	—	—	76	11	87	
11 愛知 営	4	3	7	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	21	4	25	11
11 愛知 自	4	3	7	54	—	54	3	—	13	1	14	—	—	—	165	2	167	
11 愛知 計	8	6	14	55	—	55	3	—	14	1	15	—	—	—	186	6	192	
12 三重 営	3	—	3	4	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	8	4	12	12
12 三重 自	3	1	4	19	—	19	1	—	5	1	6	1	1	2	26	1	27	
12 三重 計	6	1	7	23	—	23	1	—	6	1	7	1	1	2	34	5	39	
13 岐阜 営	17	7	24	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	21	8	29	13
13 岐阜 自	6	4	10	2	1	3	—	—	3	—	3	—	—	—	14	5	19	
13 岐阜 計	23	11	34	3	1	4	—	—	4	—	4	—	—	—	35	13	48	
14 福井 営	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	14
14 福井 自	3	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	17	
14 福井 計	6	2	8	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2	25	
15 石川 営	2	2	4	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	11	4	15	15
15 石川 自	8	—	8	1	1	2	1	—	3	1	4	1	1	2	18	—	18	
15 石川 計	10	2	12	2	1	3	1	—	4	1	5	1	1	2	29	4	33	
16 富山 営	4	1	5	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	10	1	11	16
16 富山 自	4	1	5	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	
16 富山 計	8	2	10	3	—	3	—	—	4	—	4	—	—	—	18	2	20	
17 新潟 営	6	2	8	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	12	17
17 新潟 自	8	1	9	7	—	7	2	—	45	3	48	—	—	—	73	5	78	
17 新潟 計	14	3	17	17	—	17	2	—	45	3	48	—	—	—	83	7	90	
18 鳥取 営	16	2	18	1	2	3	—	—	2	—	2	—	—	—	19	4	23	18
18 鳥取 自	1	1	2	6	—	6	—	—	2	—	2	—	—	—	9	1	10	
18 鳥取 計	17	3	20	7	2	9	—	—	4	—	4	—	—	—	28	5	33	
19 宮城 営	3	2	5	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	8	2	10	19
19 宮城 自	2	—	2	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	5	1	6	
19 宮城 計	5	2	7	1	—	1	—	—	5	1	6	—	—	—	13	3	16	

地方		水力			汽力			瓦斯		
		開始	未開始	計	開始	未開始	計	開始	未開始	
20 山形	營自計	5	3	8	—	—	—	—	—	
		1	—	1	—	—	—	3	—	
		6	3	9	—	—	—	3	—	
21 秋田	營自計	3	2	5	1	—	1	1	—	
		11	—	11	10	—	10	5	—	
		14	2	16	11	—	11	6	—	
22 巖手	營自計	6	3	9	—	—	—	2	—	
		1	—	1	—	—	—	—	—	
		7	3	10	—	—	—	2	—	
23 青森	營自計	4	1	5	2	—	2	—	—	
		—	—	—	—	—	—	1	—	
		4	1	5	2	—	2	1	—	
24 滋賀	營自計	2	2	4	6	—	6	2	—	
		2	—	2	—	—	—	—	—	
		4	2	6	6	—	6	2	—	
25 京都	營自計	2	1	3	4	1	5	2	—	
		8	—	8	21	—	21	5	—	
		10	1	11	25	1	26	7	—	
26 大阪	營自計	3	1	4	8	—	8	—	—	
		1	—	1	131	3	134	73	—	
		4	1	5	139	3	142	73	—	
27 奈良	營自計	4	—	4	—	—	—	—	—	
		—	1	1	8	—	8	3	—	
		4	1	5	8	—	8	3	—	
28 和歌山	營自計	4	—	4	1	—	1	3	—	
		1	—	1	22	—	22	1	—	
		5	—	5	23	—	23	4	—	
29 兵庫	營自計	2	1	3	7	1	8	3	—	
		3	—	3	83	2	85	13	—	
		5	1	6	90	3	93	16	—	
30 岡山	營自計	3	—	3	2	—	2	10	—	
		—	—	—	32	—	32	10	—	
		3	—	3	34	—	34	20	—	
31 廣島	營自計	4	—	4	4	—	4	6	—	
		3	1	4	12	1	13	5	—	
		7	1	8	16	1	17	11	—	
32 山口	營自計	2	—	2	7	—	7	4	—	
		—	—	—	13	1	14	5	—	
		2	—	2	20	1	21	9	—	
33 島根	營自計	2	—	2	4	—	4	5	—	
		1	—	1	—	—	—	1	—	
		3	—	3	4	—	4	6	—	
34 鳥取	營自計	3	—	3	2	—	2	2	—	
		—	—	—	1	—	1	—	—	
		3	—	3	3	—	3	2	—	
35 德島	營自計	3	—	3	3	—	3	2	—	
		—	—	—	—	—	—	1	—	
		3	—	3	3	—	3	3	—	
36 香川	營自計	1	—	1	2	1	3	1	—	
		—	—	—	1	—	1	2	—	
		1	—	1	3	1	4	3	—	
37 愛媛	營自計	6	2	8	13	—	13	10	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	
		6	2	8	13	—	13	10	—	
38 高知	營自計	5	1	6	1	—	1	1	—	
		2	—	2	—	—	—	1	—	
		7	1	8	1	—	1	2	—	
39 長崎	營自計	1	—	1	3	—	3	2	—	
		—	—	—	10	—	10	3	—	
		1	—	1	13	—	13	5	—	

力	電氣力							合計			順位
	水力電氣ヲ受クルモノ				火力電氣ヲ受クルモノ						
計	開始	未開始	計		開始	未開始	計		開始	未開始	計
—	3	—	3		—	—	—		8	3	11
3	2	—	2		—	—	—		6	—	6
3	5	—	5		—	—	—		14	3	17
5	—	—	—		—	—	—		5	6	11
5	—	—	—		—	—	—		26	—	26
10	—	—	—		—	—	—		31	6	37
2	—	—	—		—	—	—		8	3	11
—	1	—	1		—	—	—		2	—	2
2	1	—	1		—	—	—		10	3	13
1	1	—	1		—	—	—		5	2	7
—	1	—	1		—	—	—		3	—	3
1	2	—	2		—	—	—		5	2	10
2	1	1	2		—	—	—		3	3	6
2	3	1	4		—	—	—		10	3	13
2	2	1	3		—	—	—		10	3	13
5	25	1	26		1	—	1		60	3	63
7	27	1	28		1	—	1		70	3	73
—	—	—	—		1	—	1		12	1	13
73	72	3	75		10	1	11		287	7	294
73	72	3	75		11	1	12		299	8	307
—	—	—	—		—	—	—		4	1	5
3	1	1	2		—	—	—		12	3	15
3	1	1	2		—	—	—		16	4	20
3	—	1	1		—	—	—		8	1	9
3	—	1	1		—	—	—		24	2	26
4	1	1	2		—	—	—		32	3	35
2	5	—	5		1	1	2		26	4	30
18	2	—	2		5	—	5		108	7	115
27	7	—	7		6	1	7		134	11	145
11	1	—	1		—	—	—		16	1	17
10	—	—	—		—	—	—		42	—	42
21	1	—	1		—	—	—		58	1	59
12	—	1	1		2	—	2		14	8	22
5	2	—	2		2	—	2		24	1	25
17	2	1	3		2	—	2		38	9	47
6	—	—	—		—	—	—		11	2	13
5	—	—	—		—	—	—		20	1	21
11	—	—	—		—	—	—		31	3	34
5	—	—	—		—	—	—		7	1	8
1	1	—	1		—	—	—		6	—	6
6	1	—	1		—	—	—		13	1	14
2	—	—	—		—	—	—		5	—	5
2	—	—	—		—	—	—		4	—	4
4	—	—	—		—	—	—		9	—	9
1	—	—	—		—	—	—		3	1	4
23	20	—	20		—	—	—		25	—	25
30	20	—	20		—	—	—		28	1	29
3	1	—	1		—	—	—		5	3	8
3	1	—	1		—	—	—		4	3	7
3	—	—	—		—	—	—		7	1	8
10	1	—	1		—	—	—		25	1	26
10	1	—	1		—	—	—		32	1	33
—	1	—	1		—	—	—		6	2	8
—	1	—	1		—	—	—		3	1	4
—	2	—	2		—	—	—		9	3	12
4	—	—	—		—	—	—		6	6	12
3	1	—	1		1	—	1		14	1	15
7	1	—	1		1	—	1		20	7	27

順位
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

地方		水力 開始	水力 未開始	水力 計	汽力 開始	汽力 未開始	汽力 計	瓦斯力 開始	瓦斯力 未開始
40 佐賀	營自計	1	—	1	—	—	—	1	—
		1	—	1	5	—	5	—	—
		1	—	1	5	—	5	1	—
41 福岡	營自計	3	—	3	7	1	8	1	—
		3	—	3	44	1	45	1	—
		3	—	3	51	1	52	2	—
42 熊本	營自計	3	2	5	—	—	—	1	—
		2	—	2	7	—	7	1	—
		5	2	7	7	—	7	1	—
43 大分	營自計	4	—	4	1	—	1	—	1
		3	—	3	1	—	1	—	—
		7	—	7	2	—	2	—	1
44 宮崎	營自計	4	1	5	—	—	—	—	—
		2	1	3	1	—	1	—	—
		6	2	8	1	—	1	—	—
45 鹿兒島	營自計	3	2	5	—	—	—	9	—
		4	1	5	4	—	4	1	—
		7	3	10	4	—	4	10	—
46 沖繩	營自計	—	—	—	1	—	1	—	2
		—	—	—	2	—	2	—	2
		—	—	—	3	—	3	—	2
47 北海道	營自計	4	6	10	6	—	6	—	1
		1	—	1	30	—	30	1	—
		5	6	11	36	—	36	1	—
總計	營自計	203	72	275	69	13	82	101	35
		117	22	139	684	12	696	356	7
		320	94	414	753	25	778	457	42

第三表　發

1. 原動

事業		水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計
供給		281,781	257,326	539,107	53,673	4,872	58,545	6,355	2,154	8,509
		* 44,793	39,350	84,143	23,434	1,700	25,134	981	94	1,075
鐵道		180	—	180	2,825	5,775	8,600	—	100	100
		* 100	—	100	2,275	1,100	3,375	—	—	—
營		44,632	13,577	58,209	57,335	14,070	71,405	679	—	679
		* 5,450	—	5,450	30,382	1,250	31,632	—	—	—
小計		326,593	270,903	597,496	113,833	24,717	138,550	7,034	2,254	9,288
		* 50,343	39,350	89,693	56,091	4,050	60,141	981	94	1,075
第一種	自家用	3,405	15	3,420	11,797	100	11,897	2,441	—	2,441
第二種	自家用	35,845	38,585	74,430	77,963	7,628	85,591	8,571	2,150	10,721
第三種	自家用	400	—	400	14,374	243	14,617	6,298	—	6,298
小計		39,650	38,600	78,250	104,134	7,971	112,105	17,310	2,150	19,460
總計		366,243	309,503	675,746	217,967	32,688	250,655	24,344	4,404	28,748
		* 50,343	39,350	89,693	56,091	4,050	60,141	981	94	1,075

1. *印ハ豫備發電力トス

力	電氣力 水力電氣ヲ受クルモノ 開始	水力電氣ヲ受クルモノ 未開始	水力電氣ヲ受クルモノ 計	火力電氣ヲ受クルモノ 開始	火力電氣ヲ受クルモノ 未開始	火力電氣ヲ受クルモノ 計	合計 開始	合計 未開始	合計 計	順位
計										
1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	40
—	1	—	1	—	—	—	6	—	6	
1	1	—	1	—	—	—	8	—	8	
1	3	2	5	—	1	1	14	4	18	41
1	5	1	6	2	—	2	57	1	58	
2	8	3	11	2	1	3	71	5	76	
1	—	—	—	—	—	—	4	2	6	42
—	2	1	3	—	—	—	11	1	12	
1	2	1	3	—	—	—	15	3	18	
1	1	1	2	—	—	—	6	2	8	43
—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	
1	2	1	3	—	—	—	11	2	13	
—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	44
—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	
9	2	—	2	1	—	1	15	2	17	45
1	3	—	3	—	—	—	12	1	13	
10	5	—	5	1	—	1	27	3	30	
2	—	—	—	1	—	1	2	2	4	46
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
2	—	—	—	1	—	1	4	2	6	
1	3	—	3	—	1	1	13	8	21	47
1	5	—	5	—	1	1	37	1	38	
2	8	—	8	—	2	2	50	9	59	
136	83	16	99	5	4	9	461	140	601	
363	292	23	315	30	3	33	1,479	67	1,546	
499	375	39	414	35	7	42	1,940	207	2,147	

電力（K.W.ヲ單位トス）　大正三年末

力別

合計 落成	合計 未落成	合計 計	電氣力 水力電氣ヲ受クルモノ 落成	水力電氣ヲ受クルモノ 未落成	水力電氣ヲ受クルモノ 計	火力電氣ヲ受クルモノ 落成	火力電氣ヲ受クルモノ 未落成	火力電氣ヲ受クルモノ 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
341,809	264,352	606,161	77,480	2,390	79,870	5,210	115	5,325	82,690	2,505	85,195
69,208	41,144	110,352	375	—	375	15	—	15	390	—	390
3,005	5,875	8,880	4,225	1,285	5,510	150	114	264	4,375	1,399	5,774
2,375	1,100	3,475	280	—	280	—	—	—	280	—	280
102,646	27,647	130,293	11,441	4,890	16,331	500	40	540	11,941	4,930	16,871
35,832	1,250	37,082	—	—	—	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000
447,460	297,874	745,334	93,146	8,565	101,711	5,860	269	6,129	99,006	8,834	107,840
107,415	43,494	150,909	655	—	655	2,015	—	2,015	2,670	—	2,670
17,643	115	17,758	3,387	23	3,410	242	—	242	3,629	23	3,652
122,379	48,363	170,742	30,874	5,121	35,995	3,367	3,165	6,532	34,241	8,286	42,527
21,072	243	21,315	6,560	38	6,598	495	30	525	7,055	68	7,123
161,094	48,721	209,815	40,821	5,182	46,003	4,104	3,195	7,299	44,925	8,377	53,302
608,554	346,595	955,149	133,967	13,747	147,714	9,964	3,464	13,428	143,931	17,211	161,142
107,415	43,494	150,909	655	—	655	2,015	—	2,015	2,670	—	2,670

2. 原動別

年次	水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦 落成
明治 40	38,622	142,264	180,886	75,823	39,750	115,573	465
〃 41	60,121	159,465	219,586	93,853	54,689	148,542	738
〃 42	73,507	176,552	250,059	107,300	69,123	176,423	1,409
〃 43	112,932	258,068	371,000	142,238	54,722	196,960	2,367
〃 44	143,831	468,940	612,771	171,861	83,093	254,964	5,872
大正 1	204,596	376,666	581,262	180,219	55,846	236,065	10,451
〃 1 *	28,743	56,995	85,738	38,070	9,625	47,695	124
〃 2	278,396	343,437	621,833	204,917	31,463	236,380	20,228
〃 2 *	43,200	44,170	87,370	49,789	2,150	51,939	326
〃 3	366,243	309,503	675,746	217,967	32,688	250,655	24,344
〃 3 *	50,343	39,350	89,693	56,091	4,050	60,141	981

1. ＊印ハ豫備トス44年以前ノ分ハ豫備ヲ包合ス

3. 電

事業	低壓 落成	低壓 未落成	低壓 計	高壓 落成	高壓 未落成
供給	641	145	786	54,418	18,226
鐵道營	2,505	1,175	3,680	500	4,100
小計	5,645	400	6,045	42,677	6,900
第一種自家用	8,791	1,720	10,511	97,595	29,226
第二種自家用	17,643	115	17,758	—	—
官廳用	5,951	25	5,976	83,696	11,045
小計	6,997	243	7,240	4,675	—
總計	30,591	383	30,974	88,371	11,045
	39,382	2,103	41,485	185,966	40,271

4. 地方及

地方	供給 落成	供給 未落成	供給 計	鐵道營 落成	鐵道營 未落成	鐵道營 計	小計 落成	小計 未落成	小計 計	第一 落成
1 東京	134,560	160,187	294,747	—	600	600	10,787	400	11,187	145,347
2 神奈川	12,720	14,105	26,825	600	2,000	2,600	10,800	850	11,650	24,120
3 埼玉	1,020	—	1,020	—	—	—	280	—	280	1,300
4 千葉	956	382	1,338	—	—	—	300	—	300	1,256
5 茨城	1,295	138	1,433	—	—	—	—	—	—	1,295
6 栃木	1,792	1,078	2,870	180	—	180	—	—	—	1,972
7 群馬	282	95	377	—	—	—	5,693	8,847	14,540	5,975
8 長野	8,042	18,985	27,027	—	—	—	350	400	750	8,392
9 山梨	1,373	2,385	3,758	—	—	—	—	—	—	1,373
10 静岡	7,820	2,325	10,145	—	—	—	790	—	790	8,610
11 愛知	14,803	3,983	18,786	200	—	200	—	—	—	15,003
12 岐阜	3,960	1,850	5,810	—	—	—	745	—	745	4,705
13 三重	2,918	3,119	6,037	—	—	—	100	—	100	3,018
14 福井	674	520	1,194	—	—	—	1,584	320	1,904	2,258
15 石川	3,930	1,394	5,324	—	—	—	—	—	—	3,930
16 富山	2,955	174	3,129	—	—	—	—	—	—	2,955
17 山梨	5,521	7,929	13,450	—	—	—	1,268	40	1,308	6,789
18 岐阜	4,911	16,390	21,301	—	—	—	—	—	—	4,911
19 富山	2,905	325	3,230	—	—	—	100	—	100	3,005
20 福井	2,935	1,153	4,088	—	—	—	—	—	—	2,935

累年比較

水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	電氣力 落成	電氣力 未落成	電氣力 計	年次
112	577	114,910	182,126	297,036	2,069	589	2,658	40
294	1,052	154,732	214,448	369,180	3,013	1,816	4,829	41
650	2,059	182,216	246,325	428,541	9,697	1,637	11,334	42
4,016	6,383	257,537	316,806	574,343	15,186	3,330	18,516	43
8,511	14,383	321,504	560,544	882,995	22,459	15,085	37,544	44
11,500	21,951	395,266	444,012	839,278	38,795	35,622	74,417	1
160	284	66,937	66,780	133,717	2,350	75	2,425	
3,624	23,852	503,541	378,524	882,065	112,744	8,827	121,571	2
32	358	93,315	46,352	139,667	2,775	50	2,825	
4,404	28,748	608,554	346,595	955,149	143,931	17,211	161,142	3
94	1,075	107,415	43,494	150,909	2,670	—	2,670	

壓別

特別高壓 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計	順位
72,644	286,750	245,981	532,731	341,809	264,352	606,161	1
4,600	—	600	600	3,005	5,875	8,880	2
49,577	54,324	20,347	74,671	102,646	27,647	130,293	3
126,821	341,074	266,928	608,002	447,460	297,874	745,334	
—	—	—	—	17,643	115	17,758	4
94,741	32,732	37,293	70,025	122,379	48,363	170,742	5
4,675	9,400	—	9,400	21,072	243	21,315	6
99,416	42,132	37,293	79,425	161,094	48,721	209,815	
226,237	333,206	304,221	687,427	608,554	346,595	955,149	

事業別

第一種自家用 計	第二種自家用 落成	第二種自家用 未落成	第二種自家用 計	官廳用 落成	官廳用 未落成	官廳用 計	小計 落成	小計 未落成	小計 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計	順位
—	6,714	30	6,744	7,723	6	7,729	17,741	36	17,777	163,088	161,223	324,311	1
—	863	2,800	3,663	730	—	730	2,208	2,800	5,008	26,328	19,755	46,083	2
—	—	—	—	350	4	354	369	4	373	1,669	4	1,673	3
—	—	—	—	50	—	50	51	—	51	1,307	382	1,689	4
—	5,763	4,400	10,163	5	6	11	5,776	4,406	10,182	7,071	4,544	11,615	5
—	9,417	—	9,417	—	—	—	9,483	—	9,483	11,455	1,078	12,533	6
—	176	—	176	3,000	—	3,000	3,220	—	3,220	9,195	8,942	18,137	7
3	—	—	—	—	3	3	45	6	51	8,437	19,391	27,828	8
—	68	—	68	—	—	—	69	—	69	1,442	2,385	3,827	9
—	4,123	3,798	7,921	—	—	—	4,266	3,798	8,064	12,876	6,123	18,999	10
—	1,325	—	1,325	32	—	32	2,052	—	2,052	17,055	3,983	21,038	11
—	—	232	232	—	—	—	692	232	924	5,397	2,082	7,479	12
12	53	4,955	5,008	—	—	—	294	4,967	5,261	3,312	8,086	11,398	13
—	65	—	65	4	—	4	172	—	172	2,430	840	3,270	14
—	529	—	529	—	—	—	563	—	563	4,493	1,394	5,887	15
—	1,414	3,600	5,014	—	—	—	1,471	3,600	5,071	4,426	3,774	8,200	16
—	865	10,960	11,825	4	—	4	951	10,960	11,911	7,740	18,929	26,669	17
2,263	1,511	2,140	3,651	—	—	—	3,774	2,140	5,914	8,685	18,530	27,215	18
—	550	—	550	—	—	—	550	—	550	3,555	325	3,880	19
5	260	—	260	—	—	—	265	—	265	3,200	1,153	4,353	20

地方	供給			鐵道			營業			小計			第一種自家用			第二種自家用			官廳用			小計			合計			順位
	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	
21 秋田	1,300	708	2,008	—	—	—	—	—	—	1,300	708	2,008	—	62	9,375	—	9,375	411	—	411	9,748	—	9,748	11,048	708	11,756	21
22 岩手	1,418	870	2,288	—	—	—	—	—	—	1,418	870	2,288	—	—	535	—	535	—	—	—	535	—	535	1,953	870	2,823	22
23 青森	1,156	1,410	2,566	—	—	—	—	—	—	1,156	1,410	2,566	—	23	—	—	—	—	—	—	23	—	23	1,179	1,410	2,589	23
24 宮城	725	732	1,457	—	—	—	—	—	—	725	732	1,457	—	14	26	—	26	6	—	6	46	—	46	771	732	1,503	24
25 福島	7,238	290	7,528	1,025	300	1,325	7,650	150	7,800	15,913	740	16,653	—	285	1,251	—	1,251	103	—	103	1,639	—	1,639	17,552	740	18,292	25
26 大阪	50,425	105	50,530	—	—	—	16,662	1,040	17,702	67,087	1,145	68,232	4,240	—	9,350	1,553	10,903	1,115	144	1,259	14,705	1,697	16,402	81,792	2,842	84,634	26
27 兵庫	1,330	740	2,070	—	—	—	—	—	—	1,330	740	2,070	46	—	50	1,377	1,427	20	—	20	116	1,377	1,493	1,446	2,117	3,563	27
28 和歌山	930	223	1,153	—	—	—	1,500	2,500	4,000	2,430	2,723	5,153	366	—	20	90	110	—	—	—	386	90	476	2,816	2,813	5,629	28
29 鳥取	4,119	580	4,699	500	900	1,400	11,700	6,000	17,700	16,319	7,480	23,799	1,526	—	12,094	568	12,662	520	—	520	14,140	568	14,708	30,459	8,048	38,507	29
30 島根	1,489	2,020	3,509	—	—	—	200	—	200	1,689	2,020	3,709	344	—	3,175	—	3,175	96	—	96	3,615	—	3,615	5,304	2,020	7,324	30
31 岡山	3,945	855	4,800	500	100	600	2,225	—	2,225	6,070	955	7,025	188	—	96	—	96	25	80	105	309	80	389	6,379	1,035	7,414	31
32 広島	1,757	180	1,937	—	—	—	110	—	110	1,867	180	2,047	542	100	642	1,141	—	1,141	100	—	100	1,783	100	1,883	3,650	280	3,930	32
33 山口	1,481	800	2,281	—	—	—	—	—	—	1,481	800	2,281	23	—	23	553	—	553	23	—	23	599	—	599	2,080	800	2,880	33
34 島根	1,075	320	1,395	—	—	—	—	—	—	1,075	320	1,395	17	—	17	—	—	—	—	—	—	17	—	17	1,092	320	1,412	34
35 鳥取	1,430	700	2,130	—	—	—	—	—	—	1,430	700	2,130	21	—	21	5	—	5	—	—	—	26	—	26	1,456	700	2,156	35
36 香川	2,330	50	2,380	—	175	175	100	—	100	2,330	225	2,555	40	—	40	—	—	—	—	—	40	—	40	2,370	225	2,595	36
37 愛媛	3,649	70	3,719	—	—	—	537	—	537	4,186	70	4,256	623	—	623	5,594	—	5,594	—	—	—	6,217	—	6,217	10,403	70	10,473	37
38 高知	1,397	120	1,517	—	—	—	—	—	—	1,397	120	1,517	2	—	2	45	—	45	—	—	—	47	—	47	1,444	120	1,564	38
39 長崎	1,735	274	2,009	—	1,500	1,500	—	—	—	1,735	1,774	3,509	89	—	89	4,862	—	4,862	36	—	36	4,987	—	4,987	6,722	1,774	8,496	39
40 佐賀	—	—	—	—	—	—	6,835	500	7,335	6,835	500	7,335	3	—	3	2,862	—	2,862	—	—	—	2,865	—	2,865	9,700	500	10,200	40
41 熊本	1,695	125	1,820	—	300	300	17,930	5,000	22,930	19,625	5,425	25,050	221	—	221	25,949	2,580	28,529	5,747	—	5,747	31,917	2,580	34,497	51,542	8,005	59,547	41
42 大分	13,061	9,040	22,101	—	—	—	—	—	—	13,061	9,040	22,101	31	—	31	463	6,400	6,863	80	—	80	574	6,400	6,974	13,635	15,440	29,075	42
43 宮崎	2,615	20	2,635	—	—	—	1,500	1,600	3,100	4,115	1,620	5,735	—	—	—	521	—	521	—	—	—	521	—	521	4,636	1,620	6,256	43
44 鹿児島	1,280	831	2,111	—	—	—	—	—	—	1,280	831	2,111	325	—	325	798	180	978	—	—	—	1,123	180	1,303	2,403	1,011	3,414	44
45 沖縄	1,829	944	2,773	—	—	—	—	—	—	1,829	944	2,773	2	—	2	1,310	200	1,510	69	—	69	1,381	200	1,581	3,210	1,144	4,354	45
46 仲北海道	500	90	590	—	—	—	—	—	—	500	90	590	10	—	10	100	—	100	—	—	—	110	—	110	610	90	700	46
47 海	17,228	5,738	22,966	—	—	—	2,900	—	2,900	20,128	5,738	25,866	182	—	182	8,608	2,500	11,108	823	—	823	9,613	2,500	12,113	29,741	8,238	37,979	47
總計	341,809	264,352	606,161	3,005	5,875	8,880	102,646	27,647	130,293	447,460	297,874	745,334	17,643	115	17,758	122,379	48,363	170,742	21,072	243	21,315	161,094	48,721	209,815	608,554	346,595	955,149	

1. 供給又ハ使用地ノ二地方以上ニ亘ルモノハ主ナル方ニ入レタリ次表亦之ヲ同シ

5. 地方及原動力別 (供給又ハ使用地ニ依リ區分セルモノ 營ハ供給、鐵道、鑛營、自ハ自家用官廳用)

地方		水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計	合計 落成	合計 未成落	合計 計
1 東京	營	124,900	160,107	285,007	20,120	1,000	21,120	327	80	407	145,347	161,187	306,534
	自	—	—	—	10,418	6	10,424	7,323	30	7,353	17,741	36	17,777
	計	124,900	160,107	285,007	30,538	1,006	31,544	7,650	110	7,760	163,088	161,223	324,311
2 神奈川	營	14,507	14,025	28,532	9,500	2,850	12,350	113	80	193	24,120	16,955	41,075
	自	293	2,800	3,093	1,851	—	1,851	64	—	64	2,208	2,800	5,008
	計	14,800	16,825	31,625	11,351	2,850	14,201	177	80	257	26,328	19,755	46,083
3 埼玉	營	750	—	750	280	—	280	270	—	270	1,300	—	1,300
	自	—	—	—	350	4	354	19	—	19	369	4	373
	計	750	—	750	630	4	634	289	—	289	1,669	4	1,673
4 千葉	營	70	—	70	445	—	445	741	382	1,133	1,256	382	1,638
	自	—	—	—	51	—	51	—	—	—	51	—	51
	計	70	—	70	496	—	496	741	382	1,133	1,307	382	1,689
5 茨城	營	628	—	628	150	18	168	517	120	637	1,295	138	1,433
	自	5,033	4,400	9,433	693	6	699	50	—	50	5,776	4,406	10,182
	計	5,661	4,400	10,061	843	24	867	567	120	687	7,071	4,544	11,615
6 栃木	營	1,915	963	2,578	—	—	—	57	115	172	1,972	1,078	3,050
	自	9,357	—	9,357	8	—	8	118	—	118	9,483	—	9,483
	計	11,272	963	12,235	8	—	8	175	115	290	11,455	1,078	12,533
7 群馬	營	5,675	8,942	14,617	300	—	300	—	—	—	5,975	8,942	14,917
	自	168	—	168	3,008	—	3,008	44	—	44	3,220	—	3,220
	計	5,843	8,942	14,785	3,308	—	3,308	44	—	44	9,195	8,942	18,137
8 長野	營	8,392	19,345	27,737	—	—	—	—	40	40	8,392	19,385	27,777
	自	37	3	40	8	3	11	—	—	—	45	6	51
	計	8,429	19,348	27,777	8	3	11	—	40	40	8,437	19,391	27,828
9 山梨	營	1,253	2,385	3,638	120	—	120	—	—	—	1,373	2,385	3,758
	自	69	—	69	—	—	—	—	—	—	69	—	69
	計	1,322	2,385	3,707	120	—	120	—	—	—	1,442	2,385	3,827
10 靜岡	營	7,660	2,240	9,900	750	—	750	200	85	285	8,610	2,325	10,935
	自	4,070	3,798	7,868	138	—	138	58	—	58	4,266	3,798	8,064
	計	11,730	6,038	17,768	888	—	888	258	85	343	12,876	6,123	18,999
11 愛知	營	14,402	960	15,362	470	3,000	3,470	131	23	154	15,003	3,983	18,986
	自	7	—	7	1,706	—	1,706	339	—	339	2,052	—	2,052
	計	14,409	960	15,369	2,176	3,000	5,176	470	23	493	17,055	3,983	21,038
12 三重	營	1,470	1,835	3,305	3,085	—	3,085	150	15	165	4,705	1,850	6,555
	自	—	232	232	682	—	682	10	—	10	692	232	924
	計	1,470	2,067	3,537	3,767	—	3,767	160	15	175	5,397	2,082	7,479
13 岐阜	營	2,718	3,116	5,834	300	3	303	—	—	—	3,018	3,119	6,137
	自	92	3,942	4,034	4	1,025	1,029	198	—	198	294	4,967	5,261
	計	2,810	7,058	9,868	304	1,028	1,332	198	—	198	3,312	8,086	11,398
14 福井	營	2,084	520	2,604	—	320	320	174	—	174	2,258	840	3,098
	自	65	—	65	24	—	24	83	—	83	172	—	172
	計	2,149	520	2,669	24	320	344	257	—	257	2,430	840	3,270
15 石川	營	3,714	1,378	5,092	75	16	91	141	—	141	3,930	1,394	5,324
	自	358	—	358	126	—	126	79	—	79	563	—	563
	計	4,072	1,378	5,450	201	16	217	220	—	220	4,493	1,394	5,887
16 富山	營	2,849	174	3,023	—	—	—	106	—	106	2,955	174	3,129
	自	1,409	3,600	5,009	51	—	51	11	—	11	1,411	3,600	5,071
	計	4,258	3,774	8,032	51	—	51	117	—	117	4,426	3,774	8,200
17 新潟	營	6,207	7,969	14,176	500	—	500	82	—	82	6,789	7,969	14,758
	自	142	10,960	11,102	605	—	605	204	—	204	951	10,960	11,911
	計	6,349	18,929	25,278	1,105	—	1,105	286	—	286	7,740	18,929	26,669
18 福島	營	4,821	16,295	21,116	90	95	185	—	—	—	4,911	16,390	21,301
	自	2,260	1,700	3,960	1,514	440	1,954	—	—	—	3,774	2,140	5,914
	計	7,081	17,995	25,076	1,604	535	2,139	—	—	—	8,685	18,530	27,215
19 宮城	營	2,875	325	3,200	10	—	10	120	—	120	3,005	325	3,330
	自	550	—	550	—	—	—	—	—	—	550	—	550
	計	3,425	325	3,750	10	—	10	120	—	120	3,555	325	3,880
20 山形	營	2,935	1,153	4,088	—	—	—	—	—	—	2,935	1,153	4,088
	自	240	—	240	—	—	—	25	—	25	265	—	265
	計	3,175	1,153	4,328	—	—	—	25	—	25	3,200	1,153	4,353

地方		水力 落成	水力 未落成	水力 計	汽力 落成	汽力 未落成	汽力 計	瓦斯力 落成	瓦斯力 未落成	瓦斯力 計	合計 落成	合計 未落成	合計 計
21 秋田	營	535	518	1,353	405	—	405	69	190	259	1,300	708	2,008
	自	8,887	—	8,887	548	—	548	313	—	313	9,748	—	9,748
	計	9,722	518	10,240	953	—	953	373	190	563	11,048	708	11,756
22 巖手	營	1,320	870	2,190	—	—	—	98	—	98	1,418	870	2,288
	自	500	—	500	—	—	—	35	—	35	535	—	535
	計	1,820	870	2,690	—	—	—	133	—	133	1,953	870	2,823
23 青森	營	1,156	1,350	2,506	—	—	—	—	60	60	1,156	1,410	2,566
	自	—	—	—	23	—	23	—	—	—	23	—	23
	計	1,156	1,350	2,506	23	—	23	—	60	60	1,179	1,410	2,589
24 滋賀	營	725	732	1,457	—	—	—	—	—	—	725	732	1,457
	自	—	—	—	41	—	41	5	—	5	46	—	46
	計	725	732	1,457	41	—	41	5	—	5	771	732	1,503
25 京都	營	9,140	440	9,580	6,275	300	6,575	498	—	498	15,913	740	16,653
	自	65	—	65	1,512	—	1,512	62	—	62	1,639	—	1,639
	計	9,205	440	9,645	7,787	300	8,087	560	—	560	17,552	740	18,292
26 大阪	營	26,295	145	26,440	40,550	1,000	41,550	242	—	242	67,087	1,145	68,232
	自	3	—	3	14,230	1,697	15,927	472	—	472	14,705	1,697	16,402
	計	26,298	145	26,443	54,780	2,697	57,477	714	—	714	81,792	2,842	84,634
27 奈良	營	1,330	740	2,070	—	—	—	—	—	—	1,330	740	2,070
	自	—	27	27	106	1,350	1,456	10	—	10	116	1,377	1,493
	計	1,330	767	2,097	106	1,350	1,456	10	—	10	1,446	2,117	3,563
28 和歌山	營	2,190	2,650	4,840	110	—	110	130	73	203	2,430	2,723	5,153
	自	3	90	93	335	—	335	48	—	48	386	90	476
	計	2,193	2,740	4,933	445	—	445	178	73	251	2,816	2,813	5,629
29 兵庫	營	2,480	580	3,060	13,352	6,900	20,252	487	—	487	16,319	7,480	23,799
	自	535	268	803	12,108	260	12,368	1,497	40	1,537	14,140	568	14,708
	計	3,015	848	3,863	25,460	7,160	32,620	1,984	40	2,024	30,459	8,048	38,507
30 岡山	營	432	400	832	625	1,440	2,065	632	180	812	1,689	2,020	3,709
	自	—	—	—	3,542	—	3,542	73	—	73	3,615	—	3,615
	計	432	400	832	4,167	1,440	5,607	705	180	885	5,304	2,020	7,324
31 廣島	營	4,256	670	4,926	1,525	—	1,525	289	285	574	6,070	955	7,025
	自	12	—	12	271	80	351	26	—	26	309	80	389
	計	4,268	670	4,938	1,796	80	1,876	315	285	600	6,379	1,035	7,414
32 山口	營	—	—	—	1,670	100	1,770	197	80	277	1,867	180	2,047
	自	33	—	33	1,599	100	1,699	151	—	151	1,783	100	1,883
	計	33	—	33	3,269	200	3,469	348	80	428	3,650	280	3,930
33 島根	營	1,170	800	1,970	109	—	109	202	—	202	1,481	800	2,281
	自	—	—	—	576	—	576	23	—	23	599	—	599
	計	1,170	800	1,970	685	—	685	225	—	225	2,080	800	2,880
34 鳥取	營	1,000	320	1,320	—	—	—	75	—	75	1,075	320	1,395
	自	—	—	—	7	—	7	10	—	10	17	—	17
	計	1,000	320	1,320	7	—	7	85	—	85	1,092	320	1,412
35 德島	營	1,430	650	2,080	—	—	—	—	50	50	1,430	700	2,130
	自	—	—	—	21	—	21	5	—	5	26	—	26
	計	1,430	650	2,080	21	—	21	5	50	55	1,456	700	2,156
36 香川	營	2,000	—	2,000	300	175	475	30	50	80	2,330	225	2,555
	自	—	—	—	26	—	26	14	—	14	40	—	40
	計	2,000	—	2,000	326	175	501	44	50	94	2,370	225	2,595
37 愛媛	營	3,986	70	4,056	200	—	200	—	—	—	4,186	70	4,256
	自	3,760	—	3,760	2,353	—	2,353	104	—	104	6,217	—	6,217
	計	7,746	70	7,816	2,553	—	2,553	104	—	104	10,403	70	10,473
38 高知	營	1,397	120	1,517	—	—	—	—	—	—	1,397	120	1,517
	自	45	—	45	2	—	2	—	—	—	47	—	47
	計	1,442	120	1,562	2	—	2	—	—	—	1,444	120	1,564
39 長崎	營	185	152	337	1,415	1,575	2,990	135	47	182	1,735	1,774	3,509
	自	—	—	—	4,963	—	4,963	24	—	24	4,987	—	4,987
	計	185	152	337	6,378	1,575	7,953	159	47	206	6,722	1,774	8,496
40 佐賀	營	3,480	—	3,480	3,230	500	3,730	125	—	125	6,835	500	7,335
	自	—	—	—	2,865	—	2,865	—	—	—	2,865	—	2,865
	計	3,480	—	3,480	6,095	500	6,595	125	—	125	9,700	500	10,200
41 福岡	營	13,525	—	13,525	6,071	5,425	11,496	29	—	29	19,625	5,425	25,050
	自	—	—	—	26,717	500	27,217	5,200	2,080	7,280	31,917	2,580	34,497
	計	13,525	—	13,525	32,788	5,925	38,713	5,229	2,080	7,309	51,542	8,005	59,547

地方		水力			汽力			瓦斯力			合計		
		落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計
42 熊本	營自	12,463	9,010	21,473	526	—	526	78	30	108	13,061	9,040	22,101
	計	25	6,400	6,425	549	—	549	—	—	—	574	6,400	6,974
		12,488	15,410	27,898	1,069	—	1,069	78	30	108	13,635	15,440	29,075
43 大分	營自	4,107	1,600	5,707	8	—	8	—	20	20	4,115	1,620	5,735
	計	286	—	286	235	—	235	—	—	—	521	—	521
		4,393	1,600	5,993	243	—	243	—	20	20	4,636	1,620	6,256
44 宮崎	營自	1,160	831	1,991	—	—	—	120	—	120	1,280	831	2,111
	計	609	180	789	514	—	514	—	—	—	1,123	180	1,303
		1,769	1,011	2,780	514	—	514	120	—	120	2,403	1,011	3,414
45 鹿兒島	營自	1,411	850	2,261	—	—	—	418	94	512	1,829	944	2,773
	計	712	200	912	69	—	69	600	—	600	1,381	200	1,581
		2,123	1,050	3,173	69	—	69	1,018	94	1,112	3,210	1,144	4,354
46 沖繩	營自	—	—	—	500	—	500	—	90	90	500	90	590
	計	—	—	—	110	—	110	—	—	—	110	—	110
		—	—	—	610	—	610	—	90	90	610	90	700
47 北海道	營自	19,295	5,673	24,968	773	—	773	60	65	125	20,128	5,738	25,866
	計	25	—	25	9,575	2,500	12,075	13	—	13	9,613	2,500	12,113
		19,320	5,673	24,993	10,348	2,500	12,848	73	65	138	29,741	8,238	37,979
總計	營	326,593	270,903	597,496	113,833	21,717	138,550	7,034	2,254	9,288	447,460	297,874	745,334
	自	39,650	38,600	78,250	104,134	7,971	112,105	17,310	2,150	19,460	161,094	48,721	209,815
	計	366,243	309,503	675,746	217,967	32,688	250,655	24,344	4,404	28,748	608,554	346,595	955,149

6. 地方及原動力別ノ二 (發電所所在地ニ依リ區分セルモノ)

地方		水力			汽力			瓦斯力			合計		
		落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計
1 東京	奈川	—	—	—	30,538	1,006	31,544	7,435	110	7,545	37,973	1,116	39,089
2 神埼	玉茱城	9,625	25,723	35,348	11,351	2,450	13,801	177	80	257	21,153	28,253	49,406
3 埼千	葉	750	—	750	630	4	634	289	—	289	1,669	4	1,673
4 千	葉	70	—	70	496	400	896	956	382	1,338	1,522	782	2,304
5 茨	城	5,661	500	6,161	843	24	867	567	120	687	7,071	644	7,715
6 栃	木	42,472	38,742	81,214	8	—	8	175	115	290	42,655	38,857	81,512
7 群	馬	5,843	8,942	14,785	3,308	—	3,308	44	—	44	9,195	8,942	18,137
8 長	野	8,429	18,298	26,727	8	3	11	—	40	40	8,437	18,341	26,778
9 山	梨	63,322	14,385	77,707	120	—	120	—	—	—	63,442	14,385	77,827
10 靜	岡	16,905	65,438	82,343	888	—	888	258	85	343	18,051	65,523	83,574
11 愛	知	2,709	960	3,669	2,176	3,000	5,176	470	23	493	5,355	3,983	9,338
12 三	重	1,620	2,067	3,687	3,767	—	3,767	160	15	175	5,547	2,082	7,629
13 岐	阜	14,510	7,058	21,568	304	1,028	1,332	198	—	198	15,012	8,086	23,098
14 福	井	2,149	520	2,669	24	320	344	257	—	257	2,430	840	3,270
15 石	川	4,072	1,378	5,450	201	16	217	220	—	220	4,493	1,394	5,887
16 富	山	4,258	3,774	8,032	51	—	51	117	—	117	4,426	3,774	8,200
17 新	潟	6,349	19,979	26,328	1,105	—	1,105	286	—	286	7,740	19,979	27,719
18 福	島	38,781	63,925	102,706	1,604	535	2,139	—	—	—	40,385	64,460	104,845
19 宮	城	3,425	325	3,750	10	—	10	120	—	120	3,555	325	3,880
20 山	形	3,175	1,153	4,328	—	—	—	25	—	25	3,200	1,153	4,353
21 秋	田	9,722	518	10,240	953	—	953	373	190	563	11,048	708	11,756
22 青	森	1,820	870	2,690	—	—	—	133	—	133	1,953	870	2,823
23 岩	手	1,156	1,350	2,506	23	—	23	—	60	60	1,179	1,410	2,589
24 森	宮	2,325	732	3,057	41	—	41	5	—	5	2,371	732	3,103
25 北	海	33,975	440	34,415	7,787	300	8,087	560	—	560	42,322	740	43,062
26 大	阪	228	145	373	54,780	2,697	57,477	644	—	644	55,652	2,842	58,494
27 奈	良	730	767	1,497	106	1,350	1,456	10	—	10	846	2,117	2,963
28 和	歌山	2,343	2,740	5,083	445	—	445	178	73	251	2,966	2,813	5,779
29 兵	庫	3,015	848	3,863	25,460	7,160	32,620	2,054	40	2,094	30,529	8,048	38,577
30 岡	山	432	400	832	4,167	1,440	5,607	705	180	885	5,304	2,020	7,324
31 廣	島	4,268	670	4,938	1,796	80	1,876	315	285	600	6,379	1,035	7,414
32 山	口	33	—	33	3,269	200	3,469	348	80	428	3,650	280	3,930
33 島	根	1,170	800	1,970	685	—	685	225	—	225	2,080	800	2,880
34 鳥	取	1,400	320	1,720	7	—	7	85	—	85	1,492	320	1,812
35 德	島	3,430	650	4,080	21	—	21	5	50	55	3,456	700	4,156

地方		水力			汽力			瓦斯力			合計		
		落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計	落成	未落成	計
36 香	川	—	—	—	323	175	501	44	50	94	370	225	595
37 愛	媛	7,746	70	7,816	2,553	—	2,553	104	—	104	10,403	70	10,473
38 高	知	1,442	120	1,562	2	—	2	—	—	—	1,444	120	1,564
39 長	崎	185	152	337	6,378	1,575	7,953	259	47	306	6,822	1,774	8,596
40 佐	賀	3,480	—	3,480	2,985	500	3,485	25	—	25	6,490	500	6,990
41 福	岡	1,525	—	1,525	35,898	5,925	41,823	5,229	2,080	7,309	42,652	8,005	50,657
42 熊	本	6,128	15,410	21,538	1,069	—	1,069	78	30	108	7,275	15,440	22,715
43 大	分	16,393	1,600	17,993	243	—	243	—	20	20	16,636	1,620	18,256
44 宮	崎	1,569	691	2,260	514	—	514	120	—	120	2,203	691	2,894
45 鹿兒	島	8,683	1,370	10,053	69	—	69	1,018	94	1,112	9,770	1,464	11,234
46 沖	繩	—	—	—	610	—	610	—	90	90	610	90	700
47 北	海道	19,320	5,673	24,993	10,348	2,500	12,848	73	65	138	29,741	8,238	37,979
總	計	366,243	309,503	675,746	217,967	32,688	250,655	24,344	4,404	28,748	608,554	346,595	955,149

第三編　電氣工作物

(1)　事業者別設備概況……188
(2)　發電所數……373
(3)　發電機箇數及容量……376
(4)　電線路亘長電線延長及支持物數……377
(5)　軌道亘長及延長……378
(6)　原動機種類箇數及馬力數……379
(7)　製造國別器機箇數及容量……379

第四表 事業者

1. 本表ニハ未落成ノ部分ヲ除ク
2. 自家用及官廳施設電氣工作物ハ高壓500 K.W以上及特別高壓ノ分ノミヲ掲ク
3. 表中略語ノ意義下ノ如シ
   〔目的〕 燈…電燈 力…電力 鐵…電氣鐵道
   〔原動力〕 水…水力 汽…汽力 瓦…瓦斯力
   〔原動機ノ種類〕 聯…聯成 單…單筒 凝…凝縮式汽機 不凝…不凝縮式汽機 瓦、瓦斯機
   〔發電機ノ種類〕 三…三相式 二…二相式 單…單相式 直…直流式
   〔送電線又ハ配、饋電線〕 送…送電線 配…配電線 饋…饋電線 架…架空線 地…地下線
4. 本表ニハ勵磁用發電機及原動機其他補助的設備ハ之ヲ記載セス
5. 原動機、發電機、發電所出力、他ヨリ受クル電氣力、總電氣力及變壓器臺數及容量ノ欄ニ括弧ヲ附セルモノハ豫備ヲ表示ス
6. 發電所出力ニ制限ヲ附セルモノハ其ノ制限セル出力ヲ計上ス
7. 配電々壓ニ於テ三相四線式ハ共同線ト外線間、單相三線式ハ兩外線間ノ電壓ヲ表示ス
8. 發電所內ニ通降變壓器、電動發電機、變流機ヲ設備セルモノハ之ヲ變電所ノ部ニ記載ス
9. 事業者名ニ○印ヲ附セルハ變電所ノ部ニ記載事項アル事ヲ示ス
10. 自家用電氣工作物ノ原動機ハ其ノ本等ニ使用スルモノ多シ但シ其ノ都度之レヲ記載セス
11. 器械製造者名ニ略號ヲ使用セルモノ下ノ如シ
    芝浦…芝浦製作所 日立…日立製作所 石川島…石川島造船所 大發…大阪發動機
    G.E…米ゼネラルエレクトリック會社 W…米ウエスチングハウス會社 B.T.H.…英ブリティシュトムソンハウストン會社 S.S…獨シーメンス會社 A.E.G.…獨アルゲマイネ會社 B.W.…英バブコックエンドウキルコックス會社 E.W.Y.…瑞エッシャーウイス會社

其一 發電所及送電線

1. 電氣供給事業

地方	事業者	目的	原動力	發電所	原動機 種類	原動機 馬力	原動機 箇數	原動機 製造者	原動機 總馬力	發電機 種數	發電機 容量 K.V.A	發電機 箇數	發電機 電壓 V	發電機 周波度數	發電機 製造者	發電所出力 K.W
京川岡奈 東神靜山	1 東京電燈	燈力	水	駒橋	ダブルフランシス	4,500 (4,500)	5 1)	E.W.Y	22,500 (4,500)	三	3,000 3,000	5 1)	6,600	50	S.S	15,000 ● 17,000 (3,000)
			水	八ツ澤	ダブルフランシス	10,000 (10,000)	5 1)	〃	50,000 (10,000)	三	7,800 (7,800)	5 1)	6,600	50	A.E.G	35,000 (7,000)
			汽	千住	パーソン	1,500 (1,500)	3 1)	W	5,250 (1,500)	三	1,000 (1,000)	3 1)	3,500	50	W	3,500 (1,000)
			汽	千住	カーチス	750	1	G.E		三	500	1	2,300	60	G.E	
			汽	淺草	聯成	800	1	英・ウヰリアンス	8,600 (3,900)	單	500	1	2,200	100	G.E	6,100 (2,800)
			汽	淺草	〃	1,200 (1,200)	2 1)	獨・ユングダルスルー		三	2,500 (2,500)	2 1)	2,000	50	S.S	
			汽	淺草	タービン	2,700 (2,700)	2 1)	B.T.H.		三	800 (800)	2 1)	3,300	50	B.T.H	
京木城玉 東栃茨埼	4 ○鬼怒川電氣水力	力	水	下鐘	インパルス	10,000 (10,000)	5 1)	E.W.Y	50,000 (10,000)	三	8,700 (8,700)	5 1)	6,600	25	A.E.G	24,000 又ハ 31,200 (8,700)

別設備概況 大正四年六月末

…吸入瓦斯機關

中線 屋…屋內線

△ヲ附セルモノハ豫備ヲ表示ス

又拔上變壓器ニ次線ノ電壓ハ記載セス

セス

製造會社
英ブリティシュトムソンハウストン會社 S.S.…獨シーメンス會社 A.E.G.…獨アルゲマイネス會社

又ハ配電線饋電線

給事業

電氣他ヨリ受ケル力	總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名	又ハ種類	有效落差	使用水量(立方米ノ毎秒)	使用瓦斯量(噸ノ毎時)	遞昇變壓器 一箇ノ容量	箇數組合セ	組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考(附送電距離)
K.W	K.W						K.V.A			V	V		K.V.A				V	V	
△3,750	95,350 (13,000)	桂川		335	750		2,000 2,000 2,000 (2,000)	3 3 3 2)	△△ △Y △Y	6,600 6,600 6,600	33,000 33,000 25,400	G.E	18,000 (4,000)	送	架	3—3	33,000 55,000 44,000	—	八王子・早稻田變電所ニ送電 至早稻田46.8哩 ※一日四時間ヲ限リ最大17,000送電
		〃		378.7	850		4,000 4,000 4,000 (4,000)	3 3 3 3	△Y	6,350	31,750	A.E.G	36,000 (12,000)	送	〃	3—3	55,000	—	淀橋變電所ニ送電38.9哩 △猪苗代水力電氣株式會社コリ同社田端變電所ニ於テ最大33,750K.W受電
		パブコックスタージング		150	7		—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	3,500	—	
				150	6									配	〃	3—3 3—4	3,500 2,300	50K.W	
				150	4									送	地	3—3	11,000	100 200	
				150	2		—	—	—	—	—	—	—	配	架地	3—3 1—2 3—4	2,200 2,300		
		宮原		150	3														
—	24,000 又ハ 31,200 (8,700)	鬼怒川		1,025	7		3,600 3,600 3,600 (3,600)	3 3 3 3)	△Y	6,600	38,100	A.E.G	32,400 (10,800)	送	架	3—3	66,000	—	東京小菅變電所ニ送電77.0哩 每年四月ヨリ十一月迄最大31,200K.W 平均15,600K.W 其他最大24,000K.W 平均12,000K.W

地方	事業者		目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力
												K.V.A		V			K.W
神奈川 東京	○	5 桂川電力	力	水	旅籠	ダブルスパイラル	8,000 (8,000)	3 1)	フォイト	24,000 (8,000)	三	*7,000 (7,000)	3 1)	11,000	50	G.E	12,000 (4,000)
東京 神奈川	○	6 駒橋電気 水力 苗代	力	水	第一	フランシス	11,000 (11,000)	5 1)	フォイト	55,000 (11,000)	三	7,000 (7,000)	5 1)	6,600	50	英・ダイカー	31,000 * 37,500 (7,000)
神奈川 静岡 東京	○	15 富士瓦斯紡績	燈力	水	蜂須川	フランシス	2,150	4	E. W Y	8,600	三	1,250	4	6,600	50	G.E	5,000
				水	須川	レアクション	3,000	4	ク	12,000	三	1,750 (1,750	3 1)	6,600	50	芝浦	5,250 (1,750)
				汽	保土ケ谷	カーチス	1,500	2	G.E	3,000	三	1,000	2	550	50	G.E	2,000
				水	山北	フランシス	3,100 (3,100	2 1)	英・ボーピング	6,200 (3,100)	三	2,500 2,500	2 1)	6,600	50	アルマンテスベンスカ	4,300 (2,150)
神奈川		18 宮ノ下水力電気	燈力	水	瀬戸山	フランシス	300	1	デューザウ合名レン	750	三	150	1	3,500	50	W	320
						ペルトン	100	1	E. W Y		直	20	1	125	—	?	
						フランシス	350	1	ク		三	200	1	3,500	50	W	
		20 逗子電燈	燈力	瓦	逗子	吸・瓦	60	2	大・發	120	二	39.5	2	2,200	60	明電舎	60
		21 茅ケ崎電燈	燈力	瓦	茅ケ崎	吸・瓦	49	1	英・グロアスレー	49	單	30	1	2,000	60	芝浦	23
		22 厚木電気	燈力	水	飯山	フランシス	82.3	1	独・グラステンハムベーピング	82.3	三	60	1	2,200	60	A.E.G	37
		23 三浦電気	燈力	瓦	三崎	吸・瓦	50	1	英・プレミヤ	50	單	30	1	2,200	50	芝浦	30
埼玉		24 埼玉電燈	燈力	瓦	浦和	吸・瓦	60	1	大・發	110	單	30	1	2,200	80	英・マザーブラッド	30 (30)
						ナツシュガソリン	50	1	米・ナショナル		直	30	1	125	—	芝浦	
		26 行田電燈	燈力	瓦	忍町	吸・瓦	174	2	スロットル	348	三	120	2	2,200	50	英・ピーブルス	240
千葉		32 千葉電燈	燈力	汽	千葉	タンデム 驀・凝	142	1	英・ラクセル	(372)	三	75	1	2,300	60	G.E	(225)
						ク 230		1	ク		三	150	1	2,300	60	ク	
		34 銚子電燈	燈力	瓦	銚子	吸・瓦	135	1	大・發	260	三	70	1	2,200	50	小田電機工場	140
						ク	125	1	ク		三	70	1	2,200	60	ク	
		35 安房電燈	燈力	瓦	長須賀	吸・瓦	123	1	英・プレミヤ	123	三	75	1	2,200	50	英・ピーブルス	70
		36 佐原電燈	燈力	汽	佐原	驀・凝	162	1	?	162	三	105	1	2,300	60	G.E	105
		37 野田電気	燈力	瓦	野田町	吸・瓦	146	1	英・ガンキー	146	三	75	1	2,200	60	芝浦	75
		38 帝國電燈佐倉営業所	燈力	瓦	佐倉	吸・瓦	82	1	墺・ケルテング	82	三	50	1	2,200	60	W	50

電気他ヨリ受ケル	総電気	水力又ハ汽 何川名又ハ種類	(ボルタ有効又ハ有効)	(常用又ハ常用最大)	遮断器 一箇ノ容量	箇合セ数	昇圧変圧器 組合セ法	一次電圧	二次電圧	製造者	総容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧	備考（附送電距離）
K.W	K.W				K.V.A			V	V		K.V.A			相(回)—線	V	V	
—	12,000 (4,000)	桂川	470	450	3,500 3,500 (3,500	3 3 3)	△Y	11,000	44,500	G.E	21,000 (10,500)	送	架	3—3	77,000	—	戸塚、六郷變電所＝送電 平戸線 53.1哩 五六郷 59.2哩 *發電機ハ7,000 K.V.Aニテ K.W ハ 5,600ナレドモ 4,000＝使用ス
—	31,900 37,500 (7,000)	日橋川	349	840 1,400 609	4,400 4,400 4,400 (4,400	3 3 3 3)	△▽	6,600 6,260	115,000	W	39,600 (13,200)	送	架	3—3	115,000	—	*發電所出力31,000 K.Wナレドモ一日三時間ヲ限リ最大 37,500KWヲ出ス 田端變電所＝送電 140.10哩
—	16,550 (3,900)	鮎澤川	215	400	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	小山、栃、管理、變電所ヨリ受電（基ロマデ66,000Vトシ銅線亘長＝送電距離40.5哩）
		須川	300	280	—	—	—	—	—	—	—	ク	タ	3—3	6,600	—	同上
		パブコック	150	4	—	—	—	—	—	—	—	ク	屋	3—3	550	—	横濱電氣帳子變電所＝送電（同社故障ノ時）
		酒匂川	136	500	1,600 1,600 (1,600	3 3 1)	△▽	6,900 6,600 6,270	66,000	A.E.G	9,600 (1,600)	ク	架	3—3	66,000	—	駒澤及保土谷變電所＝送電
—	320	早川	176	31.2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 直—2	3,500 — 125	100 200	
—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	2—4 1—2 1—3	2,000	50 100 200	
—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,000	100 200	
* —	37	小鮎川	61.7	15	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,200	100 200	
100	130 (30)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 直—2	3,450 2,200 125	50 100	利根發電ヨリ受電
—	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
350	350 (225)	パブコック スターリング	125 125	2 1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100 200	
—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	105	パブコック	1	125	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	50 100 200	
—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	筒数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	筒数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
千葉	39 帝國電燈八日市場營業所	燈力	瓦	八日市場	吸・瓦	58	1	英 キヤンバル	58	三	30	1	2,200	50	W	30
	40 帝國電燈小見川營業所	燈力	瓦	小見川	吸・瓦	50	1	獨 オツト	50	三	30	1	2,200	50	芝浦	30
	42 帝國電燈大原營業所	燈力	瓦	大原町	吸・瓦	72	1	英 ダンキー	72	三	40	1	2,200	60	東京小田工場	40
	43 木更津電燈	燈力	瓦	木更津	吸・瓦	120	1	英 グロスレー	120	三	75	1	2,200	50	A.E.G	75
	44 外房電氣	燈力	瓦	鴨川	吸・瓦	130	1	獨 メツト	130	三	85	1	2,300	60	G.E	85
	45 房総電氣	燈力	瓦	保田	吸・瓦	65	1	英 カインヅタ	65	三	30	1	3,300	60	獨 ブラウンボベリー	30
	46 南總水力電氣	燈力	水	佐野	フランシス	85	1	獨 フオイト	85	三	60	1	3,300	50	S.S	60
			瓦	勝浦	吸・瓦	(55)	1)	?	(55)	三	(40	1)	3,300	50	?	(40)
	47 東金電氣	燈力	瓦	東金	吸・瓦	120	1	英 カインヅタ	120	三	75	1	3,500	50	獨 ブラウンボベリー	75
	48 噴電氣	燈力	瓦	磯町	吸・瓦	65	1	英 カインヅタ	65	三	30	1	3,300	60	獨 ブラウンボベリー	30
	49 久留里水力電氣	燈力	水	久留里	田澤特許型	20	1	東京電興	20	直	5	2	110	—	芝浦	10
	50 旭町電燈	燈力	汽	旭町	ランツロコモビル形	60	1	獨 ハインリツヒランツ	60	三	50	1	3,400	60	日立	40
	51 開總電氣	燈力	瓦	八幡	吸・瓦	37	1	英 ダヨンロブソン	37	三	* 20	1	3,500	50	電井商会	11
	52 君津電氣	燈力	瓦	佐貫	吸・瓦	124	1	英 プレミア	124	三	75	1	240	60	英 ビーブルス	63.7
茨城	53 天城電氣	燈力	瓦	上市	吸・瓦	120	1	獨 クルチング	360	三	75	1	2,200	60	W	225
			〃		〃	240	1	〃		三	150	1	2,200	60	〃	
			水	中里	マツコーミツク	600	1	英 ゼルガンスミス	900	三	400	1	3,500	60	〃	600
			〃		〃	300	1	〃		三	200	1	3,500	60	〃	
			水	町屋	〃	400	1	〃	400	三	300	1	3,500	60	英 ゼルガンスミス	
	55 土浦電氣	燈力	瓦	土浦	吸・瓦	120	1	英 プレミヤ	120	三	70	1	2,200	50	英 ビーブルス	70
	57 水海道電氣	燈力	瓦	水海道町	吸・瓦	50	1	英 プレミヤ	50	三	37.5	1	3,500	50	英 ビーブルス	30
	59 帝國電燈龍ケ崎營業所	燈力	瓦	龍ケ崎	吸・瓦	72	1	獨 オツトー	72	三	40	1	2,200	50	芝浦	40
	60 多賀電氣	燈力	汽	松原	聯盛	250	1	石川島	250	三	150	1	3,500	60	芝浦	150
	61 高須電氣	燈力	瓦	高須	吸・瓦	65	1	英 カインヅタ	65	三	30	1	3,300	60	獨 ブラウンボベリー	30
	62 眞壁水力電氣	燈力	水	山口	インパルス	70	1	獨 フオイト	70	三	28	1	3,500	50	英 エレクトリカルコンストラクションコン	28
	66 行方電氣	燈力	瓦	潮来	吸・瓦	75	1	英 カインヅタ	75	三	42	1	3,500	50	獨 ブラウンボベリー	42

電氣力供給ヲ受ケル	総電氣力	水力又ハ汽罐 河川又ハ種類名	水車ノ数	水車ノ馬力数	汽罐又ハ原動機ノ馬力数	遮断器 一次筒ノ容量 K.V.A	筒数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	変圧器 製造者	総容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧 V	備考（附送電距離）
K.W	K.W					K.V.A						K.V.A			相直一切			
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100	
—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	50 100	
—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	50 100 200	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	100 200	
—	60 (40)	夾竹桃川	31.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	50 100	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,300 —		
—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	50	
—	10	小櫃川	8	32	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	220	200 100	
—	40	多管式	174	1	*	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,400 —	100 200	
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	11KW＝制限
—	63.7	—	—	—	—	25	3	△▽	240	3,500	芝浦	75	配	架	3—3 1—2	3,500	105 210	
—	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
		里川	120	90	—	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	3,500	—	水戸、太田原、湯町、變電所ニ送電
		〃	38	120	300 (300	3 1)	△▽	3,500	25,000	W	900 (300)		〃	〃	3—3	25,000	—	
—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	55 100	
—	150	ランカヌシヤー	100	2	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300	50 200	
—	28	逆川	280	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	105 200	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	筒数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	筒数	電圧	周波数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
栃木 茨城	70 ○下野電力	動力	水	日光	ツウキン	910	1	フオイト	1,820 (230)	三	600	1	11,000	60	A.E.G	1,200 (150)
					ク	910	1	ク		三	600	1	11,000	60	ク	
					マツコーミツダ	(230)	1)	米ゼルダンスミス		三	(150	1)	2,300	60	芝浦	
			水	石那田	レアクシヨン	150	2	フオイト	300	三	100	2	3,300	50	S.S	200
栃木	71 太田原電氣	動力	水	渡岡	フランシス	220	1	E.W Y	220	三	* 150	1	3,300	50	S.S	120
			汽	第二	單不凝	(40	1)	?	(40)	三	(27.5	1)	2,200	60	?	(20)
	73 足尾電燈	動力	水	上間藤	ペルトン	100	2	足尾銅山	200	三	* 100	1	2,200	50	A.E.G	70
	74 野州電氣	動力	瓦	氏家	鉄瓦	88	1	大發	88	三	60	1	3,300	50	自立	57
	75 鹿原電氣	動力	水	甘湯澤	フランシス	80	1	自立	80	三	54	1	3,450	50	自立	50
	76 那須温泉電氣	動力	水	高尾俣川	リアクシヨン	92.6	1	フオイト	92.6	三	42	1	2,200	50	S.S	20
	77 茂木水力電氣	動力	水	逆川	フランシス	150	1	?	150	三	* 100	1	3,300	50	?	75
	78 烏山電氣	動力	水	藤田	リアクシヨン	175	1	E.W Y	175	三	115	1	3,450	50	自立	115
群馬	81 伊香保町	動力	水	伊香保町	リアクシヨン	85	1	芝浦	85	單	* 40	1	2,100	100	芝浦	40
	82 西毛電氣	動力	水	高芝	單放水	280	1	フオイト	280	三	* 220	1	3,500	50	S.S	120
			水	第二	リアクシヨン	200	1	伊、ミラノイレンゲユーリバ	200	三	50	1	3,500	50	?	50
	84 惣社水力電氣	動力	水	植野	ミツタスドブロー	98	1	シエルヘアトボービンファンドラー	98	單	* 50	1	2,000	100	プラツン	30
長野 新潟	85 ○信濃電氣	動力	水	米子	マツコーミツダ	180	1	芝浦	180	三	120	1	3,500	60	芝浦	120
			水	畑山	ク	100	2	米マツコーミツダ	200	三	60	2	2,200	60	ク	120
			水	高津	ペルトン	500	2	米ペルトン	6,150	三	300	2	3,300	60	ク	3,950
					ク	500	1	芝浦		三	300	1	3,300	60	ク	
					ツウインインパルス	1,550	1	英ボービング		三	1,050	1	3,300	60	ク	
					ク	3,100	1	フオイト		三	2,000	1	3,300	60	ク	
			水	横澤	フオイト	625	1	ク	625	三	400	1	6,600	60	ク	400
長野	86 長野電燈	動力	水	第一	マツコーミツダ	(120	2)	米ゼルダンスミス	250 (240)	三	(60	2)	3,460	60	芝浦	108 (120)
					フランシス	250	1	英ボービング		三	108	1	3,460	60	ク	
			水	第二	フランシス	350	1	E.W Y	850	三	250	1	3,460	60	ク	550
					スパイラル	500	1	獨フオイト		三	300	1	3,460	60	ク	
	87 ○長野電燈社 長佐久支社	動力	水	北牧村	ペルトン	450	1	芝浦	900	三	300	1	3,300	60	芝浦	540
					ク	450	1	獨フオイト		三	300	1	3,300	60	ク	
	88 長野電燈社 伊那支社	動力	水	伊那町	ペルトン	400	1	獨フオイト	400	三	225	1	3,500	50	芝浦	225

電燈ヨリ受クル電力	総電氣力	水力又ハ汽罐 河川名	又ハ種類	レストル(又ハ蒸氣壓力ポンド)	個又ハ本數	變昇壓器 容量ノ筒數	組合セ	組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考（附送電距離）
K.W	K.W					K.V.A			V	V		K.V.A				V	V	
—	1,400 (150)	大谷川		85	240	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	下肥變電所ヨリ送電 至今市 6.8哩 至鹿沼 19.7〃 至栃木 32.2〃 至日光 2.4〃 至宇都宮 26.0〃
		赤田 鮎川		33	100	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	3,300	100 200	
—	120 (20)	百村川		35	80	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	100 200	* 120K.W＝制限
		コルニツシ	ユ	100	1	10	3	Y入	1,270	1,905	?	30	ク	ク	3—3 1—3 3—4	3,300 —		
30 (70)	100 (70)	松木川 薄川		110	84	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,200 —	100 200	* 70K.W＝制限 足尾銅山ヨリ受電
—	57	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—2 1—2	3,300	100 200	
—	50	甘湯澤川		72	智貢14 揚度 7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450 —	100 200	
—	20	高尾俣川		36.3	22.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	51 102 204	
—	75	逆川		60	流水27 最大30	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300	100 200	* 75K.W＝制限
—	115	荒川		20	100	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450	50 100	
—	40	沼尾川		82	14	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,100	100	
—	170	碓氷川 霧積川 兵庫川		221.5	14	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	* 120K.W＝制限
		碓氷川		173	10	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	3,500 —	200	
—	30	利根川 (天狗岩用水)		12	72	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,000	100 200	* 30K.W制限
—	4,590	米子川		113	26.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
		神川		56	42	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	2,200		
		關川		580 566	125	1,500 200	3 2	△▽ VV	3,300 3,300	35,000 14,200	芝浦 ク	4,500 300	送	架	3—3	25,000 35,000 14,200	—	下肥變電所ヨリ送電 至吉田 13.9哩 至大屋 37.7〃 越後電氣ヨリ送電
		神川		162	44	—	—	—	—	—	—	—	ク	架	3—3	6,600	—	川原柳變電所ヨリ送電 5.3哩
200	858 (120)	裾花川		26	106	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—4 1—2	8,460	100 200	信濃電氣ヨリ受電
		ク		85	110	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—4 1—2	3,460		
—	540	大月川		310	34	100 100	3 3	△▽	3,300	13,500 6,000	芝浦	600	送	架	3—3	12,700	—	下肥變電所ヨリ送電 至野澤 12.4哩 至岩村田 17.8〃
—	225	小黒川		720	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
長野	89 松本電燈	燈力	水	第一	スパイラル	230	1	獨. フオイト	480	三	60	2	2,200	60	芝浦	210
			水	第二	〃	250	1	〃		三	150	1	2,200	60	G.E	(60)
					インパルス	850	1	〃	850	三	600	1	2,500	60	〃	600
	90 飯田電燈	燈力	水	大島	ペルトン	100	1	石川島	250	單	75	1	2,500	100	石川島	175
					〃	150	1	〃		三	100	1	2,500	60	〃	
	91 諏訪電氣	燈力	水	落合	フランシス	390	1	芝浦	300	三	200	1	2,300	50	芝浦	200
			水	蝮ケ澤	インパルス	500	1	獨. フオイト	500	三	* 275	1	2,300	50	〃	250
	92 安曇電氣	燈力	水	宮城	スパイラル	370	1	獨. フオイト	745	三	250	1	500	50	S.S	400
					〃	375	1	〃		三	285	1	500	50	S.S	
	93 諏訪電氣	燈力	水	杭ノ原	マツコーミツク	94	1	芝浦	282	三	50	1	2,000	60	芝浦	50
					〃	188	1	米. ゼネラルエレクトリック		三	* 100	1	2,200	60	明電舍	82
	95 野澤温泉水力電氣	燈力	水	豐郷	ペルトン	45	1	東京. 電業社	45	直	12	2	110	—	芝浦	24
	96 鳥居電力	燈力	水	奈良井	マツコーミツク	90	1	米. ゼネラルエレクトリック	90	三	* 40	1	2,200	60	東京. 小田工場	26
山梨 靜岡	98 ○甲府電力	燈力	水	上野第一	レツプエル	236	1	米. ゼネラルエレクトリック	754	單	105	1	3,000	80	芝浦	255
			水	下九一色第二	マツコーミツク	518	1	米. ペルトン		三	150	1	3,450	60	G.E	
			水	〃 第三	〃	375	1	米. マツコーミツク	375	三	250	1	3,480	60	芝浦	250
			水	〃	單放水	700	1	獨. フオイト	700	三	400	1	3,500	60	〃	400
			汽	甲府	聯. 不凝	(175)	1)	米. ボールエンドウヲード	(175)	單	(120	1)	2,300	125	G.E	(120)
山梨	99 谷村電燈	燈力	水	谷村	マツコーミツク	75	1	米. ゼネラルエレクトリック	75	直	25	2	125	—	G.E	50
	100 峽西電力	燈力	水	第一	リアクション	230	1	伊. リメ	230	三	150	1	3,500	50	S.S	150
			水	第二	インパルス	250	1	獨. フオイト	250	三	150	1	3,500	50	S.S	150
	101 宮川電燈	燈力	水	瑞穗	フランシス	600	1	E.W.Y	600	三	187.5	1	3,450	60	G.E	150
	102 身延電燈	燈力	水	身延	ペルトン	100	1	石川島	100	三	* 55	1	3,450	60	東京. 小田工場	48
靜岡	106 伊東水力電氣	燈力	水	伊東	スパイラル	156	1	フオイト	156 (156)	三	95	1	3,500	60	S.S	95 (95)
					〃	156	1	?		三	95	1	3,500	60	?	
	107 ○富士水電	燈力	水	泉	マツコーミツク	432	1	米. ゼネラルエレクトリック	432	三	× 250	1	3,450	60	G.E	200
			水	青木	スパイラル	550	1	芝浦	1,100	三	△ 350	1	3,450	60	〃	600
					〃	550	1	フオイト		三	△ 350	1	3,450	60	〃	
			水	猪之頭	〃	1,100	4	〃	4,400	三	* 970	4	2,200	60	S.S	2,400
			水	白糸	〃	500	1	〃	500	三	400	1	3,450	60	〃	225

他電氣ヨリ受クル電力	總電氣力	水力又ハ汽繰 河川名又ハ種類	落差(メートル)	使用水量(毎秒立方米)	遞昇變壓器 一箇ノ容量	箇數	組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考(附送電距離)
K.W	K.W				K.V.A			V	V		K.V.A			相(線)—線	V	V	
75	885 (60)	湯川	142	41.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	100	安曇電氣ヨリ受電
		〃	511.5	18	—	—	—	—	—	—	—			1—2	—	200	
												送	〃	3—3	2,500	—	第一發電所ニ送電
—	175	松川	100	35	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,500	100 200	
435	885	東俣川	168	19	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100	松本電燈ヨリ360K.W.伊那電車軌道ヨリ75K.W.受電
		〃	322	17	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,300	200	*250K.W.ニ制限
—	400	中房川	170	34	250	1	△▽	500	11,000	S.S	550	送	架	3—3	11,000	—	松本.青島.豐科.東穗高.穗高.池田.大町各變電所ニ送電 至池田 4.8哩 至大町10.6〃 至穗高 5.3〃 至青島12.3〃
					100	3	△▽	500	11,000	S.S							
—	132	黒川	85	20	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,000	100 200	*82K.W.ニ制限
—	24	湯田川 澤口川	106	5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	220	100 200	
—	26	奈良井川	50	16	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100	*26K.W.ニ制限
—	905 (120)	鷹川	90	50	150	3	△▽	3,450	11,000	芝浦	900	送	架	3—3	11,000	—	甲府變電所ニ送電
					150	3						配	〃	3—3 1—2	3,000	100 200	
		〃	90	50	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	3,480	—	第一發電所ニ送電
		〃	200	36	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500	—	〃
		ランカツシヤー	100	2	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	1—2	2,300	100 200	
—	50	家中川	16	48	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	125	100	
—	300	市ノ瀨川	299	8	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100	
		〃	633	4.4	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500	200	
—	150	桂川	20.7	130	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450	100 200	
—	48	身延川	418	2.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450	100	*48K.W.ニ制限
—	95 (95)	伊東大川	68.5	22	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	3,425	飢渇川	30	160	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,000	100	×200K.W.ヘ600K.W.*2,400K.W.ニ制限
		芝川	254.7	50	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,000	200	
		〃	165	200	550	3	△▽	2,200	20,000 21,000 22,000	S.S	3,300 (1,100)	送	〃	3—3	20,000 21,000 22,000	—	第一乃至第四及吉原變電所ニ送電
		〃	80.9	50	330	3	△▽	3,450	22,000	〃	990	〃	〃	3—3	22,000	—	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	個数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	個数	電圧	周波数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
静岡	108 ○天龍電力	燈力	水	川	フランシス	142	1	E.W.Y	142	三	100	1	5,000	60	S.S	100
			汽	中泉第二	蒸氣	100	1	大阪 平尾鐵工所	100	三	60	1	3,300	60	日立	60
			水	落合	フランシス	142	1	E.W.Y	142	三	100	1	5,000	60	?	100
	109 河津川水力電氣	燈力	水	上河津	フランシス	150	1	?	142	單	110	1	3,500	60	?	110
	111 稻取水力電氣	燈力	水	稻取	フォイト	60	1	フォイト	60	三	* 40	1	2,200	50	S.S	27
	115 熊村電氣部	燈力	水	熊村	ペルトン	38	1	靜岡 田中工場	38	直	8	2	125	—	大阪電燈	16
	117 瀧川電燈所	燈	水	瀧川	下射水車	6.8	1	?	6.8	直	1.9	1	110	—	G.E	1.9
	118 鈴木電燈所	燈	水	鈴木	ペルトン	6	1	靜岡 田中工場	6	直	3	1	115	—	S.S	2.8
	120 西川水力電氣	燈力	水	龍山	ペルトン	47	1	東京 電業社	47	三	25	1	2,200	60	東京 小田工場	25
静岡 愛知	121 ○日英水電	燈力	水	小山	ツウヰン	1,300	2	英 ボーピンダ	2,600	三	700	2	3,450	60	芝浦	* 1,400
			汽	濱松第一	蒸氣	120	1	米 ラグセル	370	三	75	1	2,000	60	G.E	235
					ク	250	1	米 W		三	160	1	2,200	60	W	
			瓦	濱松第二	瓦斯	300	1	獨 ゲルテンゲ	300	三	200	1	2,300	60	ク	200
			汽	濱松第三	カーチス	1,500	1	G.E	1,500	三	△ 1,000	1	2,200	60	G.E	700
			汽	島田	蒸氣	162	1	米 スキンナー	162	三	105	1	2,300	60	ク	105
静岡 山梨	122 ○四日市製紙	燈力	水	西山	フランシス	1,680	2	フォイト	3,360	三	1,250	2	2,500	60	A.E.G	1,792
愛知 岐阜	123 ○名古屋電燈	燈力	水	木曾川	マヅコーミック	4,200	4	米 ベルダンミス	16,800	三	2,500 (2,500)	3 1)	6,600	60	G.E	7,500 (2,500)
			水	長良川	フランシス	3,120	3	フォイト	9,360	三	1,407	3	2,300	60	S.S	4,200
			水	巴川	ク	1,360	1	E.W.Y	1,200	三	750	1	3,300	60	芝浦	560
			水	小原村	ペルトン	191	2	米 ペルトン	382	三	100	2	3,450	60	明電舍	200
			汽	水主町	カーチス	800	2	G.E	2,600	三	500	2	2,300	60	G.E	(1,600)
					蒸氣	500	2	米 マグキントッシ		三	300	2	2,300	60	ク	
愛知 靜岡	124 ○豐橋電氣	燈力	水	第一見代	ペルトン	350	2	W	700	三	* 250	2	11,000	60	W	360
			水	第二長篠	フランシス	760 (760)	1 1)	獨 フォイト	760 (760)	三	500 (500)	1 1)	11,000	60	S.S	500 (500)
			汽	牟呂村	蒸氣 不凝	70	1	三吉工場	120	單	50	1	2,000	60	三吉工場	80
					ク	50	1	芝浦		單	50	1	2,040	120	芝浦	
			汽	下地	タンデム 蒸氣	250	1	ク	250	三	150	1	2,200	60	ク	150

他ヨリ受ケル電氣力	總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ジンバル有效落差	水車ノ回轉數	遞昇變壓器 一次ノ容量	一次ノ組合セ數	一次ノ組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考（附送電距離）
K.W	K.W				K.V.A			V	V		K.V.A				V	V	
—	260	阿多古川	140	12	10	1	—	5,000	3,500	芝浦	10	配	架	3—3 相(直)—線 1—2	5,000 3,500	100 200	
		ランカシヤ	140	1	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	3,300 —		
		天龍川	143	25	—	—	—	—	—	—	—	送	ク	3—3	5,000	—	見附、二俣變電所ニ送電
—	110	河津川	85	20	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	3,500	100 200	
—	27	靜岡川	210	2.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	*27K.W ニ制限
—	16	熊平川	134	2.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	240	100	
—	1.9	ムタロク川	6	10	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	110	瀧圖廣汽機關ヲ設備ス
—	2.8	雨乞澤	156	0.3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	115	115	
—	25	夏秋澤川	153	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—2 1—2	2,200	100 200	
×750	3,390	大井川	80	285	550 (550)	3 1)	△Y	3,450	20,200	芝浦	1,650 (550)	送	架	3—3	35,000	—	※一日二時間ヲ限リ最大1,750K.W. 下記及鍛井、牟呂變電所ニ送電 至岩谷 22.4哩 至長谷 23.4ク 至川崎 34.8ク 至國府 49.2ク
		パブコツタ	120	1	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	2,000 2,200	100 200	×名古屋電燈ヨリ受電
		ハイネ	160	2	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	2,000		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	2,200		△700K.W. ニ制限
		パブコツタ	155	2	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	2,200		
		ク	120 100	1 1	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	2,200		
—	1,792	芝川	100	296	420 420 (420)	3 3 1)	△▽	3,500	25,000	A.E.G	2,520 (420)	送	架	3—3	25,000	—	下記及羽鳥變電所ニ送電 至靜岡 23.3哩 至志太 34.4ク
—	12,460 (4,100)	木曾川	150	981	1,000 1,000 1,000 (1,000)	3 3 3 3)	△▽	6,600	60,000	G.E	9,000 (3,000)	送	架	3—3	60,000	—	萩野變電所ニ送電 27.0哩
		長良川	90	360 (電壓 360 又ハ 80 電壓 500)	1,250 (1,250 (1,250	3 3 1)	△▽	2,300	33,000	S.S	3,750 (5,000)	ク	ク	3—3	33,000	—	下岡變電所ニ送電 笠ノ木 13.2哩 笹俣主 29.4ク 笠雲町(岐阜電氣) 30.3ク
		巴川	120	115	250 (250	3 1)	△Y	3,300	11,000	芝浦	750 (250)	ク	ク	3—3	19,050	—	下岡變電所ニ送電 笠ノ保 27.6哩 笹名瀬(愛知電燈) 32.0ク
		田代川	420	12.6	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	3,450	—	瀧戸變電所ニ送電13.8哩
		パブコツタ	125	5	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	2,300	100 200	
		ク	150	5													
—	1,090 (500)	巴川	371	15	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	※300K.W. ニ制限 豐橋變電所ニ送電 15.0哩
		寒狹川	65	130	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	11,000	—	豐橋岩瀨變電所ニ送電
		多賀式	80	2	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	1—2	2,000	100 200	補助トシテ水車ヲ設備ス
		ランカシアー	120	2	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	2,200		

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	筒数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 KV.A	筒数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 KW
愛知	125 ○岡崎電燈	燈力	水	第一	レアクション	210	1	フオイト	210	三	125	1	3,500	50	S.S	125
			水	第二	インパルス	730	1	〃	770	三	500	1	3,000	50	〃	500
			水	第三	スパイラル	(730) 790	1) 1	〃	(730) 790	三	525	1	3,000	50	〃	450
	130 大野製材	燈力	水	小野	ペルトン	15	1	豊橋鉄工場	15	単	7	1	300	60	奥村電機商会	7
	131 田原町	燈力	瓦	田原	吸. 瓦	61	1	W	61	三	30	1	2,200	60	W	30
	138 平坂電氣	燈力	瓦	平坂	吸. 瓦	40	1	英. ブレミヤ	40	三	(20.9)	1)	3.500	50	英. ピープルス	(20.9)
	139 細江電燈	燈力	瓦	細江	吸. 瓦	33	1	獨. オクトー	33	三	25	1	3,500	60	東京小型工場	25
	141 知多瓦斯	燈力	瓦	半田	吸. 瓦	126	1	英. ダンキー	126	三	60	1	2,300	60	日立	60
	143 尾州瓦斯電氣	燈力	汽	津島町	カレット式汽機	65	1	?	65	三	50	1	3,500	60	大阪電燈	40
	144 ○津電燈	燈力	水	箕曲	レアクション	600	2	フオイト	1,200	三	350	2	3,500	50	S.S	700
			汽	津	駆. 凝	80	1	三吉工場	(570)	単	30	1	2,000	120	三吉工場	(300)
					〃	120	2	三菱鋳工場		単	60	2	2,000	100	芝浦	
					〃	250	1	芝浦		単	150	1	2,000	60	〃	
三重	146 ○北勢電氣	燈力	水	千草	ペルトン	240	2	米. ペルトン	480	三	350	2	11,000	60	G.E	1,000
			汽	第一火力	パーソン	1,125	1	W	1,125	三	750	1	2,300	60	W	
			汽	第二火力	タービン	2,010	1	B.T.H	2,010	三	1,500	1	2,300	60	B.T.H	1,500
	147 厳倉水電	燈力	水	岩倉	マツコーミツク	(163	1)	芝浦	225	三	(100	1)	3,000	60	芝浦	150
					フロンタル	225	1	フオイト	(160)	三	150	1	3,300	60	S.S	(100)
	148 松阪水力電氣	燈力	水	銀形	レアクション	443	1	フオイト	443	三	270	1	3,500	50	瑞. ブラウンボベリー	270
			瓦	新道	吸. 瓦	129	1	マージープラットスチーガス	129	三	75	1	3,500	50	英. ピープルス	75
	149 中央鐵工所	燈	瓦	鳥羽	駆. 凝	220	1	W	282	直	130	1	220	—	W	160
					〃	62	1	〃		直	30	1	220	—	〃	
	150 尾鷲電氣	燈力	瓦	尾鷲	吸. 瓦	110	1	ダットンブロクター	110	三	75	1	3,000	60	G.E	75
	151 木本町	燈力	汽	木本町	単. 不凝	48	1	瑞. ヘインラタビランタ	38	三	30	1	3,450	60	瑞. サクアン	30
岐阜	152 ○岐阜電氣	燈力	水	柏川第一	マツコーミツク	500	2	米. セルダンスミス	1,000	三	300	2	11,000	60	G.E	350
			水	柏川第二	フランシス	750	2	E.W.Y	1,500	三	500	2	11,000	60	S.S	800
			汽	今川町	駆. 凝	200	2	米. スターン	400	三	450	1	2,300	60	G.E	300

電氣他ヨリ受クル力 KW	総電氣力 KW	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ビルビー又ハ汽缶ノ数	変圧器又ハ電動機ノ数	遞昇変壓器 一筒ノ容量 KV.A	組合セ筒数	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	総容量 KV.A	送電線ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓 V	需用家電壓 V	備考（附送電距離）
—	1,075	郡昇川	178	16	—	—	—	—	—	—	—	配	架	(相-直) 3—3 1—2	3,500	100 200	岡崎-西尾-岩津-変電所ニ送電至西尾17.0哩
		神越川	380	20	200	3	△▽	3,000	20,000	S.S	600	送	〃	3—3	20,000	—	
		神越川大見川	298	26	200	3	△▽	3,000	20,000	S.S	600	〃	〃	3—3	20,000	—	〃
—	7	阿寺澤	56.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	300	100	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100	
20	20 (20.9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100	岡崎電燈ヨリ受電
—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	700 (300)	青蓮寺川	195	68	300 (300)	3 1)	△▽	3,500	20,000	S.S	900 (300)	送	架	3—3	20,000	—	津變電所ニ送電
	—	パブコツク	100	1	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	3,000	50 100 200	
	—	ランカツシヤー	120	1													
		朝明川	420	13	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	四日市、四日市、富田、桑名、伊戸、桑山、員弁変電所ニ送電 四日市-富田 10.7哩 富田-桑名 17.7哩
—	2,500	ハイネ	200	3	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	2,300	—	四日市變電所ニ送電
												配	〃	3—3 1—2	2,300		
		パブコツク	200	3	250	3	△▽	(2,400 2,300 2,200 2,100)	(11,000 10,500 10,000 9,500)	G.E	750	送	〃	3—3	11,000	100 200	〃
												配	〃	3—3 1—2	2,300		
—	150 (100)	長田川	45	60	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	345	椹田川	33	150	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500	200	
—	160	ランカツシヤー	120	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	220	200	
—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,000	100 200	
—	30	多管式	145	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,000	50 100	
△1,200	2,650	柏川	110	100	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	合30KW=新屋下記變電所ニ送電 富久栗 12.0哩 新田中 5.5〃 新佐古 10.5〃 堀水野 15.4〃
		〃	310	50	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	11,000	—	△印自家用電燈ヨリ受電
		多管式	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	2,300	100 200	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
岐阜	153 八幡水力電氣	燈力	水	八幡	マツコーミツク	(100	1)	米・ゼルダンスミス	220 (100)	三	(60	1)	2,100	60	芝浦	120 (60)
					〃	220	1	英・ボーピンド		三	120	1	2,100	60	〃	
	154 飛騨電燈	燈力	水	丹生川	マツコーミツク	225	1	?	350	三	* 150	1	2,300	60	G.E	150
					〃	135	1	米・ゼルダンスミス		三	* 75	1	2,300	60	〃	
	155 中津電氣	燈力	水	中津	マツコーミツク	180	1	芝浦	180	三	* 120	1	2,200	60	芝浦	100
	156 多治見電燈所	燈力	水	土岐川	フランシス	345	1	フオイト	345	三	150	1	2,300	60	芝浦	225
										三	75	1	2,300	60	?	
	158 明知町	燈力	水	矢伏	マツコーミツク	85	1	芝浦	85	三	50	1	2,200	60	芝浦	50
	159 船津電燈	燈力	水	船津	ペルトン	67	1	許可願由	67	三	50	1	2,200	50	芝浦	50
	160 板取川水力電氣	燈力	水	第一	フランシス	450	1	英・ヒッピンゲン	450	三	* 300	1	3,500	60	英・ピーブルス	413
			水	第二	〃	450	1	?	450	三	* 300	1	3,500	60	?	
	162 八百津町	燈力	水	旅足川	フランシス	130	1	米・プレート	130	三	75	1	2,200	60	W	75
	163 可児川電氣	燈力	水	美佐野	スパイラルレアクション	95	1	フオイト	95	三	* 67	1	3,500	60	S.S	35
	164 加治田村	燈力	水	川浦川	フランシス	13	1	岐阜鐵工組	13	直	6	1	220	—	鐵工場	6
	165 駄知町	燈力	水	駄知	フランシス	80	1	東京電業社	80	三	50	1	2,200	50	芝浦	50
	169 白鳥電氣	燈力	水	白鳥	フランシス	25	2	鐵工場	2	三	15	1	3,500	60	鐵工場	15
	170 住幸謹	燈力	水	川井田	フランシス	60	1	鐵工場	60	直	6	1	220	—	鐵工場	6
	171 妻木電氣	燈力	水	妻木川	スパイラル	85	1	鐵・フオイト	85	三	60	1	2,200	60	S.S	48
	172 萩原電氣	燈力	水	萩原	スパイラル	28	1	鐵・フオイト	28	三	15	1	600	50	明電舍	15
	173 白川水力電氣	燈力	水	白川	フランシス	20	1	?	20	直	12	1	220	—	?	12
岐阜 長野	174 木曾電氣	燈力	水	第一	レアクション	240	1	E.W.Y	240	三	150	1	3,500	60	S.S	100
福井	○176 敦賀電燈	燈力	水	黒河	スパイラル	425	1	フオイト	425	三	280	1	3,500	50	S.S	250
	○177 越前電氣	燈力	水	特鰹	マツコーミツク	400	1	米・ゼルダンスミス	400	三	250	1	3,500	60	W	250
	178 三國電燈	燈力	瓦	汐見	吸瓦	140	1	英・クロツプスレー	140	三	84	1	2,300	60	W	84
	179 小濱電燈	燈力	瓦	伏原	吸瓦	105	1	鐵・オツトー	105	三	80	1	2,200	50	A.E.G	70
	180 高濱電氣	燈力	瓦	高濱	吸瓦	30	1	鐵・オツトー	30	単	25	1	500	50	大阪電機製造	20

電氣供給ヲ受ケル	総電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種別	有效落差(m)	馬力(H.P)	遮断器 容量ノ量	組合セ数	昇圧変壓器 組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	総容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考(附送電距離)
K.W	K.W				K.V.A			V	V		K.V.A			3線(或2)一組	V	V	
—	120 (60)	吉田川	17	120	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,100 —	100 200	
—	150	小八賀川	50	53	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	*150K.W=制限
—	100	中津川	50	43.3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	*100K.W=制限
—	225	土岐川	34	120	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
—	50	明知川	100	16.6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
—	50	朝濃川 水山田川	124	6.7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	413	板取川	25	200	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	*開發電所ヲ通ジ413K.W=制限
		〃	35.3	146	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500		
—	75	旅足川	56.4	20	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100	
—	35	可兒川	128.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100 200	*35K.W=制限
—	6	川浦川	12	10	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	220	100 200	
—	50	土岐川	78	10.7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100 200	
—	15	長兵川	12	23	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	110 220	
—	6	小坂川	20	33	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	220	110 220	
—	48	妻木川	119.6	7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	15	櫃谷川	60	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	600 —	52.5 105	
—	12	白川	11.3	22.2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	220	110 220	
—	100	川上川	140.8	12	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,400	100 200	
—	250	黒河川	115	35	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	敦賀變電所ニ送電
—	250	羽足川	60	83	250	1	△Y	3,500	11,000	W	250	送	架	3—3	11,000	—	越江變電所ニ送電
—	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 —	100 200	
—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 1—3	2,200 —	50 100 200	
—	20	—	—	—	25	1	—	500	3,400	大阪電機製造	25	配	架	3—3 1—2	3,400 —	50	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A.	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
福井	181 勝山電力	力	水	勝山	リアクション	250	1		250	三	210	1	3,500	60	日立	135
石川福井	182 大聖寺川水電	灯力	水	山中	レアクション	400	2	E. W Y	880	三	264	2	3,500	60	G.E.	528
石川	183 ○金沢電気瓦斯	灯力	水	辰巳	スパイラルレアクション	700	2	フォイト	1,400	三	600	2	6,600	60	W	900
			水	福岡	スパイラル	1,200	3	〃	3,600	三	800	3	3,450	60	S.S	2,400
	186 小松電気社 小能登支社	灯力	瓦	松波中央	吸瓦	110	1	英. ホンス ピーエンドション	110	三	60	1	3,300	60	英. ビープルス	60
	187 七尾電気	灯力	汽	七尾	聯凝	200	1	米. アトラス	200	三	75	1	3,500	50	聯. ブラウンボベリー	75
	188 輪島電気	灯力	瓦	輪島	吸瓦	120	1	聯. オクトー	120	三	75	1	2,200	60	芝浦	75
	189 中島電燈	灯力	瓦	中島	吸瓦	14	1	聯. オクトー	14	直	9	1	110	—	カストンダローネルス	9
	190 和倉電気	灯力	瓦	和倉	吸瓦	25	1	大倉	25	直	16.5	1	200	—	S.S	16.5
石川富山	193 石動電気	灯力	水	宮島	スパイラル	170	1	E. W Y	170	三	82.5	1	3,500	50	S.S	82.5
			水	下島	〃	800	1	フォイト	800	三	525	1	3,000	50	〃	400.0
富山	194 ○富山電気	灯力	水	庵谷第一	フロンタル	1,120	2	フォイト	3,375	三	712.5	2	2,200	60	S.S	2,137.5
					ブランシス	1,135	1	〃		三	712.5	1	2,200	60	S.S	
			水	大久保第二	ゾキクトル	200	1	米. スミス ベイル	200	三	120	1	3,450	60	G.E	120
	196 松阪水力氷見支社	灯力	瓦	氷見	吸瓦	108	1	英. プレミヤ	108	三	75	1	3,500	50	英. ピープルス	75
	197 出町電燈	灯力	瓦	出町	吸瓦	58	1	英. キヤンベル	58	直	* 35	1	125	—	W	31
	198 大岩電気	灯力	水	大岩	レアクション	190	1	聯. フオイト	190	三	150	1	3,450	50	S.S	120
	200 磯波電気	灯力	水	蔵谷	ペルトン	200	1	京都 奥村商会	200	三	120	1	3,500	60	京都 奥村商会	104
新潟長野	203 ○越後電気	灯力	水	蔵々	レアクション	800	2	聯. フオイト	1,600	三	500	2	2,200	60	芝浦	1,000
			水	早川	〃	300	1	〃	300	三	200	1	3,500	60	〃	200
			水	佐梨	〃	125	1	〃	125	三	75	1	3,200	60	〃	67.5
新潟	204 ○新潟水電	灯力	水	第一	フオイト	412	1	フオイト	412	三	235	1	11,000	60	G.E	235
			水	第二	〃	650	1	〃	650	三	443	1	11,000	60	〃	443
			水	赤谷	スパイラル	200	2	〃	400	三	135	2	3,500	60	A.E.G	270
			汽	新潟	聯凝	120	1	米. アイアエンドアン	(270)	三	75	1	3,460	60	米. ヤーレン	(165)
					〃	150	1	米. スキンナー		三	90	1	3,460	60	G.E	
			瓦		吸瓦	48	1	聯. オットー	48	三	30	1	2,300	60	芝浦	30

地方	事業者	電気ヨリ受ケル他ヨリ受ケル電力 K.W	総電気力 K.W	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	有効落差(メートル)又ハ蒸気圧(ポンド)	使用水量(毎秒)	遥昇変圧器 一台ノ容量 K.V.A.	組合セ個数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧 V	需用家電圧 V	備考（附送電距離）
福井	181 勝山電力	—	135	浄土寺川	221	9	—	—	—	—	—	—	—	配	架	相(直)一線 3—3 1—2	3,500	—	
石川福井	182 大聖寺川水電	—	528	大聖寺川	107	90	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,400 —	50	
石川	183 ○金沢電気瓦斯	—	3,300	犀川	203	80	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	本多町變電所＝送電 5.1哩
				手取川	109	382	900 (900)	3 1)	△▽	3,450	22,000	S.S	2,700 (900)	〃	〃	3—3	22,000	—	下荒屋電所＝送電 宮腰迄 3.9哩 宮腰分 11.6〃 宮久迄 10.5〃 荒屋線 21.5〃
	186 小松電気社 小能登支社	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
	187 七尾電気	—	75	ランカッシャー	120	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	即時間ヘ送電電話会社ノ所有ニシテ電話ヘ電力ヲ受ク
	188 輪島電気	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
	189 中島電燈	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	100	
	190 和倉電気	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2 直—3	200	100 200	
石川富山	193 石動電気	—	482.5	子撫川	100	15	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	福光變電所へ送電
				小矢部川	180	35	180 (180)	3 1)	△▽	3,000	12,000	S.S	540 (180)	送	〃	3—3	12,000	—	
富山	194 ○富山電気	—	2,257.5	神通川	150	260	500 (500) 300	3 1) 3	△▽	2,200	20,530 23,000	S.S	2,400 (500)	送	架	3—3	22,000	—	下記及高田變電所＝送電 至富山 13.8哩 至高月 22.8〃
									△▽	2,200	22,000	〃							高岡.富山.高月變電所＝送電 至高田 7.5哩
				大久保用水	59	42.7	90	1	人Y	3,500	21,500	〃	90	〃	〃	3—3	21,500	—	
														配	〃	3—3 1—2	3,500	100 200	
	196 松阪水力氷見支社	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
	197 出町電燈	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	* 31K.W＝制限
	198 大岩電気	—	120	大岩川	130	17	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450 —	100 200	
	200 磯波電気	—	104	渓流	317.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
新潟長野	203 ○越後電気	—	1,267.5	関川	100	190	175 175	3 3	△▽	2,200	13,200	芝浦	1,050	送	架	3—3	13,200	—	柿崎.新井.高田.岩江線變電所＝送電 至新井 11.0哩 至高田 17.0〃
					50	70	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	3,500	100 200	
					735	7.2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,200 —	100 200	
新潟	204 ○新潟水電	—	978 (165)	大荒川	231.7	16	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	第二發電所＝送電
				〃	470	14.7	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	11,000	—	下記及水原變電所＝送電 至柏倉 16.0哩 至小出戸 17.6〃
				由ノ倉川	132	36	100	—	▽△	3,500	11,000 10,500	芝浦	300	〃	〃	3—3	11,000	—	下記變電所＝送電 至新発田 11.4哩 至沼垂 38.5〃
				多管式	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	3,460	100 900	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,300		

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	筒数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 KV.A	筒数	電圧 V	周波数	製造者	発電所出力 KW	電動機ヨリ受クル他ヨリ受ケル動力 KW	総電気容量 KW	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	最大使用水量(ベルトン其ノ他衝動水車ニ使用スル水量)	最大使用水量(最大使用水量ニ対スル有効落差)	遮断器 一筒ノ容量 KV.A	遮断器 筒数組合セ数	昇圧変圧器 組合セ法	昇圧変圧器 一次電圧 V	昇圧変圧器 二次電圧 V	昇圧変圧器 製造者	昇圧変圧器 総容量 KV.A	送電線路又ハ配電線 送配ノ別	送電線路又ハ配電線 種類	送電線路又ハ配電線 方式	送電線路又ハ配電線 電圧 V	需用家電圧 V	備考(配架)
新潟	205 ○北越水力電気	動力	水	鹿瀬	マツコーミック	695	1	米 ベルガンスミス	1,795 (1,300)	三	540	1	11,080	60	G.E	1,240 (900)	—	2,500 (900)	信濃川	48	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	下田変電所ニ送電 5.5哩 堀ノ内 4.1哩 平倉橋 18.2〃 宮島 15.1〃 宮橋 35.5〃
					フォイト	1,100	1	フォイト		三	700	1	11,000	60	S.S																	
				須原	〃	(1,300	1)	〃		三	(900	1)	11,000	60	〃																	
					フランシス形レアクション	1,000	2	〃	2,000	三	750	2	3,300	60	〃	1,260			破間川	106	200	550 (550	3 1)	△▽	3,300	(11,800 13,000 14,300	S.S	1,650 (550)	〃	〃	3—3	11,800	—	発電電所ニ送電(其他電所ニ連絡) 13.1哩
	206 ○新潟水力電気	動力	水	第一	フランシス	800	1	独 マッフェルコンストラクション、メカニカル	800	三	500	1	1,200	50	独 ブラウンボベリー	500	—	1,400	早出川	70	140	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	12,000	—	下田変電所ニ送電 7.7哩 堀ノ内 12.6〃 宮島田 13.8〃 金加茂 15.1〃 金川谷 21.5〃 三見付 28.5〃 加納線(新) 22.5〃
			水	第二	〃	350	2	E.W.Y	700	三	200	2	500	50	W	400			同支流川杉	220	31.2	150 (150	3 1)	△▽	550	12,100	W	450 (150)	〃	〃	3—3	12,000	—	第一発電所ニ送電
			汽	沼垂	パーソン	900	1	W	900	三	500	1	3,300	50	〃	500													〃	〃	3—3	10,000	—	
																			ハイネ	150	2	100	3	△▽	(3,300 3,150 9,000	(10,000 9,500 9,000	〃	300	配	〃	3—3 1—2	3,300	100 200	各変電所ニ連絡送電
	207 魚沼水力電気	動力	水	第一	フランシス型レアクション	100	1	フォイト	100	三	84	1	3,500	50	S.S	60	—	60	田川	112	9	—	—	—	—	—	—	—	配	配	3—3 1—2	3,500	100	
	208 佐渡水力電気	動力	水	梅津	レアクション形	60	1	フォイト	60	三	※ 42	1	3,100	50	S.S	32	—	32	梅津川	81.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,100 —	50 100	32.K.W.ニ制限
	209 村上水電	動力	水	黒川	フォイト	250	1	独 フォイト	250	三	※ 175	1	3,500	50	S.S	151	—	151	胎内川	35	70	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	※151K.W.ニ制限
	210 三島電気	動力	瓦	寺泊	瓦	80	1	英 ガインダ	80	三	40	1	3,300	60	独 ブラウンボベリー	40	—	40		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—3	3,300	100	
	211 小木電気	動力	瓦	小木町	瓦	20	1	?	20	直	12	1	110	—	?	12	—	12		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	110	
	212 佐渡電燈	動力	水	新保川	スパイラル	180	1	独 フォイト	180	三	125	1	3,500	50	S.S	108	—	108	新保川	190	10	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
福島	213 ○福島電燈	動力	水	第一	ペルトマン	450	1	米 ペルトン	450	三	270	1	3,450	60	G.E	270	—	970	天戸川	260	16.6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450 —	100	
			水	第二	マツコーミック	180	1	米 ベルガンスミス	180	三	100	1	3,450	60	W	100			〃	100	17	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,450 —	200	
			水	第三	スパイラル	750	1	独 フォイト	750	三	600	1	3,300	60	芝浦	600			摺上川	132	60	200 (200	3 1)	△▽	3,300	11,000	芝浦	600 (200)	送	〃	3—3	11,000	—	喜合変電所ニ送電 5.5哩
	214 ○郡山絹糸紡績	動力	水	沼上	マツコーミック	520	1	米 マツコーミック	1,220	三	150	2	2,000	60	G.E	850	—	850	猪苗代湖安積疏水	100	149	50 50	3 3	△▽	2,000	11,000	W	300	送	架	3—3	11,000	—	下図変電所ニ連絡 田島二 15.7哩 笹川二 14.1〃 笹小野新町 32.5〃
					スパイラル	700	1	独 フォイト		三	550	1	11,000	60	S.S																	
	215 ○喜多方水力電気	動力	水	岩下	ペルトン	120	1	石川島	120	三	60	1	2,500	60	石川島	60	120	180	大鹿川	110	10	20	3	△▽	2,500	3,450	芝浦工場	60	送	架	3—3	3,450	—	加納線山ヨリ受電
																													配	〃	3—3 1—2	2,500 —	100 200	
	216 ○會津電力	動力	水	東山	スパイラル	120	1	独 フォイト	220	三	70	1	2,000	50	S.S	120	—	660	湯川	85	30	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,000 —	100 200	若松日橋村第一第二変電所ニ送電
					〃	100	1	〃		三	50	1	2,000	50	〃														送	〃	3—3	3,450		
			水	戸口	ペルトン	500	1	芝浦	1,000	三	300	1	3,450	50	芝浦	540			滑川	320	40	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	3,450 —		
					〃	500	1	〃		三	300	1	3,450	50	〃																	
	217 須賀川町	動力	水	前田川	マツコーミック	187	1	米 ベルガンスミス	187	三	125	1	3,450	60	芝浦	125	—	125	阿武隈川	24.6	85.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450 —	100 200	
	218 二本松電気	動力	水	第一	マツコーミック	110	1	米 ベルガンスミス	(110)	三	65	1	3,300	60	W	(65)	—	120 (65)	湯川	104	13.3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	100	
			水	第二	フランシス	180	1	E.W.Y	180	三	120	1	3,300	60	〃	120			〃	218	9	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,300 —	200	
	219 ○川俣電気	動力	水	澤上	スパイラル	450	1	E.W.Y	450	三	300	1	6,600	50	芝浦	300	—	450	廣瀬川	160	33	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	澤上川俣變電所ニ送電
			水	佛壺	〃	300	1	独 フォイト	300	三	150	1	3,450	50	日立	150			〃	71	38	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	3,450	100 200	

地方	事業者	発電所	目的	原動力	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 KV.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 KW
福島	220 三春電気	滝	動力	水	タービン	200	1	芝浦	200	三	125	1	3,300	60	芝浦	125
	221 磐城電気	平町	動力	汽	聯凝	175	1	?	175	単	* 120	1	2,300	125	G.E	90
	222 白河電燈	追原	動力	水	フォイト	200	1	独フォイト	200	三	150	1	3,500	50	S.S	150
	223 相馬電気	大原	動力	水	単放水タービン	200	1	E.W.Y	200	三	125	1	3,500	60	英ダッカー	125
	224 木官電気	横堀平	動力	水	フランシス	150	1	英ボーピング	150	三	90	1	3,500	60	英ダッカー	90
	225 中村電気	湿平	動力	水	フランシス	115	1	米ホルゲンスミス	115	三	75	1	3,500	60	G.E	75
	○228 磐城水電	畚掘	動力	水	スパイラル	500	1	独フォイト	500	三	300	1	3,500	50	芝浦	300
	229 常葉電気	常葉町	動力	水	ボーピング	58	1	英ダッカー	58	三	40	1	2,200	60	英ダッカー	15
	230 須倉電気	笠原村	動力	水	タービン 〃	90 (750)	1 1)	英ボーピング 〃	90 (750)	三 三	75 (500)	1 1)	3,500 3,800	50 50	明電舎 〃	75 (500)
福島 宮城 山形	○231 奥羽電気	茂庭	動力	水	スパイラル 〃	575 1,150	1 1	独フォイト 〃	1,725	三 三	420 810	1 1	500 500	50 50	S.S 〃	900
宮城	○232 仙臺市		動力	水 大倉	スパイラル	1,150	1	フォイト	1,150	三	750	1	11,000	50	S.S	750
				水 白石	スパイラル 〃	(500) 1,200	1) 1	〃 〃	1,200 (500)	三 三	(350) 840	1) 1	2,200 2,200	50 60	〃 〃	840 (350)
				水 七北田第一	レツフエル	350	1	米レツフエル	(850)	三	300	2	2,300	60	〃	(600)
				水 同第二	フォイト	1,800	1	フォイト	1,800	三	1,300	1	2,500	60	〃	昼 600 夜 1,000
	233 石巻電燈		動力	瓦 石巻	吸瓦	130	1	英プレミヤ	130	三	70	1	2,200	50	英ビーアルス	70
	234 氣仙沼電燈		動力	瓦 氣仙沼	吸瓦	92	1	英プレミヤ	92	三	50	1	2,200	50	英ビーアルス	50
	235 旭製帆		動力	汽 志津川	単不凝	27	1	?	27	直	10	1	125	—	明電舎	10
	236 大崎水電		動力	水 岩出山	フランシス	260	1	E.W.Y	260	三	180	1	3,500	50	S.S	165
	237 仙北電気		動力	水 花山	フランシス	350	1	京都奥村商会	350	三	200	1	3,500	50	京都奥村商会	120
山形 新潟	○240 鵜岡水力電気		動力	水 行澤	マツコーミツク ヲウイン	375 850	1 1	芝浦 フォイト	1,225	三 三	250 500	1 1	3,500 3,500	60 60	芝浦 〃	525
山形	241 奥羽電気米沢支社		動力	水 小野川	レツフエル	160	1	米レツフエル	160	三 三	100 (115	1 1)	2,200 2,200	50 50	A.E.G 〃	100 (115
	○242 山形電気		動力	水 白岩	スパイラル	875	1	フォイト	875	三	500	1	2,200	60	芝浦	500
				水 旭	〃	950	2	〃	1,900	三	* 630	2	3,450	60	〃	630
	243 温海電気		燈	水 湯見ケ代	マツコーミツク	40	1	芝浦	40	直	* 24	1	125	—	芝浦	20

電気供給ヲ受ケル他ノ発電所	総電気力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	汽罐ノ場合ニ於ケル蒸気圧力	汽罐ノ場合ニ於ケル蒸気管ノ長サ	変圧器 箇ノ容量	変圧器 組合セ箇数	変圧器 組合セ法	変圧器 一次管圧	変圧器 二次管圧	変圧器 製造者	変圧器 総容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧	備考（附送電距離）
KW	KW				KV.A			V	V		KV.A				V	V	
—	126	大濱根川	45	51	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,300 —	100 200	
—	90	火替式	100	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,300	100 200	*90K.W.ニ制限
—	150	阿武隈川	54	45	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,500 —	100 200	
—	125	新田川	28	73	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,500	100 200	
—	90	安達太郎川	158	10	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,500	100 200	
—	75	宇多川	85	15	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,500	100 50	
—	300	高瀬川	155	36	—	—	—	—	—	—	—	送配	架 〃	線間 1—3 〃 2—3 〃 1—2	3,500 3,500 —	— 100 200	小高變電所ニ送電
—	15	大濱根川	40	15	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	2,200	100 200	
—	75 (500)	川上川	128	12 (100)	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	
—	900	摺上川	93	155	410 440 440 18	1 1 1 3	ㄚ人 △▽	500	16,200 3,300	S.S —	1,290 54	送 配	架 〃	3—3 線間 1—3 〃 2—3	16,200 3,300 —	— 100 200	下記變電所ニ送電 岩出山 5.0哩 荒雄川 10.5〃 荒雄 24.5〃
	黄 2,190 青 2,590 (950)	廣瀬川	170	80	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	仙臺變電所ニ送電 10.7哩
		白石川	92	150	—	—	—	—	—	—	—	〃 配	〃 〃	3—3 線間 3—3 〃 1—2	2,200 2,200	— 100 200	白石變電所ニ送電特高トシテ角田、沼邊、土橋、變電所ニ送電 土橋 19.1哩
		廣瀬川	48	200	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	線間 3—3 〃 1—2	2,300	100 200	
		〃	88	200	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	線間 3—3 〃 1—2	2,500		
—	70		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	2,200 —	100 200	
—	50		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	2,200 —	100 200	
—	10	（工場用ノモノ使用）			—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	
—	165	江合川 分水 大崎堰	15	200	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,500 —	100 200	
—	120	一迫川	33	40	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,500 —	50 100 200	
—	525	大鳥川	49	200	250 (250	3 1)	△▽	3,500 3,450 3,400	7,000 14,000	芝浦	750 (250)	送	架	3—3	7,000	—	鶴岡、余目、鼎鳥變電所ニ送電
300	400	鬼面川	90	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	線間 1—3 〃 2—3	3,300	100 200	オート變壓器ヲ使用シ3,300V ヲ本線ヨリ受電
—	1,130	鳥海江川	75	132	160	3	△▽	2,200	13,000	芝浦	480	送	架	3—3	13,000	—	山形、長崎變電所ニ送電 *20K.W.ニ制限
		旭川	177	76	500	3	△▽	3,450	13,000	〃	1,500	〃	〃	3—3	13,000	—	
—	20	温海川	24	20.6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	*20K.W.ニ制限

地方	事業者	目的	原動力	發電所	原動機 種類	馬力	個数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 KV.A	個数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 KW
山形	244 ○酒田町	燈力	水	日向村	マツコーミツタ	330	1	米. モルガンスミス	680	三	200	1	3,500	60	G.E	400
					〃	350	1	〃		三	200	1	3,500	60	〃	
	245 ○新庄町	燈力	水	瀬見	スパイラル	300	1	フオイト	300	三	* 200	1	6,600	60	芝浦	130
	249 菊地水力電気	燈力	水	小滝	フランシス	345	1	独. フオイト	345	三	200	1	3,450	60	芝浦	200
	250 ○東田川郡	燈力	水	名川	フランシス	720	1	芝浦	720	三	250	1	3,450	60	芝浦	250
秋田	251 ○秋田電気	燈力	水	小滝	マツコーミツタ	600	1	米. モルガンスミス	600	三	300	1	2,200	60	W	300
			汽	秋田	瓦斯. 瓦	300	1	英. シデアン	300	三	205	1	2,200	60	〃	205
	252 秋田木材(能代港町)	燈力	汽	能代	コーリス形	300	1	?	300	三	200	1	2,300	60	G.E	200
			瓦		瓦斯. 瓦	119	1	英 グロースレー	119	三	70	1	2,300	60	〃	70
	253 増田水力電気	燈力	水	増田	フオイト	200	1	独. フオイト	200	三	* 150	1	3,500	50	S.S	130
					スパイラル	350	1	〃	350	三	220	1	3,500	50	〃	220
	254 河原田水力電気	燈力	水	川信	ツウキン	296	1	独. フオイト	296	三	* 200	1	3,500	50	S.S	180
	255 大館電気	燈力	瓦	大館	瓦斯. 瓦	96	1	英. フレミヤ	96	三	60	1	2,200	50	英 ピーブルス	60
	256 北浦電気	燈	瓦	北浦	瓦斯. 瓦	10	1	九 製	10	直	5	1	115	—	A.E.G	5
	257 鹿角電気	燈力	汽	毛馬内	瓦斯	48	1	?	48	三	30	1	3,500	60	日立製作所	30
岩手	258 ○盛岡電気	燈力	水	宇津野	レツフエル	180	1	米. レゲフエル	480	三	120	1	2,200	60	W	300
					〃	300	1	〃		三	180	1	2,200	60	〃	
			水	第二	フオイト	850	1	フオイト	850	三	500	1	11,000	60	G.E	500
	260 遠野水力電気	燈力	水	女男石	レアクション	80	1	E.W.Y	80	三	50	1	2,200	60	S.S	50
	261 釜石電燈	燈力	瓦	釜石	瓦斯. 瓦	68	1	独 オツトー	120	三	40	1	3,500	60	日立	68.4
					〃	52	1	英. フイルデンダブラフト		三	36	1	3,300	60	芝浦	
	262 宮古電気	燈力	瓦	宮古	瓦斯. 瓦	50	1	英. キヤシベル	50	三	34	1	3,200	60	芝浦	30
	263 水澤電燈	燈力	水	柳澤	スパイラル	107	1	東京電業社	107	三	70	1	3,500	50	芝浦	70
	264 一関町	燈力	水	本寺	スパイラル	250	1	フオイト	250	三	150	1	3,450	50	芝浦	150
	265 ○黒澤尻電気	燈力	水	水神	スパイラル	450	1	フオイト	450	三	250	1	3,500	60	芝浦	200
岩手 青森	266 馬淵川電気	燈力	水	大湯	タウキン フランシス	240	1	フオイト	240	三	150	1	3,500	60	G.E	150

電気他ヨリ受クル	総電気力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	汽罐ノ数	汽罐ノ馬力	遮断器 一容量ノ個数	遮断器 組合セ数	昇圧変壓器 組合セ法	昇圧変壓器 一次電圧	昇圧変壓器 二次電圧	昇圧変壓器 製造者	昇圧変壓器 総容量	送電線配電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧	備考（附送電距離）
KW	KW				KV.A			V	V						V	V	
—	400	日向川	90	97.5	150	3	▽△	3,450	11,000	三菱造船所	450	送	架	3—3	11,000	—	下岡発第三變電所＝送電 第一 14.7粁 第二 17.0〃 第三 17.6〃
—	130	小國川	47	68	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	*130K.W.＝制限新庄變電所＝送電 11.0粁
—	200	最上川筋大滝	23	156	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,450	—	55 / 110 / 220
—	250	梵字川	60	176	200	3	△▽	3,500 / 3,400 / 3,300	15,000	芝浦	600	送	架	3—3	15,000	—	變電所＝送電
—	506	奈曾川	100	60	100	3	△▽	2,200	16,500	W	300	送	架	3—3	16,500	—	第一.第二.第三變電所＝送電 玉第一 41.6粁
												配	〃	3—3 / 1—2	2,200	100 / 200	
		ハイネ	125	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 / 1—2	2,200	—	
—	270	水管式	150	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	2,300	50 / 100	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 / 1—2	2,300	—	
—	350	成瀬川	78.5	28	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,500	100 / 200	*130K.W. 制限
		〃	79.6	75	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 / 1—2	3,500		
—	180	檜木内川	44	60	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,500	100 / 200	*180K.W.＝制限
—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	2,200	100 / 200	
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	聖	架	直—2	115	115	
—	30	多管式	140	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,500	50 / 100 / 200	
—	800	葉川	110	50	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 3—4 / 1—2 / 1—3	2,200	50 / 100 / 200	
		葛根田川	190	51	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	11,000	—	第二變電所＝送電
—	50	來内川	125	7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	2,200	50 / 100 / 200	
—	68.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,500	50 / 100	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,500	50 / 100	
—	70	人首川	80	15	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,500 —	50 / 100	
—	150	磐井川	60	40	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 / 1—2	3,450	50 / 100 / 200	
—	200	夏油川	110	35	125	3	△▽	3,500	7,000	芝浦	375	送	架	3—3	7,000	—	岩澤變電所及黒澤尻變壓塔＝送電
—	150	安比川 / 馬淵川	40	76	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500 —	100 / 200	

地方	事業者	発電所	目的	原動力	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力
											K.V.A.		V			K.W
青森	257 ○青森電燈		燈力	水	下松浦 ベルトン	425	1	米. ペルトン	875	三	200	1	6,600	60	G.E	400
					〃	450	1	〃		三	200	1	6,600	60	〃	
	268 ○弘前電燈		燈力	水	板留 マツコーミツタ	240	1	米. ゼルガンスミス	480	三	170	1	2,200	60	W	200
					〃	240	1	〃		三	150	1	2,200	60	〃	
	269 八戸水力電氣		燈力	水	是川村 マツコーミツタ	325	1	芝浦	325	三	200	1	3,450	60	芝浦	200
				水	島守 フランシススパイラル	450	1	獨. フオイト	450	三	300	1	3,500	60	S.S	260
	271 七戸水力電氣		燈力	水	坪川 フランシス	200	1	獨. フオイト	200	三	127	1	3,450	60	S.S	最大 127 平均 80
滋賀	272 ○近江水力電氣		燈力	水	笠尾 スパイラル	950	1	フオイト	950	三	675	1	3,500	50	S.S	675
	274 信濃水力電氣		燈力	水	長野村 フランシス	155	1	E.W.Y	155	三	* 100	1	3,500	60	G.E	50
京都滋賀	276 ○京都電燈		燈力	水	牧 マツコーミツタ	1,200	2	米. ゼルガンスミス	2,400	三	800	2	3,500	60	G.E	1,600 (800)
				水	大島居 スパイラル	1,300	1	フオイト	1,300	三	800	1	3,500	60	〃	
				汽	伏見第一 カーチス	2,300	2	G.E	4,600	三	1,500	2	2,300	60	〃	1,500 (1,500)
				汽	伏見第二 ウエリー	750	3	E.W.Y	4,450	三	500	3	3,000	60	A.E.G	2,250 (750)
					〃	1,100	2	〃		三	750	2	3,000	60	〃	
				水	高野 ナイヤガラ形レツフエル	250	1	米. レッフエル	250	三	180	1	3,500	60	米. スタンレー	40
				水	黒田 スパイラル	700	2	フオイト	1,400	三	400	2	2,300	60	G.E	400 (400)
				水	柚ノ水谷 レアクション	320	1	フオイト	710	三	313	1	3,500	60	A.E.G	450
					フランシス	390	1	〃		三	200	1	3,500	60	〃	
京都	280 大阪電燈支店 舞鶴		燈力	汽	第一	200	3	米. スポーリング	(600)	センタイクロス	150	3	2,300	60	G.E	(450)
				汽	第二 タービン	750	1	G.E	750	二	500	1	2,300	60	〃	500
	282 北丹電氣		燈力	瓦	天田 戦. 瓦	100	2	英. ウエストンプロクター	415	単	64	2	1,100	50	S.S	223
				〃	〃	215	1	英. キヤンベル		単	100	1	1,100	50	W	
	283 南丹電氣		燈力	瓦	加悦 戦. 瓦	130	1	英. ブレミヤ	130	三	75	1	3,500	50	獨. ブラウンボベリー	75
				瓦	萬年 〃	123.5	2	英. ウエストンプロクター	247	三	* 75	2	3,600	60	G.E	143
				瓦	八木 〃	108	1	英. キヤムベル	108	三	60	1	3,500	50	獨. ブラウンボベリー	60
京都大阪兵庫	287 ○宇治川電氣		力	水	宇治 フランシス	8,000	6	フオイト	40,000 (8,000)	三	4,500	6	12,000	60	A.E.G	最大 27,630 常用 22,140 (4,500)
大阪	288 ○大阪電燈		燈力	汽	安治川北 パーソン	1,500	2	英. ウヰリアムス	3,000	三	1,000	2	2,300	60	英. ビーブルス	2,000
				汽	岡西 〃	4,500 (4,500)	4 1)	W	18,000 (4,500)	三	3,000 (3,000)	4 1)	11,000	60	W	12,000 (3,000)
				汽	岡東 〃	7,500 (7,500)	1 1)	〃	7,500 (7,500)	三	5,000 (5,000)	1 1)	11,000	60	〃	5,000 (5,000)

他ヨリ受ケル	総電氣力	水力又ハ汽罐 河川又ハ種類	有効落差	スレンハー又ハ蒸氣壓力	遥昇変壓器 一箇ノ容量	箇数	組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線及配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考（附送電距離）
K.W	K.W				K.V.A.			V	V		K.V.A.			相(O)—線	V	V	
—	400	鵜込川	320	26.6	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	浜打變電所ニ送電 8.0哩
—	290	淺瀬石川	100	66	150	3	△▽	2,200	11,000	W	450	送	架	3—3	11,000	—	黒石・弘前變電所ニ送電 亜弘前 11.4哩
—	460	新井田川	28	136	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,450	100 200	
		〃	53.4	100	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2	—		
														3—3	3,500		
														1—2	—		
—	(最大 127 平均 80)	坪川	45	50	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,000	50 100 200	
														1—2			
—	675	愛知川	136.6	80	200 (260)	3 1)	△▽	3,500	20,000	S.S	780 (260)	送	架	3—3	20,000	—	下記及日野水力ヨリ受電所ニ送電 宮ノ前 11.0哩 八日市 23.5〃 八幡 35.5〃 長浜 35.5〃
—	50	大濃川	170	17	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	*50K.W＝制限
														1—2			
		大戸川	244	50	600 (600)	3 1)	△▽	3,500	16,500	G.E	1,800 (600)	送	架	3—3	16,500	—	湖田及今津野變電所ニ送電 今津 宅予野野 12.0哩
		大戸川及支流田代川	142.5	100	300 (300)	3 1)	△▽	3,500	16,500	日本碍子會社	900 (300)	〃	〃	3—3	16,500	—	牧變電所ニ送電 3.5哩
												〃	〃	3—3	11,000	—	下記變電所ニ送電
		バブコツタ	180	6	500 (500)	3 4)	△▽	2,300	11,000	G.E	1,500 (2,000)	〃	〃	3—3	2,300	100 200	堅田 3.9哩 田中江 6.3〃 北二俣 8.7〃 堅川 8.6〃
												配	〃	1—2			
* 4,000	10,090 (3,450)	〃	200	8	550 550 550 835 (835)	1 1 1 1 1)	人丫	3,000	11,000	〃	2,485 (835)	送	〃	3—3	11,000	—	同上
												配	〃	3—3	3,500	50 100 200	小山變電所ニ送電
		高野川	90	30	—	—	—	—	—	—	—			1—2			4.8哩
												送	〃	3—3	3,500	—	
		桂川	149	80	300 (300)	3 1)	△▽	2,300	16,500	G.E	900 (300)	〃	〃	3—3	16,500	—	小山變電所ニ送電 13.8哩
		中津川	155	20	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3	3,500	100 200	*宇治川電氣ヨリ受電
		市原川	130	25										1—2			
—	500 (450)	ランカツシヤー	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,300	100 200	
		〃	150	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	2—4	2,300	〃	
														1—2			
—	223	—	—	—	64	1	—	1,100	3,500	W	64	配	架	1—2	3,500 1,100	100 50	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100 200	*140K.W＝制限
—	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1—2			
												〃	〃	3—3	3,500		
														1—2	—		
—	(最大 27,630 常用 22,140 (4,500)	宇治川	203	2,000	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	3 3 3 3 3	△人	12,000	32,000	S.S	27,000	送	架	3—3	55,000 12,000	—	下記變電所ニ送電 玉野江 21.8哩 玉宇治 8.7哩
		バブコツタ	150	7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	50 100	下記變電所ニ送電
20,000	29,000 (8,000)	〃	160	20	—	—	—	—	—	—	—	送	地	1—2	11,000	—	玉中ノ島 1.5哩 堅北濱 2.5〃 堅北中町 2.5〃 堅高浜 3.7〃
		〃	160	6	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	11,000	—	宇治川電氣ヨリ受電

地方	事業者	目的	原動力	發電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
大阪	291 金剛水力電氣	燈力	水	第一	レアクシヨン	150	1	フオイト	150	三	※ 125	1	3,450	50	S.S	100
			瓦	第二	瓦斯・瓦	47	1	獨・オツトー	47	三	※ 315	1	3,450	50	〃	
	292 千早川水力電氣	燈力	水	第一	レアクシヨン	175	1	フオイト	175	三	※ 140	1	3,500	60	S.S	70
			水	第二	〃	150	1	〃	150	三	△ 125	1	3,500	60	〃	85
大阪和歌山	298 ○和泉水力電氣	燈力	水	九度山	レアクシヨン	450	1	獨・フオイト	450	三	300	1	3,500	60	S.S	300
			汽	岸和田	瓦斯・瓦	(220	1)	米・スモーン	750 (220)	三	(150	1)	3,500	60	大阪電豊	50 (150)
					〃	750	1	〃		三	500	1	3,500	60	〃	
奈良京都	299 關西水力電氣	燈力	水	白砂川	ペルトン	380	1	米・ペルトン	380	三	200	1	3,450	60	芝浦	200
			水	布目川	〃	508	2	〃	1,016	三	300	2	3,450	60	〃	600
			水	初瀬	インパルス	270	1	獨・フオイト	270	三	200	1	3,500	50	S.S	200
			汽	入木町	ヴルツエル 單流汽機	450	1	瑞ブルナー プラマー	(450)	三	360	1	3,450	60	芝浦	(300)
	300 ○大和電氣	燈力	水	迫	インパルス	600	2	E.W.Y	300 (300)	三	※ 350	2	3,500	60	A.E.G	300 (300)
			水	天ノ川	〃	900	1	日立	900	三	800	1	3,500	60	?	640
奈良	301 吉野水電	燈力	水	筑波澤	ペルトン	85	1	京都奥村商會	85	三	※ 45	1	3,500	60	奥村商會	25
	302 折立電務所	燈力	水	大谷	木製上射水車	9.3	1	?	9.3	直	5	1	125	—	?	5
和歌山	305 南海水力電氣	燈力	水	修理川	レアクシヨン	320	1	芝浦	1,045	三	200	1	3,450	60	芝浦	390 (200)
					フランシス	725	1	フオイト		三	390	1	3,450	60	?	
	306 田邊電燈	燈力	瓦	田邊	吸・瓦	85	1	大阪鐵工所	85	三	50	1	2,200	60	S.S	50
			汽		ロコモビール	175	1	獨・ウルフ	175	三	110	1	3,450	60	W	110
	307 關西水力電氣 (橋本町)	燈力	瓦	古佐田	吸・瓦	47	1	獨・オツトー	47	單	※ 31.5	1	2,200	50	S.S	27
	308 日高電燈	燈力	瓦	松原	吸・瓦	55	1	英・ラプソン	55	三	30	1	2,200	60	明電舍	30
	309 高野山電燈	燈力	瓦	高野山	吸・瓦	40	1	大阪長谷鐵工所	40	單	22.5	1	1,200	60	S.S	22.5
					〃	50	1	?	50	單	33	1	1,200	60	?	33
	310 那智水力電氣	燈力	水	那智	レアクシヨン	250	1	E.W.Y	250	三	150	1	3,500	60	W	150
和歌山三重	311 新宮水電	燈力	水	第一	ペルトン	80	1	芝浦	80	三	50	1	2,200	60	芝浦	50
			水	第二	マツコーミツク	150	1	米・ゼネガンスミス	150	三	100	1	2,300	60	〃	100
			瓦	第三	吸・瓦	100	1	大阪・登	100	三	60	1	2,200	60	〃	(60)
兵庫大阪	313 猪名川水力電氣	燈力	水	出合	スパイラル	300	2	E.W.Y	600	三	※ 200	2	3,500	50	S.S	昼 225 夜 375
			瓦	川西	吸・瓦	125	1	大阪登	125	三	※ 75	1	3,500	50	〃	
兵庫京都	314 豐岡電氣	燈力	瓦	豐岡町	吸・瓦	105	2	獨・オツトー	210	三	60	2	2,400	60	S.S	120

電氣力他ヨリ受クル K.W	総電氣力 K.W	水力又ハ汽鑵 河川又ハ種類名	水量 (又ハ蒸發量)	落差	遞昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓 V	需用家電壓 V	備考 (附送電距離)
—	100	水越川	225.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450	50 100 200	※兩發電所ヲ通ジ100K.W ニ制限
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,450		
— 15	170	千早川	206	10	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	※70K.W △ 85K.W ニ制限 高野登山鐵道ヨリ受電
		〃	148	12	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500		
—	800 (150)	丹生川	94	56	195 (105	3 1)	人丫		2,021	6,352	S.S	315 (105)	送	架	3—3	11,000	—	
													配	〃	3—3 1—2	3,500	100 200	
		パブコツク ランカツシヤー	160 100	2 2	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500		
—	1,000 (300)	白砂川	344	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
		布目川	345	32	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,450		
		初瀬川	300	10	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,450 —		
		オルベ 特許	185	1	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,450 —		
—	940 (300)	高原川	737	7	267 (267	3 1)	△▽		3,500	16,500	大・※東	801 (267)	送	架	3—3	16,500	—	※300K.W 制限 但シ下記3發電所ニ設定 ※下記發電所ニ送電 10.1瓩
		洞川	547	18	270	3	△▽		3,500	16,500	〃 立	810	〃	〃	3—3	16,500	—	
—	25	日裏谷川	335	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	※25K.W ニ制限
—	5	大谷川	41	2	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	125	
—	390 (200)	有田川	68.4	90	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 1—3	3,450 —	50 100 200	
—	160	ウルフロコモビール鑵式	170	1	50	1	△▽		2,200	3,450	川北合資	50	配	架	3—3 1—2	3,450	100 200	
—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,200	100 200	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
—	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	1,200	100 200	
—	150	晴ケ谷川 那智川	290.2	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
—	150 (60)	湯谷川	160	6	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
		相野谷川	170	11	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,300 —		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,200 —		
100	昼 325 夜 475	猪名川	213	30	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	※水力ヨリ受ケル電225K.W 夜375K.W ニ制限 大阪市營發電所ヨリ100K.W受電
—	12[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,400	100 200	

地方	事業者	発電所	目的	原動力	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 KV.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 KW
兵庫	316 ○播丹水力電氣	大蔵前	燈力	汽	瓦斯発動機	100	1	米 スターレン	610	單	60	1	2,080	125	G.E	1,440
					〃	200	1	米 メファファーブオーシ		單	120	1	2,080	60	〃	
					〃	250	1	大阪鐵		三	150	1	2,080	60	大阪電	
		南小田		水	單不凝	60	1	米 超資スチームパワー	1,360	單	30	1	2,080	125	G.E	
					インパルス	460	1	獨 フオイト		三	300	1	2,300	60	S.S	
					〃	900	1	〃		三	600	1	2,300	60	〃	
		龍野		汽	單不凝	80	1	W	80	三	50	1	2,300	60	W	
		草木		水	インパルス	1,350	1	フオイト	1,350	三	970	1	2,300	60	S.S	
	317 明石電燈	第一	燈力	汽	明石	瓦斯発動機	365	1	英 アーレンソン	365	三	235	1	3,500	50	A.E.G	235
		第二		汽	同	インパルス	650	1	E.W Y	650	三	500	1	3,500	50	〃	450
	322 城崎電燈	湯島	燈力	瓦		ディーゼル石油發	50	1	英 マイルスロットソン	50	直	* 33	1	115	—	A.E.G	31
	323 篠山電燈	篠山	燈力	瓦		吸・瓦	120	1	英 ベリファクタス	120	三	75	1	3,500	60	獨 ブラウンボベリー	60
	324 我貴電燈 我洲本支社	洲本	燈力	汽		瓦斯發動機	130	1	ハーテンアリム	130	二	75	1	1,100	50	英 ビーブルス	75
	325 ○播磨水力電氣	前	燈力	水	吐	フランシス	800	2	E.W Y	1,600	三	600	2	2,300	60	G.E	1,020
		鮎屋		瓦		瓦斯・瓦	(250)	1)	大 發	(250)	三	(150)	1)	3,500	60	芝 浦	(150)
	326 三木電燈	三木	燈力	瓦	三木	瓦斯・瓦	125	1	英 フカルダングアラツク	(125)	三	65	1	3,500	60	G.E	(65)
	329 赤穂電燈	赤穂	燈力	瓦	赤穂	瓦斯・瓦	125	1	英 フカルダングアラツク	125	三	65	1	2,200	60	英 エレクトリクダコンストラクションコン	55.25
	330 柏原電燈	柏原	燈力	瓦	柏原	瓦斯・瓦	50	1	大 發	50	三	30	1	3,500	60	日 立	30
	331 上郡電氣	上郡	燈力	瓦	上郡	瓦斯・瓦	45	1	獨 オツトー	45	三	34	1	2,200	50	S.S	30
	332 濱坂電燈	濱坂	燈力	瓦	濱坂	瓦斯・瓦	65	1	英 カイノツク	65	三	37.5	1	3,300	60	獨 ブラウンベベリー	30
	334 由良電燈	由良町	燈力	瓦	由良町	瓦斯・瓦	50	1	獨 オツトー	50	三	* 40	1	2,200	60	S.S	25.5
	335 淡路電燈	郡家	燈	汽	郡家	單・凝	30	1	大阪住田電工所	30	單	* 15	1	2,400	60	立部 農村商會	12
	336 網干電燈	網干	燈力	瓦	網干	瓦斯・瓦	50	1	大 發	50	三	30	1	3,500	60	日 立	30
	337 阿瀬川水力電氣	阿瀬	燈力	水	阿瀬	ペルトン	200	1	伊 リバー	200	三	* 120	1	3,500	60	英 エレクトリスエンコンストラクション	100
	338 飯神水電興業	盧屋川	力	水	盧屋川	インパルス	145	1	?	145	三	130	1	2,200	60	?	110
						ペルトン	(200 | 1)		(200)							
岡山	339 岡山電燈	内山下	燈力	汽	内山下	單・凝	216	1	米 アイドエンドアン	716	三	* 125	2	1,150	60	G.E	425
						グ	500	1	英 ベラスセルカム		單	30	1	2,200	60	B.T.H	

地方	事業者	電氣力ヨリ受ケル	総電氣力	水力又ハ汽罐 何川名	又ハ種類	ピトー管ニ於ケル水壓	又ハ落差	遞昇變壓器 一容量ノ箇	組合セ箇数	組合セ法	一次電圧	二次電圧	製造者	總容量	送電線配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧	備考（附近電距離）
		KW	KW					KV.A			V	V		KV.A				V	V	
兵庫	316 ○播丹水力電氣		1,440	多管式		100	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,080	100	四ケ發電所ヲ通シテ1,440KWトス
				〃		80	1										1—2		200	
				水管式		100	1													
				太田川		1,231	8	100	3	△Y	2,300	16,750	S.S	945	送	〃	3—3	30,000	—	龜崎、野里變電所ニ送電
								215	3					(645)						垂野里 23.0哩
								(215	3											
				多管式		150	1	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3	2,200	100	
																	1—2		200	
				草木川		676.9	10	330	3	△Y	2,300	17,700	S.S	990	送	〃	3—3	30,000	—	南小發電所ニ送電其ニ龜崎野里變電所ニ送電
								(330	1)					(330)						
	317 明石電燈	350	1,030	ランカツシヤー		120	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	播磨水水ヨリ受電
																	1—2		200	
				水管式		160	3	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500		
																	1—2			
	322 城崎電燈	—	31					—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	115	100	*31K.W ニ制限
	323 篠山電燈	—	60					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	
																	1—2	—	200	
	324 我貴電燈 我洲本支社	—	75	パブコツク		150	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	2—4	1,100	100	
																	1—2	—	200	
	325 ○播磨水力電氣	—	1,020	市川		244	56	400	3	△▽	2,300	22,000	G.E.	1,200	送	架	3—3	22,000	—	飾磨變電所ニ送電23.0哩
		—	(150)					—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500	100	
																	1—2	—	200	
	326 三木電燈	70	70					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	東播電氣ヨリ受電常用トス
			(65)														1—2	—	200	
																	1—3			
	329 赤穂電燈	—	55.25					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	50	
			*														1—2	—	100	
																	1—3		200	
	330 柏原電燈	—	30					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	
																	1—2	—	200	
	331 上郡電氣	—	30					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	100	
																	1—2		200	
	332 濱坂電燈	—	30					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,300	50	
																	1—2	—	100	
	334 由良電燈	—	25.5					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	50	*25.5K.W ニ使用
																	1—2		100	
																			200	
	335 淡路電燈	—	12	コルニツシュ		120	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,400	27	*12K.W ニ制限
	336 網干電燈	—	30					—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	50	
																	1—2	—	100	
																	1—3			
	337 阿瀬川水力電氣	—	100	阿瀬川		359.8	5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	50	*100K.W ニ使用
																	1—2		100	
	338 飯神水電興業	—	110	盧屋川		396	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	220	
岡山	339 岡山電燈	—	425	ランカツシヤー		85	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	*臺間ニ相式トシテ電力用、夜間ヘ單相式トシテ電燈ニ使用ス
				アトラス		150	1										1—2	2,200	200	
				パブコツク		150	2													

地方	事業者		目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	筒数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
岡山	340	津山電氣	燈力	水	第一井坂	タービン	500	1	?	500	三	300	1	3,500	60	W	300
	341	倉敷電燈	燈力	瓦	倉敷	吸. 瓦	200	2	英 サストン ブロダー	50	三	125	2	3,500	60	B.T.H	200 (60)
						〃	100	1	〃		三	75	1	1,150	60	英 ビトル	
	342	西大寺電燈	燈力	瓦	西大寺	吸. 瓦	200	1	—	200	三	* 120	1	2,500	60	—	100
	343	美作倉敷電氣	燈力	瓦	倉敷町	吸. 瓦	(25)	1)	英 ブラルザ レングプラント	(25)	三	(15)	1)	300	50	英 エレクト リツグ コンストラク ション	(15)
	345	北備電氣	燈力	瓦	高梁	吸. 瓦	120	1	英 カインタ	120	三	* 75	1	3,500	50	英 ビー ブルス	60
				水	羽山	フランシス	120	1		120	三	666	1	3,500	50	—	60
	346	東兒島電氣	燈力	瓦	宇野	吸. 瓦	130	1	グロツク スレー	130	三	34	2	3,500	50	S.S	60
	347	井原電氣	燈力	瓦	竹堂	吸. 瓦	50	1	英 プレミヤ	50	三	37.5	1	3,300	50	英 ヒーリング	30
	348	昌庭電氣	燈力	水	荒田	双吸水 タービン	100	2	?. レメ	200	三	* 65	2	3,500	60	英 エレクト リアダコン ストラクシ ヨン	99
	349	兒島電氣	燈力	瓦	小田	吸. 瓦	77	1	獨 オツト	77	三	50	1	3,450	60	G.E	50
	350	湛口電氣	燈力	瓦	六條院	吸. 瓦	65	1	—	65	三	37.5	1	3,500	60	日 立	33.75
	351	伊部電燈	燈力	瓦	伊部	吸. 瓦	96	1	英 キヤンベル	96	三	50	1	2,400	60	W	50
	352	日生電燈	燈	瓦	日生	吸. 瓦	40	1	農商務省 機械製作所	40	三	30	1	2,300	60	奥村商會	25
	353	新見電氣	燈力	水	高尾	フランシス	75	1	英 ボーピンダ	75	三	* 665	1	3,500	60	英 ビー ブルス	33
	354	矢掛電燈	燈	瓦	小林	吸. 瓦	40	1	農商務省 機械製作所	40	單	25	1	3,500	60	奥村商會	22.5
	355	牛窓電氣	燈力	瓦	鮫浦	吸. 瓦	65	1	大 發	65	三	37.5	1	3,500	50	大阪電機	30
廣島	356	○備後水力電氣	燈力	水	永野山	スパイラル	380	2	フオイト	760 (380)	三	250	2	11,000	50	S.S	500 (250)
						〃	380	1	〃		三	250	1	11,000	50	〃	
				汽	三吉	パーソン	750	1	W	(750)	三	625	1	2,200	50	W	(500)
廣島	357	○廣島電燈	燈力	水	龜山	ツウキン フランシス	1,040	3	獨 グリスチ ヤンヘルフ エルダスタ ーデン	3,120	三	700	3	2,300	60	W	2,100
				汽	大手町	驅. 凝	120	1	芝 浦	1,901	單	60	1	2,000	60	芝 浦	(1,260)
						〃	325	1	米 マクキン トウシス		三	200	1	2,200	60	G.E	
						〃	728	1	アーレン ソン		三	500	1	2,300	60	〃	
						〃	728	1	〃		三	625	1	2,300	60	A.E.G	
	358	尾道電燈	燈力	汽	尾道	テンダム 驅. 凝	116	1	米 スキンナー	366	三	70	1	2,300	60	G.E	255
						〃	250	1	〃		三	185	1	2,300	60	〃	

他ヨリ受クル電氣力	總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名	又ハ種類	ソリン内燃機關(ディー	發電所水車數	變壓器 容量ノ一箇	組合セ箇數	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送電ノ別	種類	方式	電壓 V	需用家電壓 V	備考（附送電距離）
K.W	K.W					K.V.A						K.V.A						
—	300	吉井川		85	53.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
150	350 (60)	—		—	—	20	3	人丫	660	2,000	?	(60)	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	倉敷紡績會社ヨリ受電
						70	3	人丫	1,330 1,220	2,020 1,960 1,910	川北會社	210						
—	100	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,500	50 100 200	*100K.W＝使用
15	15 (15)	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	120	島木川		165	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	*60K.W＝制限
—	60	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
—	30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
—	99	新庄川		49.3	46	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 1—3	3,500 —	50 100 200	*99K.W＝制限
—	50	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450 —	50 100 200	
—	33.75	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	
—	50	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,400	100	
—	25	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 —	50 100 200	
—	33	熊谷川		52	15	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	*33K.W＝制限
—	22.5	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	3,500	50 100	
—	30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
—	500 (750)	鷹田川		159	46	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	府中、吉津、公會變電所ニ送電
		ハイネ		160	1	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	2,200	100 200	
(150)	2,100 (1,410)	太田川		44.8	900	875 (875	3 1)	△▽	2,300	11,000	W	1,750	送	架	3—3	11,000	—	三號向：発變電所ニ送電 第三號 8.2粁
		パブコワク		130	2	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	2,000 2,200 2,300	100 200	廣島吳電力ヨリ受電
		〃		150	4													
—	253	ランカアシヤー		150	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	

地方	事業者	発電所 目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	他ヨリ受クル電気力 K.W	総電気力 K.W	水力又ハ汽力 河川名又ハ種類	汽力（ランカシヤ式吉田式ボーツ式又ハ水管式）	汽力（ルーツ式ブラウン式又ハ水管式）	遮断器 一箇ノ容量 K.V.A	遮断器 箇数	遮断器 組合セ数	遮断器 組合セ法	昇圧変圧器 一次電圧 V	昇圧変圧器 二次電圧 V	昇圧変圧器 製造者	昇圧変圧器 総容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	送電線又ハ配電線 種類	送電線又ハ配電線 方式	送電線又ハ配電線 電圧 V	需用家電圧 V	備考（附送電距離）
廣島	360 加計電燈	燈	水	加計	木製水車	10	1	?	10	直	6	1	110	—	神鋼合	6	—	6	丁川	10.9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	100	
	361 栃電氣	燈力	瓦	栃町	瓦斯	125	1	英. ケヤンベル	125	三	75	1	3,500	50	獨. ブラウンボバリー	60	—	60				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
	362 明石電燈社 三原支社	燈力	瓦	三原	聯凝 〃	100 100	1 1	米. ボールエンダン 〃	200	単 三 三	60 60 60	1 1 1	2,300 3,000 2,300	125 60 50	G.E 〃 英. フエーニツクス	120 (60)	—	120 (60)	多管式	110	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,000 2,300	100 200	
	363 三次電氣	燈力	瓦	三次町	瓦斯	47	1	獨. オツトー	47	単	31.5	1	2,200	50	S.S	27	—	27				—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,200	100 200	
	364 中國電氣	燈力	瓦	阿賀	瓦斯	108	1	ダニエル	108	三	* 75	1	3,500	50	獨. ブラウンボバリー	52	—	52				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	*52K.W＝制限
	366 吉田電氣	燈力	瓦	吉田	瓦斯	35	1	オツトー	35	単	* 27	1	500	50	六盛電機	22	—	22				25	1	—	500	3,500	大阪電機	25	配	架	1—2	3,500	100 200	*22K.W＝制限
	367 藝備電氣	燈力	汽	竹原	タンデム聯凝	230	1	米. マクキントツシ	230	三	167	1	3,500	60	G.E	150	—	150	バブコツク	120	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	
	368 庄原電氣	燈力	瓦	庄原町	瓦斯	50	1	大. 發	50	三	37.5	1	3,500	50	大阪電	30	—	30				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	50 100	
	369 上下電燈	燈力	瓦	上下	瓦斯	35	1	發動機 東木工所	35	三	20	1	1,100	50	明電舍	20	—	20				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	1,100	50 100 200	
	371 因ノ島電氣	燈力	瓦	扇新開	瓦斯	54	1	英. プレミヤ	54	三	30	1	2,500	50	芝浦	30	—	30				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	55 110 220	
山口	373 馬關電燈	燈力	汽	竹崎	カーチス パーソン カーチス	450 (300 680	1 1) 1	G.E 英. パーソン 〃	1,130 (300)	三 三 三	300 (200 500	1 1) 1	2,300 2,300 2,300	60 60 60	G.E 英. パーソン —	800 (200)	—	800 (200)	バブコツク	120	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
	374 山口電燈	燈力	汽	山口	單. 不凝 聯. 不凝	70 144	1 1	英. ヤーブ タースタームパワー 米. ベリスモルカム	214	單 單	45 125	1 1	2,000 2,300	60 60	三吉工場 B.T.H	170	—	170	ルーツ ランカツシヤー	80 100	1 1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,000 2,300	100 200	
	375 宇部電氣	燈力	汽	宇部	聯. 凝 〃 〃	(220 300 380	2) 1 1	神戸三菱造船所 〃 英. ベリスモルカム	680 (440)	三 三 三	(100 250 150	2) 1 1	2,200 2,200 3,300	60 60 60	三菱造船 〃 トムソンハウストン	400 (200)	—	400 (200)	水管式	150	5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
	376 防府電燈	燈力	汽	三田尻	聯. 凝	160	1	英. ハワデン	160	三	100	1	3,300	60	S.S	100	—	100	バブコツク	125	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	100 200	
	377 萩電燈	燈	瓦	萩	瓦斯. 瓦	130	1	英. プレミヤ	130	三	70	1	2,200	50	英. ピーブルス	70	—	70				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
	378 小部電燈	燈	瓦	小部	瓦斯. 瓦	84	1	英. プレミヤ	84	三	62.5	1	2,200	50	W	50	—	50				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
	379 大津電燈	燈	瓦	仙崎	瓦斯. 瓦	85	1	英. ハーベル	85	三	56	1	2,200	50	S.S	47	—	47				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100	
	380 大島電氣	燈力	瓦	久賀町	瓦斯 瓦	50	1	大 發	50	三	30	1	3,500	60	日立	30	—	30				—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
	381 長府電燈	燈	汽	松小田	聯. 凝	70	1	英. アーレン	70	三	* 50	1	3,150	50	S.S	40	—	40	バブコツク	125	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,150	50	*40K.W＝制限
	382 彦島電氣	燈力	汽	江向	聯. 凝	75	1	英. ベリスモルカム	75	三	60	1	3,500	50	獨. マツファイジューワツコフ	50	—	50	バブコツク	120	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A.	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
島根	383 ○松江電燈	燈力	汽	松江	タンデム聯. 複	130	1	米. アイテ・エンドソン	205	単	75	1	1,000	133	英. ヤーレン	102
					單. 不 複	75	1	米. ヤードベター		単	34	1	1,100	125	米. トムソンヘウストン	
			水	北原	フランシス	1,500	1	E. W Y	1,500	三	1,220	1	3,500	60	S.S	920
	384 濱田電氣	燈力	水	大内	スパイラル	375	1	獨. フォイト	375	三	250	1	3,450	60	芝 浦	250
	385 出雲電氣	燈力	瓦	大津	吸 瓦	106	1	英. プレミヤ	212	三	75.2	1	3,500	50	仏. ビーブルス	123.68
			〃		〃	106	1	〃		三	* 75.2	1	3,500	50	〃	
	386 隠岐電氣	燈力	瓦	西町	吸. 瓦	50	1	大 發	50	三	37.5	1	3,500	60	日 立	30
	387 益田電氣	燈力	瓦	益田	吸 瓦	60	1	英. ラストンブロクター	60	三	33	1	2,400	60	芝 浦	33
	388 美保ノ關電氣	燈	瓦	美保關	吸. 瓦	20	1	英. ナンコナル	20	単	10	1	240	60	大阪電機	10
	389 後藤電氣商會	燈	瓦	後藤	吸. 瓦	7.5	1	大 發	7.5	直	5	1	55	—	東村商會	5
	390 石見水力電氣	燈力	水	日原	單 放 水	300	1	?	300	三	250	1	3,500	60	芝 浦	200
島根 島取	391 ○山陰電氣	燈力	水	旭村	セントラルデスチャージタービン	400	2	芝 浦	800	三	250	2	6,600	60	芝 浦	450
鳥取	392 ○鳥取電燈	燈力	水	第一	ペルトン	174	1	芝 浦	174	三	100	1	3,450	60	芝 浦	100
			水	第二	フランシス	500	1	英. ボーピンタ	500	三	360	1	11,000	60	A. E. G	300
	393 倉吉電氣	燈力	水	源	ペルトン	250	1	E. W Y	250	三	150	1	3,500	60	G. E	150
	394 岩井電燈	燈力	瓦	岩井	吸. 瓦	20	1	自社製作所	20	直	15	1	125	—	米. エツデー	15
	395 境 電 氣	燈力	瓦	境町	吸. 瓦	112	1	英. アンダーストンファンドリー	112	三	66	1	2,400	60	W	60
徳島	396 ○徳島水力電氣	燈力	水	櫻谷	スパイラル	1,000	2	獨. フォイト	2,000	三	700	2	3,300	60	芝 浦	1,400
			汽	寺島町	聯. 混	370	1	英. アーレン	370	三	250	1	3,500	50	英. マザープラット	(250)
	397 川田水力電氣	燈力	水	川田	ペルトン	38	1	?	38	三	30	1	2,200	60	?	25
	398 横瀬水力電燈	燈	水	棚野村	田澤式	9.5	1	東京電燈社	9.5	直	5	1	110	—	神戸製鋼所電機工場	5
	399 那賀電氣	燈力	瓦	橋町	吸. 瓦	50	1	大 發	50	三	* 62.5	1	3,300	60	芝 浦	33
香川	400 ○四國水力電氣	燈力	水	三瀧	レアクション	1,500	2	E. W Y	3,000	三	1,250	2	3,450	60	S.S	2,000
			汽	龍川	聯. 混	(225)	1)	英. ベリスベルカム	(225)	三	(120	1)	3,450	60	芝 浦	(120)
			汽	今橋	カーチス	(750)	1)	B. T. H	(750)	三	625	1	3,500	50	B. T. H	(500)
			水	辻町	ペルトン	170	1	芝 浦	170	三	100	1	2,200	60	芝 浦	100
	401 高松電燈	燈力	汽	内町	クロツク聯. 混	(160	1)	獨. スヴダルスキー	(160)	単	(100	1)	1,000	50	S.S	(100)
					單. 汽 復	300	1	獨. メッデブラー	300	三	200	1	3,000	60	〃	200

地方	事業者	電気事業者の別	総電氣力	水力又ハ汽罐 河川名	種類	有効落差(m)	箇数	遮断器 一箇ノ量 K.V.A.	箇数	組合セ法	昇圧変壓器 一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A.	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓 V	常用家壓電 V	備考（附送電距離）
		K.W	K.W														相(線)ノ一番			
		—	1,029		パブコック	120	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	1,000	50	下関變電所＝送電
																	1—2		100	馬関住江 21.1粁
																	1—3	—	200	彦大東 9.5〃
																	3—3	10,000	—	彦大大 6.5〃
															送	タ	3—3	3,500		彦大川 35.9〃
					要伊川	132.8	110	410	3	△▽	3,500	20,000	S.S	1,230	配	タ	1—2	—	50	彦大森 45.1〃
																	1—3		100	
																			200	
		—	250	周布川		100	45	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,450	100	
																	1—2		200	
		—	123.68			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	*56K.W＝制限
																	1—2	—	200	(他ハ67.68K.W)
		—	30			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	
																	1—2	—	200	
		—	33			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,400	50	
																	1—2	—	25	
																	1—3			
		—	10			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	240	25	
		—	5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	55	50	
		—	200	吉賀川		40	85	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,300	110	
																	1—2		220	
		—	450	日野川		35	268.2	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	米子變電所＝送電11.1哩
		—	400	上地川		240	7.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,450	100	鳥取變電所＝送電11.1哩
																	1—2	—	200	
				智頭川		63	91.6	—	—	—	—	—	—	—	送	タ	3—3	11,000	—	
		—	150	天神川		501.8	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	
																	1—2		200	
		—	15			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	
		—	60			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,400	100	
																	1—2		200	
		—	1,400 (250)	那賀川		66	350	500	3	△▽	3,300	24,000	芝 浦	1,050	送	架	3—3	24,000	—	小松島・發地・仲須・發電所への設備
				多管式		120	2	—	—	—	—	—	—	—	配	タ	3—3	3,500	100	福小設備 20.4粁
																	1—2	—	200	
		—	25	川俣水利組合用水		60	7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	50	
																	1—2	—	100	
		—	5	坂本川		12	10	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	100	
		—	33			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,300	100	
																	1—2	—	200	
		—	2,100 (6,200)	桐谷川		133	300	900	3	△▽	3,450	35,000	S.S	2,700	送	架	3—3	35,000	—	下関變電所＝送電 馬関住江 21.1粁 彦大東 9.5〃 彦大大 6.5〃 彦大川 35.9〃 彦大森 45.1〃
				宮原式		150	1	—	—	—	—	—	—	—	配	クク	3—3	2,200	100	
																	1—2		200	
				パブコック		160	4	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,560		
																	1—2	—		
				井内谷川		150	14	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	2,200		
																	1—2	—		
		—	300 (100)		ランカシヤ	110	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,300	50	
						150	1										1—2		100	
					パブコック	165	1										1—3	—	200	
					水管式															

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力	他電気ヲ受ケル力	総電気力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	落差(ヘッド)(有効落差)(メートル)	使用水量(毎秒立方メートル)	遮断器 一次箇ノ容量	遮断器 二次箇合セ数	昇圧変圧器 組合セ法	昇圧変圧器 一次電圧	昇圧変圧器 二次電圧	昇圧変圧器 製造者	昇圧変圧器 総容量	送電線又ハ配電線 送電ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧	備考（附送電距離）
											K.V.A		V			K.W	K.W				K.V.A			V	V		K.V.A				相(一)一括	V	V	
香川	404 小豆電氣	燈力	瓦	小豆	瓦	63	1	英 ダンキー	63	單	31.5	1	2,200	60	S.S	30	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,200	50 100	
愛媛	405 ○伊豫水力電氣	燈力	水	湯山	レアクション	380	1	獨 ノイト	380	三	260	1	3,500	60	A.E.G	260			石戸川	90	50	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100 200	
			水	里川	スパイラル	900	2	〃	1,800	三	600	2	3,300	60	獨 ブラウンボベリー	1,200	—	1,460 (250)	黒川	132	160	200 200	3 3	△▽	3,300	30,000	獨 ブラウンボベリー	1,200	送	ク	3—3	30,000	—	松山變電所ニ送電 26.1哩
			汽	松山	攪混	(370)	1)	英 アーレンソン	(370)	三	(250	1)	3,500	50	A.E.G	(250)			多管式	120	3	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3	3,500	100 200	
	406 ○愛機水力電氣	燈力	水	長谷	ツウイン	250	1	英 ビール ギルバルト	250	三	180	1	3,500	50	米 マガーアプト	180			蒼社川	61	50	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	
			汽	蔵敷	攪混	(115	1)	神戸三菱	115	三	(75	1)	3,500	50	三菱造船	(75)													配	ク	3—3 1—2	3,500	100 200	
			水	加茂	フランシス	900	2	E.W.Y	1,800	三	500	2	3,500	50	S.S	1,000		1,180 (75)	コルニツシュ	120	1	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	3,500	100 200	
																			加茂川	256.5	63	400 (400	3 1)	△▽	3,500	22,000	G.E	1,200 (444)	送	ク	3—3	22,000	—	王子製紙會社ニ送電 王子發電所ニ送電 松山線 1.7哩 宮ノ下線 10.1〃 宮ノ下 20.7〃
	408 ○宇和水電	燈力	水	野村	フランシス	600	1	獨 ボーピンダ	600	三	400	1	3,000	60	A.E.G	400			宇和川	66.5	100	135	3	△△	1,732	6,930	A.E.G	405	送	架	3—3	12,000	—	宮野、宇和島、野ノ町、八幡濱發電所ニ送電
			汽	宇和島	攪混	300 (300	1 1)	—	300 (300)	三	200 (200	1 1)	3,300	60	—	200 (200)		600 (200)	マリンタイプ	165	2	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	3,300 —	100 200	
	410 東澤水力電氣	燈力	水	瀧山	スパイラル	600	1	フオイト	600	三	400	1	3,500	50	S.S	400	—	400	銅山川	54	120	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	411 川上水力電氣	燈力	水	惠雲	リアクション	17	1	電業社	17	三	10	1	300	60	自立	9	—	9	井内川	17	12	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	300	100	
高知	413 ○高知縣	燈力	水	平山	インパルス	840	3	E.W.Y	2,520	三	540	3	11,000	60	W	1,620	—	1,620	穴内川	594	48.6	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	立田、高知變電所ニ送電 至高知 12.7哩
	414 須崎水力電氣	燈力	水	櫻川	インパルス	120	1	E.W.Y	120	三	87.5	1	3,500	50	S.S	70	—	70	櫻川	255	4.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
	415 安喜水力電氣	燈力	水	名村川	インパルス	180	1	E.WY	180	三	144	1	3,500	60	S.S	130	—	130	名村川	410	5.3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	416 鴨多水力電氣	燈力	水	鴨川	インパルス	130	1	E.WY	130	三	* 87.5	1	3,500	60	S.S	67	—	67	鴨川	196	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 3—4	3,500 —	100 200	*67K.W＝制限
	417 北原水力電氣	燈力	水	甲原	インパルス	85	1	英 ゴーピンダ	85	三	55.5	1	3,500	50	?	50	—	50	甲原川	486.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 200	
長崎	418 ○長崎電氣瓦斯	燈力	汽	第一	單不混 〃 タンデム聯不混 聯混	85 100 200 500	1 1 1 1	米 ヤートベリー 三吉工場 米 スキーソナー 英 ウヰランス	(885)	單 直 單 單	35 24 60 120 300	1 1 1 1 1	1,000 450 1,000 2,300 2,300	125 — 125 125 60	B.T.H 〃 三吉工場 G.E 芝浦	(539)	—	1,000 (539)	多管式 〃 〃 パブコック	80 100 120 200	3 1 2 2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2 直—2	1,000 2,300 450	50 100 200	
			汽	第二	カーチス	750	2	B.T.H	1,500	三	625	2	3,450	60	B.T.H	1,000													配 送	ク ク	3—3 1—2 3—3	3,450 3,450	— —	長崎紡績ニ送電
	419 島原水電	燈力	水	第一	ペルトン	183.8	1	芝浦	183.8	三	150	1	3,500	50	芝浦	100	—	185	千々石川	270	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 1—3	3,500 —	50 100 200	
			水	第二	スパイラル	127	1	獨 フオイト	127	三	86.2	1	3,150	50	S.S	55			〃	56	20	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2 1—3	3,150 —		
			水	第三	フランシス	140	1	東京 電業社	140	三	* 100	1	3,500	50	芝浦	30			鮎帰川	135	?	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		*30K.W＝制限
	420 厳原電力	燈力	瓦	中村	瓦	120	1	英 グロヴスレー	120	三	75	1	2,300	60	G.E	75	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 —	100 200	
	421 平戸電燈	燈	瓦	供養川	瓦	100	1	英 キヤンベル	100	單	60	1	2,300	60	W	60	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,300	100	
	422 五島電燈	燈力	汽	福江	聯混	120	1	逓信省 鉄道建設工所	120	單	* 75	1	2,200	60	W	55	—	55	多管式	80	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,200	50 100	*55K.W＝制限
	423 壹岐電燈	燈力	汽	渡邊	タンデム聯混	100	1	蒸	100	三	60	1	2,200	60	小田瓦斯工場	60	—	60	多管式	100	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
福岡	432 嘉穂電燈	燈力	汽	飯塚	聯凝	150	2	英アーレンアン	300	三	100	2	2,300	60	英マーダーアサット	200
	434 筑後水力電氣	燈力	水	洗玉村	フランシス	650	1	英ボービンダ	650	三	* 350	1	3,500	60	英ピーブルス	200
			水	星野村	ペルトン	112	1	吉見鐵工場	(112)	三	75	1	220	60	芝浦	(75)
			瓦	羽犬塚	吸瓦	100	1	大智	(100)	單	60	1	2,200	100	〃	(56)
	435 中袋工作所	燈力	水	中袋	聯不凝	100	1	中越	100 (60)	三	64	1	3,150	50	S.S	64 (40)
					單不凝	(60)	1)	〃		三	* (64	1)	3,150	50	〃	
	436 大正鑛業	燈力	汽	新手	單不凝	80	1	英ローヤー	80	三	56	1	2,300	50	S.S	56
			汽	中鶴	〃	40	1	米ボールエンジン	40	直	30	1	105	—	米ノーザンエレクトリック	30
	439 ○岸岳水力電氣	燈力	水	小畑	スパイラル	600	2	獨フオイト	1,200	三	* 300	2	3,500	50	S.S	320
熊本	441 ○熊本電氣	燈力	汽	本山村	單不凝	140	1	芝浦	950	單	60	1	2,000	100	芝浦	520
					不凝	120	1	米アイヤアル		單	60	1	2,300	125	G.E.	
					凝	300	1	米アラスターマー		二	200	1	2,200	60	W	
					〃	350	1	〃		三	200	1	2,200	60	〃	
			水	黒川	インパルス	2,500	4	E.W.Y	10,000	三	1,500	4	6,600	60	S.S	6,000
	442 天草電燈	燈力	瓦	本渡	吸瓦	58	1	獨オクトー	58	三	32	1	2,200	50	S.S	20
			瓦	牛深	〃	77	1	〃	77	三	50	1	2,200	50	〃	50
	443 八吉水力電氣	燈力	水	藍田村	フランシス	300	1	E.W.Y	300	三	* 150	1	3,450	60	S.S	103
大分	445 ○大分水力電氣	燈力	水	篠原	フランシス	1,800	2	—	3,600	三	1,250	2	3,300	60	S.S	2,000
熊本			瓦	御越	吸瓦	129	1	英キヤンベル	(129)	三	75	1	3,500	50	英ピーブルス	(60)
			汽	中津	タンデム凝	120	1	米ヴツセル	(120)	三	80	1	3,500	133	米スネーレン	(80)
			瓦	豊田	吸瓦	108	1	英キンベル	(108)	三	60	1	3,500	50	ブラウンボベリー	(60)
			瓦	臼杵	吸瓦	50	2	英カイン	(165)	直	39	2	220	—	S.S	(100)
					〃	65	4	〃	(125)	三	37.5	1	3,300	60	聯ブラウンボベリー	
			瓦	佐伯	〃	125	1	英ダストンプロダクター	(125)	三	75	1	3,000	60	G.E	(75)
			瓦	柳ケ浦	〃	108	2	英キヤンベル	(216)	三	75	2	3,500	60	聯ブラウンボベリー	(150)
			瓦	佐賀關	〃	110	1	英カイン	(110)	三	60	1	3,500	50	〃	(60)
			水	湯平	フランシス	50	1	石田鉄	(50)	三	40	1	2,000	60	芝浦	(32)
大分	446 竹田水電	燈力	水	竹田	マクコーミワタ	116	1	米モルガンスミス	316	三	60	1	2,200	60	芝浦	185
					双放水タービン	200	1	芝浦		三	125	1	2,200	60	〃	
	448 釘宮製板所	燈	汽	野津市	單不凝	17	1	英アレーマレンアン	17	直	8	1	110	—	?	8
宮崎	451 日向水力電氣	燈力	水	黒北	フランシス	290	1	獨フオイト	290	三	200	1	3,500	50	A.E.G	200
			瓦	上別府	吸瓦	100	2	英ダストンプロダクター	200	三	60	2	3,300	50	英ダストンプロダクター	120
			水	鮫	フランシス	675	1	獨フオイト	675	三	450	1	11,000	50	S.S	450

地方	事業者	電気ロープ受	総電気力	水力又ハ汽罐ハ種類名	水車又ハ種類	馬力	箇数	遮断器 一箇ノ容量	箇数	組合セ	昇圧変壓器 一次電壓	二次電壓	製造者	総容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	需用家電壓	備考（附送電距離）
		K.W	K.W					K.V.A			V	V		K.V.A				V	V	
福岡	432 嘉穂電燈	—	200	ランカツシヤー		105	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	100	
																	1—2	—	200	
	434 筑後水力電氣	—	200 (131)	星野川		88	60	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100 200	* 200K.W＝制限
				〃		77	15	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2	—		
				〃		—	—	35	1	—	2,200	3,500	W	70	〃	〃	1—2	3,500		
								35	1											
	435 中袋工作所	—	64 (40)	ランカツシヤー		100	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,150	100	* 獲得發電機 40 K.W＝制限
				コルニツシュ		70	2										1—2	—		
	436 大正鑛業	—	86	ランカツシヤー		80	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	100	
				〃		80	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	直—2	105	200	
	439 ○岸岳水力電氣	—	320	柳野川		211	27	135	3	△▽	3,500	11,000	—	405	送	架	3—3	11,000	—	吉井及祖分變電所＝送電
熊本	441 ○熊本電氣	—	6,520	ルーツ		120	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,000	100	下記變電所＝送電
				カー		120	1										1—2	2,200	200	至高瀬 30.5哩
				ホール		120	1											2,300		至熊本 15.7〃
				パブコツク		120	1													至御船 18.9〃
				黒川		810	100	660	3	△Y	6,600	19,050	S.S	5,940	送	架	3—3	33,000	—	至宮原 33.4〃
								660	3					(1,980)						至八代 38.9〃
								660	3											
								(660	3)											
	442 天草電燈	—	80			—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	100	
																	1—2		200	
	443 八吉水力電氣	—	103	胸川		124	20	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,450	100	* 103 K.W＝制限
																	1—2		200	
大分 熊本	445 ○大分水力電氣	—	2,000 (617)	大谷川		102	400	440	3	▽人	3,300	30,600 28,900	S.S	2,640	送	架	3—3	53,000	—	下記變電所＝送電
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3	3,500	100 200	至別府 10.1哩
								440	3								1—2	—		至幸袋 21.0〃
				ルーツ		100	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500		至宇佐 35.1〃
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2	—		至中津 45.1〃
																	3—3	3,500		至大分 8.2〃
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2			至佐賀市 16.6〃
																	3—2	3,300		至臼杵 25.9〃
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2			
																	直—3	220		
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	直—2			
																	3—3	3,000		
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2			
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500		
				—		—	—										1—2	—		
				湯平川		52.1	12	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	2,000		
																	1—2			
大分	446 竹田水電	—	185	玉来川		35	106.6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	100	
																	1—2		200	
	448 釘宮製板所	—	8	コルニツシュ		100	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	100	
宮崎	451 日向水力電氣	—	770	清武川		55	60	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100 200	
				—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	1—2	—		
				鮫南川		113	65	15	2	Y人	11,000	3,200	芝浦	30	〃	〃	3—3	3,200		
																	1—2	—		

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所用力	電気供給ヲ受ケル他ヨリノ電力	総電気力	水力又ハ汽力 河川名又ハ種類	落差(メートル)又ハ蒸気圧(ポンド)	総出力	遮断器 一箇ノ容量	箇数	組合セ数	昇圧変圧器 組合セ法	一次電圧	二次電圧	製造者	総容量	送電線配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧	需用家電圧	備考（附送電距離）
											K.V.A.		V			K.W		K.W				K.V.A.				V	V		K.V.A.				V	V	
宮崎	452 ○延岡電氣所	燈力	水	管原	マツコー ミツク	220	1	米、ゼネラルエレクトリック	220	三	150	1	2,200	60	芝浦	150	—	620	庶川	80	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	2,200	—	松崎變電所ニ送電 宇納間 2.0粁 松崎開閉變電所ニ送電 笹原間 17.5粁 笹原崎 3.1〃
			水	片内	ドープル	325	2	米、アプトーアーブル	650	三	400	1	2,200	60	〃	400			〃	210	33.3	150	3	△▽	2,200	11,000	芝浦	450	送	〃	3—3	11,000	—	
			水	三田井	フランシス	104	1	?	104	三	70	1	2,300	60	〃	70			押方川	93	13	—	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	2,300	110 220	
	453 穂北電氣	燈力	水	岩井谷川	スパイラル	190	1	獨、フォイト	190	三	150	1	3,500	50	S.S	120	—	120	岩井谷川	107	840	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,450 —	50 100 200	
宮崎 鹿兒島	454 都城電氣	燈力	水	溝ノ口	スパイラル	310	1	獨、フォイト	310	三	200	1	3,500	50	S.S	200	—	230	嗣原川	90	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	*30KW ニ制限
			瓦	志布志	瓦	100	1	諏訪 森田鐵工所	100	三	* 54	1	2,200	60	其他	30			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,200		
熊本 鹿兒島	455 ○日本窒素肥料	燈力	水	羽月村	ツヤイン フロンタル	2,250	4	フォイト	9,000	三	1,590	4	2,000	50	S.S	6,360	—	6,360	川内川	110	900	500 500 500 500 250	3 3 3 3 2	△▽ △▽ V Λ	2,000 2,000 2,000	20,000 20,220 11,000	S.S 〃 〃	6,500	送	架	3—3	20,000 11,000	—	下記及大口變電所ニ送電 至牛尾 7.0粁 至水俣 20.8〃
鹿兒島	456 ○鹿兒島電氣	燈力	水	第一	ペルトン	100	2	大阪大工部所	200	三	100	1	3,500	60	G.E	100	—	1,760	甲突川	83	25	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
			水	第二	ウヰクトル	230	1	米、スチルワエルビヤス	230	三	150	1	3,500	60	〃	150			〃	50	55	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500		
			水	第三	マツコー ミツク	250	1	?	250	三	150	1	3,450	60	〃	150			稻荷川	150	20	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,500		
			水	第四	インパルス	1,300	2	E.W Y	1,300	三	850	2	3,500	60	〃	1,350			松永川	320	50	300 300	3 3	△▽	3,400 3,500	24,000 23,000 22,000	G.E	900	送	〃	3—3	24,000	—	鹿兒島變電所ニ送
	457 大島電氣	燈力	瓦	伊津部	瓦	100	1	大發	100	三	60	1	2,080	60	其他	60	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,080 —	100 200	
	458 川内電氣	燈力	瓦	平佐	瓦	117	1	英、ラストンプロクター	117	三	75	1	3,000	60	G.E	75	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,000 —	100 200	
	459 加治木電氣	燈力	水	春日寺	スパイラル	245	1	E.W Y	245	三	165	1	3,300	50	S.S	140.3	—	140.3	絹掛川	185.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300 —	100 200	
	462 出水電氣	燈力	瓦	米ノ津	瓦	100	1	森田工場	100	單	60	1	2,200	60	小田電機	60	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,200	100 200	
	463 串木野電燈	燈力	瓦	下谷	瓦	100	1	英、ラストンプロクター	100	三	60	1	2,200	60	芝浦	60	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100	
	466 種子島電氣	燈力	瓦	西ノ表	瓦	50	1	英、ラストンプロクター	50	直	30	1	115	—	G.E	30	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	115	100	
	467 鹿屋電燈	燈力	瓦	鹿屋村	瓦	72	1	獨、オツト	72	三	40	1	2,200	50	芝浦	40	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	50 100	
	468 高ノ瀬水力電氣	燈力	水	川添	ツウキン スパイラル	410	1	フォイト	410	三	191	1	3,500	65	A.E.G	191	—	191	萬瀬川	42	75	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100	
	470 大根占電燈	燈力	瓦	大根占	瓦	25	1	大發	25	單	15	1	2,200	60	川北合資	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2 1—3	2,500	50 100 200	
沖繩	471 沖繩電氣	燈力	汽	久茂地	暴發	150	2	英、アーレンソン	600 (150)	三 三 直	(100 300 100 | 1) 1 1	3,300 3,500 600	60 60 —	英、？ ビーブルス？	400 (100)	—	400 (100)	ランカツシヤー 水管式	100 160	3 2	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 直—2	3,500 3,300 600	100 200 —	*沖繩電鉄ニ供給
					ク	450	1	—																										
北海道	473 ○札幌水力電氣	燈力	水	定山渓	マツコー ミツク	650	2	米、ゼネラルエレクトリック	1,300	三	400	2	11,000	60	W	800	1,492	2,292	豊平川	120	100	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	札幌變電所ニ送電 王子製紙ニ送電
	476 岩内水力電氣	燈力	水	歌島内	マツコー ミツク	240	1	米、ゼネラルエレクトリック	240	三	120	1	2,300	60	G.E	120	—	180	幌内川	143.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 —	100	
			瓦	岩内	瓦	100	1	大發	100	三	60	1	2,200	60	A.E.G	60			〃	〃	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,200 —	200	
	477 ○旭川電氣	燈力	水	忠別川	スパイラル	780	2	獨、フォイト	1,560	三	500	2	11,000	60	G.E	950	—	1,103	忠別川	140	150	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	旭川變電所ニ送電
			汽	第二	暴發	330	1	W	330	三	153	1	2,200	60	W	153			水管式	125	2	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 1—3	2,200	50 100 200	

地方	事業者	発電所 目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	他ヨリ受クル電気力 K.W
北海道	478 北海道炭礦汽船	動力	汽	輪西製鉄所	聯. 不凝	125	1	W	250	単	75	1	2,200	60	W	145	—
			汽		聯. 凝	125	1	米. アイエンドドアン		三	70	1	2,000	50	A.E.G		
			汽		タンデム聯. 凝	370	1	?	(370)	三	250	1	550	50	—	(250)	
	479 個路電気	動力	汽	阿寒太	タンデム聯. 凝	410	1	米. サクセル	410	三	250	1	2,300	60	G.E	250	
	480 留萌電燈	電灯力	汽	留萌	聯. 凝	180	1	瑞. カルク	180	三	135	1	2,200	60	A.E.G	90	
	481 ○王子製紙(苫小牧)	動力	水	第一	インパルス	4,600	4	E.W.Y	25,900	三	3,125	4	3,450	60	G.E	15,000	
					フランシス	7,500	1	〃		三	6,250	1	3,450	60	〃		
	483 秋田木材(根室町)	動力	汽	根室	聯. 不凝	150	1	ゼロン マグドロール エンドアン	150	三	75	1	2,300	60	S.S	75	
	484 同上(稚内町)	動力	汽	幸間	聯. 凝	50	1	石川	50	三	30	1	3,500	60	芝浦	30	
	485 天塩電燈	電灯力	汽	天塩村	聯. 不凝	50	1	—	50	三	30	1	2,200	60	—	30	
	486 帯広電気	電灯力	瓦	帯広	吸. 瓦	125	1	大發	125	三	64.5	1	3,300	50	朝日電気	64.5	
	487 北海道八雲電気	電灯力	水	八雲	フランシス	25	1	大阪作山工場	25	三	14.4	1	2,200	50	日立	14.4	
	488 幌別川水電	電灯力	水	幌別川	フランシス	240	1	奥村商会	240	三	160	1	3,500	60	奥村	160	

2. 電氣鐵

地方	事業者	発電所 原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	他ヨリ受クル電気力 K.W
神奈川	17 横濱電氣鐵道	汽	高島町	タンデム聯. 凝	230	2	米. マッキントッシュ	910	直	150	2	550	—	W	600*	300
				聯. 凝	450	1	?		直	300	1	550	—	?		
栃木	72 日光電氣軌道	水	松原	レアダション	280	1	瑞. フォイト	280	直	(100	1)	550	—	足尾銅山	180 (100)	* (180)
									直	180	1	550	—	G.E		
愛知	126 名古屋電氣鐵道	汽	那古野	タンデム聯. 凝	490	1	米. バブコック	(950)	直	300	1	550	—	G.E	(600)	1,275
				〃	230	2	米. マッキントッシュ		直	150	2	550	—	〃		
		汽	熱田	〃	150	2	米. コーリス	300	直	100	2	550	—	米. ウオーカー	200	
	127 瀬戸電氣鐵道	汽	二軒家	タンデム聯. 凝	285	1	?	(285)	直	(175	1)	550	—	?	(175)	400
京都	279 京都電氣鐵道	汽	東九條	聯. 凝	400	1	イービーアライス	2,850	直	225	1	500	—	W	1,025	—
				〃	450	1	アリスチャーマー		直	300	1	575	—	G.E		
				〃	1,000	2	米. バブコック		直	500	2	575	—	G.E		

他ヨリ受クル電気力	総電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ベンドン又ハ有効直径(ベンドン式)	使用水量(毎秒)	遞昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式 線(条)-線	電圧 V	需用家電圧 V	備考(附送電距離)
K.W	K.W				K.V.A						K.V.A						
—	145 (250)	バブコック	100	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	100	
		ランカッシャー	130	5	—	—	—	—	—	—	—			1—2	2,000	200	
—	250	バブコック	150	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100	
—	90	ランカッシャー	85	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200 —	100 200	*90K.W.ニ制限
—	15,000	千歳川	420	500	1,050	3	△Y	3,450	26,600	G.E	18,900	送	架	3—3	45,000	—	苫小牧.江別.札幌.小樽電所ニ送電
					1,050	3	△Y	3,450	26,600	〃							樽變電所ヨリ苫小牧 15哩
					1,050	3	△Y	3,450	26,600	〃							至小樽 53〃
					1,050	3	△Y										至札幌 27〃
					1,050	3	△Y										
—	75	多管式	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 —	50 100 200	
—	30	多管式	120	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
—	30	多管式	100	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	64.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300	50 100	
—	14.4	パンケサランベ川	23	12	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,200	110 220	
—	160	幌別川	146	19.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2 1—3	3,500	50 100 200	

道事業

総電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ベンドン又ハ有効直径(ベンドン式)	使用水量(毎秒)	遞昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ饋電線 送饋ノ別	種類	方式 線(条)-線	電圧 V	電車線電圧 V	備考(附送電距離)
K.W				K.V.A						K.V.A						
900	バブコック	120	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	550	550	*横濱電氣ヨリ受電
	〃	160	1													
180 (280)	大谷川	70	90	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	550	550	*古河足尾銅山ヨリ受電
1,475 (600)	バブコック	150	1	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電方式ハ變電所ノ部ニ記載ス
	スターリング	125	3													
	〃										〃	〃	直—2	560		
	バブコック	130	2	—	—	—	—	—	—	—						
400 (175)	水管式	130	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電方式ハ變電所ノ部ニ記載ス
1,025	ハイネ	130	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	500	500	
	バブコック	130	2											575	575	

地方	事業者	原動力	發電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	他ヨリ受ケル電気力 K.W
兵庫	318 龍野電気鉄道	汽	揖村	クロス瓦斯	170	2	英ターガーエンドソン	170 (170)	直	100	2	600	—	英ビーブルス	100 (100)	—
兵庫	319 兵庫電気軌道	汽	湊屋	單動	620	2	獨ブルツアーブラオース	620 (620)	直	400	2	600	—	S.S	400 (400)	300
廣島	365 ○廣島電気軌道	汽	國泰寺村	カーチス	750	2	B. H. T	750 (750)	三	500	2	3,500	60	B. T. H	500 (500)	—

3. 電氣鐵道及

地方	事業者	目的	原動力	發電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
東京 神奈川	2 ○東京市	動力線	汽	深川	カーチス	2,250	5	G.E	9,180 (2,250)	三	1,500	5	3,500	60	G.E	6,120 (1,500)
			聯		瓦斯	180	1	?		三	* 120	1	3,300	50	英ダイツカー	
			汽	品川	クロス瓦斯	1,800	3	米マツキントッシュ	6,400 (1,800)	三	1,200	3	6,600	25	G.E	4,400 (1,200)
			聯			2,800	1	〃		三	2,000	1	6,600	25	W	
			汽	澁谷	〃 タービン	1,250	3	英エーツモンドトム	(5,450)	三	800	3	3,300	50	英ダイツカー	(3,600)
			〃			850	2	G.E		三	600	2	3,300	50	G.E	
東京 千葉	7 ○京成電気軌道	動力線	瓦	市川	瓦斯	120	1	英ジョンソンブダン	303	三	60	1	2,300	50	英マザーブラット	150
			〃		〃	183	1	英ブレミヤ		三	90	1	2,300	50	英ビーブルス	
			瓦	船橋	〃	120	1	〃	120	三	65	1	2,300	50	英ヴッカー	65
東京	9 ○京王電気軌道	動力線	瓦	府中	瓦斯	51	2	英アストンブロクター	102	單	55	1	2,300	50	B.T.H	52.2
神奈川 東京	13 ○京浜電気鉄道	動力線	汽	川崎	聯 瓦斯	600	3	米ラツセル	4,200	直	400	3	575	—	G.E	2,700
			〃		〃	800	1	米メデカイ		直	500	1	575	—	〃	
			〃		タービン	900	1	英ブラシエ		三	600	1	2,300	50	〃	
			聯		瓦斯	350	2	米メデカイ		三	200	2	2,300	60	〃	
神奈川 東京	14 ○横濱電気	動力線	水	塔ノ澤	インパルス	2,540	2	フオイト	5,080	三	1,650	2	3,450	50	G.E	3,300
			汽	神奈川	カーチス	5,600	1	G.E	6,450 (850)	三	3,000	1	3,500	50	〃	3,425 (425)
			〃		〃	850	2	〃		三	425	2	3,500	50	〃	
			汽	横須賀	〃	1,500	2	〃	1,500 (1,500)	三	850	2	3,500	50	〃	850 (850)
			聯		瓦斯	110	1	英ボールエンドウツド	370	直	75	1	550	—	SS	225
			汽	片瀬	〃	260	1	W		三	150	1	2,200	60	W	
神奈川	16 ○小田原電気鉄道	動力線	水	湯本	ベルトン	250	3	米ベルトン	1,000 (350)	三	150	3	3,500	30	米ウオーカー	600 (140)
			〃		〃	250	1	〃		三	150	1	3,500	30	芝浦	
			〃			(250	1)	芝浦		三	* (150	1)	3,500	30	〃	

總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ゾンデー又ハ有効落差(呎)	従量水車箇数	遮昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ饋電線 送饋ノ別	種類	方式 相直(一線)	電圧 V	電車線電圧 V	備考 (附送電距離)
K.W 100 (100)	バブコツク	120	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	600	600	
700 (400)	バブコツク	160	3	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	600	600	神戸電氣ヨリ受電
500 (500)	バブコツク	150	2	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	東魚屋町變電所ニ送電

電氣供給兼營事業

他ヨリ受ケル電気力 K.W	總電氣力 K.W	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ゾンデー又ハ有効落差(呎)	従量水車箇数	遮昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ饋電線 送饋ノ別	種類	方式 相直(一線)	電圧 V	需用家及電車線電圧 V	備考 (附送電距離)
× 12,000 10,000 △ (1,500)	32,520 (7,800)	バブコツク	200	20	—	—	—	—	—	—	—	送配	地架	3—3 3—3 1—2	3,500 3,000	— 100	下記變電所ニ送電 千住 1.5粁 帝石製粉 3.3〃 帝鉄田町 4.4〃 帝セメ谷 5.1〃 帝八官町 3.5〃 ※花園岡田鉄道用
		〃	140	8	—	—	—	—	—	—	—	送	地	3—3	6,000	—	下記變電所ニ送電 田端町 8.5粁 帝石滝町 5.3〃 帝区 町 6.5〃 ※北部川ヨリ受電 供給 10,000K.W 受電 11,000〃 但シ鬼怒川電力不足ノトキハ火力ヲ以テ發電ス △杉川電力ヨリ受電 (除雪トキ)
		〃	150	9	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,300	50 100 200	
* 690	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	※ 鬼怒川水力ヨリ受電 50K.W 日本電燈ヨリ受電 140K.W 良上宿鉱ニ使用 千葉電燈ヨリ受電 150K.W 電燈ニ使用
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,300		
* 125	177.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,300	100	※ 東京電燈ヨリ受取電線ニ使用方式ハ變電所ニ記載
1,000	3,700	スターリング	130	5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300	100 200	桂川電力ヨリ受電燈力線ニ使用
		ハイネ	125	2								饋	〃	直—2	575	550	
												送	〃	3—3	2,300	—	
5,000 (2,000)	12,800 (3,675)	早川	720	80	640 640 (640	3 3 1)	△Y	3,450	25,400 23,900 21,500	G.E	3,840 (640)	送	架	3—3	44,000 45,000 46,000	—	第子、荒神變電所ニ送電ス 距離 第子 35.4粁 〃 〃 40.9〃 富士見製糸發電所發電ノ場合ハ同所ニ送電ス
		バブコツク	160	4	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	3,500	100 200	高島町開閉所ニ連絡ス
		ハイネ	160	2													
		水管式	150	2													
		水管式	160	4	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	3,300 3,500	100 200	
		ハイネ	125	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,000	550	
		バブコツク	125	2								饋	〃	直—2	550		
△ 130	730 (140)	須雲川	430	24	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	小田原、大磯、平塚經電所ニ送電 ※ 140K.W.ニ制限 △宮ノ下水力ヨリ受電
												配	〃	3—3 1—3	3,500	100 200	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
埼玉	25 ○武蔵水電	燈力鐵	汽	川越	聯合瓦斯	150	1	芝浦	480 (150)	直	100	1	550	—	芝浦	280 (100)
			〃		〃	150	1	〃		直	100	1	550	—	〃	
			〃		〃	330	1	英ベリス・モルカム		三 *	200	1	3,300	50	英ビーアルス	
			水	矢納	フランシス	1,150	2	獨フォイト	2,300	三	750	2	3,450	50	芝浦	△ 750
千葉	33 成宗電氣軌道	燈力鐵	汽	成田	聯合瓦斯	150	2	英アーレンソン	450	直	100	2	600	—	英アーレンソン	300
			〃		〃	150	1	?		三	100	1	3,500	50	A.E.G	
群馬 埼玉	79 ○高崎水力電氣	燈力鐵	水	上室田	ペルトン	450	1	芝浦	1,450	三	300	1	6,600	60	芝浦	800
			水	箱島	スパイラル	1,000	1	獨フォイト		三	500	1	3,300	60	G.E	
			水	厚田	インパルス	420	1	〃	420	三	300	1	3,300	60	芝浦	300
			水		スパイラル	1,050	2	〃	2,100	三	600	2	3,300	60	〃	1,000
群馬 栃木 埼玉 千葉 東京	80 利根發電	燈力鐵	水	上久屋	フランシス	1,000	4	獨フォイト	4,000	三	600	4	2,300	50	G.E	2,400
			水	鉱石	ペルトン	182	1	東京三吉工場	182	單 *	50	1	2,200	80	三吉	43
			水	高津戸	マツコーミツタ	500	1	米ゼネラルエレクトリス	500	三	350	1	6,600	60	G.E	350
			水	貴船	レアクション	800	1	E.W.Y	800	三	550	1	6,600	60	芝浦	500
長野	94 ○伊那電車軌道	燈力鐵	水	砥川	スパイラル	590	1	フォイト	590	三	500	1	2,200	50	芝浦	350
静岡 神奈川	104 ○駿豆電氣鐵道	燈力鐵	水	第一	スパイラル	340	1	獨フォイト	680	三	275	1	3,500	50	S.S	715
			〃		〃	340	1	〃		三	220	1	3,500	50	〃	
			水	第二	フランシス	750	2	E.W.Y	1,500	三	500	2	11,000	50	〃	
			水	湯河原	ペルトン	32.9	1	?	32.9	單	20	1	2,000	60	英マザーブラット	20
三重	145 伊勢電氣鐵道	燈力鐵	汽	第一	ダンデム聯凝	100	2	三吉工場	470	單	50	2	2,000	80	三吉	275
			〃		〃	110	1	米アイエンドドラン		三	75	1	2,300	60	G.E	
			〃		〃	160	1	砲兵工廠		單	100	1	2,000	100	芝浦	
			汽	第二	〃	300	1	コーメー	800	直	170	1	575	—	A.E.G	470
			〃		〃	500	1	アリスチャーマー		三	300	1	2,300	60	S.S	
岐阜	岩村電氣軌道	燈力鐵	水	小澤	ペルトン	144	1	米ベルトン	144	直	90	1	575	—	米フオートウエーン	90
										單	100	1	2,300	60	G.E	100
福井	175 京都電燈會社 ○福井支店	燈力鐵	水	中尾	スパイラル	700	2	獨フォイト	1,400	三 *	400	2	3,500	60	G.E	600
			水	小和清水	〃	700	2	〃	1,400	三	450	2	3,500	60	〃	900
			水	宿布	レツフエル	120	2	米レツフエル	240	二	80	2	5,500	133	米スターン	160

他ヨリ受ケル電氣力 K.W	總電氣力 K.W	水力又ハ汽罐 河川又ハ鐵類名	汽罐ノ數	汽罐ノ容量	遞昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	組合セ數	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送ル種別	種類	方式	電壓 V	電車線電壓及需用家電壓 V	備考（附送電距離）
—	1,030 (100)	宮原式	130	3	—	—	—	—	—	—	—	配線	架	3—3 1—2	3,300	100 200	* 180K.W＝制限
		神流川	234	80	625 (625)	3 1)	△▽	3,450	35,000	芝浦	1,875 (625)	送	架	3—3	35,000	—	川越、小川、秩父變電所＝送電 △ 750K.W＝制限
—	300	パブコツク	120	3	—	—	—	—	—	—	—	配線	架 〃	3—3 1—2 直—2	3,500 600	100 200 600	
—	2,100	烏川	115 130	130	300 (300	3 1)	△▽	3,300	13,200	G.E	900	送	架	3—3	* 6,600 13,200	—	* 高崎變電所ヨリ群馬、新町、倉賀野、岩鼻、前橋、高崎、小島谷變電所ヘ送電
												送	〃	3—3	13,000	—	榛名、箕郷、變電所ヘ送電
		鳴澤川	300	15	150	3	△▽	3,300	13,200	芝浦	450	配	〃	3—3 1—2	3,300	100 200	上室田發電所ヨリ受ケ上室田變電所ヘ送ル
		温川及大谷澤	272	70	600 (600	3 1)	△▽	3,300	13,500	〃	1,800 (600)	送	〃	3—3	13,500	—	上室田發電所ヨリ送電
—	3,293	片品川	360	120	400 400 (400	3 3 1)	△▽	2,300	22,000	芝浦	2,400 (400)	送	架	3—3	22,000	—	各變電所ヘ送電
		永井澤	140	11.4	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	1—2	2,200	100 200	* 43K.W＝制限
		渡良瀬川	26	250	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	6,600	—	下迫及大間々變電所＝送電 所要距離 利生 13.4粁 4.3〃
		〃	15.5	180	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	6,600	—	高津戸發電所ヨリ送電 2.7粁
—	350	砥川	159	35	200	3	△▽	2,300 2,300 2,300	22,000	芝浦	600	送	架	3—3	22,000	—	松島變電所ヨリ送電 16.0粁
—	735	柿澤川	275	28	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	新端、三島、沼津、修善寺變電所ヘ送電 所要距離 吉原迄 ……… 0.9粁 吉原迄修善寺 ……… 30.5〃 修善寺迄三島 ……… 3.8〃 三島迄沼津 ……… 7.4〃
		大見川	70	110	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	11,000	—	北部、南部變電所ヘ送電
		千歳川	145	2	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	1—2	2,000	100 200	福岡原方面供給
—	745	ランカツシヤー	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 2,000	100 200 575	
		パブコツク	100	1													
		パブコツク	125	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,300		
		〃	140	2								鐵	〃	直—2	575		
—	夏 90 度 100	岩村川	180	8.9	—	—	—	—	—	—	—	配線	架 〃	1—2 直—2	2,300 575	100 200 575	
		濁波川	210	60	200	3	△▽	3,500	16,500	G.E	600	送	架	3—3	16,500 3,500	—	* 50K.W＝制限 福井、長興、大野變電所ヘ送電 所要距離 福井 17.7粁 大野 9.3〃
—	1,660	足羽川	119	120	300	3	△▽	3,500	16,500	〃	900	〃	〃	3—3	16,500	—	福井變電所ヘ送電 7.1粁
		〃	25	100	80	2	∨∧	3,500	15,000	?	160	〃	〃	2—3	5,500	—	福井變電所ヘ送電

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
神戸	259 花隈電氣	燈力鐵	水	松原	タービン	80	1	E.W.Y	180	三	50	1	3,500	60	S.S	100
					フランシス	100	1	日立		三	* 50	1	3,500	60	日立	
京都滋賀	277 京津電氣軌道	燈力鐵	汽	山科	聯. 瀧	450	2	英. ブローエンド リンドレー	600 (450)	直	300	2	600	—	B.T.H	400 (300)
					ク	150	1	ク		單	100	1	3,300	60	英. ピーブルス	
京都	278 ○京都市	燈力鐵	水	蹴上	フランシス形 レアクション	1,700	5	E.W.Y	6,800 (1,700)	三	1,500	5	6,600	60	G.E	4,800 (1,200)
			水	伏見	フランシス	1,100	3	英. ボーピング	2,200 (1,100)	三	660	3	7,000	60	W	1,320 (660)
			水	夷川	ク	500	1	ク	500	三	280	1	3,500	60	ク	280
	281 ○嵐山電車軌道	燈力鐵	水	蔭濱	レアクション	500	1	聯. フオイト	500	三	250	1	3,500	50	S.S	250
			汽	朱雀野一	タンデム	180	2	英. ラクセル	360	直	100	2	575	—	G.E	200
			汽	同第二	聯. 瀧 單流汽機	750	1	瑞. ゲルゲエル	750	三	500	1	3,500	50	S.S	400
京都大阪	286 ○京阪電氣鐵道	燈力鐵	汽	毛馬	パーソン	1,200	3	英. ロビンソン	6,200 (2,400)	三	850	3	2,300	25	英. ヂカー	3,850 (1,700)
					ク	2,500	1	三菱造船		三	1,500	1	2,300	25	三菱	
					ク	2,500	1	英. パーソン		三	1,500	1	2,300	25	英. パーソン	
			瓦	吹田	發. 瓦	125	1	大發	244	三	75	1	3,500	50	聯. ブラウンボベリー	142.2
					ク	119	1	?		三	84	1	3,500	50	S.S	
大阪	289 ○大阪市	力鐵	汽	九條町	カーチス	1,500	3	G.E	10,500 (3,000)	三	1,000	3	3,450	25	G.E	7,000 (2,000)
					ク	3,000	3	ク		三	2,000	3	3,450	25	ク	
大阪兵庫	295 ○箕面有馬電氣軌道	燈力鐵	汽	神津	カーチス	1,350	3	G.E	1,350 (1,350)	三	1,000	2	370	25	G.E	1,000 (1,000)
			瓦	三田	發. 瓦	130	1	英. キヤンベル	130	三	70	1	3,500	50	聯. ブラウンボベリー	70
大阪奈良	296 ○大阪電氣軌道	燈力鐵	汽	樫本村	カーチス	1,600	2	G.E	1,600 (1,600)	三	1,100	2	3,500	25	G.E	1,100 (1,100)
大阪和歌山	297 ○南海鐵道	燈力鐵	汽	住ノ江	聯. 瀧	750	2	米. マツキントツシュ	4,500	直	500	2	600	—	W	2,000 (1,000)
					カーチス	1,500	2	A.E.G		三	1,000	2	3,000	25	A.E.G	
			汽	堺	カーチス	2,200	2	G.E	4,400	三	1,500	2	3,450	25	G.E	1,500 (1,500)
和歌山	304 ○和歌山水力電氣	燈力鐵	水	上越方	レアクション	900	4	聯. アデレルデスコンソストラグシヨンメカニヅク	2,700 (900)	三	* 625	4	12,000	60	聯. ブラウンボベリー	1,500 (450)
			汽	和歌山	カーチス	1,450	1	B.T.H	1,450	三	1,000	1	3,000	50	B.T.H	1,000
大阪兵庫	312 ○阪神電氣鐵道	燈力鐵	汽	第一	聯. 瀧	600	2	米. マツキントツシュ	4,200	直	400	2	600	—	G.E	1,800 (1,000)
					パーソン	1,500	2	英. パーソン		三	1,000	2	3,500	50	英. パーソン	
			汽	第二	聯. 瀧	600	2	米. マツキントツシュ	4,200	直	400	2	600	—	G.E	1,800 (1,000)
					パーソン	1,500	2	英. パーソン		三	1,000	2	3,500	50	パーソン	

他ヨリ受ケル電氣力	總電氣力	水力又ハ汽繊 河川名又ハ種類	スパン(メートル)	最大使用水量(立方米毎秒)	又ハ最大出力(馬力)	遞昇變壓器 一箇ノ容量	箇数	組合セ數	組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線又ハ饋電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	電車線電壓及需用家	備考（附送電距離）
K.W	K.W					K.V.A				V	V		K.V.A				V	V	
—	100	豐澤川	55	32		—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	電氣鐵道未落成＊ハ電鐵ニ使用スルモノ
—	400 (300)	ハイネ	140	3		—	—	—	—	—	—	—	—	配饋	架 ク	1—2 直—2	3,300 600	100 200 600	
—	6,400 (1,960)	琵琶湖疏水	106	750		—	—	—	—	—	—	—	—	送	地	3—3	6,600	—	小川・姉小路變電所ニ送電
		ク	47	500		—	—	—	—	—	—	—	—	ク	架	3—3	7,000	—	堀小路變電所ニ送電 2.6哩
		ク	102	500		—	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
—	850	清濁川	110	27		—	—	—	—	—	—	—	—	送配	架 ク	3—3 3—3 1—2	3,500 3,500 —	— 100 200	朱雀野變電所ニ送電（蹴鞠開閉所ヲ通ジ）
		水管式	150	2		—	—	—	—	—	—	—	—	送	ク	直—2	575	—	朱雀野變電所ニ送電
		パブコツク	160	3		—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	3,500	—	ク
—	3,942.2 (1,700)	パブコツク	150	10		750 (750) 1,250 (1,250)	3 1) 3 1)	△▽	2,300 2.300	22,000 22,000	英. ヂカー 芝浦	6,000		送	架	3—3 ＊3—3	22,000 3,500	— —	周波數變換機設置（＊吹田發電所ニ送電） 300K.W 一臺 25～—50～ 2,300V—3,500V
														配	ク	3—3 1—2	2,300 —	100 200	下記變電所ニ送電 玉守口 2.6哩
		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	3,500	50	玉牧方 12.1ク
		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	1—2 1—3	— —	100 200	玉伏見 22.7ク
4,000	11,000 (2,000)	パブコツク	160	18		—	—	—	—	—	—	—	—	送	地	3—3	3,450	—	宇治川電氣ヨリ受電 第一・第二・第三變電所ニ送電
														配	架	3—3	3,450	200	玉第二 1.7哩 玉第三 3.5ク
—	1,070 (1,000)	パブコツク	160	3		250 (250)	3 1)	△▽	370	13,200	G.E	750 (250)		送	架	3—3	13,200	—	第一變電所ニ送電 7.5哩
		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	1,100 (1,100)	パブコツク	160	4		1,000 (1,000)	1 1)	△Y	3,500	13,200	G.E	1,000 (1,000)		送	架	3—3	13,000	—	第一・第二變電所ニ送電
														配	ク	3—3 1—3	3,500 —	50 100 200	
—	3,500 (2,500)	スターリング	150	4		1,000 (1,000)	1 1)	人Y	375	22,000	A.E.G	1,000 (1,000)		送	架	3—3	22,000	—	貝塚・深日變電所ニ送電
		パブコツク	150	3										饋	ク	直—2	600	600	
		パブコツク	150	4		—	—	—	—	—	—	—	—	送	ク	3—3	3,450	—	第一・第二・變電所ニ送電
														配	ク	3—3 1—2	3,450	100 200	
—	2,500 (450)	日高川	78	250		—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	12,000	—	岡山町變電所ニ送電 24.0哩 第二水力發電所（目下建設中）ヨリ受電ノ予定 一臺450K.W.ニ制限
		パブコツク	150	4		—	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	3,000	100 200	
	3,600 (2,000)	パブコツク	150	10		—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200 600	
														饋	ク	直—2	600		
		ク	150	10		—	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	3,500		
														饋	ク	直—2	600		

地方	事業者	目的	発電所 原動力	発電所名	原動機 種類	馬力	個数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量	個数	電圧	周波度数	製造者	発電所出力
											K.V.A		V			K.W
兵庫	315 ○神戸電氣	燈力鐵	汽	兵庫	聯・凝	400	3	米・マグネットツジス	2,620	二	300	3	2,300	60	G.E	1,170 (540)
					ク	670	1	ク		二	450	1	2,300	60	ク	
					ク	200	2	ク		單	120	2	1,150	125	ク	
					ク	200	1	米・ウーダベリー		單	120	1	1,150	125	ク	
			汽	半合	聯・凝	1,200	2	米・マグネットツジス	6,900	三	800	2	2,300	60	ク	3,100 (1,500)
					カーチス	2,250	1	G.E		三	1,500	1	2,300	60	ク	
					ク	2,250	1	A.E.G		三	1,500	1	2,300	60	ク	
			汽	葵川	カーチス	4,500	2	B.T.H	9,000	三	3,000	2	11,000	60	B.T.H	3,000 (3,000)
			汽	瀬河	聯・凝	1,000	2	英・ジョンソンスプレーブ	5,000	三	500	2	3,500	50	G.E	2,000 (1,000)
					ヲエリー	1,500	1	E.W Y		三	1,250	1	3,500	50	A.E.G	
					パーソン	1,500	1	聯・ブラウンボーベリー		三	1,250	1	3,500	50	聯・ブラウンボーベリー	
岡山	344 岡山電氣軌道	燈力鐵	汽	大供	凝	150	2	英・ブラウンエンドランドレー	300	直	100	2	550	—	英・ヒーブルス	200
廣島	359 ○廣島呉電力	燈力鐵	水	廣第一	ベルトン	300	3	米・ベルトン	(900)	三	250	3	1,150	60	G.E	(750)
			水	廣第二	フランシススパイラル	600	2	E.W Y	1,200	三	437.5	2	12,000	60	S.S	700
			水	河内	マウコーミツク	330	1	米・セルガンスミス	330	三	200	1	3,500	60	G.E	200
			汽	呉第一	カーチス	800	1	G.E	800	三	500	1	2,300	60	ク	500
			汽	呉第二	聯・凝	200	1	英・アーレンソン	(200)	直	150	1	550	—	?	(150)
			瓦	嚴島	吸・瓦	120	1	聯・ケルテンダ	120	三	75	1	2,200	60	W	75
山口	372 岩國電氣軌道	燈力鐵	汽	岩國	聯・凝	90	1	英・アーレンソン	180	三	60	1	2,200	50	小田工場	110
廣島					ク	90	1	ク		直	50	1	575	—	英・アーレンソン	
香川	403 高松電氣軌道	燈力鐵	汽	高田	凝	175	1	米・パクニイ	175	直	100	1	575	—	G.E	100
愛媛	409 ○松山電氣軌道	燈力鐵	水	湯山	スパイラル	500	2	米・セルガンスミス	1,000	三	* 350	2	3,500	25	G.E	537
高知	412 ○土佐電氣鐵道	燈力鐵	汽	江ノ口	タンデム	120	1	芝浦	(345)	直	75	1	550	—	芝浦	(225)
					聯・凝	225	1	米・スキンナー		直	150	1	575	—	G.E	
佐賀 長崎 福岡	424 九州電燈鐵道	燈力鐵	汽	住吉	カーチス	750	1	G.E	5,250	三	500	1	2,300	60	G.E	2,870 (630)
					ク	1,500	1	B.T.H		三	1,000	1	2,300	60	B.T.H	
					ク	3,000	1	ク		三	2,000	1	2,300	60	ク	
			汽	堅粕	聯・凝	175	2	英・ベリスセルカム	350	直	120	2	575	—	G.E	210
			汽	大牟田	ク	208	1	米・アイヴアル	208	單	120	1	2,200	133	W	(120)
			水	廣瀬	インパルス	800	2	フオイト	1,600	三	500	2	11,000	50	S.S	1,000
			水	川上川	レアクション	500	2	米・マッコーミック	1,650	三	350	2	2,400	60	G.E	1,050
					フランシス	650	1	E.W Y		三	350	2	2,400	60	ク	
			汽	唐津	聯	100	2	芝浦	200	三	60	2	2,200	60	東京小型工場	120
			瓦	大村	吸・瓦	170	1	英・キヤンベル	(170)	三	100	1	3,500	60	W	(100)
			水	川上川第二	レアクション	1,430	2	聯・フオイト	2,860	三	800	2	2,400	60	S.S	1,600

他ヨリ受ケル電氣力	総電氣力	水力又ハ汽機 河川名	又ハ種類	ペンストック又ハ管ノ長サ m	又ハ個数	逓昇変壓器 一容量 K.V.A	個数	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ饋電線 送配ノ別	種類	方式 相(直)ー極	電壓 V	電車線電壓及需用家 V	備考（隣接電所間離）
K.W	K.W																	
		パブコツク		120	7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	2—4	2,300	100	
		スターリング		120	2										2—3	1,150	200	
															1—2			
		パブコツク		140	12	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	2,300		
	9,270 (6,040)														1—2			
		ク		170	5	—	—	—	—	—	—	—	送	地	3—3	11,000	—	香町、楠橋變電所ニ送電
		ク		150	12	600	1	△Y	3,500	6,600	G.E	1,200 (1,200)	ク	架	3—3 *	3,500	—	*湊町、琴緒町變電所ニ送電
						600	1							地	3—3 △	6,600	—	△港町、相生橋三宮變電所ニ送電
						(600	1)											
						(600	1)											
—	200	パブコツク		120	2	—	—	—	—	—	—	—	饋配	架ク	直—2 3—3 1—2	550 3,500	100 200 550	信越用電線關係線竣工、*3300K.W 3300V 三相變、140K.W 3,300/1,250ヘ試驗ス
		黒瀬川		270	48	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	1,150	—	倉村變電所ニ送電、高トンデ貴島、呉變電所ニ送電、川上變電所ニ送電
		ク		200	44	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	12,000	—	常用 5.7噸 非常用 14.3ヶ
300	1,775 (900)	河内川		130	28.3	—	—	—	—	—	—	—	ク 配	ク ク	3—3 1—2	3,500 3,300	—	廣島變電所ニ送電 常 11.2噸
		パブコツク		160	3	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	2,300	50	
		ク		150	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	ク	直—2	550	100 200 550	廣島電燈ヨリ受電
		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
—	110	パブコツク		120	2	—	—	—	—	—	—	—	配 饋	架 ク	3—3 1—2 直—2	2,200 — 575	100 200 575	
—	100	パブコツク		125	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	架	直—2	575	575	給供未開業
—	537	石手川		160	50	—	—	—	—	—	—	—	送 配	架 ク	3—3 3—3 1—2	3,500 3,500	— 100 200	六軒屋變電所ニ送電 *537K.W ニ制限
* 1,170.5	1,170.5 (225)	パブコツク		100	2	—	—	—	—	—	—	—	配 饋	架 ク	3—3 1—2 直—2	3,000 — 550	100 200 550	*高知縣ヨリ受電シ常用トス
		パブコツク		200	8	—	—	—	—	—	—	—	送 配	架 ク	3—3 3—3 1—2	2,300 2,300	—	住吉西町變電所ニ送電
		ク		125	2	—	—	—	—	—	—	—	饋	ク	直—2	575	100 200 575	
		水管式		125	2	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	1—2	2,300		
—	6,880 (850)	城原川		550	30	—	—	—	—	—	—	—	送	ク	3—3	11,000	—	佐賀第一、神崎、久留米、諸富、鳥栖變電所ニ送電
		川上川		179	88	300	3	△▽	2,400	24,000	G.E	1,275	ク	ク	3—3	24,000	—	大牟田、佐賀第二、三間坂、小城、唐津、波佐見變電所ニ送電
						125	3											
		多管式		100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3 1—2	2,300	100	
		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3 1—2	3,500	200	
		川上川		126	180	660	3	△▽	2,400	34,200	S.S	1,980	送	ク	3—3	24,200	—	川上川送電線ニ連絡

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W
佐賀 長崎	425 肥前電気鉄道	電灯電力	瓦	嬉野	吸瓦	50	1	伏田鐵工所	50	三	25	1	3,500	50	芝浦	25
熊本 大分 鹿児島	426 ○九州水力電気	電灯電力	水	第一	インパルス	520	2	フォイト	1,040	三	375	2	11,000	60	A.E.G	750
			水	女子畑	フランシス スパイラル	5,600	5	〃	22,400 (5,600)	三	3,750	5	6,600	50	G.E	△ 12,000 (3,000)
			汽	若松	鉄筋コンクリート	100	1	米 アイアンドアン	(260)	単	30	2	1,150	120	G.E	(160)
					〃	160	1	独 ジーメンスシュケルト		三	100	1	2,200	50	S.S	
			汽	直方	タンデム	150	1	米 ラッセル	(470)	三	105	1	2,300	60	G.E	(305)
					鉄筋コンクリート	320	1	〃		三	200	1	2,300	60	〃	
			汽	後藤寺	鉄筋コンクリート	300	1	英 サクセル	(300)	三	160	1	3,500	60	S.S	(160)
			汽	金田	単動不凝縮	85	1	米 スキャンナー	(85)	三	50	1	2,300	60	G.E	(50)
			水	石井	マツコーミック	120	1	米 モルガンスミス	620	三	60	1	2,200	60	芝浦	390
					〃	500	1	〃		三	330	1	2,200	60	〃	
福岡	430 ○九州電気軌道	電灯電力	汽	小倉	カーチス	1,500	3	B.T.H	7,500 (1,500)	三	1,000	3	3,500	50	B.T.H	5,750 (1,000)
					〃	4,500	1	〃		三	3,750	1	3,500	50	〃	
大分	447 ○豊後電気鉄道	電灯電力	水	沈堕	フランシス	800	3	フォイト	2,400	三	500	3	3,450	60	芝浦	1,500
			汽	別府	鉄筋コンクリート	150	1	米 マグネットウェス	(150)	直	110	1	550	—	G.E	(170)
										単	60	1	1,200	125	〃	
北海道	475 ○函館水電	電灯電力	水	大沼第一	ヴィクトル	810	4	米 ゼイトンプラットアイオン	3,264	三	500	4	2,300	60	G.E	2,000
			水	大沼第二	ツウキン	1,600	1	フォイト	1,600	三	1,200	1	2,300	60	〃	900

4. 電気事業

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	他電気ヨリ受ケル電力 K.W
栃木	麻糸紡織会社 帝国製麻会社 栃木工場	電灯	水	構内	フランシス	180	1	?	180	直	16	1	100	—	?	36	450
										直	20	1	125	—	?		
岡山	鐘紡紡織会社 倉敷絹糸紡績株式会社	電灯力	汽	倉敷	インパルス	1,500	2	E.W.Y	3,000	三	1,000	2	2,300	60	S.S	2,000	—

地方	事業者	目的	電気ヨリ受ケル電力 K.W	総電気力 K.W	水力又ハ汽罐 河川名	種類	ジーメンス式ノ場合ニ於ケル使用水量 m³/s	又ハ落差 m	遷昇変圧器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種別	方式	電圧 V	電車線電圧 V	電灯電力用需要家及	備考（附送電距離）
熊本			—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100		鐵道未開業
熊本 大分 鹿児島	426 ○九州水力電気	電灯電力	—	13,140 (3,625)	那珂川		330	34	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—		下記変電所ニ送電 第二日市 6.0哩 笹原間 6.1〃
					球磨川		235	※800	2,500 2,500 (2,500	3 3 3	△▽	6,600	66,000	芝浦	15,000 7,500	〃	〃	3—3	66,000	—		△ 設備容量合計10,500 K.W 従来ノ風呂及川崎変電所ニ送電 笹原ニ送電 49.1哩 本計ノ水力利用最大500箇所用
					ランカシヤ水管式		120 150	2 1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	1,150 2,200	100 200		
					コルニッシュランカシヤー		110 100	1 2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,300			
					〃		125	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,200 3,500			
					〃		60	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	2,200			
					三隈川		24 35	216	145	3	△▽	2,200	11,000	芝浦	435	送	架	3—3	11,000	—		吉井・田主丸・久留米変電所ニ送電 電宝久留米 23.3哩
福岡	430 ○九州電気軌道	電灯電力	—	5,750 (1,000)	パブコック		150	6	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—		小倉・門司・八幡変電所ニ送電
					〃		200	2								配	〃	3—3 1—2 3—4 1—3	3,500	50 100 200		
大分	447 ○豊後電気鉄道	電灯電力	—	1,500 (170)	大野川		45	600	500 (500	3 1)	△▽	3,450	22,000	芝浦	1,500 (500)	送	架	3—3	22,000	—		下記及大分紡績変電所ニ送電 至大分 21.5哩 至別府 27.6〃
					ランカシヤー		100	2	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	1—2	1,200	100 200		
																饋	〃	直—2	550	550		
北海道	475 ○函館水電	電灯電力	—	2,900	大沼		220	168	550 (550 600	3 1 1	△▽ 人丫	2,300 2,300	22,000 22,000	G.E 〃	2,250 (550)	送	架	3—3	22,000	—		下記変電所ニ送電 亘番館 18.6哩 亘上磯 19.3哩
					〃		72	215	415 (415	3 1)	△丫	2,200	12,715	〃	1,245 (415)	〃	〃	3—3	22,000	—		第一発電所送電線ニ合ス 1.3哩

法準用事業

送電気力 K.W	水力又ハ汽罐 河川名	種類	ジーメンス式ノ場合ニ於ケル使用水量 m³/s	又ハ落差 m	遷昇変圧器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧 V	使用電圧 V	備考（附送電距離）
488	行川		41	31	—	—	—	—	—	—	—	配	架	相(線)—相(線) 直—2	100	100	日光工場ヨリ450 K.W受電
2,000	パブコック水管式		150	6	200 (100	3 1)	△▽	2,300	15,370	S.S	600 (100)	送	架	3—3	15,000	—	玉島変電所及倉敷電燈ニ送電
												配	〃	3—3 1—2	2,300	100 200	

5. 自家用電氣工作物

地方	者業事	目的	發電所 原動力	發電所	原動機 種類	原動機 馬力	原動機 箇數	原動機 製造者	原動機 總馬力	發電機 種類	發電機 容量 KV.A	發電機 箇數	發電機 電壓 V	發電機 周波度數	發電機 製造者	發電所出力 K.W	他電氣ヨリ受クル力 K.W
東京	尼ケ崎紡績合資會社東京出張所（南千住工場）	燈力	汽	構内	カーチス	1,340	3	G.E	4,020	三	1,000	3	550	50	G.E	3,000	—
東京	株式會社芝浦製作所	燈力	汽	構内	聯.不凝	150	1	芝浦	(150)	三	100	1	550	60	芝浦	(100)	1,700
東京	王子製紙株式會社	燈力	汽	構内	カーチス	750	1	G.E	(750)	三	500	1	1,150	60	G.E	(500)	1,200
東京	日本電線株式會社	燈力	汽	構内	凝	28	1	?	28	直 單	15 15	1 1	125 220	— —	? ?	15	—
東京	日清紡績株式會社	燈力	汽	構内	カーチス	1,400	2	G.E	(2,800)	三	1,000	2	550	50	G.E	(2,000)	1,000
茨城 栃木	久原鑛業會社（日立鑛山）	燈力鑛	水	諏訪作	ペルトン	52	1	獨 フォイト	52	直	33	1	500	—	S.S	33	* 600
			水	石岡第一	レアクション	1,500	1	E.W.Y	6,000	三	1,000	1	3,500	60	G.E	4,000	
			水	〃	〃	4,500	1	〃		三	3,000	1	3,500	60	〃		
			水	〃 第二	フランシス	1,650	1	フォイト	1,650	三	1,000	1	3,500	60	〃	1,000	
栃木	○古河合名會社（足尾銅山）	燈力鑛	水	細尾第一	インパルス	1,250	2	獨 フォイト	2,000	三	1,000	2	3,500	50	S.S	2,000	—
			水	〃 第二	〃	2,500	3	〃	7,000	三	2,080	3	11,000	50	〃	4,160	
			水	別倉	レアクション	900	1	〃	1,200	直	180	1	300	—	〃	390	
			水	〃	〃	250	1	〃		直	180	1	300	—	〃		
					ペルトン	50	1	足尾銅山		直	30	1	250	—	〃		
			水	通洞	スパイラル	400	1	獨 フォイト	400	三 直	270 200	1 1	2,200 500	50 —	〃 〃	200 (270)	
			水	渡良瀬	ペルトン	250	1	足尾	250	三	220	1	2,200	—	〃	220	
	帝國製麻株式會社（日光工場）	燈	水	日光	ペルトン	150	1	?	950	直	40	1	125	—	?	125	—
					フランシス	800	1	獨 フォイト		三	600	1	2,200	60		450	
静岡	富士製紙株式會社	燈力	水	富士工場	アメリカン	37	1	米 ディトン プラットアイアンワオーク	(37)	直	37.5	1	125	—	W	(37.5)	*1,500
			水	富士抄紙工場	〃	50	1	中島工場	(50)	直	37	1	125	—	〃	(37)	
			汽	加島工場	單.不凝	25	1	W	(25)	直	17.5	1	120	—	〃	(17.5)	
	富士瓦斯紡績株式會社（小山工場）	燈力	水	菅沼	レアクション	318	1	米 ゼネラルガスエレクトリック	318	直 直	60 130	2 1	120 550	— —	G.E 〃	250	—
			水	諫田	フランシスレグシロト	750	2	E.W.Y	1,500	三	500	2	660	60	G.E	1,000	
	○東海紙料株式會社	燈力	水	地谷	フランシス	1,600	2	A.E.G	3,200	三	1,250	2	2,200	50	A.E.G	2,500	—
愛知	東洋紡績株式會社（知多工場）	燈力	汽	第一	單.不凝	58	1	?	(108)	直	30	1	125	—	?	(55.2)	—
			汽	第二	〃	50	1	?		直	25.2	1	105	—	?		
					カーチス	1,500	1	G.E	1,500	三	1,000	1	600	60	G.E	1,000	
	日本陶器合名會社	燈力	汽	構内	聯.不凝	75	1	?	75	直	40	1	125	—	?	40	40

總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	水力又ハ汽罐 ジーメンス又ハ有效落差	水力又ハ汽罐 又ハ蒸氣壓	遞昇變壓器 一箇ノ容量 KV.A	遞昇變壓器 組合セ箇數	遞昇變壓器 組合セ法	遞昇變壓器 一次電壓 V	遞昇變壓器 二次電壓 V	遞昇變壓器 製造者	遞昇變壓器 總容量 KV.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	送電線又ハ配電線 種類	送電線又ハ配電線 方式	送電線又ハ配電線 電壓 V	使用電壓 V	備考（附送電距離）
3,000	パブコツク	160	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3線式 3—3 〃 1—2	550 —	100 550	
1,790 (100)	ランカツシヤー	160	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	550	100	東京電燈會社ヨリ受電
1,200 (500)	スターリング	150	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	1,150	100 200	東京電燈ヨリ受電 500K.W 利根発電ヨリ受電 700K.W
15	水管式	150	2	5	1	—	200	10,000	?	5	配	架	直—2 1—2	125 *10,000	100 10,000	*試驗用
1,000 (2,000)	パブコツク	150	6	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	550	100 550	東京電燈ヨリ受電 1,000K.W
5,633	赤澤本流	145	4.3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	500	500	*茨城電氣ヨリ受電
	里川	541	120	375 1,000	3 3	△Y △Y	3,500 3,500	15,000 15,000	G.E 日立鑛山	4,125	〃	〃	3—3	26,000 3,500	—	第一、第二變電所ニ送電
	石岡川	120	140 乃至90	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500	—	第一發電所ニ送電
9,050 (270)	大谷川	643	45	*750	3	△▽	11,000	3,500	S.S	2,250	送	架	3—3	3,500	—	
	〃	714	130	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	11,000	—	
	〃	195	74.5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2 *3—3	250 300 3,450	100 200 300 500	
	神子内川 松木川	97	47	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	直—2	2,200 500		
	内篦川	320	10	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500		
575	大谷川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	
	〃	120	90	200 (200)	3 1)	△▽	2,200	14,500		600 (200)	送	〃	3—3	14,500	—	庶須工場送電
1,500 (92)	潤川	63	4.1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 直—2	2,000 125		*富士水電ヨリ受電常用トス（最大1,500 最小1,200K.W）
	〃	56	9.2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 直—2	2,000 125	100 200	
	パブコツク	110	2	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 直—2	2,000 125		
1,250	須川	78	46.2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2 直—3 3—3 1—2	120 550 600 —	100 200 500	
	鮎澤川	56	300	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃				
2,500	大井川	70	500	800 (880	3 1)	△▽	2,200	25,000	A.E.G	2,400 (800)	送	架	3—3	25,000	—	構内變電所ニ送電
1,000 (55.2)	ランカツシヤー	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	100	100 200 600	
	パブコツク	200	3	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	600		
80	ランカツシヤー	80	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	名古屋電燈ヨリ受電

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	電気力 他ヨリ受クル K.W
岐阜	上毛モスリン株式会社（岐阜工場）	燈力	汽	第一	瓦斯機関	1,500	1	?	1,500	三	1,000	1	550	50	?	1,000	—
					予備	(40)	1	?	(40)	直	(25)	1	115	—	?	(25)	
三重	○東洋紡績株式会社（津工場）	燈力	汽	第一	瓦斯機関	45	1	?	45	直	22.6	1	105	—	?	22.6	—
			汽	第二	単動瓦斯機関	70	1	?	70	直	45	1	125	—	?	45	
			汽	第三	複動瓦斯機関	450	1	?	540	直	39.6	1	110	—	?	99.6	
					予備	90	1	?		直	60	1	125	—	?		
			汽	津工場	瓦斯機関	1,100	2	?	2,200	三	938	2	600	50	?	1,500	
石川	○外村宗次郎（遊泉寺銅山）	燈力	汽	第一	瓦斯機関	35	1	W	(35)	直	18	1	120	—	芝浦	(18)	昼 300 夜 120
			水	第二	マツコーミツタ	450	1	モルガンスミス	450	三	300	1	6,600	60	〃	300	
			汽	第三	瓦斯機関	150	1	?	(150)	三	100	1	550	60	?	(100)	
富山	○日本電気工業株式会社	燈力	水	片貝川	スパイラル	1,000	2	フオイト	2,000	三	700	2	6,600	60	SS	1,450	—
新潟	○三菱合資会社（佐渡鉱山）	燈力	汽	第一	パーソン	800	1	長崎三菱	800	三	500	1	3,500	60	神戸三菱	500	—
			水	第二	ペルトン	25	1	佐渡鉱山	25	直	15	1	1,200	133	芝浦	15	
			水	第三	〃	49	1	?	49	三	40	1	230	60	?	32	
福島	入山採炭株式会社	燈力	汽	第一	瓦斯機関	320	4	英ベリスベルカム	1,280	三	200	4	2,300	60	B.T.B	600 (200)	—
	○磐城炭礦株式会社	燈力	汽	第一	瓦斯機関	55	2	米ザーブラット	110	直	25	2	125	—	?	50	—
			汽	第二	〃	440	1	英ベリスベルカム	2,460	三	300	2	2,200	50	?	1,120	
					〃	570	2	〃		三	400	2	2,200	50	芝浦		
秋田	○古河合名会社（院内鉱山）	燈力	水	椿山	スパイラル	250	2	独フオイト	500	三	225	2	500	50	SS	450	—
	○三菱合資会社（尾去沢鉱山）	燈力	水	永田	ペルトン	250	1	米ペルドン	550	三	150	1	3,450	60	G.E	300	—
			水		フランシス	300	1	E.W.Y		三	150	1	3,450	60	〃		
			水	寵	〃	650	1	?	650	三	500	1	3,500	60	?	500	
	○同社（荒川鉱山）	燈力	水	鵜沢第二	ペルトン	250	3	米ペルトン	750	三	150	3	3,450	60	G.E	450	—
			水	桃木沢第四	フランシス	250	2	E.W.Y	500	三	200	2	3,500	60	〃	400	
			水	白岩第五	〃	1,200	1	〃	1,200	三	800	1	11,000	60	〃	800	
			水	小平信第三	〃	380	2	〃	760	三	300	2	3,450	60	〃	600	
	○古河合名会社（阿仁鉱山）	燈力	水	茶屋庫	スパイラル	100	2	独フオイト	200	直	65	2	550	—	SS	130	—
			水	萱草	ペルトン	50	1	〃	50	直	35	1	500	—	〃	35	
			水	一ノ又	スパイラル	200	1	〃	200	三	150	1	2,200	60	W	150	
			水	比立内	ペルトン	900	1	〃	900	三	700	1	11,000	50	SS	700	

総電気力	水力又ハ汽鑵 河川名又ハ種類	ランナー1箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ数	組合セ法	遮昇変圧器 一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電圧 V	使用電圧 V	備考（附送電距離）
K.W 1,000 (25)	水管式	190	3	80	1 人Y	550	128	?	80	配	架	相(組)-線 3—3 1—2	128 —	100	
1,667.2	ランカツレヤー	160	1	—	— —	—	—	—	—	配	架	直—2	105	100 200	
	〃	140	1	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	直—2	125		
	〃	140	6	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	直—2	110 125		
	パブコツク	200	3	—	— —	—	—	—	—	送	架	3—3	600		變電所ニ送電
										配	〃	3—3 1—2	600 —		
昼 600 夜 420 (118)	多管式	80	2	—	— —	—	—	—	—	配	架	直—2	120	100 200 550	金澤電氣瓦斯ヨリ受電
	大日川	90	60	—	— —	—	—	—	—	送	〃	3—3	6,600		久宮變電所ニ送電
	多管式	80	2	—	— —	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	500		
1,400	片貝川	172.6	140	—	— —	—	—	—	—	送	架	3—3	6,600	—	構内變電所ニ送電
547	パブコツク	150	2	—	— —	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	第一、第二、變電所及發電所内變壓器ニ送電
	湯川	180	1.5	—	— —	—	—	—	—	配	〃	1—2	1,200	100 230	
	〃	324	1.3	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	3—3	230		
600 (200)	パブコツク	125	4	—	— —	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	—	湯本變電所ニ送電
1,170	ランガツジヤー	100	2	—	— —	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100 200	
	〃	100	4	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	3—3	2,200		
	パブコツク	160	4	200	3 △▽	2,200	6,600	?	600	送	〃	3—3	2,200	—	長倉及町田堅坑變電所ニ送電
450	役内川	90	60	200 200	1 1 人Y	500	5,000	SS	400	送	架	3—3	5,000	—	第一、第二變電所ニ送電
800	熊澤川	140	42	—	— —	—	—	—	—	送	架	3—3	3,450	—	第一外囲變電所ニ送電
	舘川	30	200	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500	—	第一變電所ニ送電
2,250	岩見川	100	75	150 150	3 3 △▽	3,300	11,000	?	900	送	架	3—3	11,000	—	百目石變電所ニ送電
	〃	85	70	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	3—3	3,500	—	〃
	玉川	58	108	—	— —	—	—	—	—	〃	〃	3—3	11,000	—	三日市、初石、日蔭、百目石變電所ニ送電
	岩見川	153	58	200	3 △▽	3,300	11,000	?	600	〃	〃	3—3	11,000	—	百目石變電所ニ送電
1,015	小澤川	105	20	—	— —	—	—	—	—	送	架	直—2	550	—	銀山變電所ニ送電
	萱草川	90	5	—	— —	—	—	—	—	配	〃	直—2	550	500	萱草發電所ニ送電
										〃	〃	直—2	500		
	一ノ又川	152	15	—	— —	—	—	—	—	送	〃	3—3	2,200	100	
	二ノ又川									配	〃	3—3	2,200	200	
	阿仁川	470	22	—	— —	—	—	—	—	送	〃	3—3	11,000	—	小澤萱草變電所ニ送電

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	他ヨリ受クル K.W	電気力 K.W
秋田	社組山 合名会社田鑛山 ○藤田鑛山（小坂鑛山）	發力線	水	一第	ペルトン	250	1	小坂鑛山	1,100	三	150	1	3,450	60	G.E	650	—	
				發電所	サムソン	850	1	米レツフエル		三	500	1	3,450	60	〃			
			水	二第	〃	850	1	〃	1,100	三	500	1	3,450	60	〃	650	—	
				止リ發電所	〃	250	1	〃		三	150	1	3,450	60	〃			
			水	三第	マツコーミツク	250	1	米ゼルガンスミス	1,250	三	150	1	3,450	60	〃	750	—	
				扇平發電所	サムソン	1,000	1	米レツフエル		三	600	1	3,450	60	〃			
			水	四第	マツコーミツク	1,200	2	米ゼルガンスミス	2,400	三	750	2	3,450	60	W	1,500	—	
	○作山鑛業所（梅鑛山）	發力線	水	眞ノ瀬	マツコーミツク	500	1	米ゼルガンスミス	700	三	300	1	3,450	60	GE	420	—	
					〃	200	1	〃		三	120	1	3,450	60	〃			
			汽	梅	驅. 瓦斯	300	1	英ランダン	300 (300)	三	200	1	3,300	60	W	200 (200)	—	
					〃	(300)	1)	?		三	(200	1)	3,300	60	?			
宮城	社會山 合資會社田鑛 ○高田商會（高田鑛山）	發力	水	金田村	ペルトン	200	1	?	450	三	150	1	2,400	60	?	300	—	
					〃	250	1	?		三	150	1	2,400	60	?			
岩手	社組田 合名會社 ○藤田組（大荒澤鑛山）	發力	水	湯田村第一發電所	レアグシヨン	850	1	?	850	三	500	1	3,500	60	?	500	—	
			瓦	同第二	瓦斯	64	1	?	(64)	三	35	1	230	60	?	(35)		
京都	津田電鐵社 合名會社（八幡工場）	發力	汽	構内	單. 筒	10	1	?	10	直	5	1	110	—	?	5	10	
大阪	大阪紡績社 株式會社（四貫島工場）	發力	汽	第一	驅. 瓦斯	860	2	英ベリス セルカム	1,720	三	600	2	600	60	米トムソン ハウストル	1,200	—	
			汽	第二	單. 不瓦斯	40	1	米スターゾス	40	直	20	1	100	—	〃	20		
	同上（木津川工場）	發力	汽	第三	不瓦斯	65	1	W	65	直	40	1	125	—	W	40	—	
			汽	第四	タンデム 驅. 瓦斯	115	1	マツキントツシコ	115	直	75	1	125	—	GE	75		
			汽	第五	驅. 瓦斯	720	1	?	720	三	500	1	575	60	?	500		
	住友吉左衛門（電線製造所伸銅場）	發力	汽	構内	驅. 瓦斯	200	1	英ベリス セルカム	930	直	150	1	250	—	GE	667	—	
					〃	500	1	〃		直	350	1	50	—	B.T.H			
					〃	200	1	〃		直	150	1	250	—	〃			
					單. 瓦斯	30	1	〃		直	17	1	100	—	英ピーブルス			
	○日本電線製造合資會社	發力	汽	構内	單	14	1	?	14	單	5	1	115	60	?	5	—	
	○尼ケ崎紡績社 株式會社（津守工場）	發力	汽	第一	驅	140	1	英ロベイオ	140	直	80	1	125	—	W	80	—	
			汽	第二	カーチス	1,800	2	B.T.H	1,800 (1,800)	三	1,500	2	500	50	B.T.H	1,200 (1,200)		
	大阪市（築島水源地）	發力	汽	構内	驅. 瓦斯	265	3	英アーレン	730 (265)	三	180	3	2,300	60	?	480 (180)	—	
					〃	100	2	〃		三	60	2	220	60	?			
	汽車製造社 株式會社	發力	汽	構内	驅. 瓦斯	410	1	?	410	直	350	1	250	—	?	250	300	

總電氣力 K.W	水力又ハ汽繰 河川名	又ハ種類	使用水量	遞昇變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	箇数	組合セ	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式 相(線)—線	電壓 V	使用電壓 V	備考（附送電電壓）
3,550	大湯川		104	120.7	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,450	—	
	〃		104	117.5	165	3	△▽	3,450	11,000 22,000	G.E	1,790 (165)	〃	〃	3—3	11,000 22,000	—	
					(165	1)											
					50	3	△▽	3,450	11,000 22,000	〃							
					50	3	△▽	3,450	11,000 22,000	W							
	〃		75	188	200	3	△▽	3,450	10,500 21,000	G.E	750	〃	〃	3—3	10,500 21,000	—	
					50	3											
	〃		150	176	250	3	△▽	3,450	10,500 21,000	W	1,500 (250)	〃	〃	3—3	10,500 21,000	—	
					(250	1)											
620 (200)	眞瀨川		128	70	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,450	—	格提電所ニ送電
	水管式		120	3	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3	3,300	100	
														3—4	—	200	
300	一ノ迫川		75	60	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,400	100	
														1—3		200	
500 (35)	南本内川		94.6	106	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	
	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	〃	3—3 1—2	230	200	
15	ランカツシヤー		120	1	—	—	—	—	—	—	—	配	晝	直—2	110	110	
1,400	ランカツシヤー		160	8	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	600	100	
														1—2	—	200	
	〃		100	4	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	直—2	100		
615	ランカツシヤー		100	7	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125 110	100	
	〃		100	1	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	直—2	125	500	
	バブコツク		160	3	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	3—3 1—2	575		
667	ランカツシヤー		120	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—3	250 100	250 100	
5	コルニツシユ		100	1	—	—	—	—	—	—	—	送 配	架 〃	1—2 1—2	115 115	115 100	試驗室ニ送電
1,280 (1,200)	ランカツシヤー		160	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	
												〃	〃	3—3 1—2	500	200 500	
	バブコツク		160	3	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	500	—	第一工場變電所ニ送電
480 (180)	バブコツク		150	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	2,300 2,000	150 200	
550	水管式		150	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	250	250	宇治川電氣ヨリ受電
														直—3	—	100	

地方	事業者	目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電壓 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	電気力他ヨリ受ル K.W
大阪	○鐘ケ淵紡績株式会社（大阪支店）	燈力	汽	構内	カーチス	1,500	2	G.E	3,000	三	1,250	2	2,300	60	G.E	2,000	—
奈良	鐘紡績株式会社（高田工場）	燈力	汽 第一		不凝	46	1	ウーヅベラー	46	直	25	1	125	—	?	25	—
			汽 第二		カーチス	2,000	2	?	2,000 (2,000)	三	1,350	2	2,300	60	?	1,350 (1,350)	
兵庫	鐘ケ淵紡績株式会社（兵庫分工場）	燈力	汽	構内	聯. 凝	400	1	英ベリス ゼルカム	1,900	三	250	1	2,300	60	B.T.H	1,250	—
					パーソン	1,500	1	W		三	1,000	1	2,300	60	W		
	日本毛織株式会社	燈力	汽	構内	單 不凝	40	1	英マッキントンシス	1,300	直	30	1	125	—	G.E	745	—
					聯. 凝	360	1	マーシヤルエンドアン		直	70	1	125	—	W		
					ク	900	1	?		直	45	1	125	—	ク		
										三	600	1	480	—	?		
	株式会社川崎造船所	燈力	汽	構内	聯. 凝	225	2	英ボールエンドアン	1,650	直	150	2	250	—	W	1,125	500
					ク	450	1	川崎造船		直	300	1	250	—	G.E		
					カーチス	750	1	G.E		*六	525	1	185	60	ク		
	三菱合資会社神戸造船所	燈力	汽 第一		パーソン	150	1	英パーソン	375	直	100	1	250	—	英パーソン	250	700
					ク	225	1	ク		直	150	1	250	—	ク		
			瓦 第二		コツケリンモンド瓦	480	1	英ラナヤードソン	930	直	300	1	250	—	三菱造船	600	
					ク	450	1	ク		直	300	1	250	—	ク		
	日本セルロイド人造絹糸株式会社	燈力	汽	構内	聯. 凝	510	3	?	1,818	三	350	3	525	—	?	1,275	—
					ク	150	2	?		直	100	2	240	—	?		
					單 凝	38	1	?		直	25	1	240	—	?		
	横濱電線製造株式会社（大阪工場）	燈力	汽 第一		聯. 不凝	75	1	?	163	三	51	1	220	50	?	54.4	—
					單. 不凝	88	1	?		單	2	1	200	50	?		
										直	2.4	1	110	—	?		
			瓦 第二		瓦	7	1	?	7	直	6.7	1	115	—	?	5	
	大阪合同紡績株式会社（神崎支店）	燈力	汽	構内	カーチス	3,000	2	G.E	6,160	三	2,000	2	2,300	50	G.E	2,120 (2,000)	—
					聯. 凝	160	1	W		三	120	1	440	60	W		
山口	小野田セメント製造株式会社	燈力	汽 第一		單. 不凝	40	1	?	290	直	23	1	220	—	?	177	—
					聯. 凝	250	1	?		直	154	1	220	—	?		
			汽 第二		ツエリー	1,200	1	E.WY	1,200	三	800	1	2,000	50	S.S	800	
愛媛	○住友吉左衛門（別子鉱業所）	燈力鐵	汽	新居濱	チエリータービン	1,000	2	英クルッゾ	2,000	三	750	2	3,300	30	G.E	1,500	—
			水	端出場	インパルス	2,200	2	獨フォイト	4,400	三	1,870	2	3,450	30	S.S	3,000	
			水	落シ	ペルトン	240	1	?	240	三	100	1	3,300	30	G.E	100	
	同上（四阪島製錬所）	燈力鐵	汽	構内	凝	42	2	?	654	直	25	2	550	—	?	50	—
					ク	160	2	?		直	100	2	220	—	?	200	
					聯. 凝	250	1	?		直	110	1	420	—	?	110	

総電気力 K.W	水力又ハ汽罐 河川名	又ハ種類	容量 K.V.A	箇数	組合セ数	遮昇變壓器 組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓 V	使用電壓 V	備考（附送電距離）
2,000	パブコツク	160	5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	100	變電所＝送電
											送	ク	1—2	—	200	
													3—3	2,300	—	
1,375 (1,350)	ランカツシヤー	100	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	60	
	パブコツク	160	4	40	3	△▽	2,300	60	?	120	ク	ク	3—3	2,300	100	
													1—3		200	
1,250	パブコツク	160	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	200 100	
745	ランカツシヤー	125	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	
	パブコツク	180	4										3—3	480	200	
1,625	レターンチウーブ	80	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	250	250	神戸電氣ヨリ受電 *變流機＝送電
	スターリング	180	2													
1,550	パブコツク	180	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	250	250	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	直—2	250		
1,275	水管式	170	4	160	1	△Y	525	2,200	?	320	配	架	3—3	*2,200	100	*水源地＝配電ス
				160	1								1—2	525	200	
														—		
													直—2	240		
59.4	パブコツク	150	2	* 0.5	5	直列	100	1,000 2,000	—	2.5	配	架	3—3	220	100 200	*1,000V ヨリ 10,000 V＝變シ試驗用トス
													1—2	200		
													直—2	110		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	直—2	115		
2,120 (2,000)	水管式	190	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	100	
														440	200	
977	（工場用動力使用）			—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	220	220	
	パブコツク	174	3	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	2,000		
4,600	ハイネ	170	4	650	3	△Y	3,300	10,500	S.S	750 (650)	送	架	3—3	18,000	—	新居濱・東平・第三變電所＝送電
	七番川			650	1									3,300		
	大野川	1,850	20	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	3,450	—	第三變電所＝逆電
	外三ケ所															
	國領川支流	240	5	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	3,300	—	端出場・東平・黒石・別子變電所＝逆電
540	ランカツシヤー	80	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	220	100	
	パブコツク	120	3								饋	ク	直—2	550	200 500	

地方	事業者	発電所 目的	原動力	発電所	原動機 種類	馬力	筒数	製造者	総馬力	発電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電圧 V	周波度数	製造者	発電所出力 K.W	電気力他ヨリ受ケル K.W
長崎	○三菱合資會社（長崎造船所）	燈力	汽	他ノ浦	パーソン	750	1	ガソリン 三菱造船所	5,680	三	500	1	3,450	40	ガソリン 三菱造船	3,650	—
					ク	750	1	ク		三	500	1	3,450	40	ク		
					聯. 凝	730	1	重油 ヴィンス		直	500	1	250	—	G.E		
					ク	325	2	重油 マクキントン		直	225	2	250	—	ク		
					ク	150	2	重油 ヴィンス		直	100	2	250	—	S.S		
					パーソン	3,500	1	三菱造船		三	1,500	1	3,450	40	三菱造船		
	○九州炭礦汽船株式會社（崎戸鑛業所）	燈力	汽	中央	ラート式	700	2	英 W	1,400 (700)	三	625	2	3,500	60	英 W	1,000 (500)	—
					インパルス	700	1	ク		三	625	1	3,500	60	ク		
	松島炭礦株式會社	燈力	汽	構内	レアグション	450	1	三菱造船所	1,420 (450)	三	(300	1)	2,300	50	三菱造船所	864 (240)	—
					インパルス	500	1	瓦エアシャーウホ		三	330	1	2,300	50	S.S		
					ツエリー	920	1	?		三	750	1	2,300	50	?		
佐賀	○三菱合資會社（相知、芳谷炭礦）	燈力	汽	相知	ツエリー	1,500	1	E.W Y	3,000	三	1,250	1	3,500	60	S.S	2,000	—
					ク	1,500	1	ク		三	1,250	1	3,500	60	ク		
					聯. 不凝	250	2	芝浦	(850)	三	150	2	550	60	芝浦	(515)	
			汽	芳谷	ク	250	1	ク		三	150	1	600	60	ク		
					ク	110	1	ク		直	65	1	110	—	ク		
福岡	三井鑛山株式會社（山野炭礦）	燈力	汽	鴨生	聯. 不凝	225	2	芝浦	450	三	165	2	2,200	60	芝浦	330	600
	同社（本洞炭礦）	燈力	汽	第一	單. 不凝	50	1	芝浦	50	單	30	1	2,000	100	芝浦	30	1,500
			汽	第二	凝	300	1	米マクキントン	1,200	三	200	1	2,300	40	G.E	680	
					ク	300	2	芝浦		三	200	2	2,300	40	芝浦		
					ク	300	1	ク		三	200	1	2,300	40	ク		
	○同社（田川炭礦）	燈力	瓦	第二	モンド瓦斯	1,500	3	芝 コンソリエ 瓦斯機關	3,000 (1,500)	三	1,300	3	13,000	40	S.S	2,080 (1,040)	—
	三菱合資會社（金田炭礦）	燈力	汽	大態	タンデム	150	3	米マクキントン	900	直	100	3	250	—	G.E	600	* ?
					聯. 凝	225	2	ク		直	150	2	250	—	ク		
	同社（新入第一坑、三、四、坑）	燈力	汽	第一坑	パーソン	800	1	ガソリン	4,000	三	625	1	3,500	60	ガソリン	2,500	—
					ク	800	2	三菱造船		三	625	2	3,500	60	三菱造船		
					ク	1,600	1	ク		三	1,250	1	3,500	60	ク		
	○同社（鯰田炭）	燈力鑛	汽	タラ池	パーソン	800	3	長崎三菱	1,600 (800)	三	625	4	3,500	60	神戸三菱	1,500 (500)	—
	同社（方城炭礦）	燈力	汽	伊方	パーソン	800	2	?	1,600	三	500	2	3,500	1	?	1,000	—

総電氣力	水力又ハ汽纜 河川又ハ種別名	水車ノ種類	水車ノ數	變壓器 容量ノ一箇ノ量 K.V.A	箇數	組合セ	組合セ法	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送電ノ別	種類	方式	電壓 V	使用電壓 V	備考（附送電相手）
K.W				K.V.A				V	V		K.V.A			相(線)—相	V	V	
3,650	パブコツク	160	7	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,450	—	立神變電所ニ送電
	多管式	100	2									配	ク	3—3	3,450	100	
	ランカツシヤー	100	2											直—2	250	250	
	三菱式ネスドラム水管式	100	2														
1,000 (500)	パブコツク	200	3	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	坑内淺浦變電所ニ送電
												配	ク	3—3	3,500	100	
														3—3	—	500	
864 (240)	パブコツク	160	4	50	2	綱	2,300	226	S.S	150		配	架	3—3	2,300	110	
				50	1	△▽	2,300	226	?					1—2	226	220	
1,000 (515)	パブコツク	160	2	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	本田部、芳谷、岸變電所ニ送電
	ガルベー	163	1														
	ランカツシヤー	100	3	—	—	—	—	—	—	—	—	配	ク	3—3	500	—	
														直—2	110		
930	ランカツシヤー	120	3	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,200	100	田川炭礦ヨリ受電
																200	
2,210	（工場用ノモノ兼用）			—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	1—2	2,000	100	同上
	パブコツク	150	2	—	—	—	—	—	—	—	—	ク	ク	3—3	2,300	200	
														1—2	—		
2,080 (1,040)				—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	13,000	—	下記變電所ニ送電 至本洞 8.4哩 至山野 6.2ク
												配	ク	3—3	2,300	100	
														1—2		200	
600	ランカツシヤー	120	10	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架塔	直—2	250	250	*方城炭礦ヨリ受電
2,500	水管式	160	8	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	
														1—2	—	200	
1,500 (500)	水管式	160	4	—	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,500	—	タラ池及第五坑變電所ニ送電
												配	ク	3—3	3,500	100	
																200	
1,000	ネスドラム特許型	150	3	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,500	100	金田炭礦變電所ニ送電
												送	ク	3—3	3,500	200	
																—	

地方	事業者	目的	原動力	發電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	総馬力	發電機 種類	容量	箇数	電圧	周波度数	製造者	發電所出力	他ヨリ受クル電気力
											K.V.A		V			K.W	K.W
熊本	○貝島鑛業株式會社（筑豊炭鑛）	燈力	汽	直方ノ下	カーチス	1,500	2	B.T.H	3,000 (1,200)	三	1,000	2	2,300	40	B.T.H	1,600 (800)	—
					チェリー	1,200	1	—		三	1,000	1	2,300	40	?		
	藏内保房（基地炭礦）	燈力	汽	勝内	聯．凝	150	1	ゲアリング	150	三	115	1	600	50	S.S	115	2,000
	安田商事株式會社（枝光分工場）	燈力	汽	勝内	カーチス	1,100	1	B.T.H	1,100	三	937.5	1	575	50	B.T.H	750	—
	古河合名會社（西部鑛業所）	燈力	汽	勝野村	ラトウターピン	1,000	2	W	1,000	三	750	2	2,300	50	W	1,275	—
	蜂須賀茂昭（小倉製紙所）	燈力	汽	勝内	單．不凝	(70	1)	?	(70)	直	(50	1)	110	—	?	(50)	1,000
福岡 熊本	○三井鑛山株式會社（三池炭礦）	燈力	汽	四ツ山	カーチス	1,500	5	G.E	7,500	三	1,000	5	2,300	40	G.E	5,000	—
			瓦	大半田	モンド瓦斯	3,000	1	獨．アルマーレングウントマツター	3,000	三	2,600	1	2,300	40	獨ブラマイヤー	2,080	
熊本	○日本窒素肥料株式會社（鏡工場）	力	水	白川	リアクション	4,500	2	獨．フオイト	9,000	三	3,200	2	13,200	50	S.S	6,400	—
	○九州製紙株式會社	燈力	汽	第一	單．不凝	35	1	G 川 島	35	直	15	1	125	—	石 川 島	15	1,189
			水	第二	インパルス	500	1	獨．フオイト	500	三	330	1	2,200	50	S.S	330	
	日本セメント株式會社	燈力	汽	勝内	汽機	50	1	?	(50)	直	25	1	120	—	?	(25)	522
鹿兒島	○鳥津忠重（山ノ野鑛山）	燈力線	水	水天淵	マツコーミツク	660	1	米モルガンスミス	660	三	400	1	11,000	60	G.E	440	—
	○同人（芹ノ野金山）	燈力	水	畑	マツコーミツク	400	1	米モルガンスミス	600	三	250	1	11,000	60	W	250	—
	三井鑛山株式會社（串木野鑛山）	燈力	瓦	串木野	吸．瓦	318	4	英．ナショナル	1,272	三	250	4	2,300	40	B.T.H	600 (200)	—
北海道	○北海道炭礦汽船株式會社（夕張炭礦）	燈力	汽	夕張	カーチス	1,340	3	G.E	4,020	三	1,000	3	3,300	50	?	3,000	—
	同社（空知炭礦）	燈力線	汽	上歌志内	單．不凝	100	3	米ヘリスバーグ	1,040	直	60.5	3	560	—	G.E	681.5	—
					聯．不凝	370	2	米マグネントツソコ		三	250	2	3,300	50	W		
	同社（夕張炭礦 清谷地坑）	燈力	汽	登川村	タービン	750	2	W	1,500	三	500	2	3,300	50	W	1,000	—
	○石狩石炭株式會社	燈力線	汽	鹿ノ谷	聯．凝	250	2	英ブラッシュアルコン	1,725	三	150	2	2,200	50	英ブラッシュアルコン	1,025	—
					不．凝	125	1	〃		直	75	1	550	—	〃		
					聯．凝	250	1	?		三	150	1	2,200	50	?		
					聯．凝	850	1	A.E.G		三	500	1	2,200	50	A. E. G		

總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名又ハ種類	ソレト容量(又ハ蒸發量)(瓦)	使用汽壓(瓩)	遞昇變壓器 一箇ノ容量	組合セ箇數	組合セ法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓	使用電壓	備考（附送電距離）
K.W				K.V.A			V	V		K.V.A			回線ノ數	V	V	
1,600 (800)	パブコツク	180	—	170 (170	3 1)	△▽	2,300	3,810	?	410 (170)	送	架	3—3	6,600	—	大辻變電所ニ送電
											配	〃	3—3	2,300	100	
													1—2	—	200	
2,115	ランカツシヤー	90	5	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	600	100	九州電氣軌道ヨリ受電
														2,300	600	
750	パブコツク	160	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	575	100	
													1—2		500	
1,275	パブコツク	160	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	100	
													1—2		200	
1,000 (50)	ランカツシヤー	80	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	110	100	九州電氣軌道ヨリ受電
7,080	スターリング	160	10	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	2,300	—	三里萬田變電所ヘ送電
	パブコツク	160	4								配	〃	3—3	2,300		〃
	—	—	—										1—2	—	100	
	—	—	—								送	〃	3—3	2,300	200	
	—	—	—								配		1—2	—		
6,400	白川	391	250	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	13,200	—	發電所内變電所ニ送電
1,534	ランカツシヤー	100	1	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	125	100	熊本電氣會社ヨリ受電
	鮎歸川	500	11.6	—	—	—	—	—	—	—	送	〃	3—3	2,200	—	構内變電所ニ送電
522 (35)	水管式	150	2	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,450	100	熊本電氣ヨリ受電
													直—2	120	200	
400	新川	56	133.3	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	山ノ野永野變電所ニ送電
250	神川	64	68.3	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	11,000	—	串木野變電所ニ送電
600 (200)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	2,300	100	
															200	
3,000	パブコツク	155	7	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	3,300	—	夕張變電所ニ送電
681.5	ランカツシヤー	80	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	560	550	
	ハイネ	125	4										3—3	3,300	200	
1,000	ハイネ	150	4	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3	3,300	100	
													1—2	—	200	
1,025	パブコツク	150	4	—	—	—	—	—	—	—	送	架	3—3	2,200	—	構内變電所ニ送電
	ランカツシヤー	150	1								配	〃	3—3	2,200	100	
													1—2	—	200	
													直—2	550	550	

6. 官廳施設

地方	事業者	目的	原動力	發電所	原動機 種類	馬力	箇数	製造者	總馬力	發電機 種類	容量 K.V.A	箇数	電壓 V	周波数	製造者	發電所出力 K.W	電氣力他ヨリ受クル K.W
長野縣	○鐵道院(輕井澤・横川間)	發鐵	汽	横川	カーチス	1,500	3	?	3,000 (1,500)	三	1,000	3	6,600	25	?	2,000 (1,000)	—
秋田	○同(土崎港)	發力	水	三内	スパイラル	300	2	?	600	三	200	2	2,200	50	?	400	—
福岡	製鐵所(八幡町)	發力鐵	汽	第一	聯合	1,100	3	英國ブラッセルスキー	3,300	直	750	3	250	—	S.S	2,250	2,000
	同所(二瀬炭坑)	發力	汽	構内	パーソンタ	750 1,500	2 2	W 三菱造船	4,500	三 三	500 1,000	2 2	3,500 3,500	50 50	W 三菱造船	3,000	—

電氣工作物

總電氣力	水力又ハ汽罐 河川名	又ハ種類	遞昇變壓器 容量 一箇ノ量 K.V.A	箇数	組合セ	組合セ法	一次電壓	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	送電線又ハ配電線 送配ノ別	種類	方式	電壓 V	使用電壓 V	備考（附送電距離）
K.W 2,000 (1,000)	宮原	160	8	—	—	—	—	—	—	—	送	地	3—3	6,600	—	戸畑ニ送電
400	三内川	80	115	—	1	△▽	2,200	11,000	?	—	送	架	3—3	11,000	—	土崎港變電所ニ送電
4,250	（工場用ノモノ使用）			—	—	—	—	—	—	—	配	架	直—2	250	250	九州水力ヨリ受電（直流250V）
3,000	パナコウナ	200	3	—	—	—	—	—	—	—	配	架	3—3 1—2	3,500	100 200	

其二　變電所、蓄電所及送電線又ハ配電線、饋電線

1. 電氣供給事業

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量ノ量	變壓器 組合個數	變壓器 結線法	變壓器 一次電壓	變壓器 二次電壓	變壓器 製造者	變壓器 總容量	配(送)電線 種類	配(送)電線 電送方式	配(送)電線 電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(直)—相	V	V	
			早稲田	1,800	3	人▽	30,000	11,000	G.E	16,200	地(送)	3—3	11,000	—	市内各變電所ニ送電
				1,800	3	△▽	30,000	11,000		(3,600)					
				1,800	3	人▽	30,000	11,000							
				1,800	2										
				250	3	△Y	11,000	2,000	ク	1,500	架	3—3	3,500	100	
				(250	1)					(250)		1—2	2,000	200	
				250	3	△Y	11,000	2,000	芝 浦						
			渋谷	3,600	3	人▽	30,000	11,000	A.E.G	31,500	地(送)	3—3	11,000	—	市内各變電所ニ送電
				3,600	3					(10,800)					
				3,600	3										
				(3,600	3)										
				250	3	△Y	11,000	2,000	芝 浦	1,000	架	3—3	3,500	100	
				250	3					(250)		1—2	2,000	200	
				(250	1)										
			八王子	50	3	△▽	2,000	3,500	芝 浦	900	ク(發)	3—3	3,500	—	帝國電燈ニ供給
				250	3	人△	33,000	2,000	ク	(250)	架	3—3	2,000	100	
				(250	1)									200	
			新小川町	250	3	△人	11,000	2,000	ク	2,230	架	3—3	3,500		
				250	3					(750)		1—2	2,000		
				250	3										
				(250	3)										
			神田	250	3	△Y	11,000	2,000	G.E	1,500	ク	3—3	3,500		電動發電機 三誘一直 5基(G.E) 60K.W 3,300V—230V 三誘一直 2基(芝浦) 100K.W3,300V—125V 三誘一直 2基(G.E) 120K.W 3,300V—230V 三同一直 5基(A.E.G) 600K.W11,000V—250V チューブル蓄電池 2,400A.H 124個
				250	3							1—2	2,000		
												直—3	125		
													250		
			日本橋	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,000	ク	3—3	3,500		電動發電機 三誘一台 4基(G.E) 50K.W 3,300V—125V 三同一直 1基(S.S) 100K.W 3,300V—230V 三誘一直 4基(芝浦) 100K.W 3,300V—125V 三誘一直 2基(G.E) 120K.W 3,300V—250V
				250	3					(500)		1—2	2,000		
				250	3							直—3	125		
				(250	1)								250		
			深川	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,000	ク	3—3	2,500		
				250	3					(500)		1—2	2,000		
				250	3										
				(250	1)										
			左門町	250	3	△Y	11,000	2,000	芝 浦	1,500	ク	3—3	3,500	100	電動發電機 三同一直 1基(S.S) 50K.W 3,300V—230V 三誘一直 4基(A.E.G-W) 50K.W 3,300V—125V 三誘一直 3基(A.E.G 60K.W 3,300V—125V 三単一直 7基(T) 27K.W 3,300V—63V 三同一直 7基(T) 250K.W11,000V—250V チューブル蓄電池 400A.H 134個
				250	3					(750)		1—2	2,000	200	
				(250	3)										
			魚町	250	3	△Y	11,000	2,000	G.E	2,000	ク	3—3	3,500		
				250	3					(500)		1—2	2,000		
				250	3							直—3	125		
				(250	1)								250		
			麻布	250	3	△Y	11,000	2,000	G.E	2,000	ク	3—3	3,500		
				250	3					(500)		1—2	2,000		
				250	3										
				(250	1)										
			高輪	250	3	△Y	11,000	2,000	芝 浦	1,500	ク	3—3	3,500		
				250	3					(750)		1—2	2,000		
				(250	3)										
			久保町	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,250	ク	3—3	3,500		電動發電機 三同一直 2基(A.E.G) 500K.W11,000V—230V 三同一直 2基(A.E.G) 250K.W11,000V—125V チューブル蓄池 (電チューブル) 12,000A.H 134個
				250	3					(750)		1—2	2,000		
				250	3										
				(250	3)										
			木挽町(蓄)	—	—	—	—	—	—	1,500	動力 架地	直—3	250		

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量ノ量	變壓器 組合個數	變壓器 結線法	變壓器 一次電壓	變壓器 二次電壓	變壓器 製造者	變壓器 總容量	配(送)電線 種類	配(送)電線 電送方式	配(送)電線 電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(直)—相	V	V	
			京橋	250	3	△Y	11,000	2,000	G.E	2,500	架地	3—3	3,500		電動發電機 三誘一直 4基(G.E) 100K.W 3,300V—125V 三誘一直 5基(GE) 125K.W 3,300V—225V 三同一直 5基(S.S) 100K.W3,300V—250.V チューブル蓄電池 (型 グロワイド) 3,600A.H 136個
				250	3					(500)		1—2	2,000		
				250	3							直—3	125		
				(250	1)								250		
			南鞘町(蓄)	—	—	—	—	—	—	(出力 2,500)	ク	直—3	250		電動發電機 三同一直 50 K.W11,0'0V—250V 三誘一直 2基(T) 250K.W11,000V—250V チューブル蓄電池 12,000A.H 134個
			本銀町(蓄)	—	—	—	—	—	—	(出力 3,000)	ク	直—3	250		
			新和泉町(蓄)	—	—	—	—	—	—	(出力 2,500)	ク	直—3	250		電動發電機 三同一直 4基(A.E.G) 500K.W11,000V—250V 三誘一直 2基(T) 250K.W11,000V—125V チューブル蓄電池 12,000A.H 134個
			東町	250	3	△Y	11,000	2,000	芝 浦	3,000	架	3—3	3,500		
				250	3					(750)		1—2	2,000		
				250	3										
				250	3										
				(250	3)										
			本郷	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	1,500	ク	3—3	3,500		
				250	3					(750)		1—2	2,000		
				(250	3)										
東京 神奈川 静岡 梨	2 東京電燈	動力	豊島	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,250	ク	3—3	3,500	100	
				250	3					(750)		1—2	2,000	200	
				250	3									250	
				(250	3)										
			田島	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,850	架地	3—3	3,500		
				250	3					(1,000)		1—2	2,000		
				250	3										
				(250	1)										
			柳島	400	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,400	架	3—3	3,500		
				400	3					(1,200)		1—2	2,000		
				(400	3)										
			下谷	250	3	△Y	11,000	3,500	G.E	2,000	ク	3—3	3,500		
				250	3					(500)		1—2			
				250	3										
				(250	1)										
			本所	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,000	ク	3—3	3,500	100	
				250	3					(500)		1—2	2,000	200	
				250	3										
				(250	1)										
			淺草	250	3	△Y	11,000	2,000	ク	2,000	ク	3—3	3,500		電動發電機 三誘一直 4基(芝浦機) 15K,W 3,000V —2,500V
				250	3					(500)		1—2	2,000		
				250	3										
				(250	1)										
			上野	400	3	△Y	11,000	2,000	ク	3,200	ク	3—3	3,500		
				400	3					(800)		1—2	2,000		
				400	3										
				(400	1)										
			吉原	150	3	—	3,300	220	芝 浦	450	架地	1—3	220		
				(150	1)					(150)			110		
			王子*	20	7	—	3,000	2,000	ク	(出力 600)	架	3—3	3,500		* オートトランスフォーマー
東京 栃木 茨城 埼玉 千葉	4 東京電力	動力	小沼	3,500	3	人▽	34,600	6,600	A.E.G	42,000	地(送)	3—3	11,000	—	周波數變換機 一組( ) 1,110K. W10,000V—3,300 V25～50～
				3,500	3			6,600		(10,500)					
				3,500	3	人▽	34,600	11,000							
				3,500	3			11,000							
				(3,500	3)			11,000							

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所(蓄)蓄電所(開)開閉所	變壓器 一容量ノ量 K.V.A	組合個數	結線法 一次三次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	配電(送)種類	電送方式 相(直)一線	線路電壓 V	需用家電壓 V	備考
東京 神奈川 埼玉	5 桂川電力	力	戸塚	2,000	3	△▽	40,500	11,000	G.E	12,000	屋(送)	3—3	11,000	—	* 1,000K.W ノ内 640K.W ハ高壓ニテ直チニ配電ス
				2,000	3					(6,000)					
				2,000	3										
				200	3	△▽	11,000	3,450	〃	600	架	3—3	3,450	100 200	
				(200	1)					(200)					
			六郷	2,000	3	△▽	40,500	3,450	〃	6,000	〃	3—3	3,450		
				(2,000	3)					(6,000)					
				600	3					1,800	地	3—3	2,300		
				(600	1)					(600)					
			田島	150	3	△▽	3,623 3,450 3,278	220 110	芝浦	450	架	3—3	100		
				150	1)					(150)		1—2	220		
												3—3	*3,450		
			王子	400	3	△▽	10,750 10,500 10,250	3,450	〃	2,000	〃	3—3	3,450		
				400	3					(800)					
				(400	1)										
			十條	800	3	△▽	10,750 10,250 10,000	1,150 2,450	〃	2,400	〃	3—3	1,150		
				(800	1)					(800)					
東京 神奈川 埼玉	6 勝苗代氣水力電氣	力	田端	4,000	3	△▽	100,000	11,000 10,625	W	72,000 (24,000)	架(送)	3—3	11,000 10,625	—	
				4,000	3										
				4,000	3										
				4,000	3										
				4,000	3										
				4,000	3										
				4,000	3										
				4,000	3										
				500	3	△▽	11,000	3,300 3,500	〃	1,500 (500)	〃	3—3	3,300 3,500	—	
				(500	1)										
東京	10 日本電燈	燈力	小石川	400	3	△▽	10,000	3,450	G.E	1,200	—	—	—	—	3. 9. 19 桂川電力會社ニ讓與
				(400	1)					(400)					
				20	1	—	3,300	2,000	〃	20					
			淺草	400	3	△▽	10,500	3,450	〃	3,600 (400)	地	3—3 1—2 1—3	3,450 —	100 200	
				400	3										
				400	3										
				(400	1)										
			本所	400	3	△▽	10,500	3,450	芝浦	3,600 (400)	〃	3—3 1—2 1—3	3,450 —		
				400	3										
				400	3										
				(400	1)										
	11 江戸川電氣	燈力	西小松川(開)	(東京電燈會社ヨリ受電50K.W)							架	3—3 1—2	3,500	100 200	
東京 神奈川	12 町田電燈	燈力	都岡村(開)	(横濱電氣會社ヨリ受電 25K.W)							架	1—2	2,200	100 200	
靜岡 神奈川 東京	15 富士瓦斯紡績	燈力	半	2,000	3	△▽	6,600	66,000	芝浦	6,000	架(送)	3—3	66,000	—	駒澤及保土谷變電所ニ送電
				(2,000	1)					(2,000)					
			駒澤	1,800	3	△▽	60,000	3,500	〃	5,400	〃	3—3	3,500	—	玉川電鐵ニ供給
				(1,800	1)					(1,800)					
			小山	600	3	△▽	6,000	600	〃	1,950	架	3—3	2,100	100 600	
				(600	1)					(600)		1—2	600		
				50	3	△▽	6,000	2,100	〃						
			菅沼	300	3	△▽	6,000	600	〃	900	〃	3—3 1—2	600 —		
			保土ケ谷	1,500	3	△▽	60,000	3,450	A.E.G	7,500	〃	3—3 1—2	3,450 —		
				(1,500	1)					(1,500)					
				1,000	3	△▽	60,000	3,450	〃						

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所(蓄)蓄電所(開)開閉所	變壓器 一容量ノ量 K.V.A	組合個數	結線法 一次三次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	配電(送)種類	電送方式 相(直)一線	線路電壓 V	需用家電壓 V	備考
埼玉	27 帝國電燈加須營業所	燈力	羽生(開)	(利根發電會社ヨリ受電 100 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,450	50 100	
	28 帝國電燈越ケ谷營業所	燈力	越ケ谷(開)	(利根發電會社ヨリ受電 60 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,450	52.5 105 200	
	30 鉾鑓町	燈力	鉾鑓(開)	(利根發電會社ヨリ受電 20 K.W)						—	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
東京 埼玉	31 帝國電燈西武營業所	燈力	羽村(開)	(東京電燈會社ヨリ受電 120 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	55 110 220	
千葉	32 千葉電燈	燈力	千葉	150	3	Y▽	22,000	2,100 2,200	芝浦	450	架	3—3 1—2	2,200	100 200	利根發電ヨリ市川開閉所ニテ受電本所ニ送電ス
				(150	1)					(150)					
	41 帝國電燈北總營業所	燈力	龍ケ崎(開)	(龍ケ崎電燈會社ヨリ受電 20 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
茨城	53 茨城電氣	燈力	水戸	200	3	△▽	24,000	2,200	W	600	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
				(200	1)					(200)					
			太田	40	3	△▽	24,500	2,200	〃	120	〃	3—3 1—2	2,200		
			湊町	70	3	△▽	24,000	2,200	〃	210	〃	3—3 1—2	2,200		
			水戸專賣局支	80	3	△▽	2,100	210	日立	300	〃	3—3 1—2	110 210	110 210	
				(80	1)					(80)					
				20	3	△▽	2,100	110	〃						
	54 笠間電氣	燈力	笠間(開)	(西茨城電氣會社ヨリ受電 35 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
	56 石岡電氣	燈力	高濱(開)	(利根發電會社ヨリ受電 66.93K.W)						—	架	3—3 1—2	2,200	52 105 110 220	
	58 古河電氣	燈力	古河(開)	(下野電力會社ヨリ受電 150 K.W)						—	架	3—3 1—2	3500	51 102 204	
	63 結城電氣	燈力	結城(開)	(下野電力會社ヨリ受電 100 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
	64 下妻電氣	燈力	結城(開)	(下野電力會社ヨリ受電 75 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500 —	50 200	
	65 筑波電氣	燈力	下妻(開)	(下妻電氣會社ヨリ受電 40 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	50	
	67 日立電氣	燈力	宮田(開)	(日立鑛山ヨリ受電 75 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	68 西茨城電氣	燈力	岩瀬(開)	(下野電力會社ヨリ受電 60 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	105 210	
茨城 栃木	69 雷野電燈	燈力	下館(開)	(下野電力會社ヨリ受電 100 K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100 200	

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量 KV.A	組合個數	結線法 一次二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 KV.A	配電(送)線 種類	電送方式	電線電壓 V	需用家電壓 V	備考
栃木 茨城	70 下野電力	燈力	日光	50	3	△▽	10,500	2,100	芝浦	150	架	3—3 1—2	2,100	100 200	
			今市	10	3	△▽	10,250	2,050	〃	30	〃	3—3 1—2	2,050		
			鹿沼	50	3	△▽	10,000	2,000	〃	600	〃	3—3 1—2	2,000		
				75	3	△▽	10,000	1,900 2,000 2,100	東京 鐵鳥工場						
				75	3										
			宇都宮	200	1	人Y	10,000	3,000 3,300	A.E.G	875	〃	3—3 1—2	3,000 3,300		
				75	3	△▽	10,000	2,800 3,000 3,300	?						
				150	3	△▽	10,000	3,000 3,300	東京 鐵鳥工場						
			栃木	50	3	△▽	9,600 10,000	3,300 3,400 3,500	芝浦	150	〃	2—3 1—2	3,300 3,500		
			古河	75 (75	3 1)	△▽	9,600	3,500	岡北金業	225 (75)	〃	3—3 1—2	3,500		
			下館	60	3	△▽	9,000	3,450 3,350 3,300	東京 鐵鳥工場	180	〃	3—3 1—2	3,450 3,350 3,300		
			結城	75	3	△▽	9,200 9,300	3,300 3,400 3,500	?	225	〃	3—3 1—2	3,500 3,300		
			岩瀬	50	3	△▽	8,200	3,300 3,400 3,500	?	150	〃	3—3 1—2	3,500 3,300		
長野 新潟	85 信濃電氣	燈力	吉田	200	3	人▽	13,500	50	無電會議	4,200	屋	1—2	50 100	100 200	カーバイト工場用
				200	3	人▽	13,500	50	芝浦						
				1,000	3	△▽	34,000	50 100	〃						
				500 (500	3 1)	人△	13,000	3,500	〃	1,500 (500)	架	3—3 1—2	3,500		
			大屋	200	3	人△	12,500 13,500	3,500	〃	600	〃	3—3 1—2	3,500		
			川原柳	125	3	人△	6,000	2,000 2,050 2,100	〃	375	〃	3—3 1—2	3,500 2,000		
長野	87 長野電燈 佐久支社	燈力	野澤	100	3	△▽	12,700	3,300	芝浦	270	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
			岩村田	100	3	△▽	12,700	3,300	〃	270	〃	3—3 1—2	3,300		
	91 諏訪電氣	燈力	舟附	150	3	△▽	2,100 2,200 2,300	12,500 25,000	芝浦	342	架(送)	3—3	12,500	—	松本電燈ヨリ受電 岡谷變電所ニ送電 ス15.9哩
			岡谷	150	3	△▽	12,500 25,000	2,100 2,200 2,300	〃	342	架	3—3 1—2	2,300	100 200	

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量 KV.A	組合個數	結線法 一次二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 KV.A	配電(送)線 種類	電送方式	電線電壓 V	需用家電壓 V	備考
長野	92 安曇電氣	燈力	松本	100	1	△Y	10,000	2,100	S.S	72	屋	3—3	2,100	—	松本電燈ニ送電
			池田	50	3	△Y	10,000	3,300 3,150 3,000	芝浦	150	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
			青島	25	3	△Y	10,000	240 140	東京 小田工場	75	〃	3—3 1—2	240 140		
			豐科	25	1	△Y	10,000	145 150	S.S	20	〃	3—3 3—4	150		
			穂高	35	3	△▽	10,000	3,300 3,150 3,000	芝浦	55	〃	3—3 1—2	3,300		
			有明	25	1	△Y	10,000	250	S.S	12	〃	3—3 1—2	3,300 250		
				3 3	3 3	△Y	200	3,000 3,150 3,300	芝浦						
			土橋電氣所製綱	100	3	△▽	10,000	50 100	?	250	—	3—3 1—2	50 100	—	壺間ノミニ限リ送電
	97 高遠電燈	燈力	伊那町(開)	(長野電燈伊那支社ヨリ受電80K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
山梨 靜岡	98 甲府電力	燈力	甲府	150 150	3 3	△Y	10,000	2,000	芝浦	300	架	3—3 1—2	3,450 2,000	100 200	
山梨	103 都留電燈	燈力	八ツ澤(開)	(東京電燈會社ヨリ受電150K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	當分80K.Wヲ使用ス
靜岡	105 靜岡市	燈力	靜岡(開)	(四日市製紙會社ヨリ受電1,000K.W)						—	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
靜岡	107 富士水電	燈力	第一	440 (440	3 1)	△▽	21,000 20,000 19,000	2,200 2,100 2,000	S.S	1,320 (440)	架	3—3 1—2	2,000	100 200	
			第二	440 (440	3 1)	△▽	21,000 20,000 19,000	2,200 2,100 2,000	〃	1,320 (440)	〃	3—3 1—2	2,000		
			第三	70 (70	3 1)	△▽	20,000	3,000 3,100	〃	210 (70)	〃	3—3 1—2	3,000		
			第四	15 15	3 1	△▽	20,000	3,000 3,100	〃	45 (15)	〃	3—3 1—2	3,000		
			吉原	385	3	△▽	20,000	3,190	〃	1,155	〃	3—3 1—2	3,190		
	108 天龍電力	燈力	見付	85	3	△▽	5,000	3,500 3,300	川北電氣企業	255	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
			二俣	50	3	△▽	5,000	3,500 3,300	〃	150	〃	3—3 1—2	3,500		
	110 松阪水力電氣 遠江支社	燈力	袋井(開)	(日英水電會社ヨリ150K.W受電)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	112 志太電氣	燈力	志太(開)	(四日市製紙會社ヨリ300K.W受電)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	113 東遠電氣	燈力	川崎(開)	(日英水電會社ヨリ300K.W受電)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	114 周智電燈	燈力	笠西(開)	(日英水電會社ヨリ90K.W受電)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量ノ量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電線 種類	電送方式	電線電壓	需用家電壓	備考
靜岡	116 西遠電氣	燈力	白須賀(開)	(豐橋電氣會社ヨリ48K.W受電)						—	架	3—3 1—2	3,450	500 1000	
靜岡	119 御殿場電氣	燈力	須川(發)	(富士瓦斯紡績會社ヨリ100K.W受電)						—	架	3—3 1—2	3,450	500 1000	
靜岡	122 四日市製紙	燈力	靜岡	400 (400)	3 1)	△▽	21,000 22,000	2,100 2,300	A.E.G	1,200 (400)	架	3—3 1—2	2,300	1000 2000	
			羽鮎	300 (300)	3 1)	△▽	23,000 24,000	3,500	〃	900 (300)	〃	3—3 1—2	3,500		
			志太	125 (125)	3 1)	△▽	20,000 21,000	3,400 3,500	〃	375 (125)	〃	3—3 1—2	3,500		
愛知 岐阜	123 名古屋電燈	燈力	萩野	1,350 1,350 (1,350)	3 3 3)	△▽	54,000	11,000	G.E	8,100 (4,050)	架(送)	3—3	11,000	—	下記變電所ニ送電 玉南武平町 3.0粁 玉熟田 5.7〃 瀨戸第二ニ連絡
			南武平町	1,350 (1,350)	3 1)	△▽	11,000	2,300	〃	4,050 (1,350)	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
			小木	770 (770)	3 1)	△▽	30,700	2,300	S.S	2,310	〃	3—3 1—2	2,300		
				120 120 (120)	3 3 1)	△▽	2,300	3,480	?	* 720 (120)	〃	3—3	3,450	—	*一宮電氣供給用
				56 (56)	3 1)	△▽	2,300	3,476	?	△ 168 (56)	〃	3—3	3,450	—	△犬山電燈ヘ供給
			兒玉	1,250 (1,250 1,250)	3 3 1)	△▽	30,000	2,300	S.S	3,750 (5,000)	〃	3—3 1—2	2,300	100 200	
				1,500	3	△▽	11,000	30,700 31,500 33,000	日立	4,500	〃	3—3	33,000	—	萩野變電所ト連絡
			千種	312.5	3	Y△	11,000	2,300	〃	750	〃	3—3 1—2	2,300		
			第二瀨戸町	312 (312)	3 1)	△▽	10,000	3,300 3,250	芝浦	750	〃	3—3 1—2	3,300	100 200	
			熱田	1,350 (1,350)	2 1)	V∧	11,000	2,300	G.E	2,338 (1,350)	〃	3—3 1—2 直—2	2,300 550 550	550	電動發電機 三相一萬二千瓦(一基預備) 575K.W 2,300V 550V
愛知 靜岡	124 豐橋電氣	燈力	豐橋	75 (75 150	3 3) 3	△▽ △▽	11,000 11,000	2,200 2,200	W 〃	675 (225)	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
			第二新城	30	3	△▽	11,000	2,200	S.S	90	〃	3—3 1—2	2,200		
愛知	125 岡崎電燈	燈力	西尾	130	3	△▽	19,500 18,500	3,050	?	390	架	3—3 1—2	3,000		
			岡崎	130 90	3 3	△▽ △▽	19,500 19,200 18,200	3,000 3,080	S.S 〃	660	〃	3—3 1—2	3,000	50 100 200	
			岩津	50	3	△▽	19,700 18,700	3,000	日立	150	〃	3—3 1—2	3,000		
	134 碧海電氣	燈力	新川(開)	(岡崎電燈會社ヨリ受電100K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	135 犬山電燈	燈力	小木(開)	(名古屋電燈會社ヨリ受電100K.W)						—	架	3—3 1—2	3,450	52 104 230	
	136 一宮電氣	燈力	一宮	* 50 35	3 3	Y人	3,000	3,200 3,300 3,400	?	600	架	3—3 1—2	3,500	100 200	*ブース 變壓器名 古屋電燈ヨリ受電 600K.W

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量ノ量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電線 種類	電送方式	電線電壓	需用家電壓	備考
愛知	137 稻澤電氣	燈力	小木(開)	(名古屋電燈會社ヨリ受電100K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
愛知	138 平坂電氣	燈力	經塚	25.5	3	一次二次 —	2,900	3,500	?	76.5	架	3—3 1—2	3,500	50 120	
三重	144 津電燈	燈力	津	290 (290)	3 1)	△▽	18,500	3,450 2,000	S.S	870 (290)	架	3—3 1—2 1—3	3,450 2,000 —	50 100 200	
三重	146 北勢電氣	燈力	四日市	125	3	△▽	2,300	11,000 10,250 10,000 9,750	S.S	375	架(送)	3—3	11,000	—	他變電所ニ送電
				125 (125)	3 1)	△▽	11,000	2,300	G.E	375 (125)	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
			富田	75	3	△▽	11,000 10,500 10,000 9,500	2,300	W	225	〃	3—3 1—2	2,300		
			桑名	150	3	△▽	10,000	2,300 2,200 2,100	〃	450	〃	3—3 1—2	2,300		
			神戸	35 (35)	2 1)	VV	11,000 10,500 10,000 9,500	2,300	〃	60 (35)	〃	3—3 1—2	2,300		
			龜山	35 (35)	2 1)	VV	11,000 10,500 10,000 9,500	2,300	〃	60 (35)	〃	3—3 1—2	2,300		
			調田	35	2	VV	11,000 10,500 10,000 9,500	2,400 2,300 2,200 2,100	〃	60	〃	3—3 1—2	2,300		
			員辨	35	3	△▽	11,000 10,500 10,000 9,500	2,400 2,300 2,200 2,100	〃	105	〃	3—3 1—2	2,300		
岐阜	152 岐阜電氣	燈力	田中	75	3	△▽	10,000	2,300	G.E	225	架	3—3 1—2	2,300	100 100	
			北方	20 60	2 3	VV △▽	10,000 10,000	2,300 2,300	〃 〃	100	〃	3—3 1—2	2,300		
			大垣	100	3	△▽	10,000	2,300	〃	300	〃	3—3 1—2	2,300		
			小熊野	300 200	3 3	△▽ △▽	10,000 9,500	2,300 2,200	〃 〃	1,500	〃	3—3 1—2	2,300		
			北方南	100	3	△▽	10,000	2,000	〃	100	架(送)	3—3	2,000		岐北輕便ニ供給
			當町	200 (200)	3 1)	人▽	19,000	2,300	神戸三菱造船所	600 (100)	架	3—3 1—2	2,300		名古屋電燈ヨリ受電
岐阜	159 船津電燈	燈力	庶間	20 10	2 2	VV VV	2,200 2,200	220 110	?	—	架 〃	3—3 1—2	220 110	—	神岡鑛山ニ供給
岐阜	166 中濃電氣	燈力	關町(開)	(板取川電氣會社ヨリ受電30K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
福井	176 敦賀電燈	燈力	敦賀	100 (100)	3 1)	△▽	3,500	1,100	S.S	300 (100)	架	3—3 1—2	1,100	100 200	
福井	177 越前電氣	燈力	鯖江	175	2	VV	10,000	3,200	?	250	架	3—3 1—2 1—3	3,200	50 100 200	

地方	事業者	目的	変電所 (発)変電所 (蓄)発電所 (開)開閉所	変圧器 一容量	組合個数	結線法	一次電圧	二次電圧	製造者	純容量	配(送)電線路 種類	電線路 方式	電線路 電圧	需用家電圧	備考
				K.V.A		一次ニ次	V	V		K.V.A		相(直)—線	V	V	
石川	183 金澤電氣瓦斯	燈力	増泉	650 (650)	3 1)	△▽	20,000	3,450	S.S	1,770	架	3—3 1—2	3,450	100 200	*下記ニ送電
			鶴来	25	3	△▽	22,000	3,450	〃	75	〃	3—3 1—2	3,450		至鶴来変電所 4.9哩
			久常	120 120 (120)	3 3 1)	△▽	21,000	6,600	〃	1,080 (120)	架(送) 架	3—3 1—2	*6,600 3,500		至五郎寺瀧山 2.6哩
			本多町	(200) 400	3) 3	△▽ △▽	21,000	3,500 {3,450 3,300 6,600 6,300}	〃 ? W	2,170 1,200 (600)	〃 〃	3—3 1—2	3,450		至澤変電所 5.6哩
			澤	30	3	△▽	6,200	240	大阪電燈	90	〃	3—3	240	—	澤礦山供給用
			津幡	35	2	∨∨	{21,000 20,000}	3,450	東京 芝浦製作所	60	〃	3—3	3,450	—	小松電氣津幡支社ニ供給用
	184 小松電氣	燈力	小松(開)	(金澤電氣瓦斯會社ヨリ受電250K.W)						—	架	3—3 1—2 1—3	3,150 — —	50 100 200	
	185 同社津幡支社	燈力	津幡(開)	(同上 80K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300 —	100 200	
	羽咋電氣	燈力	羽咋(開)	(石動電氣會社ヨリ受電35K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100	
富山	194 富山電氣	燈力	富山	500 (500)	3 1)	△▽	20,530	2,200	S.S	1,500 (500)	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
			高月	100 100	3 3	△▽	20,000	3,450	〃	600	〃	3—3 1—2	3,450		
			高岡	120 300	3 1	△▽ 人Y	20,390 20,390	2,200 2,200	〃 〃	660	屋	3—3	2,200	—	高岡電燈ニ供給
	195 高岡電燈	燈力	高岡(開)	(富山電氣會社ヨリ受電596.8K.W)						—	架	3—3 1—2	2,100	100 200	
	198 小松電氣社 泊支社	燈力	泊支社(開)	(富山電氣會社ヨリ受電67.14K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
	細野電燈	燈力	細野(開)	(礪波電氣會社ヨリ受電42K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300 —	100 210	
新潟 長野	203 越後電氣	燈力	新井	25	3	△▽	12,000	{2,000 2,050 2,100}	芝浦	75	架	3—3 1—2	2,000	100 200	
			高田	125 125 (125)	3 3 1)	△▽	12,000	{2,000 2,050 2,100}	〃	750 (125)	〃	3—3 1—2	2,000		
			直江津	75	3	△▽	12,000	{2,000 2,050 2,100}	〃	225	〃	3—3 1—2	2,000		
			飯山	50 (50)	3 1)	△▽	12,000	{2,900 3,000 3,100}	〃	150 (50)	〃	3—3 1—2	2,000		
新潟	204 新潟水電	燈力	沼垂	200 100	3 3	△Y △Y	{10,000 10,500 9,000} {10,000 10,500 9,500}	2,000 2,000	G.E W	900	架	3—3 3—4 1—2	3,460 2,000 —	100 200	
			新發田	50	3	△▽	{10,200 10,000}	3,300 3,000	?	150	〃	3—3 1—2	{3,300 3,000 —}		
			水原	40	3	△▽	10,600	3,460	東芝 芝浦工場	120	〃	3—3 1—2	3,460 —		
			小須戸	100	3	△▽	{10,500 10,000 9,500}	3,500 3,360	〃 〃	300	〃	3—3 1—2	{3,500 3,300 —}		
			第一(發)	10	3	△▽	11,000	3,500	G.E	30	〃	3—3 1—2	3,500 —		

地方	事業者	目的	変電所 (発)変電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	変圧器 一容量	組合個数	結線法	一次電圧	二次電圧	製造者	純容量	配(送)電線路 種類	電線路 方式	電線路 電圧	需用家電圧	備考
				K.V.A		一次ニ次	V	V		K.V.A		相(直)—線	V	V	
新潟	205 北越水力電氣	燈力	柏崎	50 50 (50)	3 3 1)	△▽	10,000	{3,150 3,300 3,500}	G.E	300	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
			長岡	50 (50) 100 100 105	1 2) 3 1) 3	— △▽ △▽	10,000 10,000 10,000	{3,150 3,300 3,500} {3,150 3,350 3,550} {3,150 3,350 3,570}	G.E S.S 〃	965 (200)	〃	3—3 1—2	3,300		
			小千谷	30 (30) 50	3 1) 1	△▽ —	11,000 11,000	{3,150 3,350 3,550} {3,100 3,300 3,500}	〃 ?	140 (30)	〃	3—3 1—2	3,300		
			椎谷	50 (50)	2 1)	∨∨	10,000	{3,100 3,300 3,500}	?	87	〃	3—3 1—2	3,300		
	206 新潟水力電氣	燈力	五泉	100 100	3 3	△▽	10,000	{3,000 3,300}	芝浦 ブラウンボベリー	600	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
			亀田	25	2	∨∨	11,000	3,300	芝浦	43	〃	3—3 1—2	3,300		
			新津	100	3	△▽	10,000	{3,000 3,300}	芝浦 ブラウンボベリー	300	〃	3—3 1—2	3,300		
			加茂	50	2	∨∨	{10,000 9,500 9,000}	{3,300 3,150 3,000}	W	85	〃	3—3 1—2	3,300		
			三條	100 100	1 1	人Y 人Y	10,000 {10,000 9,500 9,000}	{3,300 3,600} {3,300 3,150 3,000}	芝浦 ブラウンボベリー W	200	〃	3—3 1—2	3,300		
			見付	100	2	∨∨	{10,000 9,500 9,000}	{3,300 3,150 3,000}	W	173	〃	3—3 1—2	3,300		
福島	213 福島電燈	燈力	森合	200 (200)	3 1)	△▽	10,000	3,100	芝浦	600 (200)	架	3—3 1—2	3,100 —	100 200	
	214 郡山絹絲紡績	燈力	第一	50 50 50 30	3 3 3 3	△▽ 人Y	{11,000 10,000} 2,000	2,300 2,000 110	芝浦 W 芝浦	450 90	架 〃	3—3 1—2 1—2	2,300 2,000 100	100 200	
			第二	150	3	人Y	10,000	50	S.S 明電舍	450	〃	1—2	50	50	カーバイト製造用
			小野崎町	15	3	△▽	10,000	2,200	明電舍	45	屋	3—3	2,200	—	新町電氣設電用
	215 喜多方水力電氣	燈力	喜多方	15	3	△▽	3,300	2,080	東京芝浦工場	45	架	3—3 1—2	2,000	100 200	
	216 會津電力	燈力	若松	* 150	1	—	3,450	2,000	芝浦	(過力) 250	架	3—3 1—2	3,450 —	100 200	*オート變壓器
			日橋村第一	30	3	△▽	3,200	220	日立	72	〃	3—3	220		
			同第二	30	3	△▽	3,200	220	〃	72	〃	3—3	220		
	219 川俣電氣	燈力	澤上	15	2	∨Λ	6,600	3,300	芝浦	25	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
			川俣	125	3	△▽	6,600	3,300	〃	450	〃	3—3 1—2	3,300		

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電種類	電線路方式	電線路電線電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		架(直)一線	V	V	
福島	226 夏井川水電	燈力	新町(開)	(郡山絹絲紡績會社ヨリ受電22.38K.W)						—	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
	227 大沼電燈	燈力	本堀町(開)	(合排電力會社ヨリ受電37.3K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
	228 磐城水電	燈力	小高	5 (5	2 1)	VV	3,300 3,150 3,000	105 210	神鋼電	10 (5)	架	3—3 1—2	3,300 100 200	100 200	
福島 宮城 山形	231 奥羽電氣	燈力	長岡	100	1	人丫	15,000	3,350	S.S	110	架	3—3 1—2	3,350 —	100 200	
			保原	340 340	1 1	人丫	15,000	3,350	〃	680	〃	3—3 1—2	3,350 —		
宮城	232 仙臺市	燈力	宮町	250	3	△▽	11,000	3,300 2,050 2,200 2,350	S.S 〃	750 (450)	架 (送)	3—3 1—2	3,300	100 200	白石發電所ヨリ受電土樋、沼邊、角田變電所ニ送電
			白石	250	3	△▽	2,200	22,000	〃	750	架(送)	3—3	22,000		
			土樋	250	3	△▽	22,000	2,000	〃	750	架	3—3 1—2	2,000		
			沼邊	35	2	VV	21,500	3,300	關電會	60	〃	3—3 1—2	3,300		
			角田	35	2	VV	21,500	3,300 3,200 3,100	〃	60	〃	3—3 1—2	3,300		
	238 遠田電氣	燈力	松島村(開)	(仙臺市ヨリ受電80K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 50	
	239 東北電氣	燈力	若柳(開)	(仙北電氣會社ヨリ受電60K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	105 52.5	
山形 新潟	240 鶴岡水力電氣	燈力	鶴岡	400 (400	3 1)	△▽	6,600 12,800	3,100 3,200 3,300	芝浦	600	架	3—3 1—2	3,300 —	100 200	
			藤島	30	3	△▽	6,350 12,700	3,100 3,200 3,300	〃	45	〃	3—3 1—2	3,300 —		
			余目	70	3	△▽	6,000 12,000	3,100 3,200 3,300	〃	105	〃	3—3 1—2	3,300 —		
山形	241 奥羽電氣本澤支社	燈力	米澤	250	3	△▽	15,000	3,300	S.S	240	架	3—3 1—2	3,300	100 200	本社發電所ヨリ受電
	242 山形電氣	燈力	長崎	(35	3)	△▽	11,000 12,000 13,000	2,200	芝浦	450 (105)	架	3—3 1—2	2,000	100 200	
			山形	150 350	3 3	△▽ △▽	11,500 12,000 12,000	2,050 2,100 2,200	〃 〃	1,050	〃	3—3 1—2	2,200		
	244 酒田町	燈力	第一	100	3	△▽	10,250	3,300 3,000	三菱造船所	300	架	3—3 1—2	3,300 3,000	100 200	
			第二	100	3	△▽	10,000	2,200	G.E	300	〃	3—3 1—2	2,200		
			第三	30	3	△▽	10,000 10,250 10,500	13,150	芝浦	90	〃	3—3 1—2	3,150		
			小牧	4	3	△▽	2,200	110	?	12	〃	3—3 1—2	110		
	245 新庄町	燈力	新庄	70	3	△▽	6,600	2,300	芝浦	210	架	3—3 1—2	2,300	100 200	

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電種類	電線路方式	電線路電線電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		架(直)一線	V	V	
山形	246 飽海電燈所	燈力	酒田町第二變電所內(開)	(酒田町ヨリ受電25K.W)						—	屋	3—3 1—2	2,200	55 110	
	247 長井町	燈力	長井(開)	(山形電氣會社ヨリ受電50K.W)						—	架	3—3 1—2	2,200	110 220	
	248 東置賜部	燈力	長井(開)	(山形電氣會社ヨリ受電300K.W)						—	架	3—3	3,500	100 200	
	250 東田川部	燈力	藤島	180	3	△▽	14,000 15,500	3,300 3,400 3,500	芝浦	432	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
秋田	251 秋田電氣	燈力	第一	110	2	VV	14,800	2,200 2,100 2,000	W	180	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
			第二	15 20	3 1	△▽ △▽	16,500 16,500 16,000 15,500 15,000	2,200 2,400 2,300 2,200 2,100	〃 ?	65	〃	3—3 1—2	2,200		
			第三	15	2	VV	16,500	2,200	?	30	〃	3—3 1—2	2,200		
最手	258 盛岡電氣	燈力	宇津野	60	3	△—	2,200	50	芝浦	180	屋	1—2	55	55	カーバイト用
			第二(發)	10	1	——	11,000	2,200	〃	10	架	1—2	2,200	100 200	
			第一	250	3	△▽	10,000	2,200	〃	750	〃	3—3 1—2	2,200		
	265 黒澤尻電氣	燈力	岩澤	85	3	△▽	6,550	3,500	日立	145	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
青森	267 青森電燈	燈力	浪打	100 100 100	3 3 1)	△▽	6,000	2,000	G.E	600 (100)	架	3—3 1—2	2,000	100 200	
	268 弘前電燈	燈力	黒石	30	3	△▽	11,000	2,200	日立	90	架	3—3 1—2	2,200	100 200	
			弘前	100 (100	3 1)	△▽	11,000	2,200	W	300 (100)	〃	3—3 1—2	2,200		
			鶴田	30	3	△▽	10,500	3,300	日立	90	〃	3—3 1—2	3,300		
			板柳	10	1	——	10,500	2,200	W	10	〃	1—2	2,200		
	270 野邊地電氣	燈力	坪川(發)	(七戸水電會社ヨリ同社坪川發電所ニ於テ受電37.6K.W)						—	架	3—3 1—2	3,450	50 100	
滋賀	272 近江水力電氣	燈力	八日市	75	3	△▽	19,100	3,500	S.S	130	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
			彦根	75 75	3 2	人人 VV	19,100 19,100	3,500 3,500	〃 〃	375	〃	3—3 1—2	3,500		
			八幡	75	2	VV	19,100	3,500	〃	130	〃	3—3 1—2	3,500		
			長濱	75	2	VV	19,100	3,500	〃	130	〃	3—3 1—2	3,500		
			日野	50	1	人丫	3,500	19,700 19,550 19,250	〃	50	〃	3—3 1—2	3,500		
			水口	50	1	人丫	19,700 19,550 19,250	3,500	〃	50	〃	3—3 1—2	3,500		
			山上村(變壓塔)	20	1	人▽	20,000 19,850	3,500	〃	20	〃	3—3 1—2	3,500		

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所(蓄)蓄電所(開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電種類	電送方式	線路電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(線)-線	V	V	
滋賀	275 堅田町	燈力	堅田町(開)	(京都電燈會社ヨリ受電30K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
京都 滋賀	276 京都電燈	燈力	今熊野	500 (500	3 1)	△▽	15,000	2,300	G.E	* 1,500 (500)	架	3—3 1—2	2,300		* 伏見發電所ニ連絡用
				500 (500	3 1)	△▽	10,000	{2,300 2,000}	〃	1,500 (500)	〃	3—3 1—2	2,300		
			瀧田	200 (200	3 1)	△▽	15,000	3,500	〃	810 (270)	〃	3—3 1—2	3,500		
				70 (70	3 1)	△▽	15,000	3,500	京都 岡村商會						
			東寺	300 (300	3 3)	△▽	10,000	2,300	〃	2,400 (1,400)	〃	3—3 1—2	2,300		
				500 (500	3 1)	△▽	9,000	{2,300 2,000}	G.E						
			柯原町	1,000 (1,000	3 1)	△▽	9,000	2,300	S.S	3,000 (1,000)	〃	3—3 1—2	2,300	50 100 200	
			二條	750 750 (750	1 1 1)	△▽	10,000	2,300	京都 岡村商會	1,500 (750)	〃	3—3 1—2	2,300		
			堀川	750 750 (750	1 1 1)	△▽	10,000	2,300	〃	1,500 (750)	〃	3—3 1—2	2,300		
			小山	300 (300	3 1)	△▽	15,000	2,300	G.E	* 1,050 (450)	〃	3—3 1—2	2,300		* 堀川變電所ト連絡用 1.7哩
				150 (150	1 1)	△Y	3,500	{2,200 2,300}	奈村商會						
				300	3	△▽	10,000	2,300	芝浦	* 900					
京都	284 宇治町	燈力	宇治町(開)	(宇治川電氣會社ヨリ受電40K.W)						—	架	3—3 1—2 1—3	{2,200 —}	55 110 220	
	285 笠置水電	燈力	上狗(開)	(關西水力電氣會社ヨリ受電80K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	50 100 220	
京都 大阪 兵庫	287 宇治川電氣	力	野江	1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	3 3 3 3 3	人▽	29,000	11,000	S.S	25,500	地(送)	3—3	11,000		
				1,411 (1,411	3 1)	人▽	29,000	3,500	〃	4,233 (1,411	架	3—3	3,500		
			道頓堀	1,500 (1,500	1 1)	△▽	10,000	3,500	〃	1,500 (1,500)	〃	3—3	3,500	100 200 等	
			海老江	1,500 (1,500	1 1)	△▽	10,000	3,500	〃	1,500 (1,500)	〃	3—3	3,500		
			宇治	20 (20	2 1)	V∧	12,000	2,200	奥村商會	30	〃	3—3	2,200		宇治町ニ供給
大阪	288 大阪電燈	燈力	中島	500 500 (500	3 3 3)	人Y	5,775	{1,215 1,270 1,330}	A.E.G	3,000 (1,500)	架	3—3 1—2	2,300		
			北濱	500 500 (500	3 3 3)	人Y	5,775	{1,215 1,270 1,330}	〃	3,000 (1,500)	〃	3—3 1—2	2,300		
			宇町	500 500 (500	3 3 3)	人Y	5,775	{1,215 1,270 1,330}	大阪電燈	3,000 (1,500	〃	3—3 1—2	2,300	100 200	* ルナパーク送電用變備 △ 堀川變電所ニ送電
				(330	3)	人Y	{1,215 1,270 1,330}	3,500	〃	* (990)	〃	3—3	3,500		
				1,000	1	—	2,300	3,500	〃	△ 1,000	架(送)	3—3	3,500		
			高津	500 500 500 (500	3 3 3 3)	人Y	5,775	{1,215 1,270 1,330}	大阪電燈	4,500 (1,500)	架	3—3 1—2	2,300		
				* 330	3	人Y	1,000	{2,300 2,200 2,100}	〃	* 990	〃	3—3 1—2	2,300		* ルナパーク送電用

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所(蓄)蓄電所(開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電種類	電送方式	線路電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(線)-線	V	V	
大阪	288 大阪電燈	燈力	農人橋	1,500 1,500 (1,500	1 1 1)	人Y	10,000	{2,300 2,200 2,100}	大阪電燈	3,000 (1,500)	架	3—3 1—2	2,300	100 200	
			淵川	1,500 1,500 (1,500	1 1 1)	人Y	10,000	{2,300 2,200 2,100}	〃	3,000 (1,500)	〃	3—3 1—2	2,300		
			曙町	1,500 1,500 (1,500	1 1 1)	人Y	10,000	{2,300 2,200 2,100}	〃	3,000 (1,500)	〃	3—3 1—2	2,300		
			堺	1,000	1	—	3,500	2,300	〃	1,000	〃	3—3 1—2	2,300		
	294 安威川水力電氣	燈力	豐川村(開)	(箕面有馬電氣軌道會社ヨリ受電20K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	50 100	
大阪 和歌山	298 和泉水力電氣	燈力	岸和田	105 (105	3 1)	Y人	5,775	2,020	S.S	315 (105)	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
奈良	300 大和電氣	燈力	下淵	120 (120	3 3)	△▽	15,000	3,000	大阪電燈	360 (360)	架	3—3 1—2	3,000 —	100 200	
			松山	50	3	△▽	15,000	{3,300 3,100 2,900}	?	150	〃	3—3 1—2	3,300 —		
	303 洞川電氣道	燈力	橫橋(開) 川合(開)	(大和電氣會社受電89.52K.W)						—	架	3—3 1—2 1—3	3,300 —	55 110 220	
兵庫	316 姫路水力電氣	燈力	野里	100	3	Y△	{10,000 6,000}	2,330	S.S	945 (645)	架(送) 架	3—3 3—3 1—2	2,330 2,330	100 200	下藏前變電所ニ送電
				215 (215	3 3)	人△ 人▽	16,000 14,000	2,330 2,330	〃						
			龜崎	25 50 50 150	3 3 3 3	人▽ 人▽ 人△	16,500 16,000 16,000	3,500 3,500 3,500	大阪明治電燈 S.S 〃	825	〃	3—3 1—2	3,500		
			大藏前	100	3	△▽	{2,400 2,100}	3,400 3,500	川北電氣企業	300	〃	3—3 1—2	3,500		
	317 明石電燈	燈力	高砂	50	3	△▽	30,000	{3,500 3,400}	大阪電燈	150	架	3—3 1—2	3,500	50 100 200	
			別府	80	1	Y人	20,000	{3,400 3,300}	神戸三菱造船	80	〃	3—3 1—2	3,400		
			二見	15	1	△▽	20,000	3,500	〃	15	〃	3—3 1—2	3,500		
			大久保	50	2	V∧	20,000	{3,400 3,500}	奥村	100	〃	3—3 1—2	3,500		
	320 北條町	燈力	北條(開)	(姫路水力電氣會社ヨリ受電100K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	321 中播電氣	燈力	北條(開)	(姫路水力電氣會社ヨリ受電100K.W)						—	架	3—3 1—2	3,500	100 200	
	325 播磨水力電氣	燈力	飾磨町	200 200	3 3	△▽	22,000	3,500	芝浦	1,200	架	3—3 1—2	3,500 —	100 200	
	327 山崎電燈	燈力	山崎(開)	(姫路水力電氣會社ヨリ受電70K.W)						—	架	3—3 1—2	3,300	100 200	
	328 東播電氣	燈力	安取	40	3	—	3,100	3,500	?	* 200	架	3—3 1—2 1—3	3,300 —	50 100 200	* コンペンセーター姫路水力ヨリ受電200K.W)
	338 阪神水電興業	力	打出	100	1	人△	2,200	220	?	94	架	3—3	220	220	

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電線 種類	電線方式	電線電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		(往復)一線	V	V	
廣島 岡山	356 備後水力電氣	燈力	府中	32	1	⅄⅄	11,000	2,200	S.S	267	架	3—3	2,200	100 200	
				110	1	⅄⅄	10,700	2,200				1—2			
				125	1	⅄⅄	10,700	2,200							
			吉津	110	1	⅄⅄	10,000	2,200	ク	362	〃	3—3	2,200		
				110	1	⅄⅄	10,000	2,200				1—2			
				110	1	⅄⅄	10,000	2,280							
				32	1	⅄⅄	10,200	2,290							
			金浦	100	1	⅄⅄	9,700	2,200	ク	225	ク	3—3	2,200		
				125	1	⅄⅄	9,700	2,200				1—2			
廣島	357 廣島電燈	燈力	三條町	875	3	△▽	10,000	2,300	W	2,100	架	3—3	2,300	100 200	
				(875)	1)					(700)		1—2			
			吳	210	3	△▽	11,000 / 10,500 / 10,000 / 9,500	2,300 / 1,150	芝浦	630	ク	3—3	2,300		
				(210)	1)					(210)		1—2			
	370 松永電燈	燈力	吉法	(備後水力電氣會社ヨリ受電40KW)						—	架	3—3	2,200	100 200	
												1—2			
島根	383 松江電燈	燈力	松江	250	3	△▽	19,328 / 19,082 / 18,783	3,500	S.S	750	架	3—2 / 1—2 / 1—3	3,500	50 100 200	
			木次	60	1	△▽	19,783 / 19,445 / 19,527	3,500	ク	60	ク	3—3 / 1—2 / 1—3	3,500		
			大東	50	3	△▽	19,672 / 19,332 / 19,393	3,500	ク	150	ク	3—3 / 1—2 / 1—3	3,500		
			大森	125	3	△▽	19,783 / 19,783	3,500	ク	250	ク	3—3 / 1—2 / 1—3 / *直—2	3,500 / 550		電動發電機 三勝一直 一基 3,500V—550V * 大森鏡山ニ供給
			大田	60	1	△▽	19,783 / 19,445 / 19,527	3,500	ク	60	ク	3—3 / 1—2 / 1—3	3,500		
島根 鳥取	391 山陰電氣	燈力	米子	90	3	△▽	6,600	2,050	芝浦	270	架	3—3 / 1—2	2,000 / —	100 200	定格一位容量、實測出力 江原変電所ニ送電 架設竿 12.0尺 張線電線 6.5尺 張實測出 9.5尺
				100	3	△▽	6,000	12,000	ク	300	架(送)	3—3	12,000		
			安來	40	3	△▽	11,000	2,050	ク	120	架	3—3 / 1—2	2,000 / —		
			松江	50	3	⅄▽	5,800	1,220	ク	150	ク	3—3 / 1—2	1,155 / —		
			田雲郷	100	3	△▽	10,000	2,100	ク	300	〃	3—3 / 1—2	2,100 / —		
			實滿山	90	3	△▽	2,000	550	ク	270	〃	3—3	550	—	實滿山鑛山ニ送電
鳥取	392 鳥取電燈	燈力	鳥取	100	3	⅄	10,000	3,300	A.E.G	300	架	3—3 / 1—2	3,300 / —	100 200	
				(100)	1)					(100)					
			川中	20	3	△▽	11,000 / 10,500 / 10,000	3,500	芝浦	60	ク	3—3 / 1—2	3,500 / —		
			河原	10	3	△▽	11,000 / 10,500 / 10,000	3,500	ク	30	〃	3—3 / 1—2	3,500		
	393 倉吉電氣	燈力	倉吉	10	3	△▽	3,400	7,000	?	30	架(送)	3—3	7,000	—	八橋變電所ニ送電
			八橋	10	3	△▽	6,800	3,500	?	30	配	3—3 / 1—2	3,500	100 200	

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(送)電線 種類	電線方式	電線電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		(往復)一線	V	V	
德島	396 德島水力電氣	燈力	小松島	50	3	△▽	22,000	3,000 / 3,150 / 3,300	S.S	150	架	3—3 / 1—2	3,300	100 200	
			沖洲	500	3	△▽	22,000	3,150 / 3,450 / 3,500	芝浦	1,500	ク	3—3 / 1—2	3,500		
			敷地	150	3	△▽	21,000	3,100 / 3,300 / 3,500	日立	450	ク	3—3 / 1—2	3,500		
德島 香川	400 四國水力電氣	燈力	普通寺	160	3	△▽	33,000	3,205 / 3,375	S.S	840	架	3—3 / 1—2 / 1—3	3,300 / —	100 200	
			丸龜	450	2	VV	33,000	2,190 / 3,350	ク	900	ク	3—3 / 1—2 / 1—3	3,300 / —		
			觀音寺	150	3	△▽	33,000	3,150 / 3,300 / 3,450	芝浦	450	ク	3—3 / 1—2 / 1—3	3,450 / —		
			高松	600	3	△▽	33,000	3,150 / 3,300 / 3,450	〃	1,800	架地	3—3 / 1—2 / 1—3	3,450 / —		
			坂出	500	3	△▽	33,000	3,450 / 3,300 / 3,150	〃	1,500	架	3—3 / 1—2 / 1—3	3,450 / —		
			辻町	150	3	△▽	33,000	2,100 / 2,200 / 2,300 / 3,140 / 3,300 / 3,460	?	450	ク	3—3 / 1—2	3,450		
愛媛	405 伊豫水力電氣	燈力	松山	185	3	△▽	27,000	3,300	獨ブラウンボベリー	1,110	架	3—3 / 1—2	3,300 / —	100 200	* 郡中變電所ニ送電 △ 北條、和氣變電所ニ送電 中山、內子、新谷變電所ニ送電
				185	3										
				120	3	⅄⅄	1,907	4,000	?	360	架(送)	*3—3	3,300	—	
												△3—3	6,900	—	
			郡中	20	3	⅄⅄	1,907	3,900	?	60	ク	3—3	6,700	—	
			中山	5	3	⅄⅄	3,762	1,907	?	15	架	3—3 / 1—2	3,300 / —		
			內子	20	3	⅄⅄	3,550	1,907	?	60	ク	3—3 / 1—2	3,300 / —	100 200	
			新谷	30	3	⅄⅄	3,444	1,907	?	90	ク	3—3 / 1—2	3,300 / —		
愛媛	406 愛媛水力電氣	燈力	西條	125	3	△▽	21,700 / 21,500 / 21,300	3,500	G.E	300	架	3—3 / 1—2	3,500 / —	100 200	
				(125)	1)					(125)					
			三津屋	75	3	△▽	21,500 / 21,150 / 20,700	3,500	ク	180	ク	3—3 / 1—2	3,500 / —		
				(75)	1)					(75)					
			今治	200	3	△▽	21,300 / 20,700 / 20,000	3,500	ク	480	ク	3—3 / 1—2	3,500 / —		
				(200)	1)					(200)					
	408 宇和水電	燈力	三間	20	3	⅄⅄	6,650 / 6,350	1,905	A.E.G	60	架	3—3 / 1—2	3,000 / —	100 200	
			宇和島	60	3	⅄⅄	6,650 / 6,350	1,905	ク	180	ク	3—3 / 1—2	3,000 / —		
			卯ノ町	6	3	⅄⅄	6,650 / 6,350	1,905	ク	36	ク	3—3 / 1—2	3,000 / —		
				6	3	⅄⅄	6,650 / 6,350	1,905	ク						
			八幡浜	30	3	⅄⅄	6,650 / 6,350	1,905	ク	150	ク	3—3 / 1—2	3,000 / —		
				20	3	⅄⅄	6,650 / 6,350	1,905	ク						

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(給)電燈電線 種類	方式	電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(線)—般	V	V	
高知	413 高知縣	燈力	江ノ口	200	3	△Y	10,000	2,000	W	1,800	柱	3—3	3,450	100 200	
				200	3					(200)		1—2	2,000		
				(200	1)	△▽	10,000	3,450	?			3—4			
				200	3										
			立田	50	3	△▽	10,000 11,000	3,300	S.S	150	柱	3—3 1—2	3,300		
長崎	418 長崎電氣瓦斯	燈力	長崎紡績	350	3	△▽	3,450	600	?	500	柱	3—3	600	—	長崎紡績ニ供給用
熊本	431 久留米電燈	燈力	西久留米	(九州電燈鐵道會社ヨリ受電 350K.W)						—	柱	3—3 1—2	2,300	100 200	
		燈力	東久留米	(舊日田水電ヨリ受電175K.W						—	柱	3—3 1—2	2,100		
	433 行橋電燈	燈力	松江	* 12	3	△▽	3,200	640	大阪電燈	80	柱	3—3 1—2	3,500	100 200	*コンペンセータ ー大分水力ヨリ180 K.W受電
			行橋	(12	1)										
				35	2	VV	3,500	2,000	〃	60	〃	3—3 1—2	2,000		
				(35	1)										
	438 津屋崎電燈	燈力	津屋崎(開)	(九州電燈鐵道會社ヨリ受電30K.W)						—	柱	3—3 1—2	2,200 —	100 200	
	440 宗像電燈	燈力	津屋崎(開)	(九州電燈鐵道會社ヨリ受電30K.W)						—	柱	3—3 1—2	3,300	100 200	
	441 熊本電氣	燈力	高瀬	100	3	人▽	17,320	3,450	S.S	300	柱	3—3 1—2	3,450	100 200	*市内用 △市外用
			御船	83	3	人▽	17,320	3,450	〃	250	〃	3—3 1—2	3,450		
			宮原	83	3	人▽	17,320	3,450	〃	250	〃	3—3 1—2	3,450		
			熊本	500	3	人▽	17,320	2,200	〃	* 3,000	〃	3—3 1—2	3,450 2,200		
				500	3										
				100	3	人▽	17,320	3,450	〃	△ 300	〃				
			八代	350	3	△▽	30,000	3,450	〃	1,050	〃	3—3 1—2	3,450		
			來民	167	3	人▽	17,320	3,450	〃	500	〃	3—3 1—2	3,450		
			松橋	100	3	人▽	17,320	3,450	〃	300	〃	3—3 1—2	3,450		
			松求麻	350	3	▽△	30,000	3,450	〃	1,550	〃	3—3 1—2	3,450		
				150	3	人▽	17,320	3,450	〃						
			熊本經濟製造所	40	3	△▽	2,000	200	芝浦	252	〃	3—3 1—2	200 100		
				40	3										
				20	3	▽△	2,000	100	〃						
	445 大分水力電氣	燈力	大分	240	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	S.S	240	柱	3—3 1—2 1—3	3,500 —	50 100 200	
			佐賀市	120	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	〃	120	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		
			臼杵	240	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	〃	240	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		
			別府	240	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	〃	240	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		
			宇佐	120	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	〃	120	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		
			杵築	120	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	〃	120	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		
			中津	300	1	人Y	50,000	3,500 3,400 3,300	〃	300	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 —		

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配(給)電燈電線 種類	方式	電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(線)—般	V	V	
大分	449 森水力電氣	燈力	森町(開)	(九州水力電氣會社ヨリ受電30K.W						—	柱	3—3 1—2 1—3	3,500 —	100 200	
	450 國東電氣	燈力	國東町	(大分水力電氣會社ヨリ受電20K.W)						—	柱	3—3 1—2	3,000	100 200	
宮崎	451 日向水力電氣	燈力	本荘	35	3	△▽	10,600	3,200	芝浦	105	柱	3—3 1—2	3,200 —	100 200	
			宮崎	167	3	△▽	10,000	3,200	S.S	501	柱	3—3 1—2	3,200 —		
	453 延岡電氣所	燈力	松崎	150	3	△▽	11,000	2,150	芝浦	450	柱	3—3 1—2	2,150	100 200	
			岡富	100	3	△▽	10,000	2,000 2,100 2,200	〃	270	〃	3—3 1—2	2,000 2,200		
			富高	60	3	△▽	10,000	2,000 2,100 2,200	〃	180	〃	3—3 1—2	2,000 2,200		
			曾本	50	3	△▽	10,000	2,100 2,150 2,200	〃	135	〃	3—3 1—2	2,100 2,200		
			美々津	30	3	△▽	9,500	2,100 2,150 2,200	〃	90	〃	3—3 1—2	2,100 2,200		
			都農	10	3	△▽	9,000	2,100 2,150 2,200	〃	30	〃	3—3 1—2	2,100 2,200		
			高鍋	50	3	△▽	9,000	2,100 2,150 2,200	〃	150	〃	3—3 1—2	2,100 2,200		
熊本 鹿兒島	455 日本窒素肥料	燈力	牛尾	150	3	△▽	10,000	550	S.S	900	柱	3—3 3—4	550	100 200	
				150	3	△▽	10,000	550							
			大口	25	1	△Y	10,000	110	〃	25	〃	3—3 3—4	110		
			水俣	500	3	△▽	18,400	102							
				500	3										
				500	3	△▽	18,400	* 50 100	〃	8,050	〃	3—3 3—4	2,200		*カーバイト用 △セメント製造用
				500	3										
				500	3	△▽	18,400	△ 102							
				150	3	人△	18,400	220							
				50	2	VA	30,180	2,200							
鹿兒島	456 鹿兒島電氣	燈力	鹿兒島	250	3	△▽	22,000 21,000	3,500 3,400	G.E	1,500	柱	3—3 1—2	3,500	100 200	
				250	3										
			國分	50	3	△▽	23,000 22,000	3,500 3,400	〃	150	〃	3—3 1—2	3,500		
	460 枕崎電燈	燈力	枕崎(開)	(萬ノ瀬水力電氣會社ヨリ受電50K.W)						—	柱	3—3 1—2	3,500 —	200 100	
	465 國分電氣	燈力	國分(開)	(鹿兒島電氣會社ヨリ受電100K.W)						—	柱	3—3 1—2	3,450 —	100 200	
	469 南隅電燈	燈力	岡崎(開)	鹿屋電燈會社ヨリ受電20K.W)						—	柱	3—3 1—2	2,200	50 150	
北海道	473 札幌水力電氣	燈力	札幌	150	3	△▽	11,000	2,200	W	900	柱	3—3 1—2	2,300 —	100 200	
				150	3					(150)					
				(150	1)										

地方	事業者	目的	變電所(發)發電所,(蓄)蓄電所,(開)開閉所	變壓器 一次容量	變壓器 一次容量 K.V.A	變壓器 組合個數	變壓器 結線法	變壓器 一次電壓	變壓器 二次電壓 V	變壓器 製造者	變壓器 總容量 K.V.A	配電(送電)種類	電壓 電線 方式	電壓 電線 (粍)-條	電壓 電壓 V	需用家電壓 V	備考
北海道	474 小樽電氣	燈力	小樽	500 (500	3 1)	人▽	一次二次	25,087	2,300 2,350 2,400 2,450 2,500	G.E	1,500 (500)	架	3—2 1—2		2,300 2,500	100 200	王子製紙ヨリ1,500 K.W受電
	477 旭川電氣	燈力	二條	200	3	△▽		11,000 10,250 10,120	2,200	G.E	1,200 (200)	架	3—3 1—2		2,200	100 200	
				200 (200	3 1)	△▽		11,000 10,150 10,120	2,200	芝浦							
	481 王子製紙(苫小牧)	燈力	苫小牧	1,050 1,050 1,050 (1,050	3 3 3 3)	人▽		24,850	2,000	G.E	15,750	架	3—3 1—2		2,000 —	100 200	
				1,050	3	人▽		24,850 24,250 23,650	2,200 2,000	ク							
			札幌	500 (500	3 1)	人▽		24,800	2,300 2,400	芝浦	1,500 (500)	ク	3—3		2,300 2,400	—	札幌水力ヨリ供給
			江別	500	3	△▽		42,300 42,200	2,300 2,200	ク	1,500	ク	3—3 1—2		2,300 2,300	100 200	
	482 苫小牧村	燈力	苫小牧(開)	(王子製紙會社ヨリ受電80K.W)							—	架	3—3 1—2		2,300 —	100 200	
	489 夕張電氣	燈力	登川村(開)	(北海道炭礦汽船會社ヨリ受電100K.W)							—	架	3—3 1—2		3,300	50 100 200	

2. 電氣鐵道事業

地方	事業者	變電所	變壓器 一筒ノ容量 K.V.A	組合筒數	結線法 一次 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	種類
神奈川	17 横濱電氣鐵道	千歳橋(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・回・變
栃木	72 日光電氣軌道	松原(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
愛知	126 名古屋電氣鐵道	千種(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
		南鍛冶町(發)	—	—	—	—	—	—	—	〃
		須ケ口(發)	—	—	—	—	—	—	—	〃
		岩倉(發)	—	—	—	—	—	—	—	〃
		那古野(發)	—	—	—	—	—	—	—	〃
	127 瀨戸電氣鐵道	大曾根(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
		小幡(發)	—	—	—	—	—	—	—	〃
	128 熱田電氣軌道	東築地(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
	132 尾張電氣軌道	安田(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
	133 岡崎電氣軌道	岡崎町(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
	140 名古屋土地	中村(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
	142 下ノ一色電車軌道	荒子(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
岐阜	161 美濃電氣軌道	第一(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
		第二(發)	300	3	△ ▽	3,200	700	オ社興會	900	〃
	167 長良輕便鐵道	長良(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
	168 岐北輕便鐵道	北方(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
石川	191 溫泉電軌	山代(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
	192 金石電氣鐵道	長田町(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
富山	202 富山電氣軌道	總曲輪(發)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電

電動發電機又ハ變流機

電動機馬力數	發電機容量 K.W	筒數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 K.W	電鐵(送)電種類	電鐵(送)電方式	線路電壓 V	電車線電壓 V	備考
—	300	2	3,000	550	英ビーブルス	600	架	直—2	550	550	
250	180	1	3,450	550	芝浦	(180)	架	直—2	550	550	足尾銅山ヨリ受電變壓トス
125	75	1	2,200	550	?	75	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電
450	300	3	2,300	550	A.E.G	600 (300)	〃	直—2	550		
450	300	2	2,300	550	〃	300 (300)	〃	直—2	550	600	
450	300	2	2,300	600	〃	300 (300)	〃	直—2	600		
450	300	1	2,300	600	〃	300	〃	直—2	600		
300	200	1	2,080	550	G.E	200	架	直—2	550	550	
120	80	1	2,000	575	?	200 (80)	〃	直—2	550	600	
300	200	1	2,080	550 600					600		
100	75	2	3,000	550	G.E	75 (75)	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電(75. K.W)
150	100	2	2,200	550	芝浦	200	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電(200 K.W)
120	75	2	3,000	550	A.E.G	75 (75)	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電 (75 K.W)
120	75	1	2,080	600	?	75	架	直—2	600	600	名古屋電燈ヨリ受電
150	100	1	2,200	550	W	100	架	直—2	550	550	名古屋電燈ヨリ受電
445	300	1	2,000	500 600	S.S	300 (300)	架	直—2	600	600	板取川電氣ヨリ受電(400 K.W)
445	300	1	2,000	550 600	〃						
150	100	1	2,000	500 600	A.E.G	100 (100)	〃	直—2	600		
150	100	1	2,000	500 600	〃						
150	100	1	2,000	600	日立	80	架	直—2	600	600	岐阜電氣ヨリ受電 (80K. W)
150	100	1	2,000	600	芝浦	80	架	直—2	600	600	岐阜電氣ヨリ受電(80K. W)
150	100	2	3,300	600	W	275	架	直—2	600	600	大菩寺川水電ヨリ受電(250K.W)
125	75	1	3,300	600	G.E						
120	75	1	3,300	550	?	75	架	直—2	550	550	金澤電氣瓦斯ヨリ受電(75K.W)
150	100	1	2,000	600	?	100	架	直—2	600	600	富山電氣ヨリ受電

地方	事業者	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	變壓器 組合箇數	變壓器 結線法 一次 二次	變壓器 一次電壓 V	變壓器 二次電壓 V	變壓器 製造者	變壓器 總容量 K.V.A	種類
滋賀	273 大津電車軌道	馬場	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電 ク
京都	279 京都電氣鐵道	東九條	250	3	△ ▽	10,000	3,300	A.E.G	750	三・誘・電 ク
		堀川	250	3	△ ▽	10,000	3,300	A.E.G	750	
兵庫	333 攝勢電氣軌道	川西村(開)	(箕面有馬電氣軌道會社ヨリ受電50K.W)			—		—	—	—
廣島	365 廣島電氣軌道	東魚屋町	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電 三・回・電
愛媛	407 伊豫鐵道	木屋町	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
鹿兒島	464 鹿兒島電氣軌道	第一	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
沖繩	472 沖繩電氣軌道	久茂地(開)	(沖繩電氣會社ヨリ受電100K.W)			—		—	—	—

3. 電氣鐵道及電

地方	事業者	目的	變電所 (發)…發電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	變壓器 一箇ノ容量 K.V.A	變壓器 組合箇數	變壓器 結線法 一次 二次	變壓器 一次電壓 V	變壓器 二次電壓 V	變壓器 製造者	變壓器 總容量 K.V.A	電 種類
東京 神奈川	2 東京市 (電氣鐵道ノ部)	輸	橫網町(第一部)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電 ク
			同(第二部)	300	3						
				300	3	六相	3,820	440	G.E	1,800	六・回・變
				(300	3)					(900)	
			有樂町(第一部)	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
			同(第二部)	300	3						
				300	3	△ 六相	6,300	435	G.E	2,700	六・回・變
				300	3					(900)	※ 變壓器變換用
				(300	3)						
			八官町	—	—	—	—	—	—	—	三・同・電
			飯田町	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
			市谷	—	—	—	—	—	—	—	三・同・電
			芝	150	3						
				150	3	△ ▽	6,000	360	G.E	1,350	三・回・變
				150	3					(450)	ク
				(150	3)						
			赤坂町	300	3						
				300	3	△ 六相	6,300	435	英・ヴッカー	2,650	六・回・變
				350	3	△ 六相	6,300	480	ク	(1,050)	ク
			下谷	300	3						
				300	3	△ 六相	6,300	435	G.E	2,700	六・回・變
				300	3					(900)	
				(300	3)						
			春日町	300	3						
				300	3	△ 六相	6,300	410	英 W	1,800	六・回・變
				(300	3)					(900)	
			品川	150	3						
				150	3	△ ▽	6,000	360	G.E	450	三・回・變
										(450)	

電動發電機又ハ變流機 馬力數 電動機	發電機容量 KW	箇數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 KW	讀(送)電種類	電送方式	線間電壓 V	電車線電壓 V	備考
120	75	1	3,300	600	A.E.G	100	桨	直—2	600	600	京都電燈ヨリ受電(100K.W)
150	100	1	3,300	600	ク	(75)					
430	300	2	3,300	600	芝浦	600	桨	直—2	600	600	兩發電所ノ內電動機一臺ヲ課備トス
430	300	2	3,300	600	ク	(600)					
—	—	—	—	—	—	—	桨	直—2	600	600	
450	300	1	3,300	600	G.E	600	桨	直—2	600	600	
430	300	1	3,300	600	ク	(300)					
90	60	2	3,000	600	A.E.G	60 (60)	桨	直—2	600	600	伊豫水力ヨリ受電(最大80K.W)
300	200	2	3,300	600	芝浦	400	桨	直—2	600	600	鹿兒島電氣ヨリ受電
—	—	—	—	—	—	—	桨	直—2	550	550	

氣供給兼營事業

動發電機又ハ變流機 馬力數 電動機	發電機容量 KW	箇數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 KW	配(發)…(送)電種類	電送方式	線間電壓 V	電車線電壓 需用家及 V	備考
300	200	8	3,200	575	G.E	1,720	桨	直—2	575		深川ヨリ
175	120	1	3,500	600	ク				600		
—	750	3	425	600	ク	1,500 (750)	ク	直—2	600		小沼ヨリ
300	200	4	3,200	575	ク	600 (200)	ク	直—2	575		深川ヨリ
—	750	4	435	600		2,250					品川及小沼ヨリ
1,500 (25~)	1,000 (50~)	2	6,000	3,300 (交流)	ク ク	(750)	ク	直—2	600		※水力・火力系連絡用
485	330	3	3,000	550	英・ヴッカー	660 (330)	ク	直—2	550		有樂町經由深川ヨリ
600	400	4	3,200	575	G.E	1,200 (400)	ク	直—2	575		深川ヨリ
500	330	3	3,000	550	英・ヴッカー	660 (330)	ク	直—2	550	550	飯田町經由深川ヨリ
—	400	2	345	575	G.E	1,200	ク	直—2	575	575	
—	400	2	360	600	ク	(400)			600	600	品川ヨリ
—	750	2	435	600	英・ヴッカー	1,500					
—	750	1	430	600	ク	(750)	ク	直—2	600		品川及小沼ヨリ
—	750	4	435	600	G.E	2,250 (750)	ク	直—2	600		小沼ヨリ
—	750	3	425	600	英 W	1,500 (755)	ク	直—2	600		小沼ヨリ
—	400	2	360	600	G.E	400 (400)	ク	直—2	600		品川ヨリ

地方	事業者	目的	変電所(発)…発電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	変圧器 容量 K.V.A	変圧器 組合個数	変圧器 結線法 一次 二次	変圧器 一次電圧 V	変圧器 二次電圧 V	変圧器 製造者	変圧器 総容量 K.V.A	電気種類
京浜神奈川 東京	2 東京市（供給ノ部）	燈	芝浦	150 150	3 3	△ ▽	3,300	125	芝浦	750 (150)	—
			仲徒町	100 (100)	3 1	△ 單相	3,500 3,300	120 110 100	〃	300 (100)	周波數變換機
			京橋	100 (100)	3 1	△ 單相	3,500	120 110 100	〃	300 (100)	〃
			淺谷	—	—	—	—	—	—	—	〃
			小石川	500	3	△ ▽	3,300	1,150 230 115	芝浦	1,500	〃
			芝	—	—	—	—	—	—	—	〃
	3 玉川電氣鐵道	燈力竝	駒澤	—	—	—	—	—	—	—	三・四・電
東京	7 京成電氣軌道	線	四ツ木	—	—	—	—	—	—	—	三・同・電
			高砂	105 (105) 105	3 3 1	△ 六相	5,780	435	ブラウン エレクトリック ボヴェリ	315 (420)	六・同・變
	8 王子電氣軌道	燈力數	王電	—	—	—	—	—	—	—	三・同・電
	9 京王電氣軌道	線	笹塚	—	—	—	—	—	—	—	三・四・電
京浜神奈川 東京	13 京濱電氣鐵道	燈力線	大森	—	—	—	—	—	—	—	三・電・變
			鶴見	—	—	—	—	—	—	—	〃
			川崎（發）	—	—	—	—	—	—	—	〃
	14 橫濱電氣	燈力線	峰	1,000 1,000 (1,000)	3 3 1	△ Y	6,600	26,700 27,350 27,980	芝浦	5,500 (1,500)	—
			程ケ谷	1,500 1,500 (1,500)	3 3 1	人 ▽	24,290 24,300 25,400	3,450	〃	9,000 (1,500)	—
			帷子	650	3	△ ▽	3,450 3,300 3,150	550	〃	1,950	—
			逗子	1,000 (1,000)	3 1	△ ▽	44,000 43,000 42,000	7,000 3,500	〃	7,200	—
				1,400 (1,400)	3 1	人 ▽	24,000	7,000	〃		—
				250 250	3 1	△ ▽	6,200 6,400 6,600	3,200	〃	750	—
			子ノ神山	500 (500)	3 1	△ ▽	6,400	3,100 3,200 3,300	〃	1,500 (500)	—

地方	事業者	原動機 電動機 馬力數	発電機 容量 K.W	発電機 個數	変流機又ハ変圧器 電圧 交流 V	電圧 直流 V	製造者	総容量 K.W	配電(発)…送電 種類	方式	電圧 V	電線地下電線 電圧 V	電線地下電線 需用家數	備考
京浜神奈川 東京	2 東京市（供給ノ部）	—	—	—	—	—	—	—	地	3—3 1—2 1—3	3,300 125 —			澁谷ヨリ市部高壓ニテ配電
		1,500 (25～)	1,000 (50～)	3	10,000	3,500 (交流)	G.E	1,860 (1,000)	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 110 55			小沼ヨリ
		1,400 (25～)	1,000 (50～)	3	10,000	3,500 (交流)	〃	1,860 (1,600)	〃	3—3 1—2 1—3	3,500 110 55			〃
		1,400 (25～)	1,000 (50～)	4	10,000	3,300 (交流)	〃	2,800 (1,000)	架	3—3 1—2	3,300 —	50 100 200		小沼ヨリ
		1,400 (25～)	1,000 (50～)	2	10,000	3,500	G.E	1,000 (1,000)	地	3—3 1—2 1—3	3,300 200 110 55			
		750 (25～)	500 (50～)	2	10,000	3,500	芝浦	500 (500)	〃	3—3 1—2 1—3	3,300 200 110 55			
	3 玉川電氣鐵道	375	250	2	3,500	600 575	芝浦	250 (250)	架	直—2 3—3 1—2 1—3	600 575 3,500 —	575 50 100 200		富士瓦斯紡績ヨリ受電 1,000K.W
東京	7 京成電氣軌道	180	120	2	3,000	550	芝浦	240	架	直—2	550	550		日本電燈ヨリ受電
		—	300	2	430	600	英 ダッカー	300 (300)	〃	直—2	600	600		鬼怒川水力ヨリ受電
	8 王子電氣軌道	375	250	1	3,000	600	W	250	架	直—2 3—3 1—2 1—3	600 3,300 —	50 100 200 600		鬼怒川水力ヨリ受電 1,000K.W降圧トス 猿苗代水力ヨリ受電 電纜 250K.W 供給 1,250K.W
	9 京王電氣軌道	175	100	2	3,000	550	京都美材商會	100 (100)	架	直—2	550	550		
京浜神奈川 東京	13 京濱電氣鐵道	—	400	2	2,200	550	英 ビーブルス	400 (400)	架	直—2	550	100 200 550		
		—	400	2	2,200	550	〃	400 (400)	〃	直—2	550			
		—	400	1	2,300	550	〃	* 400	〃	3—3 1—2	2,300			* 直流ヲ交流トシ供給用トス
	14 橫濱電氣	—	—	—	—	—	—	—	架（送）	3—3	46,000	—		程ケ谷變電所ニ送電
		—	—	—	—	—	—	—	架（送） 架	3—3 3—3 1—2	3,450 3,450	— 100 200		帷子變電所ニ送電
		—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	550	—		富士瓦斯程ケ谷工場ニ送電
		—	—	—	—	—	—	—	架（送）	3—3	7,000	—		子ノ神山變電所及長浦海軍工廠ニ送電 玉子ノ神山 5.1哩
		—	—	—	—	—	—	—	架 架（送）	3—3 1—2 3—3	3,200 3,200	100 200 —		片瀬發電所ニ送電
		—	—	—	—	—	—	—	架 架（送）	3—3 1—2 3—3	3,300 7,000	100 200 —		橫須賀海軍工廠ニ送電

地方	事業者	目的	変電所 (登)…発電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	変壓器 一備ノ容量	変壓器 組合個数	変壓器 結線法	変壓器 一次電壓	変壓器 二次電壓	変壓器 製造者	変壓器 總容量	電種類
				K.V.A		一次 二次	V	V		K.V.A	
神奈川 東京	14 横濱電氣	發力線	常盤町	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電 ク ク 同・電
			永楽町	15	3	△ ▽	3,300	100	芝浦	120	
				15	1		3,150	200			
				(15	2)		3,000	200		(30)	—
				20	3	△ ▽	3,300	100			
								200			
			片瀬	—	—	—	—	—	—	—	三・誘・電
神奈川	16 小田原電氣鐵道	發力線	小田原	40	3	△ ▽	3,500	350	(8) W	360	三・同・變
				40	3				(4)	(120)	ク
				40	3						
				(40	3)						
				20	3	△ Y		120	W	60	—
							3,000				
			大磯	20	3	△ Y	3,500	125	ク	60	—
			平塚	10	3	△ Y	3,200	120	東京石匠工場	30	—
埼玉	25 武蔵水電	發力線	川越	450	3	△ ▽	33,000	3,500	芝浦	1,350	三・同・電
								3,300			
								3,150			
			小川	100	3	△ ▽	33,000	3,465	ク	300	—
								3,300			
								3,135			
			秩父	150	3	△ ▽	33,000	3,150	ク	450	—
								3,300			
								3,465			
	29 岩槻電氣軌道	發力線	幸松	(利根發電會社ニ受電30K.W)			—	—	—	—	—
埼玉 群馬	79 高崎水力電氣	發力線	高崎	100	3	△ ▽	6,000	2,050	芝浦	300	—
			倉賀野	40	3	△ △	12,000	1,150	ク	120	—
			熊谷	60	3	△ ▽	11,500	2,100	ク	360	—
				60	3						
			深谷	60	3	△ ▽	12,000	2,100	ク	360	—
				60	3						
			新町	30	3	△ ▽	11,500	2,100	ク	90	—
							12,000				
			本庄	30	3	△ ▽	11,500	2,100	ク	90	—
							12,000				
			小鳥	60	3	△ ▽	12,000	2,050	ク	180	—
			折原	40	3	△ ▽	13,000	2,000	ク	120	三・誘・電
			種高	100	3	△ ▽	12,000	2,000	ク	300	ク
			福川	60	3	△ ▽	11,500	2,100	ク	180	—

動發電機又ハ變流機 電動機 馬力數	動發電機又ハ變流機 發電機 容量	動發電機又ハ變流機 發電機 數	動發電機又ハ變流機 發電機 電壓 交流	動發電機又ハ變流機 發電機 電壓 直流	動發電機又ハ變流機 發電機 製造者	動發電機又ハ變流機 發電機 總容量	配(送)…發電 電線 種類	配(送)…發電 電線 方式	配(送)…發電 電線 電壓	電車線電壓 需用家及	備考
	K.W		V	V		K.W		粁數—線	V	V	
200	65	4	3,000	140	A.E.G	(一般供給 660	架	3—3	550	100	高島町開閉所ヨリ受電
300	100	4	3,000	125	芝浦	(240)		直—2	140	200	
450	300	2	3,000	550	ク	標準電壓ニ換		直—3	125	140	
450	120	2	3,000	140	A.E.G	450			250	575	
						(150)					
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	100		
								1—2	200		
300	150	1	3,000	575	G.E	150	ク	直—2	575		
—	100	2	350	550	オート一	300	架	直—2	550	550	
—	100	1	350	550	芝浦						
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	3,500		
								1—2			
								3—4	120		
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	3,500	100	
								1—2		200	
								3—4	120		
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	3,500		
								1—2			
								3—4	120		
—	200	1	3,300	550	—	1,350	架	3—3	3,500	50	
								1—2		100	
								直—2	550	550	
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	3,300	50	
								1—2		100	
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	3,300	50	
								1—2		100	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,000	100	電纜未開業
								1—2		200	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	2,050		
								1—2			
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	1,150		
								1—2			
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	2,100		
								1—2			
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	2,100		
								1—2			
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	2,100		
								1—2			
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	2,050		
								1—2			
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	2,050	100	
								1—2		200	
120	75	1	2,000	575	芝浦	75	ク	直—2	575	575	
120	75	1	2,000	575	ク	75	ク	直—2	575		
—	—	—	—	—	—	—	ク	3—3	2,100	100	
								1—2		200	

地方	事業者	目的	所在地	変電所 (發)·發電所 (蓄)·蓄電所 (開)·開閉所	変圧器 容量一箇ノ量 K.V.A	組合箇数	結線法 一次	結線法 二次	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量 K.V.A	電種類
群馬埼玉千葉	鳥水玉業京	利根發電	登力蔵	前橋	250 (250)	3 1)	△	▽	38,000	2,300	芝浦	750 (250)	—
				伊勢崎	50	3	人	▽	21,000	2,300	G.E	150	—
				太田	30	3	人	▽	21,000	2,300	〃	90	—
				館林	50	3	人	▽	30,000	2,300	〃	750 (200)	—
					200 (200)	3 1)	▽	△	21,000 20,000	2,300	〃		—
				羽生	100 (100)	3 1)	Y	△	21,000 20,000	2,300	〃	300 (100)	—
				沼田	30	3	人	▽	22,000	2,300	?	90	—
				伊勢崎	50 (50)	3 1)	人	▽	20,000	2,300	芝浦	150 (50)	—
				佐野	50 (50)	3 1)	人	▽	20,000 21,000	2,300	?	150 (50)	—
				栃木	100 (100)	3 1)	人	▽	21,000	2,300	?	300 (100)	—
				小山	50	3	人	▽	22,000	2,300	?	150	—
				越谷	50 (50)	3 1)	△	▽	36,300	3,450	芝浦	150 (50)	—
				浦和	100 (100)	3 1)	人	▽	21,000	3,450	〃	300 (100)	—
				壬生	30	3	人	▽	21,000	2,300	〃	90	—
				王子	700	3	△	▽	36,000	3,450	日立	2,100	—
				隅田	100	3	△	▽	36,000	3,450	芝浦	300	—
				今福	150	3	△	▽	6,600	2,300	G.E	1,350	—
					300 (300)	3 1)	△	▽	36,400	6,600	?	(300)	
				桐生	75 75	2 2	△	▽	6,600	2,300	G.E	450	—
				大間々	10 10	3 3	△	▽	6,600	2,300	〃	60	—
				藪塚	10	3	△	▽	6,600	2,300	?	30	—
				田口	50	3	人	▽	22,000	2,200	都ベエラー	150	三電誘 三 変電
				柏壁	50 (50)	3 1)	△	▽	36,000	2,300	明電舎	150 (50)	—
				幸松	50	3	△	▽	21,000	2,300	G.E	150	—
				新町	125	3	△	▽	38,000	2,300	S.S	375	—

地方	事業者	目的	発電機 電動機	原動機 発電機 馬力数	原動機 発電機 容量 K.W	変流機 箇数	変圧器 電圧 交流 V	変圧器 電圧 直流 V	製造者	総容量 K.W	架線 種類	架線 方式	架線 電圧 V	電車線電圧 V	備考
群馬埼玉千葉	鳥水玉業京	利根發電									架	3—3 1—2 1—3	2,300 —		
											〃

地方	事業者	目的	変電所 (發)…發電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	変壓器 一箇ノ容量 K.V.A.	組合箇数	結線法 一次	結線法 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A.	電車 種類	發電機又ハ變流機 電動機 馬力數	發電機 容量 K.W	箇數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 K.W	配(送)電 種類	配(送)電 方式	架線 電壓 V	電氣線電壓 需用家及 V	備考
長野	94 伊那電車軌道	電力線	松島	100	3	△	▽	22,000	2,100 2,200 2,300	芝浦	300	三・誘・電 〃	300	200	1	2,200	500 600	芝浦	200	架	直—2	600	600 100	
			小野	30	3	▽	▽	22,000	2,100 2,050 2,000	〃	90	〃	120	75	1	2,000	600	〃	(75)	〃	3—3 1—2	2,200	200	
													—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,100	100 200	
静岡	104 駿豆電氣鐵道	電力線	北部	210	3	△	▽	10,000	3,300	S.S	715*	—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	3,300		
			南部	100	3	△	▽	10,000	3,300	〃		—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,300		
			熱海	30	3	△	Y	3,000	110	芝浦製作所	90	〃	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4 1—2	3,000 100	100 200	
			修善寺	15 (15	3 1)	△	Y	3,000	110	〃	45 (15)	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4 1—2	3,000 100		
			三島	36 (36	3 1)	△	▽	3,000	346	S.S	108 (36)	三・同・變電	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4 1—2	3,000 100		
				30	3	△	Y	3,000	110	?	90	—	82 225	82 (150	1 1)	346 3.000	600 600	S.S S.S	82 (150)	〃	直—2	600	600	
愛知	129 愛知電氣鐵道	電力線	名和第一	50 (50 100 (100	3 1) 3 3)	人	▽	10,000	2,300	芝浦	150 (50) 300 (300)	— 三・誘・電	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	2,300 —		
			日長第二	50 50 (50 50	3 3 1) 3	人 人 人	▽ ▽ ▽	10,000 10,000	2,300 2,357	芝浦 S.S	300 (50) 150	— 三・誘・電	300 — 150	200 — 100	2 — 2	2,300 — 2,300	600 — 550 600	大阪電燈 — S.S	200 (200) — 100 (100)	〃 〃 〃	直—2 3—3 1—2 直—2	600 2,300 — 500 600	100 200 600	名古屋電燈ヨリ受電 750K.W
福井	175 京都電燈福井支社	電力線	福井	180 300 40 40	3 3 2 2	△ △ V	人 ▽ V	15,000 13,000 5,000	2,000 3,500 2,500	G.E ? 米ワグナー	1,578	— —	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2 2—3	3,500 2,000 2,500		
			大野	30	3	△	Y	3,000	115	G.E	90	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4	240 115	100 200	
			阪東島	35	3	△	▽	15,000	3,500	奥村商會	84	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
			松岡	40 40 35 (35	2 2 3 1)	V △	V ▽	15,000 15,000	3,500 3,200 3,500	G.E 奥村商會	69 105 (35)	— 三・同・電	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
			勝山	—	—		—	—	—	—	—	〃	100	50	1	3,500	600	奥村商會	50	〃	直—2	600	600	
			江留	150	3	△	▽	15,000	3,500	?	450	—	100	60	2	3,500	600	〃	120	〃	直—2	600	600	
													—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500	100 200	
京都	277 京洋電氣軌道	電力線	四宮	110 110	3 3	△	▽	3,300	370	芝浦	660	三・同・變	—	200	2	370	600	芝浦	400	架	直—2	600	600	
京都	278 京都市	電力線	小川	750 (750	3 1)	△	Y	6,400	2,020	G.E	2,250 (750)	—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 3—4	3,500 2,000		
			壺小路	500 (500	3 1)	△	Y	6,600 6,400	2,020	W	1,500 (500)	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4	3,500 2,000	100 200	
			歌上(發)	750 (750	3 1)	△	Y	6,600	2,020	G.E	2,250 (250)	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4	3,500 2,000		
			姉小路	50 (50	3 1)	△	▽	6,600	2,300	神戸三菱製造所	150* (50)	三・誘・電	600	400	4	6,400	575	A.E.G	1,200 (400)	〃	直—2	575	575	*電線用帶設備
	281 嵐山電車軌道	電力線	朱雀野	—	—		—	—	—	—	—	三・同・電 〃	180 375	120 250	1 —	3,200 3,200	550 550	S.S	370	架	3—3 1—2 直—2	3,500 — 550	100 200 550	

地方	事業者	目的	変電所 (発)…発電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	変圧器 容量 一個ノ	組合個数	結線法 一次	結線法 二次	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量	電 種類
京都 大阪	286 京阪電氣鐵道	動力電	守口	216	3	△	六相	20,000	470	英 ヴッカー	1,296	六、回、變
				(216	3)	△	六相	20,000	470	芝 浦	(648)	〃
			牧方	216	3	△	六相	20,000	470	英 ヴッカー	648	〃
				(216	3)	△	六相				(648)	〃
				100	3	△	▽	20,000	2,000	芝 浦	300	一
				(100	1)						(100)	
			伏見	216	3	△	六相	20,000	470	英 ヴッカー	1,296	六、回、變
				(216	3)	△	六相				(648)	〃
				216	3	△	六相	20,000	470	芝 浦	648	〃
				500	3	△	▽	20,000	11,000	〃	1,500	一
				100	3	△	▽	20,000	2,200	〃	300	一
大阪	289 大阪市	動力鐵	第一	330	1	△	▽	3,450	370	G.E	990	三、回、變
				330	1						(330)	
				(330	1)							
			第二	550	1	△	六相	3,450	435	〃	1,650	六、回、變
				550	1						(1,100)	
				550	1							
				(550	2)							三、同、電
			第三	—	—	—	—	—	—	—	—	
				300	1	△	▽	3,450	370	G.E	600	三、回、變
				300	1						(300)	
				(300	1)							
			第四	750	1	△	六相	3,450	435	〃	1,500	〃
				750	1						(750)	
				(750	1)							
			第五	330	1	△	▽	3,450	370	〃	660	〃
				330	1						(330)	
				(330	1)							
	293 大阪高野鐵道	動力鐵	木津川	* 136	3	△	▽	3,500	2,300	奥村商會	1,000	三、同、電
				(136	1)							
				△ 250	3	△	▽	2,300	11,000	G.E	750	
				250	1						(250)	
			狭山	150	3	△	▽	11,000	2,300	G.E	450	〃
				20	3	人	Y	2,300	3,300	奥村商會	60	
				(20	1)						(20)	
				20	3	人	▽	2,300	3,500	〃	60	一
				20	1						(20)	
大阪 兵庫	295 箕面有馬電氣軌道	動力鐵	神津村(発)	100	3	△	▽	370	3,500	神戸 三菱造船所	600	一
				100	3							
				—	—	—		—	—	—	—	三、回、變
			第一	150	3	△	▽	13,200	370	G.E	450	〃
				(150	3)						(450)	
大阪 奈良	296 大阪電氣軌道	動力鐵	第一	550	1	△	六相	13,200	425	W	550	六、回、變
				(550	1)						(550)	
			第二	550	1	△	六相	13,200	425	〃	550	〃
				(550	1)						(550)	
			榎本村(登)	60	3	△	▽	3,500	220	芝 浦	180	一
大阪 和歌山	297 南海鐵道	動力鐵	住ノ江(登)	100	3	△	Y	370	1,920	芝 浦	300	一
				(100	1)						(100)	
				—	—	—	—	—	—	—	—	三、回、變
			貝塚	440	1	人	Y	20,000	375	A.E.G	440	〃
				(440	1)						(440)	
				440	1	人	Y	20,000	375	〃	440	〃
				(440	1)						(440)	
			深日	100	3	△	Y	20,000	1,910	芝 浦	300	一
				(100	1)						(100)	
			第一	440	1	△	▽	3,450	370	G.E	440	三、回、變
				440	1						(440)	
			第二	440	1	△	▽	3,450	370	〃	440	〃
				440	1						(440)	

発動機 電動機 馬力数	発電機 容量	台数	交流機又ハ変流機 電圧 交流	電圧 直流	製造者	総容量	配(発)…鎖(発)電線 種類	方式	線電圧	電車線電圧 需用家及	備考
	K.W		V	V		K.W		並(直)—動	V	V	
—	500	2	430	600	英 ヴッカー	1,000	架	直—2	600		
—	500	1	470	600	A.E.G	(500)					
—	500	2	430	600	英 ヴッカー	500	〃	直—2	600	100	
						(500)				200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,000	600	
								1—2			
—	500	2	430	600	英 ヴッカー	1,000	〃	直—2	600		
—	500	1	430	600	A.E.G	(500)					
—	—	—	—	—	—	—	架(送)	3—3	11,000	—	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	2,200	100	
								1—2		200	
—	300	4	370	600	G.E	900	架	直—2	600		
						(300)				600	
—	500	5	435	600	〃	1,500	〃	直—2	600		
2,802	2,000	3	11,000	3,450	〃	(1,000)	〃	3—3	3,450	—	宇治川電氣ヨリ受電
—	300	5	370	600	〃	600	〃	直—2	600		
						(300)					
—	750	3	435	600	〃	1,500	〃	直—2	600	600	
						(750)					
—	370	3	370	600	〃	740	〃	直—2	600		
						(370)					
450	300	2	2,300	600	G.E	300	架(送)	3—3	11,000	—	※オートトランスフオマー 宇治川電氣ヨリ1,000K.W受電 △鈴山變電所ヨリ給電
						(300)	架	直—2	600	600	
450	300	2	2,300	600	〃	300	〃	直—2	600	100	
						(300)				200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,500		
								1—2	3,200	—	千早川水力電氣ヨリ供給
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,500	100	
								1—2		200	
—	400	2	370	600	G.E	400	〃	直—2	600		
						(400)				600	
—	400	2	370	600	〃	400	〃	直—2	600		
						(400)					
—	500	2	425	600		500	架	直—2	600		
						(500)				600	
—	500	2	435	600	〃	500	〃	直—2	600		
						(500)					
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	220	110	
										220	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,300		
								1—2			
—	400	2	375	600	A.E.G	400	〃	直—2	600		
						(400)					
—	400	2	375	600	〃	400	〃	直—2	600		
						(400)					
—	400	2	375	600	〃	400	〃	直—2	600	100	
						(400)				200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,300	600	
								1—2			
—	400	2	370	600	G.E	400	〃	直—2	600		
						(400)					
—	400	2	370	600	〃	400	〃	直—2	600		
						(400)					

地方	事業者	目的	変電所（発）発電所（蓄）蓄電所（開）開閉所	変壓器 一筒ノ容量	組合筒数	結線法	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量 K.V.A	電種類
和歌山	304 和歌山水力電氣	軌力線	岡山町	265	3	人 Y	5,900	1,730	獨 ブラウンボベリー	1,590	—
				265	3					(265)	
				(265)	1)						
			關戸	—	—	—	—	—	—	—	三. 誘. 電
			粉河町	30	3	△ ▽	10,000	3,000	獨 ブラウンボベリー	90	—
			岩出	20	3	△ ▽	10,000	3,000	?	60	—
兵庫大阪	312 阪神電氣鐵道	鐵	第一(發)	—	—	—	—	—	—	—	三. 電. 變
			第二(發)	—	—	—	—	—	—	—	〃
			野田	—	—	—	—	—	—	—	三. 同. 電
兵庫	315 神戸電氣	軌力線	雲町	625	3	△ ▽	11,000	2,300	A.E.G	1,875	—
				(625)	1)					(625)	
			楠橋	625	3	△ ▽	11,000	2,300	〃	1,875	—
				(625)	1)					(625)	
				600	3	Y 人	11,000	6,600	G.E	1,800	—
			湊町	240	1	△ Y	6,600	380	〃	432	—
				240	1		6,200			(臨時) 200	
				240	1						
				—	—	—	—	—	—	—	三. 同. 電
			相生橋	180	1	△ Y	6,600	380	G.E	324	—
				180	1		6,200			(180)	
				(180)	1)					(臨時) 75	
			三ノ宮	180	1	△ Y	6,600	380	G.E	324	—
				180	1		6,200			(180)	
				(180)	1)					(臨時) 75	
			琴緒町	—	—	—	—	—	—	—	三. 同. 電
			運向	600	1					1,200	—
				600	1	人 Y	11,000	3,500	G.E	(600)	
				(600)	1)						
廣島	359 廣島呉電氣	軌力線	廣村	95	3	△ ▽	1,150	11,500	G.E	855	—
				95	3						
				95	3)						
			廣島	95	3	△ ▽	10,000	2,230	〃	570	—
				95	3						
			呉	95	3	△ ▽	10,000	2,230	〃	585	—
				95	3	△ ▽	10,000	2,300	〃 立	(285)	
				100	3	△ ▽					
			呉第二(發)	—	—	—	—	—	—	—	三. 誘. 電
			河奈町	75	3	△ ▽	3,000	2,200	G.E	225	—
香川	402 東讃電氣軌道	軌力線	四濱元	—	—	—	—	—	—	—	三. 誘. 電
愛媛	409 松山電氣軌道	鐵	六軒屋	75	3	△ ▽	3,120	367	G.E	450	三. 回. 變
				75	3						
高知	412 土佐電氣鐵道	鐵	中島町	—	—	—	—	—	—	—	三. 誘. 電
											三. 同. 電

動發電機ハ又變流機 電動機 馬力數	發電機 容量 K.W	筒數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 K.W	配線（送）…受電 種類	方式	電線電壓 V	電車線電壓	用需家及	備考
—	—	—	—	—	—	—	架（送）	3—3	3,000			
							架	3—3	3,000			
								1—2				
150	100	2	3,000	600	A.E.G	100 (100)	〃	直—2	600		100 200 600	テユードル蓄電池 185A.H 288個
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—2 1—2	3,000			
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,000			
—	200	2	3,500	600	英 ゼネラルエレクトリック	(400)	架	直—2	600			クロライド蓄電池 1,000A.H 280個
—	200	2	3,500	600	〃	(400)	〃	直—2	600		600	〃
595	400	2	3,300	600	芝 浦	400 (400)	〃	直—2	600			
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	2,300			湯川ヨリ受電
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,300			〃
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	6,600			運河發電所ニ連絡ス
—	—	—	—	—	—	—	地	3—4 1—2 1—3	220			運河ヨリ受電
								直—2	500			*相生橋．三ノ宮ニ送電
								直—3	250			
							(送)	直—3	* 550		25	
450	300	4	3,300	550	A.E.G	900 (300)	架	直—2	550		50	〃
								3—4			75	
								1—2	220		100	
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—3			200	
								直—2	500		550	
								直—3	250			
450	300	4	3,300	550	A.E.G	900 (300)	〃	3—4 1—2 1—3	220			
								直—2	550			
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2 1—3	3,500			
—	—	—	—	—	—	—	架（送）	3—3	11,500		—	廣島呉變電所ニ送電
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	2,200			
								1—3	—		50	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,200		100 200	
								1—3	—			
225	150	1	2,000	550	?	112	〃	直—2	550	550		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2 1—3	2,200	50 100 200		
150	100	2	3,120	550	G.E	200	架	直—2	500	100		四國水力ヨリ受電 350K.W
								3—3	3,500	200		
								1—2		550		
—	200	2	367	600	G.E	400	架	直—2	600	600		
300	200	1	3,300	550	S.S	200	架	直—2	550	550		
436	300	1	3,300	600	G.E	300	〃	直—2	600	600		

地方	事業者	目的	変電所（発）発電所（蓄）蓄電所（開）開閉所	変圧器 容量 一個ノ量 K.V.A	組合個数	結線法 一次	結線法 二次	一次電圧 V	二次電圧 V	製造者	総容量	電種類
佐賀 長崎	424 九州電燈鉄道	発力線	住吉	550	3	△	▽	34,500 24,000 22,800	2,400 2,300 2,150	G.E	1,650	三・誘・電
			大牟田	150	3	△	▽	23,000 22,500 22,000	2,200	S.S	450	—
			西新町	30	3	△	▽	1,900 2,000 2,100	3,500	明電舎	90	—
			佐賀第一	100	3	△	▽	10,455	2,340	S.S	300	—
			同第二	(180	3)	△	▽	23,000	2,200	〃	* (340)	—
			神崎	35	3	△	▽	12,000	2,300	長崎三菱造船所	105	—
			久留米	100 100	3 3	△	▽	10,455	2,300	S.S	600	—
			諸富	150	3	△	▽	10,455	2,300	〃	450	—
			三間坂	80 190	3 1	△	▽ Y	23,000 23,000	3,563 3,500	〃 〃	430	—
			小城	110	3	△	▽	23,700	3,570	〃	330	—
			鳥栖	20 50	3 1	△	▽ Y	10,725 10,725	2,345 2,345	〃 〃	110	—
			唐津	130	3	▽	▽	23,500	2,136	〃	390	—
			波佐見	275	3	△	▽	22,000	550	G.E	825	—
			箱崎	60	3	△	▽	1,900 1,950 2,000 2,050 2,100	3,500	〃	180	—
			三潴	300	3	△	△	21,000 21,500 22,000 22,500 23,000	3,500	芝浦	900	—
			安武	300	3	△	▽	21,000 21,500 22,000 22,500 23,000	3,500	〃	900	—
			佐世保	660	3	△	▽	22,000 21,000 20,000 19,500	7,000 2,300	日立	1,980	—
福岡 大分	426 九州水力電気	発力線	黒崎	2,500 (2,500	3 1)	▽	▽	59,000 60,000 61,000	6,400 6,500 6,600	芝浦	3,180	—
			製鉄所内	100	1	—	—	6,300	2,080 2,140 2,200	〃	100	三・同・電
			川崎	2,500 (2,500	3 1)	△	▽	59,000 60,000 61,000	6,400 6,500 6,600	〃	3,375 (2,500)	—
			笹田	1,500	3	△	▽	6,000 6,300 6,600	2,300	〃	2,000 (1,500)	—

発電機又ハ変流機 原動機 馬力数	発電機 容量 K.W	台数	電圧 交流 V	電圧 直流 V	製造者	総容量 K.W	配電（送）方式 種類	配電（送）方式 方式	線路 電圧 V	電車線電圧 V	備考
450	300	2	3,200	600	?	300 (300)	架	3—3 直—2	2,300 600	— 600	川上川・住吉曙発電所ヲ連絡ス
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,200	100 200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,200		200K.Wヲ限リ常用トス
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500	100 200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	2,100		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	550		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	地（送）	3—3	6,600	—	製鉄所内変電所＝送電
1,500	1,000	2	6,000	250	芝浦	2,000	架	直—2	250	—	製鉄所ニ供給
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	6,600	—	添田変電所＝送電
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,300	—	峰地興環＝供給

地方	事業者	目的	所電變 (發)…發電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	變壓器 容量 一箇ノ容量 K.V.A	組合箇數	結線法 一次	結線法 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量	電種類
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	福岡	250	3	△	▽	10,000	2,350	A.E.G	750	三.誘.電
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	二日市	50	3	△	▽	10,000	2,350	〃	150	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	吉井	20	3	△	▽	10,500	2,000	芝浦	60	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	田主丸	10	3	△	▽	10,300	2,000	〃	30	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	久留米	75	3	△	▽	10,000	2,100	〃	225	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	甘木	20	3	△	▽	10,000	3,500	〃	60	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	中間	1,000 (1,000	2 1)	∨	∧	6,000 6,150 6,300	3,500	〃	2,000 (1,000)	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	後藤寺	1,000 (1,000	2 1)	∨	∧	6,000 6,150 6,300	3,500	〃	2,000 (1,000)	—
福岡	426 九州水力電氣	燈力線	若松	90	3	△	▽	6,000	1,980 2,040 2,100	〃	270	—
福岡	430 九州電氣軌道	燈力線	小倉第一	—	—	—	—	—	—	—	—	三.誘.電
福岡	430 九州電氣軌道	燈力線	門司	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
福岡	430 九州電氣軌道	燈力線	八幡	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
福岡	430 九州電氣軌道	燈力線	皇后崎	—	—	—	—	—	—	—	—	三.同.電
福岡	437 三井電氣軌道	鐵	國分	—	—	—	—	—	—	—	—	三.誘.電
大分	447 豐後電氣鐵道	燈力線	大分	250	3	△	▽	20,000	3,100	芝浦	750	三.誘.電
大分	447 豐後電氣鐵道	燈力線	別府	200	3	△	▽	20,000	3,100	〃	600	—
大分	447 豐後電氣鐵道	燈力線	大分紡績	300 (300	3 1)	△	▽	20,000	600	〃	800 (300)	—
北海道	475 函館水電	燈力線	函館	560 (560	3 1)	△	▽	20,000	2,300	G.E	2,130	—
北海道	475 函館水電	燈力線	函館	150	3	△	▽	20,000	2,300	?		—
北海道	475 函館水電	燈力線	上磯	200	3	△	▽	20,000	3,200	G.E	1,200	—
北海道	475 函館水電	燈力線	上磯	200	3	△	▽	20,000	2,300	芝浦		—
北海道	475 函館水電	燈力線	東雲町	—	—	—	—		—	—	—	三.誘.電 〃

動發電機又ハ變流機 馬力數	容量	箇數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 K.W	配(送)…送電 種類	電氣方式	線間電壓 V	電車線電壓 V	備考
440	300	2	2,300	600	S.S	300 (300)	架	直—2	600	600	
440	300	2	2,300	600	S.S	300 (300)	架	3—3	2,300	100	
440	300	2	2,300	600	S.S	300 (300)	架	1—2	2,300	200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,000		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	2,000		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,000		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	2,000		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,500	100	
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	3,500	200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,500		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	3,500		
—	—	—	—	—	→	—	〃	3—3	2,100		
—	—	—	—	—	→	—	〃	1—2	2,100		
225	150	3	3,300	600	B.T.H	300 (150)	架	直—2	600		
225	150	2	3,300	600	〃	300	〃	直—2	600	100	
225	150	2	3,300	600	〃	300	〃	3—3	600	200	
225	150	2	3,300	600	〃	300	〃	1—2	3,300	600	
225	150	2	3,500	625 580	〃	300	〃	直—2	600		
225	150	2	3,500	625 580	〃	300	〃	3—3	3,500		
225	150	2	3,500	625 580	〃	300	〃	1—2			
325	250	1	3,300	600	?	250	〃	直—2	600	600	
180	120	1	2,200	600	明.電.舍	120	架	直—2	600	600	供給未開業 九州電燈鐵道ヨリ受電
150	100	1	3,120	575	G.E	100	架	3—3	2,360	100	
150	100	1	3,120	575	G.E	100	架	1—2	600	200	
150	100	1	3,120	575	G.E	100	架	直—2	600	575	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,100		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	3,100		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	600	—	
—	—	—	—	—	—	—	(架(送)	3—3	2,300	—	東雲町變電所ニ送電
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	2,300	100	
—	—	—	—	—	—	—	架	1—2	2,300	200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,300		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	2,300		
300	200	1	2,100	600	G.E	400	〃	直—2	600	550	
300	200	1	2,100	600	?	400	〃	直—2	600	550	

4. 電氣事業法準用事業

地方	事業者	目的	變電所 (發)發電所 (蓄)蓄電所 (開)開閉所	變壓器 一容量/量	組合個數	結線法	一次電壓	二次電壓	製造者	總容量	配電所(送電)線 種類	方式	電壓	需用家電壓	備考
				K.V.A		一次二次	V	V		K.V.A		相(線)—線	V	V	
栃木	帝國製麻株式會社(鹿沼工場)	動力	鹿沼	180	3	△▽	13,000	2,000	?	540	配	3—3 1—2	2,000	100 200	
岡山	倉敷紡績株式會社	動力	玉島	200 (200	3 1)	△▽	14,350	2,135 2,080	SS	600 (200)	配	3—3 1—2	2,135	2,000	萬壽變電所ニ送電
			萬壽	200 (200	3 1)	△▽	2,000	520	大阪電氣企業	600 (200)	配	3—3 1—2	520	520	

5. 自家用電氣工作物

地方	事業者	目的	變電所（發）發電所（蓄）蓄電所（開）開閉所	變壓器 一筒ノ容量 KV.A	組合筒數	結線法 一次	結線法 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 KV.A	電種類
東京	株式會社芝浦製作所	燈力	構内	300	3	△	▽	11,000	3,300	芝浦	1,800 (600)	三・誘・電
				(300	1)							
				500	3	△	▽	11,000	550	〃		
				(300	1)							
				75	2	V	Λ	3,000	550	〃	335 (75)	〃
				(75	1)							
				75	2	V	Λ	3,000	550	〃		
				75	1	—	—	3,000	550	〃		
	王子製紙株式會社	燈力	構内	10	3	人	Y	3,000	220	—	930 (300)	—
				300	3	△	▽	3,000	1,150	—		
				(300	1)							
	淺野セメント株式會社	燈力	構内	10	3	△	▽	3,000	110	—	60	—
				10	3	△	△	3,000	110	—		
	猿苗代水力電氣株式會社	力	田端	20	2	—	—	3,000	200	?	50	—
				150	1	△	▽	11,000	220	?		
				150	1	—	—	11,000	2,000	?		
				150	1	—	—	360,000	2,000	?		
	東京毛織物株式會社	燈力	構内	200	3	人	Y	300	100	?	680 (200)	—
				(200	1)							
	富士瓦斯紡績株式會社（押上工場）	燈力	構内	750	3		—	10,000	600	—	1,297	—
				(750	1)							
神奈川	富士瓦斯紡績株式會社（保土ヶ谷工場）	燈力	構内(開)	（横濱電氣會社ヨリ受電1,000K.W）				—	—	—	—	—
	同上（工事用）	燈力	峰	75	3	△	▽	6,600 6,300 6,000	3,450	—	—	—
	日本鋼管株式會社	燈力	田島(開)	（桂川電力會社ヨリ受電1,000K.W）				—	—	—	—	—
茨城 栃木	久原鑛業會社（日立鑛山）	燈力鑛	第一	150	3	△	▽	3,300	500	W	900 (150)	三・同・電
				150	3	△	▽	3,300	440	W		
				(150	1)							
			第二	375	3	人	△	14,500	475 450 425 500	G.E	4,625	三・同・電
				1,000	2	V	Λ	25,000	3,300	日立		〃
				500	3	▽	▽	25,000	3,300	〃		
			第三	500	3	Y	▽	14,500	3,300	日立	2,600	三・同・電
				50	2	V	Λ	3,300	440	〃		
				500	2	V	Λ	55,000 25,000	3,300	〃		
	古河鑛業會社（足尾銅山）	燈力	通洞	50	3	△	▽	2,000	530	芝浦	317	—
				15	3	△	▽	2,000	200	工場		
				200	3	網	形	11,000	2,200	?		
				200	3	〃		11,000	2,200	?		
			小滝	100	3						1,200 (100)	—
				100	3							
				100	3	網	形	11,000	2,200	W		
				100	3							
				(100	1)							
			間藤	100	3						2,700	—
				100	3	網	形	11,000	2,200	〃		
				100	3							
				150	3							
				150	3	〃		11,000	2,200	—		
				150	3							
				150	3							

氣工作物

發電機又ハ變流機 電動機	發電機又ハ變流機 馬力數	發電機又ハ變流機 發電機 容量 KW	發電機又ハ變流機 筒數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 KW	配電（送）…送電線 種類	電線 方式	電線 電壓 V	使用電壓 V	備考
225		150	1	3,300	220	芝浦	200	架地	3—3	550	500	
									1—2	3,300	100	
										220	200	
										110		
									直—2	220		
75		50	1	550	220	〃						
—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	1,150	220	
—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,000	3,000	東京電燈ヨリ受電 750K.W 東京市ヨリ受電 705K.W
									1—2	110	100	
—	—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	最大 360,000	—	試驗用 東京電燈ヨリ受電
—	—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	3,000	—	東京電燈ヨリ受電 180K.W
—	—	—	—	—	—	—	—	屋	3—3	600	—	東京電燈ヨリ受電 1,800K.W
—	—	—	—	—	—	—	—	架地	3—3	550	100	
									1—2	—	550	
—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,450	50	横濱電氣ヨリ受電 200K.W
									1—2	—	100	
									1—3		200	
—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,450	—	
300	200	1	3,300	550	日立	200		架	3—3	500	50	
									1—2	—	100	
									直—2	550	500	
120	75	1	440	550	W	150		架	3—3	500		
120	75	1	3,300	550	G.E				1—2	—		
									直—2	550	50	
									3—3	3,300	100	
									1—2	440	440	
240	150	2	3,150	550	G.E	300		〃	2—3	50	550	
										100		
									直—2	550		
—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	2,200		
									1—2	200		
										530		
—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,200	100	
									1—2	—	200	
											500	
—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,200		
									1—2	530		
										—		

地方	事業者	目的	変電所（発）…発電所（蓄）…蓄電所（開）…開閉所	変壓器 容量 一個ノ量	変壓器 組合個数	変壓器 結線法 一次 二次	変壓器 一次電壓 V	変壓器 二次電壓 V	変壓器 製造者	変壓器 總容量 K.V.A	電種類
栃木	古川鑛業會社（足尾銅山）	燈力	變機	100 100	3 3	△ ▽ 網形	11,000	2,200	W	600 (100	— 三. 回. 發電
			分銅	—	—	— —	—	—	—	—	三. 誘
			製線	150	3	△ ▽	3,450	550	S.S	450	—
			本山	75 75	3 3	網形	2,000	500	—	450	三. 同. 電
	鬼怒川水力電氣株式會社	燈力	第一	25	3	△ Y	10,000	200	?	75	—
			第二	25	3	△ Y	10,000	220	?	75	—
			第三	25	3	△ Y	10,000	220	?	100	—
			第四	25	1	△ —	10,000	2,200	?		
			第五	25	3	△ Y	10,000	220	?	75	—
			第六	25	3	△ Y	10,000	220	?	75	—
				25	3	△ Y	10,000	2,200	?	150	—
			第七	25	3	△ Y	10,000	172	?	300	—
				25	3	△ ▽	10,000	2,200	?		
			第八	25	3	△ Y	10,000	127	?	75	—
靜岡	東海紙料株式會社	燈力	構内	720 (720	3 1)	△ ▽	22,500	2,000	A.E.G	2,160 (720)	—
	日本電鑛工業合資會社	燈力	構内	25 5	3 1	△ — △ ▽	3,500 3,500	100 100	? ?	75 5	—
愛知	日本陶器合名會社	力	構内	40	1	— —	200	200,000	芝浦	40	—
	東洋紡績株式會社（知多工場）	燈力	構内	40	3	△ Y	550	105	?	120	—
三重	東洋紡績株式會社（津工場）	燈力	構内	75	3	△ ▽	575 550	220	〃 立	225	—
石川	外村宗次郎（遊泉寺銅山）	燈力	久常	100 80	3 3	△ ▽ △ ▽	6,300 6,150 6,000	550 550	芝浦 〃	540	—
	合名會社横山鑛業部（五國寺鑛山）	燈力	五國寺	30 7.5 10 5	3 3 3 3	△ ▽ △ ▽ △ ▽ △ ▽	6,600 2,100 2,100 2,100	2,100 110 105 110 105 110 105	? ? ? ?	157.5	—
富山	日本電氣工業株式會社	燈力	構内	66 (66 200 (200 (200	2 1) 3 3) 2)	V Λ △ ▽	6,000 6,000	220 60	? ?	113 (66) 1,200 (400)	三. 誘. 電 —
新潟	三菱合資會社（佐渡鑛山）	燈力	第一	100	3	△ ▽	3,000	230	?	300	—
			第一	30	3	△ ▽	3,000	230	?	90	—
			第二	60	3	△ ▽	3,500	230	?	180	—
	北越水力電氣株式會社（カーバイト工場）	力	構内	250 200 15	3 3 1	— — — — 人 Y	10,000 10,000 10,000	50 60 50 60 105	輸出電機 ? ?	1,365	—

動發電機又ハ變流機 馬力	發電機容量	個數	電壓 交流	電壓 直流	製造者	總容量	配（送）…送電 種類	配（送）…送電 方式	配（送）…送電 線電壓	使用電壓	備考
電動機數	K.W		V	V		K.W		相(線)-線	V	V	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	2,200 —	100	
450 110	300 75	1 1	3,450 3,450	60 250	S.S 〃	375	地	直—2	60 250	200 500	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	550		
294	194	1	2,000	550	—	294	〃	3—3 ＊直—2	500 500		＊小濱第二變電所＝送電
—	—	—	—	—	—	—	架	3—4	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—4	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—4	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	1—2	2,200		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—4	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—4	220	100	下野電力＝リ受電
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—4	2,200	200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 3—4	2,200 220 127		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—4	127		
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	2,000 —	100 —	
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	100	100	四日市製紙＝リ受電(500 K.W中一部落成)
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	200,000	—	試驗用
—	—	—	—	—	—	—	屋	3—3 1—2	105	100	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	220	100 220	
—	—	—	—	—	—	—	架地	3—3 1—2	2,000 —	100 —	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	2,100 —	100 110	金澤電氣瓦斯＝リ受電
150	100	1	220	30	?	100	架	直—2	30	30 60	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	60		
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	230		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	230	200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	230		
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2 1—2＊	50 100	50 100	＊電動機用

地方	事業者	目的	變電所（發）…發電所（蓄）…蓄電所（開）…開閉所	變壓器 容量 一箇ノ量 KV.A	組合箇數	結線法 二次ノ一次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 KV.A	電燈 種類
鹿島	入山採炭株式會社	燈力	湯本	3 7.5	3 3	△ Y △ Y	2,200 2,200	110 500	? ?	31.5	—
	磐城炭礦株式會社	燈力	町田竪坑	—	—	— —	—	—	—	—	三・誘・電
			長倉	200	3	△ ▽	6,600 6,300 6,000	2,200	?	600	—
	東北カーバイト株式會社	力	構内	200 200	3 3	— — — —	15,000 11,000	60 60	明電舍 〃	1,200	—
	日本化學工業株式會社	力	構内	200	3	△ ▽	6,600	3,000 3,150 3,300 3,450	小田電機工場	600	三相電誘
	古河鑛業會社（院内鑛山）	燈力	第一	200 20 126	1 1 3	人 Y 人 Y △ ▽	5,000 5,000 5,000	500 100 550	S.S 〃 〃	598	—
			第二	250 250 10	1 1 1	人 Y 人 Y 人 Y	5,000 5,000	500 110	〃 〃	510	—
秋田	三菱合資會社（尾去澤鑛山）	燈力鑛	第一	23 23 25 25	3 3 3 3	△ ▽ △ ▽	3,000 3,000	230 230	G.E ?	288	—
			第二	40	3	△ ▽	3,000	220	神戸三菱造船	120	—
			第三	20	2	V Λ	3,000	230	G.E	34	—
			第四	3	2	V Λ	3,000	230	芝浦	5	—
			赤澤出口	3	2	V Λ	3,120	220	?	6	—
			赤澤	2	3	△ ▽	3,120	220	神戸三菱造船	6	—
			田郡	2	3	△ ▽	3,120	220	日立	6	—
			壓氣機所	20	3	△ ▽	3,120	220	芝浦	60	—
			電車用	—	—	— —	—	—	—	—	三・誘・電
	三菱合資會社（荒川鑛山）	燈力	百目石	250 250 250	2 2 2	Λ V	10,000	3,000	?	1,275	—
			三日市	300	3	△ ▽	10,000	3,000	?	900	—
			甘蔗	75	3	△ ▽	10,000	3,000	?	225	—
			初石	60	3	△ ▽	10,000	3,000	?	180	—
	同社（阿仁鑛山）	燈力	萱草（發）	—	—	— —	—	—	—	—	三・誘・電
			銀山	—	—	— —	—	—	—	—	直・電
			萱草	100	3	△ ▽	11,000	2,200	?	300	—
			小澤	150 100	3 2	△ ▽ V Λ	11,000 10,000	2,200 2,000	? ?	472	—

動發電機又ハ變流機 電動機馬力數	發電機容量 KW	箇數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 KW	配電線（送）…送電線 種類	方式 相(送)—相(受)	電壓 V	使用壓電 V	備考
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2 3—4	100 200 500 2,300	100 200 500	
50	35	1	2,200	250	G.E	35	架	直—2	250	250	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	2,200	100 200	
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	60	60	鹿島電燈＝ヲ450K.W奥羽電氣＝ヲ450K.W受電
375 300	120 100	2 2	3,000 3,000	125 125	A.E.G 芝浦	440	架	直—2	125	125	猿苗代水力會社＝ヲ440K.W受電
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	500 110	100 500	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	500 110		
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,000 230		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	230		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	230		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	220		
125	75	1	3,000	580	?	75	〃	3—3	220		
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,000		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,000	100 200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,000		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,000		
100	75	1	2,000	550	?	75	架	直—2	550		
15	10	1	500	125	?	10	〃	直—2	125	100 200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,200	500	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	2,200 2,000		

地方	事業者	目的	變電所 (發)…發電所 (蓄)…蓄電所 (開)…開閉所	變壓器 容量一箇ノ	組合箇數	結線法 一次	結線法 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量	電種類
				K.V.A							K.V.A	
秋田	組田藤作合名會社(小坂鑛山)	動力線	小坂	(45	3)	△	▽	10,000 20,000	3,120	G.E		
				150	3	△	▽	10,000 20,000	440	〃		
				200	3						3,750	三・同・電
				200	3	△	▽	10,000 20,000	3,120	〃	(385)	〃
				200	3							
				250	3							
				250	3	△	▽	10,000 20,000	3,120	W		
				(250	1)							
			電氣分銅所	—	—	—	—	—	—	—	—	三・同・電
	武田恭作(栃鑛山)	動力線	栃	30	3							
				15	3							
				15	3	△	▽	3,150	115 230	G.E	225	三・同・電
				5	3							
				5	3							
				5	3							
岩手	合名會社藤田組(大葛金鑛山)	動力	製煉場	50	3	△	▽	3,500	220	?	120	—
			元山	60	3	△	▽	3,300	220	?	144	—
			坑内	35	3	△	▽	3,300	220	?	84	—
			卯根倉	35	3	△	▽	3,300	220	?	175	—
			卯根倉坑内	35	2	∨	∧	3,300	220	?	70	—
京都	松風陶器合資會社	力	試驗室	50	1	—	—	2,000	50,000	G.E	50	—
	津田電線合名會社(八幡工場)	動力	構内	10	1	—	—	200	30,000	?	10	—
大阪	住友吉左衛門	力	試驗室	5	1	—	—	160	22,000	G.E	5	單・同・壓
	日本電線製造合資會社	力	試驗室	2	1	—	—	100	1,000 乃至 10,000	?	2	—
	尼ケ崎紡績株式會社(津守工場)	動力	第一工場	80	1	人	▽	500	105	B.T.H	80	—
		動力	第二工場	80	1	人	▽	500	105	〃	80	—
	大阪市(柴島水源池)	動力	構内(發)	25	3	△	▽	2,300	220	?	150	三・誘・電
				25	3							
	汽車製造株式會社	動力	構内	—	—		—	—	—	—	—	三・同・電
	株式會社大阪鐵工所(櫻島造船所)	力	構内	100	3	△	▽	2,080	220	?	626	—
				7	6	△	▽	2,080	220			
				10	2	∨	∧	2,080	220			
				12	3							
				12	3							
				12	3	△	▽	2,080	220			
				12	3							
				12	3							
				15	3	△	▽	2,080	220			
				20	3	△	▽	2,080	220			
	大阪築大小紡績株式會社	動力	構内	200	3	△	▽	2,150	460	?	600	—
				(200	1)						(200)	
	帝國製紙株式會社	動力	構内	300	1	△	▽	3,400	220	?	310	—
				100	1	—	—	3,400	220		(100)	
				10	1	—	—	3,400	110			

發電機又ハ變流機 電動機 馬力數	發電機 容量 K.W	箇數	電壓 交流 V	電壓 直流 V	製造者	總容量 K.W	配(送)…電送電線 種類	電送電線 方式	電送電線 電壓 V	使用電壓 V	備考
								相(箇)-線			
							(架(鉄塔)	3—3	3,120 440	—	小坂分銅所ニ送電
133	75	3	3,120	550	G.E	450					
133	75	1	440	550	〃		架	3—3	3,120	75	
225	150	1	3,120	550	〃			直—2	440 550	100 200 550	
225	150	3	3,120	75	〃	600	〃	直—2	75		
225	150	1	440	75	〃						
100	45	1	3,300	550	G.E	45	架	直—2	550	100	
								3—3	3,150 230 115	200 550	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1 2	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	220	200	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	220		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	220		
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	50,000	—	京都市ヨリ受電50K.W試驗用
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	30,000	—	試驗用
—	15	1	160	220	B.T.H	15	屋	1—2	22,000	—	試驗用
—	—	—	—	—	—	—	屋	1—2	1,000 乃至 10,000	—	試驗用
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	105	105	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	105		
75	50	1	220	250	?	50	架	直—2	250	200	
								3—3 1—2	220	250	
460	300	1	3,150	240	?	300	架	直—2	240	100	
								直—3	—	240	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	220	200	大阪電燈ヨリ受電 (626K.W)
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	460	100 460	宇治川電氣ヨリ受電 (600K.W)
—	—	1	—	—	—	—	架	3—3 1—2	220 110	100 200	宇治川電氣ヨリ受電 (634.1K.W)

地方	事業者	目的	變電所（發）…發電所（蓄）…蓄電所（間）…開閉所	變壓器 容量一箇ノ量 K.V.A	組合箇數	結線法 一次	結線法 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 K.V.A	電種類
大阪	鐘ヶ淵紡績株式會社（大阪支店）	燈力	構内（發）	50 3 10 10 (10	3 1 2 2 1)	△ 一 V	▽ 一 Λ	2,300 2,300 2,300	440 220 110 220	?	193 (10)	—
兵庫	鐘ヶ淵紡績株式會社（兵庫分工場）	燈力	構内（發）	20	2	Λ	V	2,200	440	?	31	—
	日本毛織株式會社	燈力	構内 寄宿舍内	75 15	1 1	△ 人	▽ Y	480 460	125 104	? ?	90	—
	株式會社川崎造船所	燈力	構内（發） 造機部	—	—		—	—	—	—	—	直. 電 六. 回. 變 三. 電. 變
	三菱合資會社神戸造船所	燈力	構内 第二（發）	40 20 —	3 3 —	人 人	人 人 —	2,150 2,080 —	230 230 —	? ? —	180 —	直. 電 〃 三. 話. 電
愛媛	住友吉左衛門（別子鑛業所）	燈力	新居濱 端出場 東平 別子	20 20 2 25 35 35 5 10	3 3 2 2 3 3 3 1	△ △ V V △ △ △ —	人 人 Λ Λ ▽ ▽ 人 一	3,000 3,000 3,000 3,300 3,000 3,300 3,000 3,000	110 110 110 370 370 370 110 220	S.S 〃 芝浦 ? 芝〃 〃 〃 ?	120 59 210 25	— 三. 回. 變 三. 回. 變 —
德島	堺紡績株式會社	燈力	構内	160 75 20	3 3 2	△ △ 人	▽ ▽ Y	3,300 3,300 3,300	500 500 100	? ? ?	745	—
長崎	三菱合資會社（長崎造船所）	燈力	飽ノ浦（發） 立神	— 75 75 75	— 3 3 3	△ △	— ▽ ▽	— 3,200 3,200	— 160 160	— G.E 三菱造船	— 900	三. 話. 電 〃 〃 三. 回. 變 〃 〃
	九州炭礦汽船株式會社（崎戸礦業所）	燈力	中央（發） 坑内 捲揚	200 (200 70 70 70 (70	1 1) 3 3 3 2)	△ Y △	▽ Y ▽	3,500 3,500 3,500	500 500 500	英 W 芝浦 〃	200 (200) 420 210 140	— — —
	長崎紡織株式會社	燈力	構内	20	3	△	▽	600	100	?	60	—

發電機又ハ變流機 發電機 局數	發電機 容量 K.W	發電機 箇數	發電機 電壓 交流 V	發電機 電壓 直流 V	發電機 製造者	發電機 總容量 K.W	配電（送）…電送電 種類	配電（送）…電送電 方式	線電壓 V	使用電壓 V	備考
—	—	—	—	—	—	—	架	3相(Δ)—箇 3—3 1—2	440	110 220 440	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	440	440	
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	125	100	
75	45	1	(直) 220	125	?	470	架	直—2	125	100	
—	525	1	185	250	G.E				250	250	
—	500	1	2,200	225	英. ビーブルス	500	〃	直—2	225	225	神戸電氣ヨリ受電
* 115	75	1	2,300	220	?	105	架	直—2	100	—	* 直流ヲ交流トス試驗用△(30K.W25K.W)交互運轉
△ 50	30	1	直流 220	100	?			3—3	500 2,300		
	■25	1	—	500							
500	350	2	2,000	250	英. プレストン	700	〃	直—2	250	250	神戸電氣ヨリ受電
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 3—4	200		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,000 100		
—	30	1	370	600	?	30	〃	直—2	600	100	
—	100	1	370	600	G.E	100	〃	3—3 3—4 直—2	370 110 600	200 600	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	100 200 3,000		
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2 1—3	500 100 —	50 100 500	
60	25	2	3,450	125	G.E						
450	300	1	3,450	250	〃				125		
450	300	1	3,450	250	三菱造船	1,150	架	直—2	250	125	チユードル蓄電池 3,335A.H132個
750	500	1	3,450	250	?					250	
—	200	2	160	250	G.E						
—	200	1	160	250	三菱造船	800	〃	直—2	250		
—	200	1	160	250	?						
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	500 —		
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	500 —	100 500	
—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3 1—2	500 —		
—	—	—	—	—	—	—	架	3—3 1—2	600 100	100 600	九州電燈鐵道ヨリ受電 (500K.W)

地方	事業者	目的	變電所（發）…發電所（蓄）…蓄電所（閉）…閉鎖所	變壓器 一箇ノ容量	變壓器 組合箇數	變壓器 結線法 一次	變壓器 結線法 二次	變壓器 一次電壓	變壓器 二次電壓	變壓器 製造者	變壓器 總容量	電種類
				K.V.A				V	V		K.V.A	
佐賀	三菱合資會社（相知高谷炭礦）	燈力	相知(發)	250	3	△	▽	3,500	568	S.S	874	—
				(250	2)	△	▽	3,300			(538)	
				38	3	△	▽	3,500	568	〃		
				(38	1)	△	▽	3,300				
				31	3	△	▽	550	123	〃	93	
				(31	1)				113		(31)	
			牟田部	25	3	△	▽	3,300	550	芝浦	90	三・誘・電
				5	3	△	▽	3,150	500	〃		—
								500	100			
			芳谷	250	3	△	▽	3,300	564	S.S	750	—
				(250	2)	△	▽	3,150	2,750	芝浦	(500)	
				19	3	△	▽	550	110	〃	150	
				31	3	△	▽	550				
			岸嶽	62.5	3	△	▽	3,000	530	〃	150	—
				(62.5	1)				550		(62.5)	
	香蘭合名會社	力	構内	10	2	V	Λ	3,500	220	?	20	—
				20	1	—	—	220	200,000	?		
福岡	三井礦山株式會社（山野炭礦）	燈力	山野	250	3	人	▽	7,500	2,300	S.S	750	—
				(250	1)						(250)	
	同社（本洞炭礦）	燈力	本洞	500	3	人	▽	7,500	2,360	S.S	1,500	—
				(500	1)						(500)	
	同社（田川炭礦）	燈力	第二(發)	500	3	人	▽	7,500	2,300	S.S	1,620	三・誘・電
				(500	1)	人	▽		115		(500)	
				40	3	△	▽	2,080	230	芝浦		
	三菱合資會社（金田炭坑）	燈力	糸田村	?	3	△	▽	3,300	220	?	?	—
									110			
			第二	10	3	△	▽	3,300	220	?	40	—
				10	1			3,300	110			
	同社（趙田炭坑）	燈力礦	タラ池	-25	3	△	▽	3,500	220	芝浦	75	三・誘・電
			第五坑	10	1	—	—	3,000	110	?	28	—
				6	3	△	▽	3,300	220	?		
			第六坑	6	3	△	▽	2,300	220	?	24	—
				6	1	—	—	3,300	110	?		
			捲揚機械場	40	3	人	△	3,000	440	?	120	—
	貝島鑛業株式會社（管牛田鑛業所）	燈力	大辻	170	3	△	人	6,000	1,327	?	510	—
				(170	1)						(170)	
	淺野セメント株式會社（門司支店）	燈力	構内	（九州電氣軌道會社ヨリ受電1,600K.W）						—	—	—
	蜂須賀茂昭（小倉製紙所）	燈力	構内	80	3	△	▽	3,400	210	?	280	—
				40	1	—	—	3,500	105			
								3,400	210	?		
								3,500	105			
福岡 熊本	三井鑛山株式會社（三池炭礦）	燈力礦	三里	150	3	△	六相	2,080	400	G.E	900	六・回・變
			萬田	150	3							
				40	3	△	▽	2,080	230	〃	120	三・誘・電
熊本	日本窒素肥料株式會社（鏡工場）	力	白川(發)	2,700	3	△	人	13,200	38,150	A.E.G	8,336	三・誘・電
				(2,700	1)			6,200			(2,818)	
				118	3	V	Λ	13,200	413	S.S		
				(118	1)							
			鏡工場内	2,500	3	人	△	17,340	12,000	A.E.G	7,500	—
				(2,500	1)			34,680			(2,500)	
				1,000	2	Λ	V	12,000	440	〃		
				(1,000	1)							

發電機又ハ變流機								配電線（送）…送電線 種類	配電線 方式	配電線 電壓	使用電壓	備考
馬力	發電機容量	箇數	電壓 交流	電壓 直流	製造者	總容量						
	K.W		V	V		K.W			相(電)-相	V	V	
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	550		
								地	1—2	100		
60	55	1	500	250	S.S	55		架	直—2	250	550	
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	100	100	
									1—2		250	
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	2,750		
									1—2	550		
										110		
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	550		
									1—2	—		
—	—	—	—	—	—	—		屋	1—2	20,000	—	試驗用
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	2,300	100	
									1—2		200	
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	2,300	100	
									1—2		200	
120	80	1	220	220	?	80		架	3—3	2,300	100	
									1—2		200	
									直—2	220		
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	220	100	
									1—2		200	
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	220		
									1—2			
75	50	1	200	550	神戸三菱造船	50		架	直—2	550	550	
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	220	200	
									1—2	110	100	
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	220	200	
									1—2	110	100	
—	—	—	—	—	—	—		〃	3—3	440	440	
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	2,300	100	
									1—2	—	200	
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	480	480	
									1—2	—	100	
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	210	100	
									1—2	—	200	
—	400	2	400	550	G.E	800		架	3—3	110	100	
100	70	1	220	275	〃	100		〃	直—2	275		
225	148	1	400	120	S.S	148		架（送）	3—3	38,150	—	鏡變電所ニ送電
								架	3—3	413	100	
									1—2		400	
—	—	—	—	—	—	—		架	3—3	440	440	電鐵用ニハ1,200V使用

地方	事業者	目的	變電所 (發)··發電所 (蓄)··蓄電所 (開)··開閉所	變壓器 容量 一箇ノ容量 KV.A	組合箇數	結線法 一次 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 KV.A	電種類	發動機 馬力數	發電機 容量 KW	箇數	變流機 電壓 交流 V	變流機 電壓 直流 V	製造者	總容量 KW	配電(送)…送電 種類	配電(送)…送電 方式 組(直)-線	線線 電壓 V	使用電壓 V	備考
熊本	九州製紙株式會社	燈力	構内	4.5	3	△ ▽	2,000	100	?	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	100	100	
大分	大分紡績株式會社	燈力	構内(開)	(豐後電氣線逆ヨリ受電800K.W)					—	—	—												
鹿兒島	鳥津忠重(山ノ野鑛山)	燈力線	山ノ野	80	1	△ ▽	10,000	465	G.E	80	三. 誘. 電	50	30	1	2,000	500	?	30	架	3—3	465	100	
																				1—2	—	200	
			永野	352	1	△ ▽	10,000	2,200	〃	350	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	直—2	500	450	
																				3—3	2,200	500	
	同人(芹ノ野金山)	燈力	車木野	75	3	△ ▽	10,000	550	W	225	—	—	—	—	—	—	—	—	架	1—2	—		
																				3—3	500	500	
																				1—2	—		
北海道	北海道炭礦汽船株式會社(夕張炭礦)	燈力	夕張(發)	70	3	△ ▽	3,300	550	?	225	三. 誘. 電	75	125	1	3,300	400	?	125	架	3—3	550	100	
				7.5	2	∨ ∧	3,300	125	?												125	500	
																				直—2	400	400	
			夕張本坑	100	2	∨ ∧	550	3,300	?	600	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	3—3	3,300		
				100	2	∨ ∧	550	3,300	?											1—2			
				100	2	∨ ∧	550	3,300	?														
	石狩石炭株式會社	燈力	若鍋	60	3	△ ▽	3,100	440	W	360	—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	440	440	
				60	3	△ ▽	2,100	440												1—2	—		

6. 官廳施設

地方	事業者	目的	變電所 (發)··發電所 (蓄)··蓄電所 (開)··開閉所	變壓器 容量 一箇ノ容量 KV.A	組合箇數	結線法 一次 二次	一次電壓 V	二次電壓 V	製造者	總容量 KV.A	電種類	發動機 馬力數	發電機 容量 KW	箇數	變流機 電壓 交流 V	變流機 電壓 直流 V	製造者	總容量 KW	配電(送)…送電 種類	配電(送)…送電 方式 組(直)-線	線線 電壓 V	使用電壓 V	備考
群馬長野	鐵道院(横川·輕井澤間)	燈鐵	横川(發)	30	2	△ ▽	6,600	3,500	?	90	—	—	—	—	—	—	—	—	架	3—3	3,500	100	電燈用
			丸山	500 (500)	1 1)	△ Y	6,600	240	?	500 (500)	六. 同. 製	—	450	2	240	650	?	450 (450)	〃	直—2	650	650	チユードル蓄電池 1,332A.H 312個
			兵ケ崎	500 (500)	1 1)	△ Y	6,600	140	?	500 (500)	〃	—	450	2	240	650	?	450 (450)	〃	直—2	650		
秋田	同院(土崎港)	燈力	土崎港	?	1	△ ▽	10,000	2,200	?	?	三. 同. 電	225	150	2	2,200	250	?	300	架	直—3	250	100	
																				3—3	500	250	
																				1—2	2,200	500	
福岡	製鐵所(八幡町)	鐵	第一(發)	—	—	—	—	—	—	—	直 電	60	40	1	235	230	?	40	架	直—2	230	230	チユードル蓄電池 740A.H 120個

其三　電線路

1. 合計實數ハ同一ノ電線路ニ送電線、配電線、饋電線又ハ電車線併架ノ部分アル場合ニ於テ其ノ重複部分ヲ除キタル實際ノ亘長又ハ支持物ヲ表示ス
2. (鐵)ハ鐵柱(塔)ハ鐵塔ヲ表示ス
3. (添)ハ他事業者ノ電線路ニ添架ノ部分ヲ表示ス
4. 本表ニ於ケル計數ハ總テ事業者ノ營業決算期末現在ニ依ル

1. 電氣供給事業

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	配電線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計	支持物 送電線	配電線	合計實數	柱上變壓器 個數	總容量
			哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		KW
東京	1 東京電燈	架	190.9	883.4	1,026.6	754.7	1,367.1	2,114.1	4,235.9	(鐵) 7,194	43,201	50,043	8,324	621[illegible]
										(鐵) 6	257	263		
										(木) 201	—	201		
		地	47.5	30.1	70.2	152.1	15.7	56.1	223.9	—	—	—		
神奈川	4 鬼怒川水力電氣	架	65.7	—	65.7	429.5	—	—	429.5	253	—	253	—	—
										(木) 1,575	—	1,575		
	5 桂川電力	架	88.4	22.6	91.0	233.3	81.0	6.3	450.6	124	974	1,098	5	47.0
										(木) 575	1	963		
		地	4.0	2.0	6.0	8.0	1.5	1.0	10.5	—	—	—		
	6 猪苗代水力電氣	架	140.1	—	140.1	840.6	—	—	840.6	(木) 1,435	—	1,435	—	—
東京	10 日本電燈	地	12.5	160.8	172.5	21.9	162.9	166.9	351.1	—	—	—	—	—
神奈川	11 江戸川電氣	架	—	19.4	19.4	—	35.4	36.4	71.8	—	711	711	9	85.0
埼玉	15 富士瓦斯紡績	ク	58.4	50.7	64.1	345.3	8.4	10.9	364.6	(鐵) 2,331	272	2,578	22	132.5
										(鋼) 146	—	146		
	18 宮ノ下水力電氣	ク	—	4.2	4.2	—	5.8	6.7	12.5	—	177	177	13	154.0
		ク(添)	—	0.7	0.7	—	1.5	0.4	1.9	—	28	28		
	19 秦野電氣	ク	—	8.8	8.8	—	18.4	9.3	27.7	—	299	299	17	221.0
	20 逗子電燈	ク	—	6.9	6.9	—	7.8	11.4	19.2	—	397	397	22	40.0
		ク(添)	—	0.6	0.6	—	2.4	—	2.4	—	24	24		
	21 茅ヶ崎電燈	ク	—	12.6	12.6	—	10.0	11.5	21.5	—	361	361	24	60.0
	22 厚木電氣	ク	—	9.4	9.4	—	22.9	9.1	32.0	—	334	334	52	115.0
	23 三浦電氣	ク	—	3.0	3.0	—	4.2	5.2	9.4	—	150	150	14	39.5
	24 埼玉電燈	ク	—	39.2	39.2	—	64.7	47.4	112.1	—	1,289	1,289	9	272.5
埼玉	26 行田電燈	ク	—	18.1	18.1	—	34.6	27.5	62.1	—	675	675	41	208.0
	27 帝國電燈加須營業所	ク	—	14.5	14.5	—	42.0	9.8	51.8	—	503	503	103	228.0
	28 同越谷營業所	ク	—	8.9	8.9	—	23.8	16.0	39.8	—	315	315	13	122.0
埼玉	31 同西武營業所	ク	—	41.1	41.1	—	113.9	37.8	151.7	—	1,574	1,574	135	351.5
東京	32 千葉電燈	ク	15.7	18.7	34.4	47.1	79.3	34.0	160.4	658	840	1,498	109	588.0
										(鐵) 27	—	27		
	34 銚子電燈	ク	—	18.0	18.0	—	35.1	35.0	70.1	—	711	711	74	134.0
	35 安房電燈	ク	—	13.5	13.5	—	17.1	25.0	42.1	—	539	539	28	90.0
千葉	36 佐原電燈	ク	—	15.0	15.0	—	34.0	12.5	46.5	—	554	554	154	312.5
	37 野田電氣	ク	—	32.4	32.4	—	73.6	46.0	119.6	—	1,123	1,123	50	175.0
	38 帝國電燈佐倉營業所	ク	12.6	12.7	25.3	—	35.1	25.2	60.4	430	448	878	50	195.0
	79 同日本市場營業所	ク	7.2	5.4	8.6	—	20.5	11.0	31.5	228	229	229	20	62.0

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	配電線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計	支持物 送電線	配電線	合計實數	柱上變壓器 個數	總容量
			哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		KW
千葉	40 帝國電燈小見川營業所	架	—	3.2	3.2	—	4.7	6.4	11.1	—	122	122	17	73.5
	41 同北總營業所	ク	3.1	9.8	12.9	—	21.8	11.1	32.9	191	101	329	8	22.0
	42 同大原營業所	ク	—	3.5	3.5	—	4.9	7.0	11.9	—	123	123	11	45.0
	43 木更津電燈	ク	—	6.0	6.0	—	15.2	9.8	25.0	—	248	248	68	136.0
	44 外房電氣	ク	—	13.4	13.4	—	28.3	18.7	46.8	—	525	525	21	78.0
	45 房總電氣	ク	—	10.9	10.9	—	21.2	11.0	32.2	—	415	415	16	33.0
	46 南總水力電氣	ク	—	25.0	25.0	—	65.7	22.5	88.2	—	903	903	17	72.0
	47 東金電氣	ク	—	9.4	9.4	—	30.4	13.3	33.7	—	395	395	23	84.0
	48 曉電氣	ク	—	8.4	8.4	—	14.8	12.0	26.8	—	310	310	16	28.0
	49 久留里水力電氣	ク	—	2.4	2.4	—	—	6.8	6.8	—	103	103	—	—
	50 旭町電燈	ク	—	13.9	13.9	—	10.2	8.1	18.3	—	580	583	19	47.0
	51 兩総電氣	ク	—	4.6	4.6	—	9.4	4.8	14.2	—	194	194	10	16.0
	53 茨城電氣	ク	24.8	54.0	78.8	71.7	188.5	102.0	362.2	1,027	2,043	3,070	134	1,445.0
	54 笠間電氣	ク	—	4.5	4.5	—	5.0	8.3	13.3	—	123	123	8	36.0
	55 土浦電氣	ク	—	15.0	15.0	—	32.1	19.8	51.9	—	561	561	25	103.0
	56 石岡電氣	ク	—	4.5	4.5	—	5.0	8.8	13.8	—	176	176	28	89.0
	57 水海道電氣	ク	—	16.3	16.3	—	39.8	10.4	50.2	—	691	691	33	44.0
	58 古河電氣	ク	—	21.9	21.9	—	63.0	30.0	93.0	—	866	866	95	320.0
	59 帝國電燈龍ヶ崎營業所	ク	—	2.4	2.4	—	4.7	4.8	9.5	—	101	101	12	53.0
	60 多賀電氣	ク	—	30.4	30.4	—	90.0	23.5	116.5	—	1,133	1,133	69	191.5
茨城	61 高萩電氣	ク	—	6.7	6.7	—	18.5	7.7	24.2	—	25	25	14	28.0
	62 眞壁水力電氣	ク	—	6.0	6.0	—	12.4	6.2	18.6	—	206	206	20	54.0
	63 結城電氣	ク	—	8.9	8.9	—	20.1	15.4	35.5	—	344	344	23	104.0
	64 下妻電氣	ク	—	20.7	20.7	—	54.9	18.7	73.6	—	722	722	59	61.0
	65 筑波電氣	ク	—	14.7	14.7	—	38.6	9.4	48.0	—	350	503	13	41.0
	66 行方電氣	ク	—	8.6	8.6	—	20.7	12.1	32.8	—	335	335	36	61.0
	67 日立電氣	ク	—	9.8	9.8	—	16.2	12.1	28.3	—	395	395	28	79.0
	68 西茨城電氣	ク	—	13.5	13.5	—	30.1	12.2	42.3	—	473	473	21	55.0
茨城 栃木	69 常野電燈	ク	—	19.5	19.5	—	38.9	22.7	61.6	—	717	717	71	195.0
茨城 栃木	70 下野電力	ク	88.0	63.7	145.2	270.6	175.5	113.1	559.2	3,361	2,168	5,510	128	878.5
茨城	71 太田原電氣	ク	13.8	22.2	41.6	—	68.6	32.9	122.5	812	797	1,609	62	253.0
	73 足尾電燈	ク	—	2.8	2.8	—	7.5	7.5	14.9	—	146	146	32	145.0
		ク(添)	—	1.0	1.0	—	3.0	1.4	4.4	—	45	45		
栃木	74 野州電氣	ク	—	25.9	25.9	—	64.1	28.9	93.0	—	1,005	1,005	23	85.0
	75 鹽原電氣	ク	—	3.1	3.1	—	5.4	2.9	9.3	—	125	125	13	52.0
	76 那須溫泉電氣	ク	—	1.4	1.4	—	3.6	0.8	4.4	—	49	49	5	25.0
	77 茂木水力電氣	ク	—	5.0	5.0	—	12.1	4.5	16.6	—	200	200	15	73.0

地方		事業者	電線路種類	電線路亘長			電線延長				支持物			柱上變壓器	
				送電線	配電線	合計實數	特別高壓	高壓	低壓	合計	送電線	配電線	合計實數	箇數	總容量
				哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		K.W
群馬	81	伊香保町	架	2.6	—	2.6	—	3.7	1.8	5.5	102	—	102	17	45.0
	82	西毛電氣	ク	1.0	42.0	43.0	—	3.0	100.1	103.1	30	1,459	1,489	30	300.0
	83	吾妻軌道	ク	—	7.6	7.6	—	5.6	5.5	11.1	—	27	27	25	92.0
	84	惣社水力電氣	ク	—	8.0	8.0	—	12.9	11.8	24.7	—	290	290	11	47.0
長野新潟	85	信濃電氣	ク	58.9	120.3	250.2	170.7	441.8	220.1	832.6	2,235	6,504	8,739	227	2,300.0
	86	長野電燈	ク ク(諸)	—	34.9 2.2	34.9 2.2	—	98.4 6.6	55.8 —	154.2 6.6	—	1,324 74	1,324 74	343	1,596.0
	87	同佐久支社	架	16.8	75.3	92.1	50.4	178.4	77.0	305.8	600	2,770	3,400	258	883.0
	88	同伊那支社	ク	—	30.9	30.9	—	39.8	21.6	91.4	—	1,096	1,096	84	282.0
	89	松本電燈	ク	1.0	47.7	48.7	—	122.4	73.9	196.3	42	1,793	1,841	300	1,038.8
	90	飯田電氣	ク	3.8	17.5	21.3	—	44.2	28.7	72.9	132	678	771	111	250.0
長野	91	諏訪電氣	ク	18.9	121.0	139.9	56.7	221.3	184.0	462.0	—	5,581	5,581	559	1,567.5
	92	安曇電氣	ク	20.6	40.1	60.7	61.8	62.4	43.5	167.7	730 1	1,112 —	1,842 1	92	302.0
	93	飯島電氣	ク	—	14.6	14.6	—	32.8	8.3	41.1	—	410	410	45	128.1
	95	野澤温泉水力電氣	ク	—	2.1	2.1	—	—	5.7	5.7	—	110	110	7	7
	96	鳥居電力	ク	—	6.0	6.0	—	12.9	5.0	17.9	—	214	214	12	26.0
	97	高遠電燈	ク	—	8.7	8.7	—	19.9	7.7	27.6	—	355	355	21	70.0
山梨靜岡	98	甲府電力	ク	11.8	82.0	93.8	25.3	220.7	125.0	384.0	491	2,724	3,215	573	1,771.0
	99	谷村電燈	ク	—	3.9	3.9	—	—	10.2	10.2	—	114	114	—	—
	100	峡西電力	ク	0.5	36.8	37.3	—	98.2	45.2	143.4	18	1,288	1,306	123	444.0
山梨	101	宮川電燈	ク	—	30.5	30.5	—	31.6	36.0	67.6	—	738	738	52	222.0
	102	身延電燈	ク	—	18.5	18.5	—	51.9	11.2	63.1	—	419	419	17	90.0
	103	都留電燈	ク	—	10.0	10.0	—	19.5	17.7	37.2	—	428	428	54	205.5
	105	靜岡市	架	—	51.7	51.7	—	150.0	87.6	237.6	—	1,721	1,721	700	2,300.0
	106	伊東水力電氣	ク	—	20.6	20.6	—	40.7	19.7	60.4	—	784	784	98	227.0
	107	富士水電	ク	41.7	123.7	165.4	97.5	318.0	186.2	601.7	1,488 (諸) 64	4,649 —	6,137 64	754	2,110.5
	108	天龍電力	ク	16.9	22.1	39.0	50.6	52.9	53.7	156.6	598	803	1,401	153	493.0
	109	河津川水力電氣	ク	—	29.6	29.6	—	48.7	21.4	70.1	—	918	918	58	222.0
	110	松阪水力電氣遠江支社	ク	—	19.7	19.7	—	50.4	28.2	78.6	—	735	735	70	170.0
靜岡	111	稻取水力電氣	ク	1.2	4.2	5.4	—	8.1	8.6	16.7	45	189	234	18	47.0
	112	志太電氣	ク	—	75.1	75.1	—	167.9	118.8	286.7	—	2,088	2,088	293	813.5
	113	東遠電氣	ク	—	26.5	26.5	—	49.0	46.2	95.2	—	972	972	62	211.5
	114	周智電燈	ク	—	12.4	12.4	—	28.2	15.5	43.7	—	461	461	40	134.5
	115	熊村電氣部	ク	0.8	3.1	3.1	—	—	9.1	9.1	29	122	122	—	—
	116	西遠電氣	ク	—	20.0	20.0	—	50.1	28.7	78.8	—	688	688	69	96.0
	117	法川電燈所	ク	—	0.4	0.4	—	—	0.8	0.8	15	15	15	—	—
	118	鈴木燈電所	ク	—	1.0	1.0	—	—	1.0	1.0	—	38	38	—	—

地方		事業者	電線路種類	電線路亘長			電線延長				支持物			柱上變壓器	
				送電線	配電線	合計實數	特別高壓	高壓	低壓	合計	送電線	配電線	合計實數	箇數	總容量
				哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		K.W
靜岡	119	御殿場電氣	架	3.5	4.1	7.6		10.5	10.8	8.2	29.5	103	186	36	13	38.0
	120	西川水力電氣	ク	1.2	0.9	2.1		—	3.6	1.8	5.4	42	29	71	7	17.0
靜岡愛知	121	日英水電	ク ク(諸)	110.5	174.8	285.3		381.5	501.6	287.8	1,170.9	4,033 (地) 67	6,390 —	10,423 67	1,112	3,827.5
				—	0.3	0.3		—	0.8	—	0.8	(諸) —	10	10		
靜山梨	122	四日市製紙	架	33.4	130.4	163.8		100.1	228.3	133.5	461.9	1,121 (地) 65	3,333 —	4,390 65	379	741.5
愛知岐阜	123	名古屋電燈	ク ク(諸) 地	138.1	344.7	480.3		521.7	1,151.8	722.7	2,405.7	5,927 (地) 399	12,253 4	17,581 372	3,225	13,750.8
				0.8	1.8	2.6		—	5.6	0.6	6.2	51	82	134		
				5.7	—	5.7		14.4	—	—	14.4	—	—	—		
愛知	124	豐橋電氣	架	23.4	86.0	109.4		70.2	229.1	126.0	425.3	932 (地) —	2,508 2	3,770 2	538	1,499.8
	125	岡崎電燈	ク	26.0	139.5	165.5		78.0	503.1	188.0	769.1	968	5,107	6,075	643	1,934.0
	130	大野製材	ク	—	1.1	1.1		—	—	4.5	4.5	—	42	42	8	9.0
	131	田原町	ク	—	4.5	4.5		—	4.9	8.7	13.6	—	174	174	15	45.0
	134	碧海電氣	ク	—	12.9	12.9		—	47.8	20.0	67.8	—	477	477	96	124.0
	135	犬山電燈	ク	—	15.2	15.2		—	35.5	12.9	47.5	—	675	675	76	147.5
愛知	136	一宮電氣	ク	—	3.5	3.5		—	132.7	40.6	173.3	—	1,422	1,422	230	691.0
	137	稻澤電氣	ク	—	16.4	16.4		—	77.3	16.7	94.0	—	661	661	73	152.8
	138	平坂電氣	ク	—	11.2	11.2		—	11.1	19.2	30.3	—	440	440	20	26.5
	139	福江電燈	ク	—	5.6	5.6		—	9.5	5.5	15.0	—	213	213	11	22.0
	141	知多瓦斯	ク	—	8.3	8.3		—	16.3	13.6	29.9	—	354	354	33	65.0
	143	尾州瓦斯電氣	ク	—	3.8	3.8		—	5.0	7.6	12.6	—	157	157	14	22.0
	144	津電燈	ク	26.8	73.6	100.4	80.3	108.0	96.3	344.6	953	2,885	3,843	415	937.5
	146	北勢電氣	ク	40.5	235.1	275.6	121.5	413.9	250.1	785.5	1,496	6,876	8,372	708	2,210.2
	147	岩倉水電	ク	—	38.2	38.2	—	72.9	35.7	108.6	—	1,314	1,314	82	193.1
三重	148	松阪水力電氣	ク	5.8	35.4	41.2	—	90.3	52.6	142.9	185	1,261	1,446	191	538.5
	149	中央鐵工所	ク	—	2.5	2.5	—	—	5.0	5.0	(諸) —	108 2	108 2	—	—
	150	尾鷲電氣	ク	—	3.2	3.2	—	4.1	8.0	10.1	—	126	126	19	53.0
	151	木本町	ク	—	1.9	1.9	—	2.3	3.7	6.0	—	90	90	11	25.0
	152	岐阜電氣	ク	33.6	110.1	206.7	130.2	371.3	162.3	663.8	1,271	3,701	4,705	943	2,970.1
	153	八幡水力電氣	ク	—	5.3	5.3	—	4.2	11.7	15.2	—	172	172	48	142.0
	154	飛騨電燈	ク	—	21.3	21.3	—	45.2	22.2	69.1	—	782	782	72	213.5
	155	中津電氣	ク	—	8.4	8.4	—	12.5	13.6	26.1	—	257	257	53	191.5
	156	多治見電燈所	ク	—	30.6	30.6	—	64.9	37.6	102.5	—	1,059	1,059	104	382.0
岐阜	158	明知町	ク	2.5	—	2.5	—	5.0	3.7	8.7	88	—	88	24	70.0
	159	船津電燈	ク	—	3.8	3.8	—	2.4	5.7	8.1	—	132	132	14	55.5
	160	板取川電氣	ク	1.5	28.5	28.5	—	80.9	30.0	110.9	6.6	1,021	1,021	188	429.5
	162	八百津町	ク	—	5.7	5.7	—	16.1	4.2	20.3	—	228	228	32	40.0
	163	可兒川電氣	ク	—	18.9	18.9	—	40.8	15.3	56.1	—	704	704	60	97.5
	164	加治田村	ク	1.0	1.5	2.0	—	—	4.2	4.2	27	10	37	—	—

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 個數	柱上變壓器 總容量
			哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		K.W
岐阜	165 駄知町	架	—	4.4	4.4	—	5.8	9.2	15.0	—	178	178	25	77.5
	166 中濃電氣	ク	—	21.1	21.1	—	60.5	13.2	73.7	—	658	658	53	151.5
	169 白鳥電氣	ク	—	0.8	0.8	—	0.4	1.7	2.1	—	32	32	3	8.0
	171 妻木電氣	ク	—	8.9	8.9	—	8.5	21.0	29.5	—	324	324	18	35.0
	174 木曾電氣	ク	—	15.4	15.4	—	51.0	19.8	70.8	—	553	553	52	103.0
福井	176 敦賀電燈	ク	6.3	9.6	14.7	—	40.3	18.1	64.4	194	344	493	101	337.5
	177 越前電氣	ク	11.4	23.3	40.7	24.2	95.8	53.0	186.0	638	1,059	1,508	177	574.5
	178 三國電燈	ク	—	18.1	18.1	—	35.1	24.7	59.8	—	726	726	46	132.0
	179 小濱電燈	ク	—	8.9	8.9	—	14.2	16.5	30.8	—	333	333	75	196.0
	180 高浜電氣	ク	—	7.6	7.6	—	12.4	8.4	20.8	—	281	281	20	29.0
石川	182 大聖寺川水電	ク	—	51.6	51.6	—	132.3	51.0	233.3	—	1,967	1,967	5	7.0
石川	183 金澤電氣瓦斯	ク	44.2	119.0	182.1	136.8	254.1	175.0	565.7	(電燈) 1,570 (電燈) 2	4,788 —	6,005 2	1,032	3,317.5
		地	6.8	—	6.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—		
	184 小松電氣	架	—	17.9	17.9	—	38.9	21.0	59.9	—	721	721	115	462.0
	185 同 津幡支社	ク	—	11.4	11.4	—	25.2	15.0	40.2	—	453	453	40	113.0
	186 同 能登支社	ク	—	19.4	19.4	—	46.9	8.9	55.8	—	726	726	15	42.0
	187 七尾電氣	ク	—	12.3	12.3	—	23.0	13.6	36.6	—	453	453	31	109.0
	188 輪島電氣	ク	—	5.5	5.5	—	11.0	11.3	22.3	—	208	208	49	123.0
	189 中島電燈	ク	—	0.6	0.6	—	—	1.2	1.2	—	24	24	—	—
	190 和倉電氣	ク	—	0.7	0.7	—	—	1.8	1.8	—	37	37	—	—
富山	193 石動電氣	ク	5.4	58.3	63.7	16.2	102.2	59.8	218.2	180	2,052	2,232	189	617.7
富山	194 富山電氣	ク	35.8	130.6	162.4	107.5	257.1	130.0	504.6	1,497	1,574	6,561	422	1,760.5
	195 高岡電燈	ク	—	48.9	48.9	—	139.7	60.4	200.1	—	1,818	1,818	289	792.5
	196 松永 阪井水力 支社	ク	—	8.3	8.3	—	11.4	14.6	26.0	—	341	341	32	108.0
	197 井口町電燈	ク	—	3.2	3.2	—	—	6.7	6.7	—	98	98	—	—
	198 大岩電氣	ク	—	0.4	0.4	—	—	0.9	0.9	—	18	18	—	—
	199 小泊 小松電氣 支社	ク	—	3.2	3.2	—	3.4	5.5	8.9	—	118	118	10	42.5
	200 碣波電氣	ク	—	16.3	16.3	—	43.5	10.3	53.8	—	533	533	27	52.5
	201 國野電燈	ク	—	2.2	2.2	—	5.2	3.7	8.9	—	97	97	18	51.5
新潟	204 新潟水電	ク	46.1	153.3	199.4	171.0	419.9	149.2	740.1	1,892	5,886	7,686	580	2,159.5
	205 北越水力電氣	ク	50.7	76.9	127.7	159.9	155.5	96.3	401.7	(電燈) 1,539 2	2,607 1	4,107 3	514	1,854.0
	206 新潟水力電氣	地	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.2	—	—	—	670	2,677.5
		架	96.8	112.3	169.1	170.4	307.5	111.5	589.4	2,411	4,091	6,502		
		ク(部)	—	1.7	1.7	—	5.2	—	5.2	—	50	50		
新潟	207 魚沼水力電氣	架	—	15.9	15.9	—	21.8	20.8	42.6	—	577	577	45	163.0
	208 佐渡水力電氣	ク	—	5.2	5.2	—	11.7	8.3	20.0	—	208	208	15	48.1
	209 村上水電	ク	—	32.2	32.2	—	68.9	31.3	100.2	—	1,157	1,157	87	288.5
	210 三島電氣	ク	—	2.4	2.4	—	5.3	4.2	9.5	—	96	96	12	32.0

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 個數	柱上變壓器 總容量
			哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本		K.W
新潟	211 小木電氣	架	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	3	3	—	—
	212 佐渡電燈	ク	—	30.7	30.7	—	72.9	38.2	111.1	—	1,052	1,052	46	144.0
福島	213 福島電燈	ク	15.5	43.8	58.7	24.6	108.7	74.8	208.1	580	1,317	2,406	238	938.8
	214 郡山絹絲紡績	ク	32.2	38.2	70.4	138.8	55.6	44.4	238.8	1,132	1,085	2,217	152	280.5
	215 喜多方水力電氣	ク	18.5	12.8	29.8	—	71.1	26.9	98.0	713	478	1,091	35	105.0
	216 會津電力	ク	6.2	42.4	48.5	—	128.2	49.0	177.2	216	1,328	1,467	213	697.5
	217 須賀川町	ク	—	25.1	25.1	—	77.8	19.2	97.0	—	—	—	77	316.0
	218 二本松電氣	ク	—	19.9	19.9	—	57.2	25.8	83.0	—	796	796	91	267.0
	219 川俣電氣	ク	15.6	6.8	22.6	26.5	33.2	11.2	72.9	602	286	888	131	427.7
	220 三春電氣	ク	2.2	9.0	11.2	—	19.3	17.6	36.9	70	308	427	62	197.0
	221 磐城電氣	ク	—	13.4	13.4	—	30.4	22.8	53.2	—	527	527	36	151.0
	222 白河電燈	ク	6.6	16.3	22.9	—	69.3	18.1	87.4	230	609	845	70	183.0
	223 相馬電氣	ク	—	17.3	17.3	—	44.5	8.6	53.1	—	613	613	62	191.8
	224 本宮電氣	ク	—	25.6	25.6	—	39.7	31.4	71.1	—	921	921	34	124.0
	225 中村電氣	ク	7.7	9.9	17.6	—	46.9	14.5	61.4	274	352	626	62	150.5
	226 夏井川水電	ク	—	1.5	1.5	—	3.0	2.4	5.4	—	51	51	17	65.0
	227 大沼電燈	ク	—	11.3	11.3	—	27.9	13.1	41.0	—	351	351	36	109.0
	228 磐城水電	ク	8.0	18.2	26.2	—	74.8	15.7	90.5	208	788	1,001	85	217.0
	229 常葉電氣	ク	—	11.5	11.5	—	26.6	5.5	31.9	—	42	42	11	32.0
	230 楢倉電氣	ク	—	12.7	12.7	—	10.0	5.5	15.5	—	464	464	22	59.0
秋田	231 奥羽電氣	ク	35.1	46.8	81.9	105.3	106.7	41.3	253.3	(電燈) 1,584 1	1,989 —	3,573 3	192	722.0
山形	232 仙臺市	ク	45.6	141.2	186.8	736.8	401.7	145.6	683.3	(電燈) 1,592 —	5,354 1	1,892 3	1,094	3,099.9
宮城	233 石巻電燈	ク	—	10.0	10.0	—	12.7	18.4	31.1	—	397	397	19	90.0
	234 氣仙沼電燈	ク	—	1.0	1.0	—	0.5	1.9	2.4	—	51	51	3	9.0
	235 旭製紙	ク	0.5	1.1	1.6	—	—	3.2	3.2	11	48	59	—	—
	236 大崎水電	ク	—	30.0	30.0	—	86.7	23.5	107.2	—	1,490	1,490	141	388.5
	237 仙北電氣	ク	—	38.8	38.8	—	115.0	12.9	127.9	—	1,531	1,531	96	305.0
	238 遠田電氣	ク	—	26.5	26.5	—	69.0	18.6	86.5	—	930	930	44	79.0
	239 東北電氣	ク	—	32.2	32.2	—	84.3	23.8	108.2	—	947	947	40	60.5
山形	240 鳴岡水力電氣	ク	20.9	57.9	78.8	60.7	198.2	68.1	327.0	778	2,318	3,096	346	797.8
新潟	241 奥羽電氣 米澤支社	ク	—	35.0	35.0	—	60.5	48.6	109.1	(電燈) 1 —	1,412 2	1,413 2	265	691.8
山形	242 山形電氣	ク	39.6	189.4	229.0	118.9	335.7	239.9	693.5	1,600	6,879	8,479	629	1,711.1
	243 温海電燈	ク	—	0.9	0.9	—	—	4.8	4.8	—	41	41	—	—
	244 酒田町	ク	18.7	28.8	48.5	50.1	41.8	45.2	140.1	651	1,035	1,686	135	538.0
	245 新庄町	ク	10.8	13.2	24.0	32.4	19.9	23.7	76.0	398	519	917	69	190.0
	246 鉾海電燈所	ク	—	8.8	8.8	—	19.9	3.6	23.5	—	331	331	19	38.0

地方	事業者		電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實長	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量
				粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本	箇	K.W
秋田	251	秋田電氣	架	44.9	44.6	89.5	135.8	88.0	62.1	285.9	1,614	1,474	3,088	105	220.0
	252	秋田木材(船代港町)	ク	—	10.4	10.4	—	22.2	14.6	36.8	—	391	391	47	265.5
	253	增田水力電氣	ク	—	58.8	58.8	—	153.0	40.9	193.9	—	2,009	2,009	161	448.0
	254	河原田水力電氣	ク	23.6	20.6	43.8	—	106.8	29.1	135.9	88	739	1,594	94	339.0
	255	大館電氣	ク	—	18.2	18.2	—	21.6	28.7	50.3	—	641	641	28	77.0
	256	北浦電氣	ク	—	1.1	1.1	—	—	2.2	2.2	—	47	47	—	—
岩手	258	盛岡電氣	ク	13.5	71.8	84.8	30.0	175.9	80.7	286.6	477	2,630	3,107	200	729.0
	260	遠野水力電氣	ク	1.4	3.2	4.3	—	11.2	6.4	17.6	60	117	177	36	82.0
	261	釜石電燈	ク	—	7.1	7.1	—	8.9	15.4	24.3	—	309	309	25	57.0
	262	宮古電氣	ク	—	4.5	4.5	—	6.8	9.5	16.3	—	208	208	21	36.0
	263	水澤電燈	ク	—	27.9	27.9	—	52.2	17.3	69.5	—	651	651	50	107.0
	264	一關町	ク	11.2	7.8	19.2	—	42.7	17.3	60.0	237	339	577	59	153.0
青森	265	黒澤尻電氣	ク	15.4	8.3	23.7	46.2	17.6	9.6	73.4	525	231	756	38	187.5
	266	馬淵川電氣	ク	—	20.7	20.7	—	54.2	14.4	68.6	—	740	740	54	108.0
	267	青森電燈	ク	7.8	32.9	40.7	46.8	81.2	48.2	176.2	345	1,263	1,608	270	1,225.5
	268	弘前電燈	ク	24.0	69.8	93.8	68.7	118.4	87.6	274.7	918	2,010	3,508	300	900.5
青森	269	八戸水力電氣	ク	9.3	31.5	40.8	—	120.9	38.2	167.1	345	1,180	1,523	153	567.5
	270	野邊地電氣	ク	—	10.9	10.9	—	26.6	8.5	35.1	—	404	404	17	62.0
	271	七戸水電	ク	—	23.2	23.2	—	69.4	10.8	80.2	—	816	816	31	154.7
	272	近江水力電氣	ク	49.5	156.9	206.4	154.8	588.9	281.4	1,025.1	1,769	7,308	8,907	—	—
滋賀	274	信樂水力電氣	ク	—	30.4	30.4	—	93.2	22.1	75.3	—	1,165	1,165	53	73.0
	275	堅田町	ク(送) 架	—	2.4 1.1	2.4 1.1	—	4.2 1.9	5.7 1.2	9.9 3.1	—	103 42	103 42	4	6.7
京都滋賀	276	京都電燈	ク ク(送) 地	20.8 1.1 9.5	373.4 45.7 0.7	403.4 46.5 10.7	190.0 — 21.0	765.6 102.1 —	624.9 107.9 1.4	1,600.5 210.0 23.0	2,744 (鐵) 25 (送) 46	14,291 10 61 2,072	14,332 10 25 2,072	2,416	12,288.0
京都	280	大阪電燈鞍馬支店	架	—	28.5	28.5	—	33.6	30.3	63.9	—	836	836	178	434.0
	282	北丹電氣	ク	—	21.9	21.9	—	27.9	29.6	57.5	—	751	751	42	98.0
	283	丹丹電氣	ク	—	52.5	52.5	—	151.8	64.9	216.2	—	2,100	2,100	212	573.5
	284	宇治町	ク	—	6.7	6.7	—	13.1	8.3	41.4	—	276	276	26	58.0
	285	笠置水電	ク	—	19.3	19.3	—	33.0	10.7	23.7	—	671	671	31	80.0
京都大阪兵庫	287	宇治川電氣	ク ク(送) 地	29.6 0.8 3.8	26.2 152.6 1.2	55.8 153.4 5.0	117.6 — 11.1	85.2 592.9 2.1	— — —	282.8 592.9 13.2	2,243 (鐵) 31 31	713 — 6,650	2,956 31 6,987	114	2,262.1
大阪	288	大阪電燈	架 ク(送) 地	21.2 — 21.8	494.1 8.8 —	504.6 8.8 21.8	62.8 — 97.1	1,446.9 — —	704.0 — —	2,213.7 — 97.1	832 (鐵) 4	19,598 — —	19,570 4 —	7,236	31,260.0
	291	金剛水力電氣	架	—	50.6	50.6	—	90.8	65.9	156.7	—	2,068	2,068	100	178.0
	292	千早川水力電氣	ク	0.7	23.4	24.1	—	58.0	25.6	93.6	26	807	833	80	132.5
	294	安威川水力電氣	ク	—	12.0	12.0	—	36.1	13.0	49.1	—	445	445	25	24.0

地方	事業者		電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量
				粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本	箇	K.W
大阪和歌山	298	和泉水力電氣	架	21.8	84.1	104.9	67.2	195.9	99.5	362.6	815	3,348	4,117	647	905.8
京都滋賀福井	299	關西水力電氣	ク 地	10.2 —	215.8 0.2	226.8 0.2	— —	488.1 0.5	214.2 —	702.6 0.5	330 —	6,342 —	6,672 —	847	2,057.3
奈良	300	大和電氣	架	46.5	82.1	128.6	129.4	176.2	76.1	350.8	1,925 (鐵) 2	2,956 —	4,882 2	—	—
	301	吉野水電	ク	—	8.3	8.3	—	18.4	7.5	25.9	—	221	221	18	32.3
	302	折立電務所	ク	—	1.9	1.9	—	—	3.8	3.8	—	68	68	—	—
和歌山	305	南海水力電氣	ク	21.4	30.1	51.5	—	119.0	59.6	178.6	710	1,215	1,925	218	859.8
	306	田邊電燈	ク	—	13.4	13.4	—	19.4	26.4	45.8	—	484	484	14	77.5
	308	日高電燈	ク	—	14.7	14.7	—	22.4	16.4	38.8	—	676	676	32	51.0
	809	高野山電燈	ク	—	3.3	3.3	—	1.7	2.7	4.4	—	125	125	13	27.0
	310	那智水力電氣	ク	29.9	16.1	42.2	—	113.5	28.1	141.4	1,045	599	1,522	89	160.0
和歌山三重兵庫大阪	311	新宮水電	ク	5.3	7.7	13.0	—	20.6	10.3	30.9	172	215	370	35	142.5
	313	猪名川水力電氣	ク ク(送)	— —	74.3 0.1	74.3 0.1	— —	162.9 0.5	95.9 —	268.8 0.5	— —	2,629 7	2,629 7	315	519.0
兵庫京都	314	豐岡電氣	架	—	13.5	13.5	—	26.0	16.2	42.2	—	481	481	22	95.0
	316	姫路水力電氣	ク	23.9	107.9	127.8	90.2	301.9	114.1	506.2	1,115	3,433	4,558	549	1,526.5
	317	明石電燈	ク	21.8	39.9	61.7	62.1	103.7	64.4	230.2	892	1,462	2,354	332	1,154.8
	320	北條町	ク	—	5.2	5.2	—	13.4	9.1	22.5	—	171	171	43	147.0
	321	中播電氣	ク	—	50.1	50.1	—	120.5	45.7	172.0	—	1,596	1,596	125	282.0
	322	城崎電燈	ク	—	0.9	0.9	—	—	3.1	3.1	—	49	49	—	—
	323	篠山電燈	ク	—	9.0	9.0	—	14.7	17.8	32.5	—	315	315	37	74.0
	324	牧賀電燈洲本支社	ク	—	6.1	6.1	—	9.0	10.8	19.8	—	293	293	—	—
	325	播磨水力電氣	ク	23.2	58.5	79.7	69.6	154.2	80.5	304.2	980	2,189	3,169	339	597.8
	326	三木電燈	ク	—	17.2	17.2	—	38.5	20.6	58.9	—	842	842	42	74.0
兵庫	327	山崎電燈	ク	—	7.9	7.9	—	13.8	13.2	27.0	—	276	276	41	102.0
	328	東播電氣	ク	6.1	54.1	59.4	—	150.1	56.1	206.2	195	1,956	1,851	161	389.5
	329	赤穗電燈	ク	—	14.1	14.1	—	14.9	29.8	44.7	—	547	547	22	61.0
	330	柏原電燈	ク	—	19.2	19.2	—	35.4	17.2	52.6	—	798	798	43	45.0
	331	上郡電氣	ク	—	1.6	1.6	—	3.4	4.2	7.6	—	55	55	12	32.0
	332	須阪電燈	ク	—	5.1	5.1	—	7.9	7.1	15.0	—	220	220	24	27.5
	334	由良電燈	ク	—	3.0	3.0	—	4.4	5.2	9.6	—	163	163	24	34.5
	335	淡路電燈	ク	—	3.4	3.4	—	4.6	4.4	9.0	—	122	122	14	13.5
	336	福良電燈	ク	—	21.5	21.5	—	47.9	32.0	79.9	—	756	756	50	51.0
	337	阿瀨川水力電氣	ク	—	35.6	35.6	—	91.0	22.2	113.2	—	1,204	1,204	78	114.0
	339	興山電燈	ク	—	44.3	44.3	—	80.2	90.9	171.1	—	1,534	1,534	222	880.5
岡山	340	津山電氣	ク	—	45.3	45.3	—	107.9	30.7	138.6	—	1,622	1,622	132	667.3
	341	倉敷電燈	ク	—	64.7	64.7	—	152.1	49.9	202.0	—	2,279	2,279	115	291.0
	342	西大寺電燈	ク	—	178.4	178.4	—	347.1	225.8	572.9	—	1,985	1,985	79	123.0

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量
			粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本		K.W
岡山	343 美作倉敷電氣	柔	—	3.5	3.5	—	5.6	4.4	10.0	—	134	134	18	32.0
	345 北備電氣	ク	—	11.9	11.9	—	32.0	9.8	41.8	—	438	438	52	52.0
	346 東兒島電氣	ク	—	16.0	16.0	—	40.2	9.9	50.1	—	600	600	44	52.5
	347 井原電氣	ク	—	11.8	11.8	—	28.7	12.6	41.3	—	425	425	33	42.1
	348 眞庭電氣	ク	—	19.7	19.7	—	43.8	13.5	57.3	—	705	705	43	136.1
	349 兒島電氣	ク	—	18.5	18.5	—	39.0	21.2	60.2	—	655	655	35	92.0
	350 淺口電氣	ク	—	16.5	16.5	—	30.8	11.7	42.5	—	475	475	29	38.5
	351 伊部電燈	ク	—	16.5	16.5	—	31.3	14.8	46.1	—	622	622	31	70.0
	352 日生電燈	ク	—	1.0	1.0	—	1.6	1.8	3.4	—	52	52	5	7.5
	353 新見電氣	ク	—	1.6	1.6	—	3.6	2.4	6.0	—	69	69	10	22.0
廣島	356 備後水力電氣	ク	25.2	44.1	69.3	71.5	121.1	80.2	272.9	1,089	1,893	2,893	356	1,117.5
岡山	357 廣島電燈	ク ク(鉄)	25.2	23.9	118.1	5.6	269.7	194.4	469.7	942	3,433	4,375	629	2,911.0
	358 尾道電燈	柔	—	10.9 12.8	10.9 12.8	—	45.7 21.0	14.0 18.0	59.7 39.0	—	408 411	408 411	53	325.5
	360 加計電燈	ク	—	0.4	0.4	—	—	0.8	0.8	—	10	10	—	—
	361 新電氣	ク	—	8.9	8.9	—	20.1	12.7	32.8	—	330	330	46	110.0
	362 明三石電燈 原支社	ク	—	8.0	8.0	—	18.1	11.6	29.7	—	303	303	57	173.0
廣島	363 三次電氣	ク	—	4.1	4.1	—	6.4	9.9	16.3	—	160	160	17	42.0
	364 中國電氣	ク	—	25.0	25.0	—	44.0	27.7	71.7	—	843	843	40	90.0
	366 吉田電氣	ク	—	2.1	2.1	—	2.8	3.5	6.3	(地) —	1 52	1 81	10	21.0
	367 藝備電氣	ク	6.2	33.8	40.0	18.6	75.0	39.6	133.2	228	1,253	1,481	38	110.0
	368 庄原電氣	ク	—	2.1	2.1	—	2.9	3.1	7.0	—	90	90	18	28.0
	369 上下電燈	ク	—	1.4	1.4	—	2.2	2.6	4.8	—	60	60	11	15.0
	373 馬關電燈	ク	—	22.6	22.6	—	66.6	22.7	89.3	—	730	730	242	942.5
	374 山口電燈	ク	—	19.8	19.8	—	21.8	32.7	54.0	—	684	684	64	158.0
	375 宇部電氣	ク 地	—	17.8	17.8	—	32.2	20.9	56.1	—	671	671	55	194.0
	376 防府電燈	ク	—	5.5 34.2	5.5 34.2	—	15.9 50.5	0.7 42.3	16.6 92.8	—	— 1,103	— 1,103	85	145.7
山口	377 萩電燈	ク	—	11.8	11.8	—	12.7	22.8	35.0	—	408	408	23	91.5
	378 小郡電燈	ク	—	14.9	14.9	—	23.8	23.4	47.2	—	495	495	24	88.0
	379 大津電燈	ク	—	6.3	6.3	—	10.4	7.2	17.6	—	206	206	16	61.5
	380 大島電氣	ク	—	5.8	5.8	—	9.9	6.3	16.2	—	—	—	22	22.5
	381 長府電氣	ク	—	47.7	47.7	—	85.7	28.1	113.8	—	1,560	1,560	69	92.0
	382 彦島電氣	ク	—	5.6	5.6	—	12.3	5.5	17.8	—	210	210	16	22.0
	383 松江電燈	ク	62.8	94.1	156.9	198.4	228.7	107.9	535.0	2,265	3,590	5,845	354	1,737.5
島根	384 濱田電氣	ク	—	37.0	37.0	—	65.3	37.7	103.0	—	1,571	1,571	152	350.5
	385 出雲電氣	ク	—	32.1	32.1	—	65.2	37.8	102.9	—	1,161	1,161	91	157.0
	386 隱岐電氣	ク	—	2.8	2.8	—	4.8	5.2	9.5	—	121	121	21	27.5

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	電線路亘長 配電線	電線路亘長 合計實數	電線延長 特別高壓	電線延長 高壓	電線延長 低壓	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 配電線	支持物 合計實數	柱上變壓器 箇數	柱上變壓器 總容量
			粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本		K.W
島根	387 益田電氣	柔	—	6.8	6.8	—	10.2	7.5	17.7	—	263	263	27	38.5
	388 美保關電氣	ク	—	1.1	1.1	—	1.4	2.1	3.5	—	38	38	19	7.4
島根鳥取	391 山陰電氣	ク	27.3	43.6	70.9	75.6	105.9	48.7	230.2	978	1,618	2,596	204	669.0
	392 鳥取電燈	ク	14.1	37.8	51.9	42.6	106.6	50.3	199.5	487	1,407	1,894	234	713.8
鳥取	393 倉吉電氣	ク	21.2	13.9	35.1	32.7	62.6	20.5	115.8	725	553	1,278	88	307.5
	394 岩井電燈	ク	—	0.7	0.7	—	—	1.3	1.3	—	36	36	—	—
	395 境電氣	ク	—	15.4	15.4	—	27.6	20.4	47.6	—	562	562	61	92.1
德島	396 德島水力電氣	ク	42.9	91.2	134.1	128.7	219.1	118.9	466.7	1,470	3,421	4,958	425	1,694.5
	397 川田水力電氣	ク	—	6.8	6.8	—	20.3	5.9	26.2	—	225	225	5	9.0
香川德島	400 四國水力電氣	ク 地	57.1	109.5	164.6	165.3	333.9	193.8	693.1	(鉄) 615 545	4,429	4,973 545	925	2,575.5
香川	401 高松電燈	柔	—	14.0	14.0	—	19.0	27.0	46.0	(鉄) — 13	547	547 13	80	253.5
愛媛	405 伊豫水力電氣	ク	66.0	53.9	124.2	215.0	207.9	95.7	518.6	992 (鉄) 1 (地) 713	3,085 1	4,077 2 713	452	1,112.0
	406 愛媛水力電氣	ク	28.7	97.2	121.1	67.2	184.6	75.7	327.5	(鉄) 971 15	2,452	3,423 15	190	963.0
	408 宇和水電	ク	23.0	38.2	66.5	84.0	84.5	55.0	223.5	1,152	1,922	2,817	170	544.0
	410 東豫水力電氣	ク	—	20.4	20.4	—	41.4	28.0	70.4	—	701	701	99	344.5
高知	413 高知縣	ク ク(鉄)	27.7	60.2	88.2	21.2	197.5	79.5	298.2	(鉄) 1,056 —	2,073 3	3,117 3	171	796.5
	414 須崎水力電氣	柔	—	9.1	9.1	—	19.0	9.7	27.7	—	333	333	2	80.0
	415 安喜水力電氣	ク	—	29.7	29.7	—	64.1	30.5	94.6	—	1,071	1,071	88	221.5
	416 幡多水力電氣	ク	—	15.1	15.1	—	37.8	12.1	49.6	—	560	560	47	112.0
	417 北原水力電氣	ク	—	16.5	16.5	—	43.3	11.4	54.7	—	609	609	31	41.0
	418 長崎電氣瓦斯	ク	4.0	85.0	89.0	—	237.7	251.0	488.7	175	3,303	3,478	404	1,697.0
	419 島原水電	ク	—	99.0	99.0	—	208.4	92.2	300.6	—	3,515	3,515	198	398.5
長崎	420 隈原電力	ク	—	3.6	3.6	—	5.3	6.2	11.5	—	157	157	25	74.0
	421 平戸電燈	ク	—	4.5	4.5	—	7.0	6.6	13.6	—	218	218	—	—
	422 五島電燈	ク	—	19.8	19.8	—	25.7	15.0	40.7	—	571	571	21	48.0
	423 壹岐電燈	ク	—	24.8	24.8	—	50.0	9.3	59.3	—	710	710	24	59.5
	427 九州水力電氣（舊若松電氣）	ク	—	15.4	15.4	—	19.4	29.0	48.4	—	555	555	104	257.5
	428 同（舊直方電氣）	ク	—	37.6	37.6	—	59.0	43.0	102.0	—	1,355	1,355	104	304.0
	429 同（舊伏籠中電燈）	ク	—	74.4	74.4	—	135.6	57.9	208.5	—	2,535	2,535	146	374.5
福岡	431 久留米電燈	ク ク(鉄)	—	31.2 92.0	31.2 92.0	—	72.0 70.9	58.4 54.4	130.4 125.3	—	1,217 1,245	1,217 1,245	501	2,330.0
	432 嘉穗電燈	柔	—	37.5	37.5	—	65.3	44.9	113.2	—	1,578	1,578	92	227.5
	433 行橋電燈	ク	—	25.1	25.1	—	46.6	17.4	64.0	—	847	847	51	112.5
	434 筑後水力電氣	ク	—	71.3	71.3	—	124.5	99.2	223.4	—	2,475	2,475	131	253.0
	435 幸袋工作所	ク	—	29.3	29.3	—	30.1	31.6	61.7	—	998	998	56	122.5

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	配電線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計	支持物 送電線	配電線	合計實數	柱上變壓器 箇數	總容量
			粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本		K.W
福岡	436 大正築鐵	架	—	3.9	3.9	—	7.1	6.4	13.5	—	144	144	10	510
	438 津屋崎電燈	ク	—	9.1	9.1	—	17.5	14.9	32.5	—	380	380	22	910
	439 浮羽水力電氣	ク	—	65.2	65.2	—	127.0	61.2	188.2	(地) —	2,284	2,284	89	1,710
											2	2		
熊本	441 熊本電氣	ク	87.0	176.9	263.9	291.0	430.6	306.3	997.9	(地) 2,250	7,041	9,291	716	2,853.5
										11	—	11		
	442 天草電燈	ク	—	4.8	4.8	—	9.1	8.8	17.9	—	155	155	21	70.0
	443 人吉水力電氣	ク	—	13.0	13.0	—	24.1	19.7	43.8	—	422	422	28	104.0
大分	444 九州水力電氣(舊日田水電)	ク	41.2	59.7	100.9	123.6	120.6	53.4	300.6	1,641	1,931	3,572	191	582.5
宮崎	445 大分水力電氣	ク	75.5	178.2	253.4	222.5	339.4	196.2	732.1	2,762	6,243	9,005	403	997.1
	446 竹田水電	ク	—	11.8	11.8	—	13.7	14.6	28.3	—	353	353	51	176.5
大分	447 釘宮製板所	ク	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	449 森水力電氣	ク	—	11.8	11.8	—	17.2	14.0	31.2	—	410	410	25	97.5
宮崎	451 日向水力電氣	ク	5.1	55.9	61.0	—	127.6	43.1	170.7	147	1,315	1,462	182	597.5
	452 延岡電氣所	ク	55.3	58.7	114.0	100.4	192.3	72.2	414.9	2,089	2,142	4,158	258	1,217.5
	453 穗北電氣	ク	—	16.2	16.2	—	42.3	11.3	56.6	—	575	575	29	71.0
宮崎鹿兒島	454 都城電氣	ク	—	38.7	38.7	—	88.1	36.1	119.2	—	1,429	1,429	123	350.5
熊本鹿兒島	455 日本窒素肥料	ク	46.9	5.5	52.4	126.5	8.5	11.8	157.8	1,908	179	2,087	15	59.0
	456 鹿兒島電氣	ク	32.0	80.2	107.2	67.4	197.7	112.4	377.5	(地) 1,316	3,015	3,979	447	1,889.5
										15	—	15		
	457 大島電氣	ク	—	3.6	3.6	—	3.8	7.5	11.3	—	148	148	29	93.5
	458 川内電氣	ク	—	21.0	21.0	—	57.7	13.9	71.6	—	737	737	61	192.5
	459 加治木電氣	ク	—	11.1	11.1	—	32.6	17.9	50.5	—	505	505	62	284.5
	460 枕崎電燈	ク	—	5.0	5.0	—	5.8	7.7	13.5	—	186	186	18	61.0
	461 都城電氣(舊志布志電氣)	ク	—	3.9	3.9	—	4.6	5.5	9.5	—	121	124	15	47.0
鹿兒島	462 出水電氣	ク	—	6.0	6.0	—	11.1	1.8	12.9	—	175	175	24	82.5
	463 串木野電燈	ク	—	6.8	6.8	—	10.2	9.3	19.6	—	248	248	19	63.5
	465 國分電氣	ク	—	18.5	18.5	—	33.6	21.9	55.5	—	692	692	29	72.5
	466 種子島電氣	ク	—	1.3	1.3	—	—	3.8	3.8	—	58	58	—	—
	467 鹿屋電燈	ク	4.0	5.4	9.4	—	23.2	8.9	31.5	138	213	351	16	46.0
	468 高瀨水力電氣	ク	—	62.6	62.6	—	118.7	46.1	162.8	—	1,580	1,580	85	183.0
	469 南岡電燈	ク	—	13.5	13.5	—	23.7	9.8	33.5	—	433	433	12	21.0
沖繩	471 沖繩電氣	ク	—	33.5	33.5	—	36.5	67.1	103.6	—	1,342	1,342	109	288.5
	473 札幌水力電氣	ク	15.6	103.0	118.6	49.7	125.4	124.6	318.7	573	3,324	3,897	521	1,397.5
	474 小樽電氣	ク	—	66.4	66.4	—	130.6	137.3	273.9	—	2,728	2,728	424	1,847.5
	476 岩內水力電氣	ク	2.5	6.9	9.4	—	19.0	13.9	32.9	85	246	327	24	99.0
	477 旭川電氣	ク	12.6	39.9	52.5	37.8	75.9	67.6	180.7	482	1,715	2,197	325	863.5
北海道	478 北海道炭礦汽船	ク	—	12.4	12.4	—	24.7	13.6	38.3	—	430	430	44	172.5
	479 鋼路電氣	ク	—	13.5	13.5	—	16.9	24.4	41.3	—	500	500	57	230.0

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	配電線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計	支持物 送電線	配電線	合計實數	柱上變壓器 箇數	總容量
			粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本		K.W
北海道	480 曾廟電氣	架	—	5.9	5.9	—	9.0	9.5	18.5	—	209	209	43	77.0
	481 王子製紙	ク	104.2	5.9	110.1	276.2	66.9	10.3	353.4	3,850	211	4,061	46	2,300.5
	482 苫小牧村	ク	—	3.4	3.4	—	5.7	6.7	12.4	—	109	109	18	90.0
	483 秋田木材(雄內町)	ク	—	7.7	7.7	—	19.1	3.8	22.9	—	268	268	10	20.0
	484 秋田木材(根室町)	ク	—	9.2	9.2	—	12.5	18.0	30.5	—	305	305	26	70.0
合計		架	3,337.6	12,841.3	16,025.5	10,616.7	30,538.5	17,728.2	58,938.4	112,117	470,403	571,253		
										(舊) 8	318	326		
										(地) 6,359	18	6,377		
		地	105.4	305.5	220.9	325.9	180.0	251.2	757.1	—	—	—	65,003	259,051.5
		計	3,443.0	13,047.4	16,324.8	10,942.6	31,039.4	18,184.7	60,756.7	118,489	470,729	577,961		
		外部架	3.0	273.9	273.9	—	—	—	—	142	11,334	11,276		

2. 電氣鐵道事業

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 送電線	鐵電線	電車線	合計實數	電線延長 特別高壓	高壓	低壓	合計	支持物 送電線	鐵電線	電車線	合計實數
			粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本	本
神奈川	17 橫濱電氣鐵道	架	—	10.0	12.8	14.3	—	—	42.1	42.1	—	103	176	224
		ク(添)	—	2.7	—	2.7	—	—	6.4	6.4	(地) —	154	1,040	1,040
栃木	22 日光電氣軌道	架	—	4.9	6.2	6.3	—	—	14.2	14.2	—	286	451	737
愛知	126 名古屋電氣鐵道	ク	—	39.8	50.7	90.5	—	—	232.3	232.3	(舊) —	1,604	5,686	5,686
		ク(添)	—	6.8	—	6.8	—	—	35.6	35.6	—	278	—	278
	127 瀨戶電氣鐵道	架	—	10.0	13.6	23.6	—	—	26.3	26.3	—	413	945	945
	128 熱田電氣鐵道	ク	—	1.0	2.5	2.5	—	—	4.3	4.3	—	2	131	133
	132 尾張電氣軌道	ク	—	2.0	3.7	5.7	—	—	10.4	10.4	—	108	363	368
	133 岡崎電氣軌道	架	—	0.1	2.2	2.3	—	—	2.5	2.5	(舊) —	2	198	200
		ク(添)	—	1.5	—	1.5	—	—	1.5	1.5	—	—	6	6
	140 名古屋土地	架	1.9	—	1.9	1.9	—	1.5	30.0	31.5	—	54	—	54
	142 下之一色電車軌道	ク	—	1.1	4.1	4.0	—	—	5.6	5.6	102	—	102	102
岐阜	161 美濃電氣軌道	ク	6.9	17.1	18.0	18.0	—	20.7	44.6	65.3	314	53	405	458
	167 長良輕便鐵道	ク	—	1.7	3.2	4.9	—	—	4.9	4.9	—	726	1,385	1,385
	168 岐北輕便鐵道	ク	—	2.5	4.1	4.1	—	—	8.8	8.8	—	100	125	225
石川	191 湯泉電軌	ク	—	11.3	12.3	12.3	—	—	24.9	24.9	(舊) —	180	250	250
											(電) —	9	9	9
	192 金石電氣鐵道	ク	—	2.4	3.4	3.4	—	—	5.8	5.8	(舊) —	542	577	577
											(電) —	1	1	1
富山	202 富山電氣軌道	ク	—	3.3	3.5	6.8	—	—	4.6	4.6	—	—	185	185
滋賀	273 大津電車軌道	ク	—	4.0	4.2	8.2	—	—	10.3	10.3	—	411	—	411
京都	279 京都電氣鐵道	ク	—	10.8	14.5	15.4	—	—	103.4	103.4	—	271	440	440
											(舊) —	604	1,053	1,139
		ク(添)	—	3.2	1.6	3.5	—	—	14.5	14.5	(電) —	—	229	229
		地	—	4.2	—	4.2	—	—	7.5	7.5	(電) —	194	44	194
												—	94	94
												—	—	—
兵庫	318 龍野電氣鐵道	架	—	7.2	8.8	8.8	—	—	18.5	18.5	—	313	499	499
	319 兵庫電氣軌道	ク	—	4.2	5.7	6.1	—	—	22.0	22.0	—	304	596	612
											(電) —	2	2	2

地方	事業者	電線路種類	電線路亘長 総電線	電線路亘長 鋼電線	電線路亘長 電車線	電線路亘長 合計実数	電線延長 特別高圧	電線延長 高圧	電線延長 低圧	電線延長 合計	支持物 送電線	支持物 鋼電線	支持物 電車線	支持物 合計実数
			粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	粁	本	本	本	本
兵庫	333 能勢電氣軌道	架	—	4.0	4.0	4.0	—	—	8.0	8.0	—	242	486	486
廣島	365 廣島電氣軌道	〃	1.5	4.0	5.3	5.3	—	1.5	15.8	17.3	20	226	526	526
愛媛	407 伊豫鐵道	〃	—	1.9	3.4	3.4	—	—	5.5	5.5	—	106	173	173
鹿兒島	464 鹿兒島電氣軌道	〃	—	5.2	5.9	5.9	—	—	17.0	17.0	—	300	704	704
沖繩	472 沖繩電氣軌道	〃	—	3.6	3.8	4.4	—	—	7.8	7.8	—	219	352	432
合計		架	10.3	152.7	197.8	262.1	—	23.7	669.6	693.3	436	7,117	15,808	16,889
		(鋼)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	348	348
		(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	1,040	1,040
		径地	—	4.2	—	4.2	—	—	7.5	7.5	—	—	—	—
		計	10.3	156.9	197.8	266.3	—	23.7	735.1	758.8	436	7,288	17,196	18,257
		外添架	—	14.2	1.6	14.5	—	—	—	—	—	671	138	763

3. 電氣鐵道及電氣供給業營業事業

地方	事業者		電線ノ種類	電線路亘長					電線	
				送電線	配電線	饋電線	電車線	合計實長	特別高壓	高壓
				哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩
東京	2	東京市	架	—	185.4	18.7	79.5	185.2	—	223.9
			地	50.4	340.1	62.3	—	388.3	140.1	239.2
			架(特)	—	—	1.1	—	1.1	—	—
	3	玉川電氣鐵道	架	—	39.7	7.0	7.0	39.7	—	86.2
東京	7	京成電氣軌道	〃	2.2	54.3	8.6	8.8	63.2	—	124.3
東京	8	王子電氣軌道	〃	—	89.2	5.8	5.3	89.2	—	261.3
			地	—	—	—	—	—	—	—
	9	京王電氣軌道	架	1.3	8.6	9.2	9.5	28.6	—	3.9
神奈川東京	13	京濱電氣鐵道	〃	7.2	106.2	16.1	17.5	110.6	—	272.4
			地	—	—	0.4	—	0.4	—	—
	14	橫濱電氣	架	85.0	328.1	5.3	6.4	449.3	382.9	877.2
			地	1.2	—	—	—	1.2	—	2.3
神奈川	16	小田原電氣鐵道	架	17.5	45.7	7.8	8.6	53.4	—	178.1
			〃(特)	—	1.9	—	—	1.9	—	6.6
埼玉	25	武蔵水電	架	31.5	96.3	7.6	8.0	128.4	94.6	318.5
	29	岩槻電氣軌道	〃	—	11.5	—	—	11.5	—	34.7
千葉	33	成宗電氣軌道	〃	—	9.7	2.8	3.5	10.9	—	14.6
群馬埼玉長野	79	高崎水力電氣	〃	67.8	93.1	18.3	199.6	181.3	203.4	179.5
	80	利根發電	〃	193.8	205.2	7.6	9.2	415.8	888.2	482.6
長野	94	伊那電車軌道	〃	15.4	8.6	18.9	19.0	42.5	46.2	25.1
靜岡神奈川	104	駿豆電氣鐵道	〃	37.1	127.5	3.1	4.1	167.0	39.3	312.9
愛知	129	愛知電氣鐵道	〃	8.7	74.7	10.1	18.6	112.1	26.1	200.8
三重	145	伊勢電氣鐵道	〃	—	34.1	7.0	10.7	38.1	—	61.2
岐阜	157	岩村電氣軌道	〃	—	16.2	0.1	7.6	16.3	—	25.0
福井	157	京都電燈福井支社	〃	37.6	52.8	0.1	22.9	112.2	81.3	235.4
長野新潟	203	越後電氣	〃	36.3	104.9	—	—	141.2	109.1	212.9
岩手	259	花巻電氣	〃	—	31.1	—	—	31.1	—	84.9
京都滋賀	277	京津電氣軌道	架	—	18.0	6.4	6.6	31.0	—	29.4
			〃(活)	—	0.3	—	—	0.3	—	0.3
			地	—	0.1	—	—	0.1	—	0.2
京都	278	京都市	架	5.7	126.1	13.7	13.9	131.1	17.4	572.2
			地	5.7	0.2	4.5	—	10.4	11.0	1.1
	281	嵐山電車軌道	架	7.2	87.6	2.5	4.6	91.4	—	173.8
			〃(活)	—	5.2	—	—	5.2	—	0.2
京都	286	京阪電氣鐵道	架	37.7	254.9	34.2	34.5	260.6	106.5	558.4
大阪	289	大阪市	架	—	26.3	19.7	29.6	53.3	—	125.4
			〃(活)	—	33.6	9.7	—	33.6	—	80.6
			地	6.8	1.0	—	—	7.8	—	26.6
	290	南海鐵道(電軌堺阪阪)	架	2.8	14.7	9.9	13.7	24.8	—	69.2
	293	大阪高野鐵道	〃	22.2	51.4	27.6	28.1	101.7	75.8	93.5

地方	事業者		延長		支持物				柱上變壓器		順位
			所壓	合計	送電線	配電線	饋電線	電車線	合計實數	箇數	總容量
			哩	哩	本	本	本	本	本		K.W
東京	2	東京市	764.1	988.0	—	3,797	—	—	—	1,282	13,574.2
			(鐵)		—	3,602	772	7,010	—		
			516.5	895.8	—	—	—	—	11,384		
			—	—	—	—	—	—	—		
	3	玉川電氣鐵道	85.1	171.3	—	1,403	407	—	—	266	885.5
東京	7	京成電氣軌道	118.6	242.9	132	2,348	467	918	2,919	203	500.0
東京	8	王子電氣軌道	214.6	475.9	—	3,567	—	570	3,567	251	1,016.0
			0.2	0.2	—	—	—	—	—		
	9	京王電氣軌道	38.0	41.9	80	—	520	745	752	—	—
神奈川東京	13	京濱電氣鐵道	284.2	556.6	296	4,037	815	1,747	5,318	479	2,118.5
			1.2	1.2	—	—	—	—	—		
	14	橫濱電氣	845.0	2,105.1	3,240	14,984	316	467	17,582	2,762	12,717.5
					(鐵) —	11	—	—	11		
					(索) 653	67	—	—	653		
			—	2.4	—	—	—	—	—		
神奈川	16	小田原電氣鐵道	120.2	298.3	816	1,493	409	545	2,178	186	673.3
			0.8	7.4	—	83	—	—	83		
埼玉	25	武蔵水電	115.6	528.7	(索) 464	3,783	370	398	3,812	442	1,158.0
						—	—	—	464		
	29	岩槻電氣軌道	10.2	44.9	—	454	—	—	454	22	46.0
千葉	33	成宗電氣軌道	24.4	39.0	—	346	130	336	574	29	109.0
群馬埼玉長野	79	高崎水力電氣	136.2	519.1	2,625	2,689	—	1,598	6,740	441	1,804.5
	80	利根發電	310.3	1,680.5	3,139	8,675	517	386	12,717	1,460	4,462.4
長野	94	伊那電車軌道	63.6	134.9	703	435	1,014	1,236	3,388	26	80.0
靜岡神奈川	104	駿豆電氣鐵道	202.3	554.5	(索) 1,370	4,474	163	192	6,199	505	1,561.3
					2	—	—	—	2		
愛知	129	愛知電氣鐵道	102.4	429.3	377	2,697	452	1,180	3,752	416	865.0
三重	145	伊勢電氣鐵道	73.7	135.0	—	1,412	536	709	2,657	198	501.4
岐阜	157	岩村電氣軌道	20.9	45.9	—	657	3	368	660	37	168.0
福井	157	京都電燈福井支社	107.3	424.0	1,390	2,204	5	1,420	4,969	675	2,383.5
長野新潟	203	越後電氣	149.1	471.1	1,505	3,561	—	—	5,066	459	1,827.5
岩手	259	花巻電氣	18.2	103.2	—	1,131	—	—	1,131	82	176.0
京都滋賀	277	京津電氣軌道	59.9	89.3	(鐵) —	785	297	698	1,284	47	133.0
			0.7	1.0	—	14	—	37	37		
			—	0.2	—	—	—	—	14		
					—	—	—	—	—		
京都	278	京都市	291.9	881.5	267	5,361	549	—	5,510	1,784	5,418.9
					(鐵) —	1,232	—	1,228	1,232		
			11.4	23.5	(索) 1	6	—	4	6		
					—	—	—	—	—		
	281	嵐山電車軌道	164.2	338.0	107	3,337	186	235	3,294	253	939.0
			8.6	17.8	—	184	—	—	184		
京都	286	京阪電氣鐵道	401.3	1,066.2	1,923	8,630	2,370	3,751	13,507	703	1,671.8
					(鐵) —	—	48	107	107		
					(索) 1	—	—	—	2		
大阪	289	大阪市	215.6	341.6	(鐵) —	942	720	114	1,117	554	2,038.5
					(索) —	—	215	2,074	2,074		
					—	6	6	15	19		
			50.6	131.2	—	1,280	386	—	1,357		
			2.2	29.1	—	—	—	—	—		
	290	南海鐵道(電軌堺阪阪)	57.0	117.9	155	606	526	1,137	1,514	77	607.5
					(鐵) 8	10	14	28	282		
	293	大阪高野鐵道	166.4	335.7	908	1,696	1,281	2,571	5,175	75	75.0
					(鐵) 9	—	9	20	27		

地方	事業者		電線路ノ種別	電線路亘長					電線		延長		支持物				柱上變壓器		順位
				送電線	配電線	饋電線	電車線	合計實數	特別高壓	高壓	長	合計	送電線	配電線	饋電線	電車線	合計實數	個數	總容量	
				哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	哩	本	本	本	本	本		K.W	
大阪兵庫	295 箕面有馬電氣軌道		架	7.6	81.6	16.7	18.0	85.0	45.6	223.6	175.0	444.2	380	3,380	949	1,995	4,540	251	647.8	295
													(電) —	58	30	98	98			
大阪奈良	796 大阪電氣軌道		〃	13.3	80.3	18.3	20.9	95.7	79.8	228.4	169.9	478.1	504	3,124	577	1,253	4,262	235	417.4	296
			〃(添)	—	0.4	0.3	—	0.4	—	1.1			(電) 7	—	7	32	32			
大阪和歌山	297 南海鐵道		架	29.1	137.8	43.0	45.1	159.2	174.6	377.7	0.6	1.7	—	13	12	—	13			
											289.6	841.9	1,356	5,715	2,123	3,608	8,227	617	1,175.0	297
													(電) 15	37	68	136	136			
和歌山	304 和歌山水力電氣		架	63.8	135.0	7.6	8.2	198.3	181.7	329.4			(電) 16	—	2	4	16			
											209.7	720.8	2,527	5,661	478	480	9,146	989	2,770.0	304
													(電) —	—	—	9	9			
													(電) —	1	—	—	1			
兵庫大阪	312 阪神電氣鐵道		〃	15.4	125.2	21.8	22.6	142.5	—	368.3	304.4	672.7	811	6,315	1,032	2,015	7,175	411	1,320.2	312
			〃(添)	—	—	—	—	—	—	1.8			(電) 13	—	165	119	203			
											—	1.8	—	20	—	—	20			
兵庫	315 神戸電氣		架	5.0	183.9	5.2	10.3	204.4	—	770.1	532.6	1,302.7	233	7,021	158	12	7,425	2,468	12,549.3	315
			地	10.4	6.7	—	—	17.1	24.2	8.1			(電) —	18	—	527	545			
													(電) —	5	—	19	24			
岡山	344 岡山電氣軌道		架	—	0.9	0.9	1.4	3.2	—	2.6	6.5	38.8	—	—	—	—	—			
廣島	359 廣島吳電力		〃	37.2	75.2	0.7	2.1	108.9	76.3	221.2	7.3	9.9	—	—	40	127	167	5	7.5	344
			〃(添)	0.3	2.6	—	—	2.6	—	8.7	134.7	439.2	1,612	2,958	28	149	4,494			
			地	2.7	—	—	—	2.7	5.6	—	0.5	9.2	11	135	—	—	125	850	3,338.8	359
山口廣島	372 岩國電氣軌道		架	—	13.9	—	3.6	13.9	—	29.7	—	5.6	—	—	—	—	—			
											18.8	48.5	—	627	—	217	658	46	133.7	372
香川	402 東讃電氣軌道		〃	2.6	12.5	9.1	9.1	16.2	—	32.2	28.3	60.5	130	465	469	489	954	18	30.0	402
													(電) 11	—	11	—	11			
愛媛	403 高松電氣軌道		〃	—	—	6.2	8.9	8.9	—	—	15.6	15.6	—	—	480	615	615	—	—	403
													(電) —	—	3	6	3			
高知	409 松山電氣軌道		〃	6.5	8.6	4.6	5.6	14.0	—	63.0	16.1	79.1	321	417	280	304	1,322	53	323.0	409
			〃(添)	—	0.6	0.6	0.6	0.6	—	1.8	1.2	3.0	—	25	25	25	25			
			地	—	2.7	—	—	2.7	—	1.7	2.1	3.8	—	—	—	—	—			
熊本	412 土佐電氣鐵道		架	—	58.9	14.4	15.8	68.4	—	82.1	161.8	243.9	—	2,220	706	1,076	2,652	236	834.5	412
			地	—	—	—	15.8	15.8	—	—			(電) —	10	10	5	15			
			架(添)	—	5.1	5.1	—	5.1	—	5.1	19.2	19.2	(電) —	7	7	17	17			
											8.9	14.0	—	178	—	—	178			
佐賀長崎	424 九州電燈鐵道	京都線本	架	142.3	557.0	4.9	5.3	706.3	452.3	1,154.7	726.1	2,333.1	3,989	18,251	197	427	22,728	2,034	7,714.7	424
		水底	地	—	0.5	—	—	0.5	—	0.5			(電) 463	—	—	—	463			
				—	0.7	—	—	0.7	—	0.7	—	0.5	—	—	—	—	—			
	425 肥前電氣軌道		架	—	9.1	—	—	9.1	—	12.7	—	0.7	—	—	—	—	—			
											12.1	24.8	—	317	—	—	317	13	41.5	425
福岡大分	426 九州水力電氣		〃	137.5	57.0	4.7	5.1	199.6	484.3	80.7										
			地	0.3	—	—	—	0.3	0.6	—	66.2	631.2	4,801	2,079	238	469	7,349			
			架(添)	—	—	0.7	—	0.7	—	1.3			(電) 2	—	8	8	10			
											—	0.6	(電) 73	—	—	—	73	159	351.0	426
福岡	430 九州電氣軌道		架	45.8	106.9	10.3	21.5	147.3	—	393.5	0.7	2.0	—	—	—	—	—			
	437 三井電氣軌道		〃	—	—	6.1	6.8	6.8	—	—					37	—	37			
大分	447 豐後電氣鐵道		〃	28.1	6.7	72.2	7.1	107.0	85.0	149.3	162.6	556.1	2,560	3,109	605	2,507	5,173	369	1,555.5	430
													(電) —	5	—	10	10			
北海道	475 函館水電		〃	46.0	43.2	6.6	9.0	87.8	133.6	141.2	13.4	13.4	—	—	196	446	446	—	—	437
											118.0	352.3	1,247	359	3,201	393	4,431	296	1,048.6	447
											97.9	372.7	2,012	1,85[illegible]	329	682	3,912	593	2,635.2	475
													(電) —	7	—	12	12			
													(電) 21	2	3	—	23			
總計			架	1,207.7	4,121.6	520.8	803.2	5,631.2	3,789.7	10,916.9	8,571.5	23,278.1	41,981	153,629	24,139	38,585	221,531			
													(電) ※56	4,990	1,353	11,691	16,198			
			地	77.5	351.3	67.2	15.8	447.3	181.5	280.1			(電) 1,706	96	25	99	1,807			
			水	—	0.7	—	—	0.7	—	0.7	559.3	1,020.9	—	—	—	—	—			
			計	1,285.2	4,473.6	588.0	819.9	6,079.2	3,971.2	11,314.2	—	0.7	—	—	—	—	—	23,847	96,016.5	
			外添架	0.3	49.7	17.5	0.6	51.5	—	—	9,203.4	24,488.8	43,743	158,715	25,517	50,375	239,536			
											—	—	11	1,932	460	25	2,046			

其四　軌道電車

1. 本表中略語ノ意義左ノ如シ
   G. …グルーブドレール　T. …テイレール　S. …ステップレール
   架複…架空複線式　架単…架空単線式
   吊…吊線式　腕…腕金式
   四…四輪車　ボ…ボギー車
2. 軌道亘長及延長車輛数ハ事業者営業決算期末ノモノヲ採ル

地方		事業者	軌道 単軌亘長	軌道 複軌亘長	軌道 全亘長	軌道 全延長	軌條 軌間	軌條 種類	軌條 重量(一碼)	電車 方式	電車 太サ	電車 架線法	電車 ボンド種類
			哩	哩	哩	哩	呎吋		ポンド				
東京	2	東京市	0.6	79.0	79.6	158.6	4.6	G GS S	60 90 50 68	架.複	S.W.G#00	吊.腕	—
東京	3	玉川電気鉄道	2.5	3.4	5.9	9.3	3.6	T	50	架.単	B.S.#00	〃	クラウン クロツス
東京 千葉	7	京成電気軌道	1.9	6.9	8.8	15.7	4.6	T	60	架.単.複	B.S#0000	〃	サルダード クツロク
東京	8	王子電気軌道	—	5.1	5.1	10.2	4.6	T	60	架.単	B.S#00	吊	レカゴ
東京	9	京王電気軌道	7.7	1.8	9.5	11.3	4.6	T	60	〃	B.S#00	〃	ソルダード
神奈川 東京	13	京浜電気鉄道	0.1	17.3	17.4	34.7	4.6	T T	50 60	〃	B.S#00 〃 #000	吊.腕	クロツス
神奈川	14	横浜電気	6.4	—	6.4	6.4	3.6	T T	45 60	〃	B.S#0	〃	〃
神奈川	16	小田原電気鉄道	7.6	—	7.6	7.6	4.6	T T	50 60	〃	B.S#0	腕	クラウン
神奈川	17	横浜電気鉄道	1.8	10.9	12.7	23.6	4.6	G GS S	50 92 60	〃	B.S#0 〃 #00	吊.腕	—
埼玉	25	武蔵水電	8.0	—	8.0	8.0	4.6	T	45	〃	B.S#00	〃	クラウン クロツス
千葉	33	成宗電気軌道	0.2	3.2	3.4	6.6	4.6	T	60	〃	B.S#00	〃	クロツス
栃木	72	日光電気軌道	6.3	0.8	7.1	7.9	3.6	T	60	〃	B.S#0	〃	〃
群馬	79	高崎水力電気	20.3	—	20.3	20.3	3.6	T S G	45 50 60	〃	B.S#0	〃	ソルダード ターミナル
群馬	80	利根発電	9.2	—	9.2	9.2	3.6	T S G	60	〃	B.W.G#0	〃	シカゴ
長野	94	伊那電車軌道	18.4	0.6	19.0	19.6	3.6	T	45	〃	B.W.G#0	〃	〃

線及車輛

線			車輛																車輛取附電動機			順位
軌太	電		電動車					附随車														
補助線	圧	種類	台数	重量(空車)	定員又ハ積載量	総定数	種類	台数	重量(空車)	定員又ハ積載量	総定数	客車総数	貨車総数	馬力数	一車取附数	総馬力数	
				瓲					瓲													
	—	〃	350	10.5	66人									25	2						
		〃	120	9.5	66人									30	2						
	600	〃	575	7.0	40人	1,395	—	—	—	—	—	1,393	2	30	2	75,110	2
	575	四	923	4.5	5噸									40	2						
	550	〃	1	5.0	5〃																
	—	550	四	15	6.0	40人	12	四	4	2.7	35人	24	16	20	37	2					
									20	3.0	10噸				40	2	1,230	3
	—	550	〃	9	19.0	90人									50	4					
		四	1	5.9	40人	11	—	—	—	—	—	10	1		25	2	3,850	7
			1	5.0	5噸										50	2					
B.S#00	600	四	21	6.5	40人	21	—	—	—	—	—	21	—	25	2	1,050	8
B.S#00	550	四	6	7.5	40人	6	—	—	—	—	—	6	—	30	2	360	9
		〃	40	23.0	90人																
B.S#00	575	〃		20.0	76人	59	四	13	4.5	42人	18	70	7	50	4						
		四	17	7.0	86人			4	7.0	10噸				25	2	9,052	13
			2	8.0	42人			1	4.0	7噸				30	2						
					3噸			2	1.5	3噸											
			3	6.3	40人			1	3.6	40人											
S.W.G			3	6.7	45人			1	3.9	42〃				30	1						
#000組合	550	四	2	8.0	50人	12	四	1	3.9	40〃	8	18	2	30	2	556	14
			4	8.0	45人			1	3.9	50〃				25	2						
								1	4.5	50〃				27	2						
								1	4.5	32〃											
			14	5.0	35人																
					40人			11	2.5	35人											
#12七本燃	550	四			50人	17	四	1		50〃	20	25	12	25	2	850	16
			3	4.0	4噸			4	1.5	2噸											
								4		4〃											
										3〃											
	—	550	四	91	8.0	40人	99	—	—	—	—	91	8	30	2	4,884	17
			2	6.5	3噸									25	2						
			4	6.3	3〃									27	2						
			2	5.3	4〃																
								2		4.0	42人										
	—	550	四	5	6.0	42人	7	四	4	2.0	3噸	10	9	6	25	2	396	25
			2	8.0				4	1.8	4〃					37	2					
	—	600	四	15	5.0	40人	15	—	—	—	—	15	—	25	2	750	33
	—	550	四	7	6.0	40人	7	四	4	4.5	50人	15	13	11	25	2	490	72
								11	3.0	5噸											
								2	2.5	4噸					25	2					
B.S#00	575	四	17	5.8	34人	20	四	2	1.0	1〃	10	17	13	30	2	1,194	79
			3	4.8	3噸			2	0.6	1〃				37	2						
								2	1.0	2.2〃											
								2	1.0	1〃											
	—	575	四	9	5.8	34人	13	四	2	3.5	34人	8	11	10	30	2	780	80
			4	4.5	3噸			6	2.5	4噸											
	—	600	四	8	5.3	37人	13	四	3	3.4	37人	24	11	26	25	2	882	94
			3	7.2	5噸			5	3.2	3.5噸					36	2					
			2	7.5	5噸			8	2.9						50	2					
								8	2.4												

地方	事業者	軌道 単軌互長 粁	軌道 複軌互長 粁	軌道 全互長 粁	軌道 全延長 粁	軌条 軌間 粁	軌条 種類	軌条 重量(一碼) ポンド	電車 方式	電車 太サ	電車 架線法	電車 ポンド種類	線 補助線ノ太サ	電壓 V	車輛 電動車 種類	車輛 電動車 臺数	車輛 電動車 重量(空車) 噸	車輛 電動車 定員又ハ積載量	車輛 電動車 總臺數	車輛 附隨車 種類	車輛 附隨車 臺數	車輛 附隨車 重量(空車) 噸	車輛 附隨車 定員又ハ積載量	車輛 附隨車 總臺數	車輛 客車總數	車輛 貨車總數	車輛取附電動機 馬力數	車輛取附電動機 一車取附數	車輛取附電動機 總馬力數	順位
靜岡	104 駿豆電氣鐵道	4.1	—	4.1	4.1	3.6	T	40	架單	B.W.G#0	吊.腕	シカゴ	B.W.G#2	600	四	6	7.3	34人	6	四	1	4.3	34人	5	7	4	25	2	300	104
	126 名古屋電氣鐵道	12.0	39.3	51.3	90.6	3.6	T T	50 60	〃	B.S#0 B.S#00	〃	プロテクテツトシカゴクラウン	B.S#0 B.S#0000	550	四	35 50 80 40 3 35	4.5 5.8 6.7 13.0 8.0 10.7	26人 34〃 34〃 50〃 4輛 6〃	243	四	35	4.3	7輛	35	205	73	25 25 50	1 2 2	13,700	126
	127 瀨戸電氣鐵道	10.9	2.7	13.6	16.3	3.6	T	45	〃	B.S#0	〃	G.E.G	—	550	四	2 2 12 4	5.9 5.3 6.1 6.0	26人 37〃 37〃 37〃	20	四	2 30 4	4.0 4.0 2.6	37人 7輛 5〃	36	22	34	38 38 37	1 2 2	1,264	127
	128 熱田電氣軌道	—	2.1	2.1	4.2	3.6	T	50	〃	B.S#00	〃	〃	—	550	四	4	6.0	34人	4	—	—	—	—	—	4	—	31	1	124	128
愛知	129 愛知電氣鐵道	18.4	—	18.4	18.4	3.6	T	50	〃	B.S#0	〃	リボンクロウス	—	600	四	14 2	10.0 7.7	50人 4輛	16	四	4 3 25 10	6.4 5.3 5.3 4.3	50人 4輛 7〃 7〃	42	18	40	50	2	1,600	129
	132 尾張電氣軌道	—	3.7	3.7	7.4	3.6	T	50	〃	B.S#00	吊	プロテクテツトクロウス	—	600	四	12	6.0	46人	12	—	—	—	—	—	12	—	25	2	600	132
	133 岡崎電氣軌道	2.2	—	2.2	2.2	3.6	T	50	〃	B.S#00	〃	ターミナルクロウス	B.S#00 相當	550	四	4	5.3	34人	4	四	2	5.0	42人	2	6	—	25	2	300	133
	140 名古屋土地	1.9	—	1.9	1.9	3.6	T.	50	〃	B.S#00	吊.腕	リボンクロウス	—	600	四	4	7.0	34人	4	四	2	5.5	58人	2	6	—	25	2	200	140
	142 下之一色電車軌道	4.1	—	4.1	4.1	3.6	T	50	〃	B.S#00	吊	プロテクテツトクロウス	B.S#00 相當	550	四	4	8.0	34人	4	四	4	3.0	5輛	4	4	4	25	2	200	142
三重	145 伊勢電氣鐵道	6.8	2.8	9.6	12.4	3.6	T	45	〃	B.S#0 B.S#000	吊.腕	プロテクテツトクロウス	—	550	ボ 四	2 15 3 1	8.0 5.0 5.0 5.0	80人 40〃 36〃 5輛	21	四	10 1 2 1	3.5 3.5 2.8 3.2	40人 36輛 5輛 5〃	14	31	4	20 25	2 2	1,010	145
	157 岩村電氣軌道	7.6	—	7.6	7.6	3.6	T	30	〃	B.S#00	〃	シカゴクロウス	—	575	四	2 2	3.0 3.0	32人 3輛	4	—	—	—	—	—	2	2	25	1	100	157
岐阜	161 美濃電氣軌道	17.9	3.5	21.4	24.9	3.6	T	30	〃	B.S#00	〃	クロウスクラウン	—	600	四	26 9 3	6.0 7.0 5.5	40人 46〃 4輛	38	四	4 5	4.0 3.0	40人 5輛	9	39	8	25 35 40	2 2 2	2,110	161
	167 長良輕便鐵道	3.2	—	3.2	3.2	3.6	T	50	〃	B.S#00	〃	プロテクテツト	—	600	四	4	6.0	40人	4	—	—	—	—	—	4	—	25	2	200	167
	168 岐北輕便鐵道	4.1	—	4.1	4.1	3.6	T	50	〃	B.S#00	〃	プロテクテツト	—	600	四	6	7.5 6.0	?	6	—	—	—	—	—	6	—	25 25	1 2	200	168
福井	175 京都電燈福井支社	22.9	—	22.9	22.9	3.6	T	45	〃	B.S#00	腕	軌條ボンド及クロウス	—	600	四	4 1	7.0 7.3	38人 40〃	5	四	2 3 8 2 2	4.5 6.1 3.0 4.1 3.2	30人 40〃 4輛 7〃	17	10	12	25 25	1 2	250	175
石川	191 温泉電軌	12.3	—	12.3	12.3	3.6	T	50	〃	B.S#00	吊	ソルダード	—	550	四	4 3 1	7.5 6.7 6.7	40人 40〃 30〃	8	四	1 1 3	6.0 4.7 3.5 2.9	40人 30輛 3輛	6	10	4	25 30	2 2	430	191
	192 金石電氣鐵道	3.4	—	3.4	3.4	3.6	T	45	〃	B.S#00	吊.腕	プロテクテツト	—	550	四	3	6.5	43人	3	—	—	—	—	—	3	—	25	2	150	192
富山	202 富山電氣軌道	3.4	0.1	3.5	3.6	3.6	T	55	〃	B.S#00	吊	クラウン	B.S#00	600	四	8	5.8	36人	8	—	—	—	—	—	8	—	25	2	400	202
滋賀	273 大津電車軌道	2.6	1.5	4.1	5.6	4.8½	T	60	〃	B.S#000	〃	クロウス	—	600	四	10	8.5	42人	10	—	—	—	—	—	10	—	25	2	500	273
京都 滋賀	377 京津電氣軌道	—	6.6	6.6	13.2	4.8½	T G	60 93	架.單.複	B.S#0000	吊.腕	クロウス	S.W.G #000相當	600	ボ	15 9	9.0 13.4	50人 60〃	24	—	—	—	—	—	24	—	50 60	2 2	2,580	277
	278 京都市	—	13.9	13.9	27.8	4.8½	G	92	架.複	167,800 サーキュラーミル	〃	B.S#0000相當	—	576	四	167	9.0	48人	167	—	—	—	—	—	167	—	25	2	8,350	278
京都	279 京都電氣鐵道	1.2	14.6	15.8	30.4	3.6	G G T	45 61 50	架.單.複	B.S#00	〃	クラウン	B.S#00	575	四	97 33 3	5.8 6.5 5.5	38人 43〃 4.5輛	133	—	—	—	—	—	130	(重油機) 3	25 25	1 2	6,575	279
	281 嵐山電車軌道	3.8	0.8	4.6	5.4	4.8½	T	60	架.單	B.W.G #000	腕	エヂソンクラウン	—	575	四	20	9.0	50人	20	—	—	—	—	—	20	—	30	2	1,200	281
京都 大阪	286 京阪電氣鐵道	—	33.9	33.9	67.8	4.8½	S G	76 94	架.單.複	B.S#0000	吊.腕	フレキシブルクロウス	—	600	ボ	59 3 4	20.0 20.0 7.0	84人 7輛 7〃	66	—	—	—	—	—	59	7	50 50	1 4	12,600	286
大阪	289 大阪市	—	29.6	29.6	59.2	4.8½	G T	70 60	架.複	B.S#00	〃	—	—	600	ボ 四	100 50 30 369 5	14.0 15.0 7.5 8.0 10.0	62人 60〃 42人 5輛	554	—	—	—	—	—	549	5	20 25 35 40	2 2 2 2	28,060	289
	290 南海鐵道(阪堺電氣軌道ノ分)	0.2	13.5	13.7	27.2	4.8½	T G	75 92	架.單.複	B.S#0000	〃	ソルダードクロウス	B.S#0000	600	ボ	52 3 2	15.0 13.0 12.0	62人 6輛 7〃	57	—	—	—	—	—	52	5	40	2	4,560	290

地方	事業者		軌道 単軌互長	軌道 複軌互長	軌道 全互長	軌道 全延長	軌間	軌条 種類	軌条 重量(一碼)	電車 方式	電車 太サ	電車 架線法	電車 ポンド種類
			哩	哩	哩	哩	呎吋		ポンド				
大阪	293	大阪高野鐵道	28.1	—	28.1	28.1	3.6	T	50	架.單.複	B.S#0000	吊	?
大阪兵庫	295	箕面有馬電氣軌道	—	18.1	18.1	36.2	4.8½	T G G	60 97 105	〃	B.S#0000	吊.腕	プロテクテツトクロツス
大阪奈良	296	大阪電氣軌道	—	19.2	19.2	38.4	4.8½	T	70	架.單	B.S#0000	カテナリー式	軌條ボンド及クロツス
大阪和歌山	297	南海鐵道	20.4	26.6	47.0	73.6	3.6 4.8½	T G	60 70	架.單.複	B.S#00 B.S#0000	吊.腕	フレキシブル
和歌山	304	和歌山水力電氣	0.3	8.0	8.3	16.3	3.6	G T	60 60	架.單	B.S#00	〃	プロテクテツトクロツス
兵庫大阪	312	阪神電氣鐵道	—	22.1	22.1	44.2	4.8½	G T	114 60	架.單.複	B.S#0000	〃	〃
	315	神戸電氣	—	7.8	7.8	15.6	4.8½	G T	93 100	架.複	B.S#0000	〃	—
兵庫	318	龍野電氣鐵道	8.8	—	8.8	8.8	4.8½	G	60	架.單	B.S#00	〃	フレキシアル
	319	兵庫電氣軌道	—	6.6	5.6	11.2	4.8½	T G	60 114	架.單.複	B.S#0000	〃	プロテクテツト
	333	伯勢電氣軌道	4.0	—	4.0	4.0	4.8½	T	50	架.單	B.S#00	吊	シカゴタウングロツス
岡山	344	岡山電氣軌道	0.8	0.6	1.4	2.0	3.6	G	60	架.單.複	B.S#05	吊.腕	?
廣島	359	廣島瓦電力	—	2.1	2.1	4.2	3.6	S	67	架.複	S.W.G #000	吊	—
	365	廣島電氣軌道	—	5.3	5.3	10.6	4.8½	T S G	60 72 127	〃	B.S#000	〃	—
山口	372	岩國電氣軌道	3.0	0.5	3.5	4.0	3.6	T	45	架.單	B.S#00	吊.腕	フレキシアル
香川	402	東讃電氣軌道	9.1	—	9.1	9.1	4.8½	T	50	〃	B.S#00	吊	リベテツト
	403	高松電氣軌道	8.9	—	8.9	8.9	3.6	T	45	〃	B.S#00	吊.腕	フートクロツス
愛媛	407	伊豫鐵道	3.4	—	3.4	3.4	3.6	T	40	〃	B.S#00	〃	クラウンクロツス
	409	松山電氣軌道	6.2	—	6.2	6.2	4.8½	T G	60 70	〃	B.S#00	〃	クロツスフレキシフル
高知	412	土佐電氣鐵道	5.8	9.9	15.7	25.6	3.6	T	40	〃	B.W.G#00	〃	クラウン
	424	九州電燈鐵道	—	5.1	5.1	10.2	4.8½	T	60	架.單.複	B.S#00	〃	シカゴ
福岡	426	九州水力電氣	—	5.2	5.2	10.4	4.8½	T G	60 93	架.單	B.S#00	〃	クロツスリボン
	430	九州電氣軌道	—	21.8	21.8	43.6	4.8½	T G G	60 93 108	〃	B.S#0000	吊	プロテクテツトクロツス
	437	三井電氣軌道	7.7	—	7.7	7.7	4.8½	T	50	〃	B.S#00	吊.腕	フレキシブル
大分	447	豐後電氣鐵道	7.1	—	7.1	7.1	3.6	T	45	〃	B.S#0	腕	B.S#00相當
鹿兒島	464	鹿兒島電氣軌道	—	5.9	5.9	11.8	4.8½	T G	60 85 99	〃	B.S#0000	吊	スパイラルバー
沖繩	472	沖繩電氣軌道	3.8	—	3.8	3.8	3.6	T	50	〃	B.W.G#00	吊.腕	軌條ボンドクロツス

線路 勾配	電壓	電動車 種類	電動車 基數	電動車 重量(空車)	電動車 定員又ハ積載量	電動車 總基數	附隨車 種類	附隨車 基數	附隨車 重量(空車)	附隨車 定員又ハ積載量	附隨車 總基數	客車總數	貨車總數	車軸取附電動機 馬力數	車軸取附電動機 一車取附數	車軸取附電動機 總馬力數	順位
	V			噸					噸								
—	600	ボ	12	24.0	90人	15	—	—	—	—	—	15	—	70	2	1,890	293
		四	3	10.0	45〃									35	2		
—	600	ボ	33	22.0	82人	37	—	—	—	—	—	33	4	50	4	7,000	295
			3	10.5	6噸									50	2		
			1	9.5													
—	600	ボ	18	25.0	100人	22	—	—	—	—	—	18	4	150	2	6,000	296
		四	4	11.0	7噸									75	2		
			3	23.9	65人		ボ	4	24.3	58人							
			8	23.5	90〃					2噸							
			1	23.5	78〃			2	6.5	2〃							
—	600	ボ	10	33.3	100〃	67	ボ	1	5.2	2〃				50	4	7,600	297
			24	21.5	90〃												
		四	1	20.9	7噸		四	1	6.1	10人	12	72	7	98	4		
			20	7.5	42人					4噸				20	2		
								1	6.9	12人							
								3	6.9	3噸							
										1〃							
—	600	四	21	6.0	35人	21	—	—	—	—	—	21	—	23.3	2	979	304
			42	18.6													
			16	19.9	82人									45	4		
		ボ	8	18.9										50	4		
—	600		1	12.5	10噸	91	—	—	—	—	—	84	7	40	4	14,172	312
			6	19.6	5.6〃									25	2		
		四	18	8.5	42人									38	4		
—	550	四	89	9.4	52人	89	—	—	—	—	—	89	—	35	2	1,246	315
B.S#9 七本燃	600	四	8	6.5	40人	18	四	2	2.5	5噸	2	11	9	25	2	900	318
			3	7.5	46〃												
			5	6.5	5噸												
			2	7.5	4〃												
—	600	ボ	12	20.0	86人	21	—	—	—	—	—	21	—	60	2	2,340	319
			9	17.0	66〃									50	2		
—	600	四	6	8.5	50人	8	—	—	—	—	—	6	2	25	2	400	333
			2	7.5	3噸												
—	550	四	12	7.0	42人	12	—	—	—	—	—	12	—	25	2	600	344
—	600	四	20	6.0	40人	20	—	—	—	—	—	20	—	38	—	760	359
—	575	四	50	8.0	46人	50	—	—	—	—	—	50	—	20	2	2,000	365
—	575	四	4	6.0	32人	4	四	2	4.0	32人	6	6	4	25	2	200	372
								2	4.0	5噸							
								2	3.0	5〃							
B.S#0	550	四	12	9.0	50人	12	—	—	—	—	—	12	—	35	2	840	402
B.S#0	550	四	9	5.0	40人	11	—	—	—	—	—	9	2	35	1	385	403
			2	5.0	4噸												
—	600	四	6	5.5	40人	6	—	—	—	—	—	6	—	25	2	320	407
														30	2		
—	600	四	10	8.0	50人	18	—	—	—	—	—	15	3	35	2	1,120	409
			5	7.0	40〃									25	2		
			1	7.0	5噸												
			2	5.0	3〃												
B.W.G#0	550	四	4	5.5	37人	43	四	2	3.0	27人	14	42	15	35	1	2,030	412
			35	6.0	37〃			1	3.5	37〃				25	2		
			4	4.0	4噸			11	1.5	4噸							
B.S#0	575	四	9	7.5	40A	55	—	—	—	—	—	54	1	25	2	2,300	424
			45	8.5										20	2		
			1	6.0	5.5噸												
B.S#0	600	四	40	7.9	40A	45	—	—	—	—	—	40	5	30	2	2,850	426
			5	7.6	5噸									45	2		
—	600	ボ	34	14.0	66A	40	—	—	—	—	—	40	—	50	2	4,000	430
			6	14.0	70〃												
B.S#00	600	四	8	6.4	40A	10	—	—	—	—	—	8	2	25	2	500	437
			2	5.4	3噸												
B.S#0	550	四	16	6.5	40A	16	四	2	4.0	50A	6	18	4	25	2	950	447
								4	2.0	3噸							
B.S#0	600	四	17	8.4	40A	19	—	—	—	—	—	17	2	27	2	972	464
			2	6.5	4噸									27	1		
B.W.G#00	600	四	10	6.3	40A	10	—	—	—	—	—	10	—	30	2	600	472

地方	事業者	軌道 単軌互長	軌道 複軌互長	軌道 全互長	軌道 全延長	軌鉄 軌間	軌鉄 種類	軌鉄 重量(一碼)	電車 方式	電車 太サ	電車 架線法	電車 ボンド種類
		哩	哩	哩	哩	呎吋		ポンド				
北海道	475 函館水電	7.1	1.9	9.0	10.9	4.6	T	45 60 64	架・復	B.S#00	吊・饒	—
合計		42.4	215.9	258.3	474.2	4.8½	—	—	—	—	—	—
		35.0	126.1	161.1	287.2	4.6						
		281.1	121.3	402.4	523.7	3.6						
		358.5	463.3	821.8	1,285.1	計						

其五　水路

1. 電氣供給及電氣鐵道事業

地方	事業者	發電所	水車總馬力	河川名	許可水量(毎秒)	使用水量(毎秒)	水壓管 間 大サ	順位
山梨	1 東京電燈	駒橋	22,500 (4,500)	桂川	750	750	上部 (尺)—(尺) 下部 (尺)—(尺)	1
							25.0 7.0 —11.0	
							20.0 11.0 —11.0	
							18.0 13.5 —11.0	
		八ツ澤	50,000 (10,000)	〃	850	850	19.1 10.3 —14.0	
栃木	4 鬼怒川水力電氣	下within	40,000 (10,000)	鬼怒川	250	?	—	
山梨	5 桂川電力	鹿留	24,000 (8,000)	桂川	450	450	?	
福島	6 猪苗代水力電氣	第一	55,000 (11,000)	日橋川	1,600	最大 1,600 最小 609	31.5 7.5 —16.0 26.5 10.5 —16.0 23.1 13.5 —16.0 27.5 8.5 —19.0	
神奈川	14 横濱電氣	塔ノ澤	5,080	早川	80	80	8.0 4.0 —6.0 4.9—4.5 21.0— 10.0 11.0	
神奈川 山梨 靜岡	15 富士瓦斯紡績	峰	8,600	鮎澤川	400	400	19.0 10.0 —9.0	
		※須川	9,000 (3,000)	須川	125	?	4.0— 5.0 24.0—10.0	
		山北	6,200 (3,100)	酒匂川	500	500	12.2—15.0 11.6—13.5	
神奈川	16 小田原電氣鐵道	湯本	1,000 (250)	須雲川	24	24	—	
	18 宮ノ下水力電氣	濕戸山	750	早川	31.25	31.2	3.5—3.5	
	22 厚木電氣	飯山	82.5	小鮎川	15	15	2.5—2.3	

線 結ノ太線サ	電壓	車輛 電動車 種類	電動車 臺數	電動車 重(空車)量	電動車 定員又ハ積載量	電動車 總臺數	附隨車 種類	附隨車 臺數	附隨車 重(空車)量	附隨車 定員又ハ積載量	附隨車 總臺數	客車總數	貨車總數	車輛取附電動機 馬力數	車輛取附電動機 一車取附數	車輛取附電動機 總馬力數	順位
	V			噸					噸								
—	550	四	30	8.0	42人	30	—	—	—	—	—	30	—	25 28	2 2	1,530	475
—	—	ボ四	1,066 2,872	—	—	3,938	ボ四	4 345	—	—	349	3,891	396	—	—	253,413	

路

電氣鐵道事業

水路 渠 長サ	隧道 大サ	隧道 長サ	全互長	勾配	水壓管 長サ	水壓管 太サ(內徑)	水壓管 本數	有效落差	順位
哩	上部 (尺)—(尺) 下部 (尺)—(尺)	哩	哩		尺	尺			
2,012	11.0—12.5	1,693	3,705	1/1,200 1/2,400	795	5.5 (內1=豫備機用一本アリ)	6	335	1
674	13.1—13.1 16.5—16.5	7,010	7,684	1/1,200 25呎 1/2,400	680	6.0 (內1=豫備機用一本アリ)	6	378.7	
—	(下部) 9.5—11.5 12.0—14.5	8,170	8,248	1/1,500 1/2,000	3,525	5.0 75呎 3.6 (外1=豫備機用一本アリ)	6	1,025	4
646	?	1,853	2,715	1/1,200	1,350	5.7 5.4 5.2	4	470	5
1,086	17.0—17.0	200	1,286	1/1,500 1/2,000	1,348	7.5 7.0 6.6 6.3	6	349	6
109 6 5	5.0—6.0	1,661	1,781	1/1,000	1,785	2.3 2.5	2	720	14
689	12.0—9.0	1,348	2,037	1/500 1/2,000	36	4.9	1	215	
?	6.5 4.5 —5.0	?	?	1/1000	上部 797 下部 75	6.25 4.06	上部 2 下部 4	300	15
37 85	12.2—15.0 11.6—14.0	1,522	1,644	1/600 1/800	840	6.9 6.1	3	136	
—	(隧管)內徑 2.5	1,623	1,623	1/250	696	2.0	2	430	16
269	4.0—4.5	140	409	9/75呎 1/300	340 362	2.0 1.85	1 1	176	18
874.0	3.5—4.0	20.0	894.0	?	174	1.8	1	61.7	22

地方	事業者	發電所	水車總馬力	河川名	許可水量(毎秒)	使用水量(毎秒)	水	路			水壓管			有效落差	順位
							間	渠		隧道		全延長	勾配					
							大サ	長サ	大サ	長サ				長サ	太サ(內徑)	本數		
埼玉	25 武蔵水電	矢納	2,300	神流川	80	?	上中下 (尺)—(尺) 5.0—6.0 6.0—6.0	間	上中下 (尺)—(尺) 6.0—7.5 5.0—6.5 5.0—7.0	間		間	1/1,500 1/2,000	尺	尺		尺	
千葉	46 南越水力電氣	佐野	85	寒隅川	—	30	4.0—3.0	?	—	—		162	1/250	—	—	—	31.5	46
	49 久留里水力電氣	久留里	20	小櫃川	—	32	—	—	4.0—5.0	87		87	1/600	—	—	—	8	49
茨城	53 茨城電氣	中里	900	里川	90	90	7.0—5.0	1,620	—	—		1,620	1/1,000	220	4.0	1	120	53
		町屋	400	ク	100	120	7.8—5.0							230	3.0	1		
	62 眞壁水力電氣	山口	70	逆川	4	2.5	(水圧管)1.3— 2.2 1.8 (水路管)徑 1.0 1.3	660	—	—		660	1/1,000	365	6.1	—	38	
								? 732	—	—		742	1/600 1/800	711	0.84	—	280	62
栃木	70 下野電力	日光	2,040	大谷川	—	240	7.0—6.0	300	6.0—6.5	170		470	1/300 1/600 1/1,000	270 240	3.1 5.0	1 1	85	70
		石那田	300	赤堀川 田川	—	100	5.0—6.0 9.0—6.0 6.5—4.0	680	6.0—6.0	43		723	1/100 1/3,000	—	—	—	33	
	71 太田原電氣	谷岡	200	百村川	—	80	6.0—5.0	550	—	—		550	1/1,000	65	3.2	1	35	71
	72 日光電氣軌道	松原	280	大谷川	90	90	4.0—5.0 6.0 3.5 —5.0	213 98	—	—		311	1/500	100	3.3	1	70	72
	73 足尾電燈	上間藤	220	松木川 澤川	—	34	4.5—3.0	1,309	3.0—4.0	324		1,633	3/1,000	180	5.0	1	100	73
	75 塩原電氣	甘湯澤	80	甘湯澤川	14	14	2.5—2.5	90	—	—		100	1/600	140	1.9	1	72	75
	76 那須温泉電氣	高尾俣川	92.6	高尾俣川	22.5	22.5	3.5 2.5 —2.5 2.0 1.8 —?	?	—	—		?	?	17	1.7	1	36.3	76
	77 茂木水力電氣	道川	150	逆川	27	27	3.5 3.2 —3.0	981	—	—		981	1/1,000	70.2	?	1	60.1	77
	78 烏山電氣	藍田	175	荒川	100	100	6.0—5.0	28	6.0—7.0	71		99	?	?	4.0	1	20	78
群馬	79 高崎水力電氣	上室田	1,450	烏川	145	130	8.5 7.0 —2.0 7.0—4.5	380	7.7—7.5	60		440	1/60 1/1,000	222 228	3.1 4.5	1 1	115 130	79
		箱島	420	鳴澤川	15	15	—	—	—	—		—	—	2,777	2.5	1	300	
		厚田	2,100	湿川 大谷澤川	70	70	7.7 5.0 —5.0 5.0—5.0	791 140	5.0—7.0	650		1,581	1/2,000	1,112	4.0	2	272	
	80 利根發電	上久屋	4,000	片品川	300	120	12.5 8.5 —?	?	5.0—3.0	?		4,680	1/3.0 乃至 1/1,000	1,050	4.0	2	360	80
		鏡石	182	永井澤	19	11.4	3.0—2.0	171	—	—		171	1/500	170	1.5	1	140	
		高津戸	500	渡瀬川	250	250	14.0—4.0 15.0—4.0	210	—	—		210	1/600 1/1,000	—	—	—	26	
		貴船	800	ク	—	180	10.0 6.0 —7.0	481	8.0—7.0 8.0—9.0	48		529	?	53	6.0	1	51.5	
	81 伊香保町	伊香保	85	沼尾川	25	14	3.4—3.3	59	5.0—4.0	16		75	1/1,000	169	1.8	1	82	81
	82 西毛電氣	高芝	280	碓氷川 烏川 鏑川 兵庫川	—	10	2.5—2.2	492	3.5—5.0	40		532	1/1,000 1/1,000	470	2.5	1	231.5	82
	83 吾妻軌道	名久田	150	名久田川	26	17	4.0— 4.0 4.5 3.5—3.0	?	4.0—4.0	?		?	?	230	1.8	1	92	83
		四萬	30	武能川	11	11	2.7—2.0 2.0—2.0	63	2.7—3.0	11		74	?	47	1.5	1	35	
	84 勢社水力電氣	植野	98	利根川 天狗岩用水	—	72	(木管)12.0—5.3 ?	4 5	—	—		9	1/24 1/30	—	—	—	12	84

地方	事業者	發電所	水車總馬力	河川名	許可水量(毎秒)	使用水量(毎秒)	水圓大サ	水路 圓隧道 長サ	水路 圓隧道 大サ	水路 圓隧道 長サ	水路 全亙長	水路 勾配	水壓管 長サ	水壓管 太サ(內徑)	水壓管 本數	有效落差	順位
		米子	180	米子川	40	26.5	上帶 (尺)—(尺) 下帶 (尺)—(尺) 4.0—3.0	303	上帶 (尺)—(尺) 下帶 (尺)—(尺) 6.0—5.0	77	380	1/300	147	3.4	1	113	
		畑山	200	神川	42	42	4.0—3.0	389	(直徑) 5.0	26	415	1/600	132	3.0	1	56	85
	85 信濃電氣	高澤	6,150	圓川	126	125	6.0—2.5	1,463	8.0—8.0	214	1,677	1/800	1,240 1,331	2.4 2.44	1 1	580 566	
		横澤	625	神川	45	44.8	8.0 4.0 —4.0						1,440	3.36	1		
								500	4.0—7.0	122	622	1/800	250	3.2	1	162	
		第一	240	裾花川	—	100	9.0 6.0 —6.0	295	8.2—7.8	65	360	1/300 1/500 1/600	21 28	4.0 4.0	1 1	24	86
	86 長野電燈	第二	850	〃	—	110	9.4 7.0 —4.5	192	7.9—6.9	180	372	1/300 1/500 1/600	125 150	3.0 3.6	1 1	85	
	87 同社(佐久支社)	北牧村	900	大月川	—	34	6.0 3.0 —3.0	?	3.5—4.0	?	1,077	1/2.6 乃至 1/300	932	2.5	1	310	87
長野	88 同社(伊那支社)	伊那町	400	小黒川	12	6	8.6 5.0 —6.0 (木樋) 2.7—2.7	20 666	3.0—4.5	70	?	1/1,000	1,617	2.5	1	720	88
		第一	480	薄川	50	41.6	4.0—3.0	532	4.0—4.0	173	705	1/300	630	1.8	1	142	89
	89 松本電燈	第二	850	〃	18	18	4.0 3.0 —6.0	3	3.0—5.0 4.0—3.0	1,849	1,852	1/850	1,060	2.3	1	511.5	
	90 飯田電燈	大島	250	松川	40	35	3.0—3.8	292	3.0—5.0	135	427	1/300	193	2.4	1	100	90
	91 鹽防電氣	落合	300	東俣川	—	19	—	—	(內徑) 2.6	478	478	?	580	1.5	1	168	91
		繰ヶ澤	500	〃	—	17	5.5 4.0 —3.0	859	4.0—3.5	23	882	1/850	887	1.8	1	322	
	92 安曇電氣	宮城	370	中房川	—	19	4.0—4.0	550	4.5—4.5	55	605	1/300	305	2.5	1	170	92
	93 鳳鳥電氣	杭ノ原	282	黒川	25	20	2.0—2.5	24	2.0—4.5	13	37	1/250	132	1.5	1	85	93
	94 伊那電車軌道	祇川	590	祇川	35	35	5.0—5.0	?	(內徑) 5.5	?	?	?	427	3.0	1	159	94
	95 野澤温泉水力電氣	登郷	45	湯澤川 出口川	5	5	(埋設鐵) 2.0—2.0	?	—	—	?	1/600	35	1.2	1	106	95
	96 鳥居電力	奈良井	90	奈良井川	—	16	3.0—1.3 7.0—0.8 (木樋) 2.5—2.0	50 130 515	—	—	695	1/80	150	1.85	1	50	96
		第一	754	市川	50	50	5.0—4.0	761	—	761	—	1/800	193	1.6 2.3	1 1	90	
	98 甲府電力	第二	375	〃	—	50	—	—	6.0—4.0	833	833	1/1,500	150	3.4	1	90	98
		第三	700	〃	—	36	?	?	?	?	?	?	466	3.0	1	200	
	99 谷村電燈	谷村	75	家中川	48	48	4.7—3.0 4.7—3.4	9	—	—	9	1/100	—	—	—	16	99
山梨																	
		第一	230	市ノ瀬川	8	8	(土管)直徑 1.0 2.0	447	—	—	447	1/1.8 乃至 1/54	552	1.3	1	299	
	100 峽西電力																100
		第二	250	〃	—	4.4	—	—	(徑) 1.5	314	314	1/600 1/1,000	1,280	1.0	1	633	
	101 宮川電燈	瑞穗	600	桂川	130	130	?	23	(木管) 內徑5.5	116	139	1/1,000	—	—	—	20.7	101
	102 身延電燈	身延	100	身延川	2.5	2.1	1.5—1.0 1.5—1.5	655	—	—	655	1/600	974	1.25 0.95	1	418.9	102