



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul V — Nr. 134

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 24 iunie 1993

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
236. — Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice	1—12
DECIZII ALE CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI	
80. — Decizie privind acordarea licențelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul I/1993	12—13
81. — Decizie privind acordarea licențelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul I/1993	13—14
82. — Decizie privind acordarea licențelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul I/1993	14—15

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. — Conținutul contractelor de furnizare a energiei electrice se convin între părțile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice și a dispozițiilor Codului comercial român.

Art. 3. — Prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice se aplică după

30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe aceeași dată se abrogă H.C.M. nr. 2763/1968 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice și a listei tarifelor pentru energia electrică, precum și stabilirea unor măsuri în legătură cu aplicarea acestui regulament și articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 73/1990 privind unele măsuri pentru menținerea stabilității Sistemului energetic național.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează :
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu

București, 1 iunie 1993.
Nr. 236.

REGULAMENT

pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice

Definiții

În prezentul regulament, în afara cazurilor în care se prevede altfel, prin termenii menționați în continuare în ordine alfabetică, se înțelege :

1. *Aviz de racordare* : aviz scris care se dă de către Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” sau de către unitățile sale furnizoare asupra posibilităților și condițiilor de alimentare cu energie electrică din Sistemul energetic național (S.E.N.) a unui consumator.

2. *Consumator* : persoană fizică sau juridică ale cărei instalații electrice de utilizare sunt conectate la rețeaua furnizorului prin unul sau mai multe puncte de alimentare prin care primește și livrează, dacă are centrală proprie, energie electrică.

3. *Consumator casnic* : consumatorul care folosește energia electrică pentru iluminat și receptoare electrotcasnice necesare în propria locuință.

4. *Consumatori industriali și similari* : consumatorii care folosesc energia electrică, în principal, în domeniul extragerii de materii prime, fabricării unor materiale sau prelucrării materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole în mijloace de producție sau bunuri de consum. Prin asimilare, șantierelor de construcții, stațiile de pompare, inclusiv cele pentru irigații, unitățile de transporturi feroviare, rutiere, navale și aeriene și altele asemenea se consideră consumatori industriali.

5. *Consumatori terțiari* : restul consumatorilor, în afara consumatorilor casnici și a celor industriali și similari.

6. *Echipament de măsurare* : aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea puterii și energiei electrice furnizate unui consumator sau livrate de acesta în sistemul energetic, în vederea facturării.

7. *Furnizor* : unitate din subordinea Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, la care activitatea de bază este furnizarea energiei electrice către consumatori.

8. *Instalație de alimentare* (bransament — la joasă tensiune — și racord la medie și înaltă tensiune) : instalația electrică prin care se face legătura dintre rețeaua furnizorului, în punctul de racordare, și instalația consumatorului în punctul de delimitare.

9. *Instalație de utilizare* : ansamblul instalațiilor electrice aparținând consumatorului, situat în aval de punctul de delimitare.

10. *Loc de consum* : amplasamentul instalațiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, prin care se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de alimentare.

11. *Punct de delimitare* : locul în care instalațiile consumatorului se racordează la instalațiile furnizorului și în care acestea se delimitează ca proprietate.

12. *Putere contractată* : cea mai mare putere medie cu înregistrare orară sau pe 15 minute consecutiv, convenită prin contract, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă în perioada de consum.

13. *Putere la orele de vârf ale Sistemului energetic național* : cea mai mare putere medie cu durată de înregistrare orară sau pe 15 minute consecutiv, convenită prin contract, pentru a fi absorbită de consumator la orele de vârf ale Sistemului energetic național.

14. *Putere minimă de avarie* : puterea strict necesară consumatorului pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului.

15. *Putere minimă tehnologică* : cea mai mică putere necesară — în regim de limitări — necesară unui consumator pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor echipamente și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile.

16. *Regim de limitare sau restricție* : situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, pentru menținerea în limitele normale a parametrilor de funcționare a sistemului energetic.

17. *Sistem paușal* : modul de stabilire a consumului de energie electrică, în funcție de puterea instalată și de numărul orelor de utilizare, pe tipuri de receptoare electrice.

18. *Situație de avarie în Sistemul energetic național* : situație în care, datorită avarierii unor instalații și agregate energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electrică, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale de funcționare a Sistemului energetic național.

19. *Stație de primire* : prima stație situată pe amplasamentul sau în vecinătatea amplasamentului unui consumator, care poate fi stație electrică de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distribuție și care îndeplinește simultan următoarele condiții :

a) se află pe traseul rețelelor electrice de legătură dintre furnizor și consumator ;

b) prin intermediul acesteia se realizează nemijlocit alimentarea cu energie electrică a consumatorului ;

c) tensiunea primară sau tensiunea secundară a stației este egală cu cea mai mare tensiune din instalația de utilizare a consumatorului.

20. *Subconsumator* : persoana fizică sau juridică, ale cărei instalații electrice sunt racordate la instalațiile electrice ale unui consumator.

21. *Taxa de putere* : suma fixă, stabilită prin tarif, pe unitatea de putere contractată sau absorbită, pentru o anumită perioadă de timp (lună sau an).

22. *Taxa de racordare* : suma pe care o plătește anticipat un consumator pentru executarea instalației de alimentare și racordare la rețeaua furnizorului.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește raporturile dintre furnizor și consumatori privind contractarea, furnizarea și utilizarea energiei electrice absorbite din rețeaua electrică a furnizorului. Acest regulament se aplică și raporturilor dintre consumator și subconsumator.

Art. 2. — Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de alimentare.

Art. 3. — (1) Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică consumatorilor în raport cu fiecare loc de consum, luat separat.

Art. 4. — Consumatorii pot să racordeze la instalațiile lor instalații ale subconsumatorilor, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a prescripțiilor specifice Regiei Autonome de Electricitate „RENEL“.

Art. 5. — (1) În funcție de puterea contractată, consumatorii se împart în :

a) mici consumatori, cu puteri contractate sub 100 kW ;

b) mari consumatori, cu puteri contractate de 100 kW sau mai mari.

(2) După natura consumului de energie electrică, consumatorii se împart în următoarele categorii :

a) consumatori casnici ;

b) consumatori industriali și similari ;

c) consumatori terțieri.

Art. 6. — Orele de vârf de sarcină ale Sistemului energetic național se stabilesc, prin decizie a Regiei Autonome de Electricitate „RENEL“, până la data de 30 septembrie pentru anul următor și apoi se aduc la cunoștința consumatorilor.

Art. 7. — (1) Consumatorii de energie electrică, exceptând consumatorii casnici, au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizorul de energie.

(2) Pentru consumatorii casnici, avizul de racordare se consideră obținut o dată cu aprobarea cererii de alimentare cu energie electrică.

Art. 8. — Proiectarea, executarea și recepționarea instalațiilor de alimentare și de utilizare a energiei electrice, racordate la Sistemul energetic național, precum și extinderea sau modificarea acestora se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

CAPITOLUL II

Reglementări privind contractarea energiei electrice

Art. 9. — (1) Furnizarea energiei electrice se face numai pe bază de contract încheiat de furnizor cu consumatorul.

(2) Consumul de energie electrică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Art. 10. — Conținutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a dispozițiilor Codului comercial român. Contractul-cadru se întocmește de Regia Autonomă de Electricitate „RENEL“ și se aprobă de ministerul coordonator al regiei.

Art. 11. — Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pentru fiecare loc de consum pe o durată convenită.

Art. 12. — Contractarea energiei electrice, la toate categoriile de consumatori, se face ținând seama atât de necesarul solicitat, cât și de posibilitățile de asigu-

rare de către furnizor, iar cantitățile convenite se prevăd în anexele la contract, cu excepția consumatorilor casnici.

Art. 13. — (1) Contractul reglementează raporturile dintre furnizor și consumator cu privire la furnizarea, facturarea, plata și condițiile de utilizare a energiei electrice.

(2) Avizul de racordare stă la baza contractului și constituie parte integrantă a acestuia.

Art. 14. — (1) Prevederile din contract pot fi detaliate și completate prin acte adiționale.

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

Art. 15. — (1) Modificările cantităților de energie electrică contractate trimestrial sau lunar pot fi cerute de consumator, în scris, cu minimum 5 zile calendaristice înaintea începerii perioadei pentru care se cere modificarea.

(2) Furnizorul va comunica, în scris, răspunsul său la solicitarea consumatorului, în cel mult 4 zile.

(3) În mod excepțional, furnizorul poate aproba operativ, pentru o perioadă determinată de timp, depășirea puterii absorbite, peste prevederile contractuale, de către un consumator, la cererea acestuia.

Art. 16. — Pentru consumatorii la care, prin contract, nu sunt stabilite cantitățile de energie electrică lunară, defalcarea pe luni a cantităților trimestriale se face la propunerea scrisă a consumatorilor, care trebuie înregistrată la furnizor cu 15 zile înainte de începerea trimestrului în cauză.

În lipsa unei asemenea comunicări, defalcarea se va face de către furnizor, prin împărțirea în mod egal pe luni a cantităților trimestriale.

Art. 17. — Pentru fiecare mare consumator industrial se stabilește prin contract puterea ce poate fi redusă în situații de deficit de putere și energie, până la limita puterii minime tehnologice, defalcate pe 4 tranșe pentru fiecare schimb.

Prevederi specifice pe categorii de consumatori. Consumatori casnici

Art. 18. — Pentru încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice este obligatorie prezentarea, de către viitorul consumator casnic, a următoarelor documente :

a) actul de proprietate sau contractul de închiriere a locuinței ;

b) dovada de la furnizorul din zona unde a avut domiciliul anterior că nu are debite restante.

Art. 19. — În cazul locuințelor cu mai mulți locatari principali, cu un singur bransament și un singur contor de decontare, contractul se încheie cu locatarul principal în spațiul căruia este montat contorul sau cu unul dintre locatarii principali, desemnat de ceilalți, când contorul este montat în spațiul comun.

Art. 20. — La imobilele cu destinația de locuințe, unde există consum de energie electrică în încăperi sau în instalații de folosință comună, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie cu asociația de locatari sau, în lipsa acesteia, cu persoana imputernicită de locatari sau de proprietar, după caz.

Art. 21. — (1) Consumatorul casnic, care folosește energia electrică și în alte scopuri decât cele de iluminat și utilizări casnice, este obligat să solicite racord separat pentru acest consum.

(2) În mod excepțional, când separarea nu este posibilă sau justificată, se va proceda la stabilirea ponderii consumului casnic din totalul consumului, pe baza sistemului paușal, în vederea aplicării tarifelor corespunzătoare.

Art. 22. — Consumatorul casnic, titular al unui contract de furnizare a energiei electrice, este obligat să ceară rezilierea contractului și încetarea furnizării energiei electrice cu minimum 5 zile înainte de a pierde titlul juridic care a stat la baza încheierii contractului.

Art. 23. — La încheierea contractului, furnizorul are obligația de a înlocui contorul cu altul verificat și atestat metrologic în prezența noului consumator, indiferent dacă cel demontat are plomba metrologică în termenul de valabilitate.

Mari consumatori industriali și similari

Art. 24. — În contractul ce se încheie de către furnizor cu asemenea consumator, printre altele se vor menționa obligatoriu următoarele :

a) condițiile de corelare a mărimilor de reglaj a instalațiilor de protecție și de automatizare ale consumatorului cu cele din instalațiile furnizorului ;

b) încadrarea în limitele prevăzute de prescripțiile Regiei Autonome de Electricitate „RENEL“ a efectelor perturbatoare determinate de funcționarea receptorilor consumatorului ;

c) nivelul de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorului în funcție de sarcina maximă, de durată și de condițiile de continuitate cerute de consumator, în limitele prescripțiilor Regiei Autonome de Electricitate „RENEL“ ;

d) sursele de compensare a energiei electrice reactive cu dispozitivele de reglaj ;

e) puterile absorbite la orele de vârf.

Art. 25. — (1) Contractul încheiat între furnizor și consumatorul care are centrală electrică proprie va conține și prevederi privind livrările de energie electrică de la consumator la furnizor, convenite de părți.

(2) În contractele care se încheie de furnizor cu consumatorii care au centrale proprii, care funcționează interconectat cu sistemul energetic, se precizează și cantitățile lunare de energie electrică produse și care se livrează în sistem, precum și puterile produse și debitate în sistem la orele de vârf ale acestuia, atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele nelucrătoare.

Art. 26. — (1) Livrările de energie electrică de către consumator, în afara celor prevăzute în contract, se pot realiza pe baza negocierii între părți, efectuată anterior realizării efective a acestora.

(2) Dacă asemenea livrări au loc fără negociere, din vina consumatorului, furnizorul este în drept să plătească pentru aceste livrări prețurile prevăzute în contract, diminuate cu 20%.

(3) Livrările de energie electrică efectuate de către consumator, suplimentar față de prevederile contractuale, la comanda furnizorului prin dispecherul său energetic, se plătesc cu tarifele prevăzute în contract.

Art. 27. — Prelungirea contractului încheiat pe o perioadă limitată se poate efectua, la solicitarea în scris a consumatorului, cu minimum 15 zile înaintea expirării termenului de valabilitate a contractului.

Art. 28. — Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între un consumator și subconsumatorul său se aduce la cunoștință furnizorului.

Art. 29. — (1) Rezilierea contractului se poate efectua la cererea consumatorului, cu anunțarea prealabilă scrisă, de 30 de zile, cu excepția cazurilor în care regulamentul prevede, în mod expres, altfel.

(2) Rezilierea contractului din inițiativa furnizorului se va efectua după 45 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice.

CAPITOLUL III

Reglementări privind realizarea instalațiilor electrice de alimentare și de utilizare

Art. 30. — (1) Instalațiile de alimentare cu energie electrică a consumatorilor se proiectează și se execută prin unități specializate, cu personal autorizat, la comanda Regiei Autonome de Electricitate „RENEL“.

(2) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent, coloanele și cofretul general de la blocurile de locuințe pot fi proiectate și executate și de alți agenți economici cu personal autorizat, pe bază de documentații avizate de furnizor.

Art. 31. — Pentru realizarea racordurilor și bransamentelor electrice consumatorii vor pune la dispoziția furnizorului avizul de racordare obținut, inclusiv acordurile definitive ale deținătorilor de teren sau alte proprietăți de pe traseul acestora, și vor achita taxa de racordare stabilită conform reglementărilor în vigoare.

Art. 32. — Orice modificare a instalației de alimentare cu energie electrică solicitată de consumator va fi plătită integral de acesta.

Art. 33. — În vederea racordării și punerii în funcțiune a instalațiilor executate, consumatorul are obligația de a depune la furnizor un dosar, întocmit de executant, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.

Art. 34. — (1) Punerea sub tensiune a instalației consumatorului se va efectua, după încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, numai de către furnizor, în prezența beneficiarului și a executantului. Executantul va prezenta atestarea în scris că s-au efectuat, în prealabil, toate verificările tehnice necesare, însoțită de buletinele respective, și că instalația corespunde normelor, prescripțiilor și normativelor.

(2) La cererea beneficiarului furnizorul poate executa, contra plată, verificări, încercări și probe ale instalației de utilizare.

Art. 35. — (1) Se admite racordarea provizorie a instalației unui consumator la instalațiile furnizorului pe o durată determinată de timp care nu poate depăși 90 de zile.

(2) Pentru consumatorii care încheie contract cu durată determinată de timp, se admite racordarea temporară pe durata valabilității contractului.

(3) Racordările provizorii vor fi executate astfel încât să nu poată da naștere la accidente de circulație, electrocutări, să nu incomodeze căile de acces sau să nu constituie sursa altor pericole.

Art. 36. — Se interzice executarea de construcții, subterane sau terestre, pe traseele instalațiilor de alimentare aparținând furnizorului, la distanțe mai mici decât prevăd prescripțiile în vigoare, fără aprobarea prealabilă a acestuia, indiferent de proprietarul terenului pe care este amplasată instalația de alimentare.

Art. 37. — Distrugerea, avarierea sau degradarea prin intervenții necontrolate sau intenționate a instalațiilor de alimentare, proprietate a furnizorului, este considerată, după caz, contravenție sau infracțiune.

CAPITOLUL IV

Delimitarea instalațiilor electrice dintre furnizor și consumator

Art. 38. — (1) Prealabil delimitării propriu-zise, furnizorul împreună cu consumatorul vor stabili stația de primire.

(2) Stațiile de racord adânc, care alimentează un singur consumator, se consideră stații de primire.

Art. 39. — (1) Delimitarea instalațiilor electrice din punct de vedere al proprietății se face în raport cu stația de primire: în amonte, în aval sau în cadrul stației de primire.

(2) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin furnizorului, iar cele din aval, consumatorului. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre instalațiile furnizorului spre instalațiile consumatorului.

Art. 40. — Punctul de delimitare se stabilește la un element fizic care permite realizarea efectivă a separării instalațiilor ce aparțin furnizorului de cele ale consumatorului (clème, borne, izolatoare de trecere, cutii terminale etc.).

Art. 41. — (1) Clădirile și serviciile interne ale stațiilor de primire aparțin, după caz, consumatorului sau furnizorului, în funcție de punctul de delimitare.

(2) În cazul în care delimitarea instalațiilor se face în cadrul stației de primire, apartenența clădirilor stației și a serviciilor interne se stabilește în funcție de situația concretă, pe bază de protocol încheiat între furnizor și consumator. În acest caz, spațiul destinat furnizorului se separă de cel al consumatorului prin pereți sau îngrădiri fixe.

Art. 42. — Pentru instalațiile electrice ce se vor realiza după intrarea în vigoare a prezentului regulament, delimitarea lor se va face prin avizul de racordare de care se ține seama la proiectarea și executarea instalațiilor.

CAPITOLUL V

Condiții tehnice și organizatorice referitoare la funcționarea instalațiilor de alimentare și de utilizare

Art. 43. — Furnizorul și marii consumatori vor încheia convenții de exploatare care să cuprindă obligații reciproce cu privire la exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice și urmărirea regimului de consum.

Art. 44. — (1) Comanda electrică sau mecanică a întrerupătoarelor, proprietate a furnizorului, care sunt montate pe transformatoarele sau pe liniile de alimentare ale utilajelor tehnologice ale consumatorului, poate fi dată pentru manevrare acestuia, la cerere, pe baza unei convenții de exploatare care obligă pe consumator să asigure exploatarea corectă a dispozitivelor respective.

(2) Întreținerea și repararea întrerupătoarelor, care fac obiectul alineatului precedent, se fac de furnizor.

Art. 45. — În același mod se poate proceda și cu comanda electrică la distanță a comutatoarelor de reglaj sub sarcină a tensiunii la transformatoarele care aparțin furnizorului și alimentează un singur consumator.

Art. 46. — Consumatorii care au echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranță înscris în contract poate conduce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje sau accidente umane, au obligația să asigure surse proprii de alimentare cu energie electrică a acestor instalații.

Art. 47. — (1) Toate centralele electrice, compensatoarele sincrone și bateriile de condensatoare statice de 5 MVAR și mai mari, conectate la Sistemul energetic național, se supun operativ comenzii prin dispecer, atât în ceea ce privește pornirea și oprirea, cât și regimul de funcționare a acestora, conform prevederilor din contract.

(2) Consumatorii care au montate mijloace de compensare a energiei reactive sunt obligați să scoată din funcțiune aceste mijloace în schimburile și în zilele în care nu lucrează, cu excepția situațiilor în care furnizorul cere să rămână în funcțiune, în conformitate cu prevederile din contract.

Art. 48. — Oprirea din funcțiune, pentru intrarea în reparații a unor instalații dintr-o centrală electrică interconectată, proprietate a unui consumator, având drept urmare reducerea puterii ce poate fi produsă, se va face după aprobarea dată, la cererea consumatorului, de dispecerul energetic național prin treapta de dispecer care are această competență.

Art. 49. — Lucrările de reparații și durata acestora, la instalația de alimentare, proprietate a furnizorului, situate în incinta consumatorului, se stabilesc de furnizor cu acordul consumatorului.

Art. 50. — Executantul unor instalații de alimentare noi sau de reparare și modificare a unor instalații existente este obligat să readucă la starea inițială terenul și alte elemente de construcții și instalații afectate de lucrările pe care le-a executat.

Art. 51. — În cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată instalația de alimentare să se execute o construcție, beneficiarul acesteia va suporta, toate cheltuielile de modificare și va obține acordurile definitive ale deținătorilor de teren sau ai altor proprietari de pe traseul pe unde urmează să fie amplasată noua instalație.

Art. 52. — Consumatorii sunt obligați să asigure accesul liber la instalațiile aparținând furnizorului și să nu permită, pe traseele liniilor electrice aeriene și pe cabluri, ridicarea de construcții, depozitarea diferitelor materiale, precum și executarea pe aceste locuri de lucrări subterane cu scoaterea pavajului, fără a avea, în prealabil, autorizația furnizorului.

Art. 53. — Consumatorii au obligația de a permite accesul delegatului furnizorului la echipamentele de măsurare și pentru verificarea instalațiilor, în cazul consumurilor frauduloase de energie electrică.

Art. 54. — (1) Furnizorul are obligația de a livra energie electrică la parametri — frecvență și tensiune — nominali de funcționare a Sistemului energetic național, potrivit clauzelor contractuale. Excepție fac situațiile în care aceste condiții sunt nerealizate din vina consumatorilor sau a unor factori independenți de furnizor.

(2) Continuitatea în livrarea energiei electrice la un mare consumator va fi asigurată de furnizor, în limitele nivelului de siguranță înscris în contract.

(3) Limitele maxime de variații ale parametrilor — frecvență și tensiune — pe care furnizorul este obligat să le asigure față de parametri nominali sunt următoarele :

- la frecvența 50 Hz cu variații de $\pm 0,5$ Hz ;
- la tensiuni variațiile față de valorile nominale sunt cele prevăzute în standardele în vigoare.

(4) Limitele variațiilor de tensiune în punctul de delimitare, menționate, sunt valabile numai în cazul în care consumatorul realizează un factor de putere mediu lunar de cel puțin 0,92 sau cel optim rezultat din calcule tehnico-economice.

Art. 55. — (1) Întreruperile în furnizarea energiei electrice, care depășesc limitele prevăzute prin contract și pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea consumatorilor, vor fi analizate de către furnizor și consumator pentru stabilirea responsabilităților ce decurg din aceste evenimente.

(2) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 3 zile lucrătoare de la data întreruperii.

Art. 56. — (1) Furnizorul este obligat a efectua analiza întreruperilor menționate în articolul precedent împreună cu consumatorul, în maximum 10 zile de la primirea sesizării consumatorului.

(2) Consumatorul va pune la dispoziția furnizorului toate datele legate de întreruperi și care sunt necesare susținerii sesizării.

Art. 57. — (1) Pentru întreruperile în furnizarea energiei electrice, care depășesc limitele precizate prin gradul de siguranță prevăzut în contract și ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului, despăgubirea datorată de furnizor nu va depăși, pe întreruperi și în limita prejudiciului suferit de consumator, prețul energiei electrice vândute în cursul unei zile medii din punct de vedere al livrării considerate, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. Pentru întreruperile din aceeași zi, suma despăgubirilor nu va putea depăși de două ori prețul energiei vândute în cursul unei zile medii.

(2) Consumatorii la care, prin specificul activității lor productive, întreruperile de furnizare a energiei electrice le pot cauza prejudicii importante, trebuie să-și prevadă surse proprii care să le asigure energia electrică a cărei furnizare din sistemul energetic s-a întrerupt. Neîndeplinirea de către consumatori a acestei obligații determină, implicit, riscul de a primi o despăgubire limitată.

(3) Pentru energia electrică prevăzută în contract și nelivrată din centrala electrică proprie a consumatorului în rețeaua furnizorului, în perioada în care în sistemul energetic se aplică limitări de consum, consumatorul plătește furnizorului contravaloarea energiei electrice nelivrate cu de 4 ori tariful convenit, cu excepția cazurilor prevăzute expres în contractul încheiat între cele două părți.

Art. 58. — (1) Pentru energia electrică livrată unui mare consumator timp de mai mult de 30 de minute consecutiv, cu o tensiune sau cu o frecvență în afara limitelor precizate de art. 54, la cererea scrisă a consumatorului, furnizorul va acorda o reducere tarifară de 12,5%, iar în cazul în care furnizarea energiei electrice se face cu nerespectarea concomitentă a limitelor de tensiune și frecvență, reducerea va fi de 25%.

(2) Cererea scrisă a consumatorului pentru aplicarea reducerii tarifare se va depune la furnizor în maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea situației anormale.

Art. 59. — Reducerile tarifare menționate în articolul precedent se acordă numai în situația în care, în perioada de consum respectivă, consumatorul s-a încadrat permanent în puterile și cantitățile de energie electrică prevăzute în contract.

Art. 60. — (1) Furnizorul nu răspunde față de consumator pentru întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamități sau unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cele prevăzute în prescripțiile de proiectare.

(2) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de consumator.

Art. 61. — (1) Furnizorul are obligația să ia măsuri neîntârziate pentru remedierea defectelor și a deranjamentelor din instalațiile de distribuție și de alimentare ale consumatorilor.

(2) Când se constată că defecțiunile sunt localizate în instalațiile de utilizare sau în instalațiile furnizorului dar sunt din culpa consumatorului, acesta va suporta costul remedierii și al cheltuielilor de deplasare a personalului de intervenție al furnizorului.

(3) Furnizorul are obligația de a permite accesul delegatului consumatorului, cu respectarea condițiilor impuse de zonă, la echipamentele de măsurare în incinta sa.

Art. 62. — Furnizorul are următoarele drepturi :

a) de a constata la consumatori încadrarea în prevederile contractuale ;

b) de a sesiza organelor judiciare cazurile de consum fraudulos de energie electrică sau de distrugeri, degradare și sustrageri de elemente din instalațiile electrice proprii, în scopul recuperării pagubelor.

Art. 63. — Consumatorii au următoarele obligații :

a) să respecte întocmai clauzele contractuale și, în mod special, să se încadreze permanent în puterile și cantitățile de energie electrică contractate ;

b) să exploateze și să întrețină instalațiile proprii în conformitate cu prescripțiile și normativele în vigoare ;

c) să realizeze un factor de putere mediu lunar de 0,92 sau cel optim rezultat din calcule tehnico-economice ;

d) să păstreze permanent în bună stare instalațiile și utilajele aparținând furnizorului și care se află în incinta consumatorului ;

e) să nu instaleze și să nu pună în funcțiune receptoare electrice neomologate, din țară sau din import, fără acordul furnizorului ;

f) să respecte dispozițiile dispecerului furnizorului ;

g) să nu modifice categoria de receptoare prevăzută în avizul de racordare decât cu acordul scris al furnizorului ;

h) să nu modifice valorile parametrilor de protecție și reglaj stabilite de comun acord cu furnizorul ;

i) să mențină în bună stare de funcționare dispozitivele de reglaj automat al bateriilor de condensatoare din dotare ;

j) să permită accesul delegatului furnizorului la punctul de măsurare pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale ;

k) să permită necondiționat accesul în incinta sa a mijlocului de transport cu echipa de intervenție a furnizorului, în scopul executării unor lucrări de revizii și reparații sau pentru remedierea unor deranjamente sau avarii ale instalațiilor electrice ale furnizorului, cu respectarea condițiilor tehnice specifice zonei ;

l) să întocmească și să pună la dispoziția furnizorului, la cerere, curbele de consum zilnice pe perioada solicitată, iar consumatorii care au centrale electrice proprii să comunice și datele privind funcționarea acestora ;

m) să ia măsuri pentru încadrarea în limitele prevăzute de prescripții a efectelor perturbatoare determinate de funcționarea receptoarelor sale. Până la luarea măsurilor respective, consumatorul ale cărui receptoare provoacă perturbațiile este obligat să plătească daunele justificate cerute de consumatorii afectați și, respectiv, pierderile suplimentare de energie electrică produse în instalațiile furnizorului.

Art. 64. — Pierderile suplimentare introduse în instalațiile furnizorului de perturbațiile provocate de receptoarele consumatorului se determină, prin studii și măsurători, de către o unitate de specialitate convenită între furnizor și consumator.

Art. 65. — Consumatorii au dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri corespunzătoare în următoarele cazuri :

a) deranjamente în instalațiile de alimentare ;

b) în situații justificate tehnic pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecțiilor ;

c) funcționarea necorespunzătoare a echipamentului de măsurare a energiei electrice ;

d) depășirea limitelor de variații admisibile ale parametrilor de calitate cu care se livrează energia electrică ;

e) accesul pentru delegatul său la echipamentele de măsurare, când acestea sunt montate în instalația furnizorului ;

f) plata energiei electrice neconsumate ca urmare a limitărilor impuse de furnizor și a întreruperilor cauzate de acesta ;

g) reducerea tarifelor în condițiile furnizării energiei electrice în afara limitelor parametrilor de calitate.

CAPITOLUL VI

Întreruperi și limitări în furnizarea energiei electrice

Art. 66. — Furnizorul va întrerupe furnizarea energiei electrice în următoarele cazuri :

a) consumarea de energie electrică fără contract încheiat în acest scop ;

b) consum fraudulos de energie electrică ;

c) neachitarea facturii, notei de plată sau anticipației în termenele stabilite, precum și neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalații ale furnizorului ;

d) împiedicarea delegatului împuternicit al furnizorului de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare pentru decontarea energiei electrice sau de a verifica și remedia defecțiunile la instalațiile proprietate a furnizorului, când acestea se află pe teritoriul consumatorului ;

e) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane fizice sau juridice decât ale celei ce deține de drept locul de consum ;

f) consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite, convenite prin contract, cerută de furnizor sau de dispecerul energetic în regim de restricții ;

g) consumatorul a depășit puterea maximă contractată a fi absorbită la orele de vârf de sarcină și în afara acestora, iar la cererea repetată a furnizorului, nu a luat măsuri de încadrare ;

h) consumatorul a depășit consumul de energie electrică prevăzut în contract și nu a luat măsuri pentru reducerea acestuia până la încadrarea în cantitățile contractate ;

i) consumatorul nu participă la întocmirea programului pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale instalației de alimentare sau nu respectă acest program convenit ;

j) consumatorul modifică reglajele instalațiilor de protecție stabilite cu furnizorul ;

k) pentru a lua măsuri imediate de prevenire sau de lichidare a avariilor din instalațiile sale, anunțând în prealabil consumatorii, în afara cazurilor când urgența nu permite ;

l) când consumatorul nu a luat, la termenele convenite cu furnizorul, măsurile de limitare a perturbațiilor până la valorile normate ;

m) pentru lucrări de instalații de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea sau modificarea celor existente, pe bază de program convenit cu consumatorul ;

n) la cererea consumatorului.

Art. 67. — La consumatorii care au echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică poate conduce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje sau accidente umane, puterea absorbită de aceștia se reduce până la nivelul puterii minime de avarii, cu excepția prevederii lit. n) din articolul precedent.

Art. 68. — Se exceptează de la prevederile art. 66, mai puțin lit. a), b), j), k), m) și n), tracțiunea urbană și interurbană, minele subterane, alimentările cu apă și gaze, instalațiile de canalizare și de evacuare a apelor reziduale, instalațiile de termoficare, spitalele, policlinicile, stațiile de salvare, căminele de bătrâni, creșele, unitățile militare, precum și porturile, aeroporturile, organele de trafic aerian, naval și feroviar care concură la siguranța circulației.

Art. 69. — Cazurile de întrerupere a furnizării energiei electrice prevăzute la art. 66 lit. c), d), e), f), g), h), i), l) și m) vor fi obligatoriu preavizate cu 5 zile lucrătoare înainte și vor fi aplicate în cazul când consumatorul nu s-a conformat preavizului primit.

Art. 70. — Sistarea temporară a furnizării energiei electrice se poate efectua, la solicitarea, în scris, a unui consumator, dacă perioada de întrerupere solicitată este mai mare de 3 luni și de maximum un an. Consumatorul va plăti lucrările pentru dezlegare și legare din nou la rețea, după caz.

Art. 71. — (1) În regim de restricții, când este deficit de putere sau de energie în Sistemul energetic național, furnizorul aplică la consumatori tranșele de reducere a puterii sau a consumului de energie electrică precizate în contracte.

(2) Tranșa de reducere care trebuie aplicată ca și durata de aplicare se comunică tuturor consumatorilor afectați de reducere prin telex, fax sau notă telefonică, cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicare.

(3) În situații speciale, pentru menținerea în funcțiune a Sistemului energetic național, furnizorul are dreptul să aplice limitări de putere și de energie și la restul consumatorilor care nu au stabilite tranșe de reducere prin contract.

Art. 72. — În situația în care apar deficite de putere și de energie electrică de scurtă durată, prin avarierea unor instalații de producere sau de transport al energiei electrice, inclusiv intreruperea importului prin avarierea liniilor de transport ale partenerilor, Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” este în drept să dispună operativ, prin dispecerul energetic național, măsuri de deconectare a puterii absorbite de consumatori cu asigurarea ulterioară a puterii minime de avarii, pentru prevenirea efectelor grave ale unor avarii în Sistemul energetic național.

Art. 73. — Consumatorul are dreptul să consume, cu acordul furnizorului, într-o perioadă de maximum 30 de zile, energia electrică neconsumată în perioada de limitări, prin depășirea energiei zilnice fără să depășească puterea contractată a fi absorbită la orele de vârf de sarcină a Sistemului energetic național. În acest caz, furnizorul nu mai plătește consumatorului energia electrică limitată.

CAPITOLUL VII

Plata energiei electrice furnizate

Tarifare — principii

Art. 74. — (1) Tarifele pentru energia electrică, unice pe țară, acoperă costurile de producție, transport și distribuție a energiei electrice, cota pentru crearea surselelor de dezvoltare a sistemului energetic, coeficientul de risc, precum și profitul furnizorului.

(2) Plata energiei electrice furnizate se face fie după tarife monome (preț unic lei/kWh), fie cu tarife binome la care, în afara prețului energiei electrice (lei/kWh) se percepe și o taxă fixă de putere (lei/kW) plătită independent de cantitatea energiei consumate.

(3) La consumatorii care realizează un factor de putere mediu lunar sub cel neutral se plătește și energia reactivă consumată (lei/kVarh) cu prețul legal aprobat.

Art. 75. — Tipul de tarif care se aplică unui consumator se negociază cu acesta, avându-se în vedere condițiile tehnice de funcționare existente la consumator, precum și posibilitatea de măsurare a mărimilor necesare.

Art. 76. — (1) Tipul de tarif convenit între furnizor și consumator se înscrie în contractul de furnizare a energiei electrice.

(2) Tipul de tarif înscris în contract poate fi modificat pe parcurs, din inițiativa uneia dintre părțile contractante, în cazul în care s-a convenit aplicarea unui alt tip de tarif.

(3) Tariful cu care furnizorul plătește energia electrică preluată de la centralele electrice proprii ale consumatorilor se negociază cu aceștia.

Echipeamente de măsurare

Art. 77. — (1) Echipamentele de măsurare, care servesc pentru decontare între părțile contractante, vor fi omologate legal, se montează numai de furnizor și se procură, de regulă, de acesta.

(2) Echipamentele de măsurare ce se procură de consumator vor fi avizate, în prealabil, de furnizor și se vor preda acestuia, iar valoarea lor se scade din taxa de racordare.

(3) În cazul în care echipamentul de măsurare este defect, calculul cantităților de energie electrică consumată se face după metodologia stabilită de furnizor împreună cu consumatorul.

Art. 78. — (1) Furnizorul stabilește, de comun acord cu consumatorul, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentelor de măsurare în funcție de categoria consumatorului și tariful corespunzător.

(2) Instalarea echipamentelor de măsurare se va face în locuri accesibile pentru citire, atât furnizorului cât și consumatorului.

Art. 79. — În cazul în care se convine prin contract, se admite utilizarea tehnicii de calcul pentru decontarea energiei electrice cu folosirea unor agregate acceptate de ambele părți.

Art. 80. — (1) Echipamentele de măsurare vor fi verificate, periodic sau ori de câte ori este necesar, și înlocuite, în caz de uzură sau avariere, de furnizor pe cheltuiela sa.

(2) În cazul când deteriorarea, în orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate și al lucrărilor de demontare, verificare și de remontare.

Art. 81. — Echipamentele de măsurare se montează, de regulă, în stația de primire sau în imediata apropiere a acesteia.

Art. 82. — Contoarele pasante montate în instalațiile de utilizare de către consumatori nu servesc la decontarea energiei electrice cu furnizorul.

Art. 83. — Echipamentele de măsurare se montează și se sigilează de furnizor în prezența obligatorie a delegatului împuternicit al consumatorului, cu consemnarea acestei operațiuni într-un proces-verbal.

Art. 84. — Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate echipamentelor de măsurare, precum și afectarea integrității lor în orice mod, când acestea se află în incinta consumatorului, constituie contravenții și se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 85. — (1) Furnizorul are obligația să înlocuiască, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării sesizării scrise, echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate.

(2) Echipamentul de măsurare demontat se verifică de un laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada nefuncționării acestuia.

Art. 86. — (1) Echipamentul de măsurare pentru decontarea energiei electrice debitate în rețelele furnizorului, de către un consumator cu centrală electrică proprie se verifică metrologic și se montează prin grija consumatorului. Sigilarea echipamentului se face simultan de ambele părți contractante.

(2) În acest caz, echipamentul de măsurare se procură de consumator și rămâne proprietatea sa, acesta având obligația să efectueze verificarea periodică și înlocuirea, în caz de uzură sau avariere, numai în prezența furnizorului.

Art. 87. — (1) Contoarele de energie electrică ce servesc la schimburile de energie dintre furnizor și consumatorul cu centrală electrică proprie vor fi prevăzute cu blocarea mersului invers.

(2) De asemenea, la consumatorii care au montate mijloace de compensare a energiei electrice reactive, contoarele de energie reactivă vor fi prevăzute cu blocarea mersului invers.

Art. 88. — Se interzice conectarea la rețelele furnizorului a instalației de utilizare a unui consumator, care nu este prevăzută cu echipamente de măsurare.

Facturarea și incasarea contravalorii energiei electrice livrate

Art. 89. — (1) Energia electrică livrată consumatorilor se facturează de furnizori pe baza măsurării energiei electrice consumate.

(2) Taxa de putere se facturează în funcție de tariful aplicat, fie la puterea absorbită măsurată, fie la puterea contractată.

(3) În situațiile în care echipamentul de măsurare lipsește, calculul cantităților de energie electrică consumată se face după sistemul paușal.

Art. 90. — Periodicitatea de citire a echipamentelor de măsurare și modul de facturare sunt cele stabilite prin contract.

Art. 91. — (1) Factura pentru plata taxei de putere se prezintă spre achitare în prima zi a perioadei pentru care se face facturarea.

(2) Consumatorii cărora li se aplică tariful monom vor plăti energia electrică activă pentru jumătate din consumul prezumat, în prima zi a perioadei de facturare.

Art. 92. — (1) Achitarea facturilor emise de furnizor pentru energia electrică livrată se face fie din contul în bancă al consumatorului, la termenele prevăzute în contract, fie prin plăți directe la casieria furnizorului sau delegatului acestuia, fie prin alte sisteme de plată.

(2) Eventualele corecturi ale valorii facturii, în cazul constatării unor erori, se vor efectua cel mai târziu cu ocazia emiterii următoarelor facturi.

Art. 93. — (1) Pentru neachitarea facturii în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia la un mare consumator se percepe o majorare de tarif de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere, cu începere din prima zi a înregistrării facturii și până la achitarea ei.

(2) După trecerea a 15 zile de la aplicarea majorărilor, dacă factura nu a fost achitată de consumator, furnizorul va proceda la întreruperea livrării energiei electrice cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, iar eventualele consecințe ce rezultă din această întrerupere privesc în exclusivitate pe consumator.

(3) După efectuarea plății facturilor și a majorărilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile.

Art. 94. — (1) La restul consumatorilor, pentru neachitarea contravalorii energiei electrice livrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării de plată, se aplică o majorare de tarif de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua a 6-a până la achitarea facturii.

(2) După trecerea a 30 de zile calendaristice de la aplicarea majorării, cu un preaviz de 3 zile lucrătoare, furnizorul va întrerupe livrarea energiei electrice.

(3) După efectuarea plății facturilor și a majorărilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile.

(4) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 15 zile calendaristice, de la data întreruperii furnizării energiei electrice, plata integrală a consumului și a majorărilor aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare și să desființeze racordul sau bransamentul de alimentare, urmând să obțină pe cale legală recuperarea debitelor respective restante.

(5) Consumatorul, la care s-a desființat bransamentul sau racordul, după ce a plătit facturile restante și majorările respective, poate cere un nou racord urmând aceeași metodologie ca un nou consumator.

Art. 95. — (1) În cazul în care, la verificarea efectuată din inițiativa furnizorului sau la cererea consumatorului, se constată erori ce depășesc limitele admisibile, consumul de energie electrică se va recalcula retroactiv, după metodologia stabilită de furnizor împreună cu consumatorul.

(2) Dacă abaterile se încadrează în limitele de erori admise, consumatorul care a solicitat verificarea va suporta plata integrală a cheltuielilor efectuate de furnizor cu ocazia verificării. În celelalte situații cheltuielile se suportă de furnizor.

Art. 96. — (1) În cazul constatării unui consum fraudulos de energie electrică, determinarea consumului se va efectua conform sistemului pașal.

(2) Perioada de recalculare se ia în considerare de la data începerii consumului fraudulos sau, când acesta nu se poate constata, se procedează conform reglementărilor legale.

Art. 97. — La aplicarea tarifului pe niveluri de tensiune, facturarea energiei electrice se efectuează la tariful corespunzător tensiunii punctului de delimitare a instalației.

Art. 98. — Dacă punctul de măsurare a puterii și (sau) a energiei electrice pentru facturare nu corespunde cu punctul de delimitare a instalației, furnizorul va introduce în factură corecturile necesare convenite cu consumatorul, care să țină seama de pierderile din linii și transformatoare situate între punctul de măsurare și cel de delimitare.

Art. 99. — În situația în care unui consumator i se livrează energie electrică, pentru același loc de consum, prin mai multe puncte de delimitare dotate cu măsură distinctă, tariful stabilit pentru consumatorul respectiv se aplică separat pentru fiecare punct de delimitare, în afara cazului în care există posibilitatea tehnică a însumării puterii simultane din toate punctele.

Art. 100. — La încheierea contractului, consumatorul persoană fizică depune la furnizor contravaloarea consumului prezumat de energie electrică pentru o perioadă de 30 de zile, denumită anticipație.

Art. 101. — Dacă se constată la un consumator că valoarea anticipației este cu peste 20% mai mică decât valoarea consumului de energie electrică pentru o perioadă de 30 de zile, furnizorul are dreptul să solicite majorarea în mod corespunzător a anticipației, iar consumatorul este obligat să plătească diferența în termen de până la 90 de zile de la data anunțării de către furnizor.

Art. 102. — Suma depusă drept anticipație se va restitui numai în situația în care cel ce a depus-o încetează de a mai fi consumator al furnizorului la care a plătit anticipația și a lichidat integral debitul său față de acesta.

Art. 103. — În cazul în care consumatorul realizează un factor de putere mediu lunar mai mic de 0,65, plătește energia reactivă consumată cu de 3 ori tariful în vigoare, exceptând cazul în care mijloacele de compensare au fost deconectate la dispoziția dispeceratului furnizorului.

Art. 104. — (1) În cazul depășirii, fără acordul operativ al furnizorului, cu peste 10% și pe o durată de peste 15 minute a puterii contractate a fi absorbită în timpul orelor de vârt de sarcină, consumatorii, cu excepția celor casnici, vor plăti pentru puterea depășită de 2 ori tariful prevăzut în contract.

(2) În situația în care, la cererea furnizorului, consumatorul nu aplică reducerile de putere convenite prin contract, consumul de energie electrică realizat prin nereducerea puterii absorbite se determină ca produsul dintre puterea neredusă și timpul pentru care s-a dispus reducerea și se facturează cu de 8 ori tariful convenit prin contract.

Art. 105. — Cantitățile de energie electrică reduse de consumatori, cu excepția celor casnici, la cererea furnizorului, vor fi plătite de acesta cu aceleași tarife pe care furnizorul le aplică consumatorului la cantitățile contractate.

CAPITOLUL VIII

Reglementări privind electricienii autorizați

Art. 106. — În scopul respectării prevederilor prescripțiilor tehnice și a normativelor în vigoare, toate instalațiile de utilizare care se racordează la Sistemul energetic național vor fi proiectate și executate sub supravegherea electricienilor autorizați de Regia Autonomă de Electricitate „RENEL“.

Art. 107. — Calitatea de electrician autorizat se obține numai în baza unui examen care se desfășoară în conformitate cu instrucțiunile de autorizare elaborate de Regia Autonomă de Electricitate „RENEL“.

Art. 108. — (1) Candidatul care este declarat admis, în urma examenului susținut, primește calitatea de electrician autorizat atestată prin carnet.

(2) Carnetul de electrician autorizat este nominal, netransmisibil și valabil pe întreg teritoriul țării, în baza vizei periodice a emitentului.

Art. 109. — Activitatea depusă, în baza calității de electrician autorizat, poate fi exercitată de titularul carnetului pe cont propriu sau ca angajat al unui agent economic cu capital de stat sau privat.

Art. 110. — Calitatea de electrician autorizat are la bază principiul competenței și este organizată pe patru grade, după cum urmează :

a) Gradul I — acordă competența pentru lucrări la instalațiile de utilizare de joasă tensiune cu puteri instalate până la 10 kW inclusiv ;

b) Gradul II — acordă competența pentru lucrări la instalațiile de utilizare de joasă tensiune cu puteri instalate până la 200 kW inclusiv ;

c) Gradul III — acordă competența pentru lucrări la instalații de utilizare de joasă și de medie tensiune cu putere nelimitată ;

d) Gradul IV — acordă competența pentru lucrări la instalații de utilizare la toate tensiunile și putere nelimitată.

Art. 111. — La intrarea în vigoare a prezentului regulament, în termen de maximum doi ani, electricienii autorizați se vor prezenta la reexaminare pentru verificarea cunoștințelor privind noul regulament și obținerea autorizației corespunzătoare.

Art. 112. — (1) Electricienii autorizați au obligația ca în activitatea ce o prestează, în baza titlului obținut, să respecte întocmai prevederile prezentului regulament și a celorlalte acte normative privind proiectarea, execuția și verificarea instalațiilor de utilizare.

(2) De asemenea, au obligația de a avea un comportament corect, etic și profesional, în relațiile cu beneficiarii și cu furnizorii de energie electrică.

Art. 113. — Sunt interzise electricienilor autorizați următoarele :

a) semnarea de documentații pentru lucrări pe care nu le-au executat sau supravegheat personal ;

b) executarea de lucrări în afara competenței prevăzute în autorizație ;

c) începerea execuției unei instalații de utilizare, pentru care nu există avizul de racordare al furnizorului ;

d) executarea racordării instalației de utilizare la rețeaua electrică a furnizorului ;

e) ruperea sau violarea sigiliilor furnizorului sau reconectarea unei instalații deconectate de furnizor ;

f) intervenția sub orice formă în instalațiile furnizorului.

Art. 114. — Electricienii autorizați care au proiectat sau supravegheat în execuție și executat o instalație de utilizare sunt obligați să participe la conectarea instalației respective la rețeaua furnizorului, la data stabilită de acesta de comun acord cu beneficiarul.

Art. 115. — Reprogramarea racordării unei instalații de utilizare la rețeaua furnizorului din cauza neprezentării electricianului autorizat, responsabil de lucrare la data stabilită conform articolului precedent sau datorită imposibilității racordării din cauza unor deficiențe în instalația de utilizare, va fi condiționată de achitarea taxelor corespunzătoare de către beneficiarul lucrării, pentru lucrările ce vor fi executate de furnizor.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 116. — Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” este împuternicită să elaboreze instrucțiuni de detaliere a unor reglementări ce decurg din prezentul regulament.

Art. 117. — Pentru instalațiile existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament, punerea de acord cu prevederile de delimitare se va face în termen de 10 luni, inclusiv întocmirea formelor legale de transmitere a instalațiilor.

Art. 118. — Consumatorii existenți, care nu au plătit anticipația până la data publicării prezentului regulament, vor depune la furnizor contravaloarea anticipației în termen de 90 de zile calendaristice de la această dată.

Art. 119. — Părțile contractante nu răspund pentru nerespectarea obligațiilor contractuale când aceasta se datorează unor cauze de forță majoră.

Art. 120. — Soluționarea eventualelor divergențe între furnizor și consumator, care apar la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, se va face de organul împuternicit în acest scop de către conducerea Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”.

DECIZII ALE CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIA Nr. 80

din 25 mai 1993

privind acordarea licențelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul I/1993

În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicația audiovizuală în domeniile radiodifuziunii și televiziunii se face în baza licenței de emisie care, în conformitate cu art. 12 alin. (2) din lege, se eliberează de Consiliul Național al Audiovizualului în urma unui concurs la care pot participa solicitanții care au obținut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicațiilor.

Licența de emisie se acordă, potrivit art. 14 alin. (1) din lege, pentru o perioadă de 7 ani în domeniul televiziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanților, prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 48/1992.

Pe de altă parte, la atribuirea licenței de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.

În urma dezbatărilor publice desfășurate, conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, în trimestrul I/1993, constatând îndeplinite condițiile și criteriile prevăzute de lege și de deciziile elaborate de C.N.A. în aplicarea legii, Consiliul Național al Audiovizualului deliberază, în baza art. 29 din lege și, prin vot secret,

D E C I D E :

Art. 1. — Acordă licență de emisie pentru televiziune următorilor solicitanți :

Denumirea societății comerciale	Dosar nr.	Sediul	Denumirea stației	Localitatea	Canal	Offset
UNIVERSITATEA						
DIN SIBIU	58TV	Sibiu	Teleuniversitatea TV	Sibiu	22	—
„CINEMAR“ —			TV Cinemar Baia Mare —			
S.R.L. — Fil. Sibiu	19TV	Sibiu	Filiala Sibiu	Sibiu	22	—
„R.T.S.“ — S.R.L.	23TV	Sibiu	Radio Televiziunea Sibiu	Sibiu	9	—
„INTERMEDIA“ —	61TV	Ilieni	Studioul de Televiziune			
S.R.L.			Intermedia — Sibiu	Sibiu	9	—
„RUVACOM“ —	64TV	Tîrgoviște	Ruvacom	Tîrgoviște	12	*)
S.R.L.						
„S.I.C.A.“ — S.R.L.	40TV	Alba Iulia	TV — S.I.C.A. Aiud	Aiud	12	—
„S.I.C.A.“ — S.R.L.	36TV	Alba Iulia	TV — S.I.C.A. Alba Iulia	Alba Iulia	21	—

*) Canale cu offset.

Art. 2. — În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele C.N.A.,
prof. univ. dr. Titus Raveica

DECIZIA Nr. 81

din 25 mai 1993

privind acordarea licențelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul I/1993

În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicația audiovizuală în domeniul radiodifuziunii se face în baza licenței de emisie care, în conformitate cu art. 12 alin. (2) din lege, se eliberează de Consiliul Național al Audiovizualului în urma unui concurs la care pot participa solicitanții care au obținut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicațiilor.

Licența de emisie se acordă, potrivit art. 14 alin. (1) din lege, pentru o perioadă de 5 ani în domeniul radiodifuziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanților, prevăzute de art. 12 alin. (4) din legea menționată.

Pe de altă parte, la atribuirea licenței de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.

În urma dezbaterilor publice desfășurate, conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48 din 1992, în trimestrul I/1993, constatând îndeplinite condițiile și criteriile prevăzute de lege și de deciziile elaborate de C.N.A. în aplicarea legii, Consiliul Național al Audiovizualului deliberază, în baza art. 29 din lege și, prin vot secret,

D E C I D E :

Art. 1. — Acordă licență de emisie pentru radiodifuziune următorilor solicitanți :

Denumirea societății comerciale	Dosar nr.	Sediul	Denumirea stației	Localitatea	Frecvența (MHz)
„CINEMAR“ Baia Mare — S.R.L. Filiala Sibiu	33R	Sibiu	Radio Cinemar	Sibiu	67,850
„VOCEA EVANGHELIEI“ — S.R.L.	59R	București	Radio Vocea Evangheliei	Sibiu	94,200
„R.T.S.“ — S.R.L.	40R	Sibiu	R.T.S.	Sibiu	67,010
„RADIO CONTACT ROMÂNIA“ — S.A.	155R	București	Radio Contact Sibiu	Sibiu	91,800
„GRUPUL DE INVESTIȚII ȘI PROGRAME“ (GIP) — S.R.L.	120R	București	Radio Canal b	Bacău	1,485
„ALFA MEDIA INVESTMENT“ — S.R.L.	94R	Bacău	Radio Alfa-Bacău	Bacău	89,600
„SAMIT & CO“ — S.R.L.	48R	Bacău	Radio Star B	Bacău	67,790
„RADIO BRÎNDUȘA TV“ — S.R.L.	161R	Alba Iulia	Radio Brîndușa	Alba Iulia	97,700
„MEDIAPRO“ — S.R.L.	183R	București	Pro FM Arad	Arad	92,100
„GRUPUL DE INVESTIȚII ȘI PROGRAME“ (GIP) — S.R.L.	115R	București	Radio Canal b	Mediaș	1,485
„RADIOTELEVIZIUNEA ARAD“ — S.R.L.	15R	Arad	Radioteleviziunea Arad	Arad	65,950
„MIHAI IUGA“ — S.N.C.	3R	Mediaș	Mediaș 725	Mediaș	88,100
„PLOIEȘTI IMPORT-EXPORT“ — S.R.L.	47R	Ploiești	Radio Prahova	Ploiești	69,260
„MEDIAPRO“ — S.R.L.	177R	București	Pro FM Ploiești	Ploiești	96,500
„CINEMAR“ — S.R.L.	34R	Baia Mare	Radio Cinemar	Baia Mare	71,840
„UNICLUB MULTIMEDIA“ — S.R.L.	134R	București	Uniplus Radio	Botoșani	89,700
„RADIO CONTACT ROMÂNIA“ — S.A.	153R	București	Radio Contact Ploiești	Ploiești	92,800
„RADIO CONTACT ROMÂNIA“ — S.A.	147R	București	Radio Contact Baia Mare	Baia Mare	88,500
„ANNE-MARIE IMPEX“ — S.R.L.	62R	București	Radio Meridian	Botoșani	93,100

Art. 2. — În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele C.N.A.,
prof. univ. dr. Titus Raveica

DECIZIA Nr. 82

din 25 mai 1993

privind acordarea licențelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul I/1993

În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicația audiovizuală în domeniile radiodifuziunii și televiziunii se face în baza licenței de emisie și a deciziei de autorizare, eliberate în condițiile acestei legi.

Potrivit art. 22 alin. (1) din legea menționată, licența de emisie pentru radiodifuziune sau pentru televiziune, transmisă prin cablu, se emite cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanților, prevăzute de art. 12 alin. (4) din lege.

Pe de altă parte, la atribuirea licenței de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.

În urma dezbaterilor publice desfășurate, conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, în trimestrul I/1993, constatând îndeplinite condițiile și criteriile prevăzute de lege și de deciziile elaborate de C.N.A. în aplicarea legii, Consiliul Național al Audiovizualului deliberază, în baza art. 29 din lege și, prin vot secret,

D E C I D E :

Art. 1. — Acordă licență de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu următorilor solicitanți :

Denumirea societății comerciale	Dosar nr.	Sediul	Denumirea stației	Localitatea
„D.A.G.S.-COM-IMPEX“ — S.R.L.	21C	Petroșani	DAGS Kabel TV	Petroșani
„TELE SATCO“ — S.R.L.	38C	Țirgu Mureș	Tele Satco	Țirgu Mureș
Burtilă & Co.				
„ELECTRON-M-BIT“ — S.C.S.	71C	Pașcani	Electron-M-BIT	Pașcani
„INTERCOMPUTER“ — S.R.L.	75C	Țirgu Jiu	TV Țirgu Jiu	Țirgu Jiu
„TV CABLU“ — S.R.L.	54C	Cluj-Napoca	TV Cablu	Cluj-Napoca
„T.V.-S“ — S.R.L.	51C	Alba Iulia	T.V.-S	Alba Iulia
„AGROSOFT“ — S.R.L.	80C	Hunedoara	TV-Corvin	Hunedoara
„TVNET“ — S.R.L.	93C	Hunedoara	Tvnet	Hunedoara
„TELECABLE IMPEX“ — S.R.L.	81C	București	Telecable	Ploiești
„TELECABLE IMPEX“ — S.R.L.	82C	București	Telecable	Iași
„TELESON“ — S.R.L.	83C	Sighișoara	Teleson-TV	Sighișoara
„SATLINE F.L.“ — S.R.L.	84C	Călărași	Alina	Călărași
„DIPLOMATIC INTERNATIONAL COMIMPEX“ — S.R.L.	85C	Focșani	Atlas	Sinaia
„DIPLOMATIC INTERNATIONAL COMIMPEX“ — S.R.L.	86C	Focșani	Atlas	Predeal
„DIPLOMATIC INTERNATIONAL COMIMPEX“ — S.R.L.	87C	Focșani	Atlas	Odobesti
„DIPLOMATIC INTERNATIONAL COMIMPEX“ — S.R.L.	88C	Focșani	Atlas	Tecuci
„MECATEX“ — S.R.L.	89C	Gheorgheni	TVC Mecatex	Gheorgheni
„TOM“ — S.R.L.	48C	Sibiu	Sat TV Cable	Sibiu
„TOM“ — S.R.L.	49C	Sibiu	Sat TV Cable	Sebeș
„TOM“ — S.R.L.	50C	Sibiu	Sat TV Cable	Mediaș

Art. 2. — În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele C.N.A.,
prof. univ. dr. Titus Raveica

ÎN A T E N Ţ I A C I T I T O R I L O R !

Prin Hotărârea Guvernului nr. 358/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, a fost înfiinţată Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, care are dreptul, conform prevederilor hotărârii menţionate, la prima publicare a tuturor actelor normative.

Pentru a cunoaşte legislaţia ce a fost adoptată după Revoluţia din Decembrie 1989, pentru a fi informaţi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriţi, pentru efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege (citaţii, concursuri, pierderi de acte, schimbări de nume, anunţuri ale agenţilor economici, cereri de dobândire sau de renunţare la cetăţenia română etc.), Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, prin Serviciul relaţii cu publicul şi agenţi economici, Bucureşti, invită societăţile comerciale, întreprinzătorii particulari din ţară şi din străinătate, precum şi pe toţi cei interesaţi, să se adreseze în acest scop zilnic între orele 8,00—13,00 la telefon 6.11.77.02 sau direct la sediul acestuia din str. Blanduziei nr. 1, sector 2.

Aducem, pe această cale, la cunoştinţă că, începând cu data de 1 ianuarie 1993, preţurile practicate de regie pentru publicaţiile sale, la care puteţi face abonamente la oficiile poştale, sunt următoarele :

	<u>lei/trimestru</u>
● MONITORUL OFICIAL, Partea I, română	2.625
● MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiară (ROMÂNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE)	2.625
● MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a	14.400
● MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a	1.200
● MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a	8.000
● COLECŢIA DE LEGI ŞI DECRETE	1.200
● COLECŢIA DE HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ŞI ALTE ACTE NORMATIVE	2.000

Tarifele aplicate pentru publicaţiile prevăzute de lege a fi inserate în „Monitorul Oficial”, de la data de 1 ianuarie 1993, sunt următoarele :

	<u>lei</u>
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a	
— pierderi de acte, de sigilii, schimbări de nume, citaţii emise de instanţele judecătoreşti şi notariatele de stat	per anunţ 1.000
— acte procedurale ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege	per anunţ 1.400
— extras-cerere pentru dobândirea sau renunţarea la cetăţenia română	per anunţ 2.400
— anunţ pentru licitaţie în vederea acordării unei concesiuni aprobate de Guvern	per anunţ 1.800
— concursuri de ocupare de posturi didactice în învăţământul superior	per cuvânt 20
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a	
— publicarea sentinţei judecătoreşti privind înfiinţarea societăţilor comerciale	per anunţ 11.000
— bilanţuri şi conturi de profit şi pierderi :	
— pentru agenţii economici care au funcţionat în anii 1991 şi 1992	per anunţ 8.000
— pentru agenţii economici care au funcţionat numai în anul 1992	per anunţ 7.000
— publicaţii cu prezentare tabelară	per rând coloană 300
— alte publicaţii ale agenţilor economici, sub formă de text, a căror publicare este prevăzută de lege	per cuvânt 20

Plata publicaţiilor cuprinse în Partea a III-a şi Partea a IV-a se va face prin mandat poştal pe adresa : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, calea 13 Septembrie — Casa Republicii, sector 5, Bucureşti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.—S.M.B. sau cu dispoziţie de plată.

EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, calea 13 Septembrie — Casa Republicii, sector 5, cont 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relaţii cu publicul şi agenţi economici, Bucureşti, str. Blanduziei nr. 1, sector 2, telefon 6.11.77.02.

Tiparul : Tipografia „Monitorul Oficial”, Bucureşti, str. Jiului nr. 163, sector 1, telefon 6.68.55.58.
